

# HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien



Få mere ud af din arbejdsdag. Konfigurer overalt på kontoret via den indbyggede, trådløse netværksfunktion<sup>1,2</sup>, og del printressourcerne i et netværk<sup>3</sup>. Udskriv på farten med muligheder for mobil udskrivning<sup>3</sup>. Brug virksomhedsapplikationer til at få adgang til og udskrive fra internettet<sup>4,5</sup>.



## Særlige karakteristika

- Første side på bare 8 sek.
- Printhastighed på op til 33 sider/min
- 128 MB RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
- 1 Hi-Speed-USB 2.0-port
- Anbefalet månedlig udskriftsmængde: 750 til 3.000



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



## Oprethold produktiviteten, og øg forretningen med trådløst netværk og imponerende mobilitet.

- Konfigurer og del overalt på kontoret med trådløs tilslutning.<sup>2,3</sup> Konfigurer netværk hurtigt<sup>1,6</sup>.
- Med HP ePrint kan du stort set udskrive hvor som helst<sup>3,7</sup>. Udskriv trådløst fra din iPad®, iPhone® og iPod touch® med AirPrint™<sup>8</sup>.
- Send filer fra en mobil enhed direkte til printeren vha. HP trådløs direkte udskrivning<sup>1,9</sup>.
- Spar papir med automatisk dobbeltsideprint<sup>10</sup>. Få hurtige printhastigheder på op til 33 sider/min. A4 og første side på under 8 sekunder<sup>11</sup>.

## Oplev webtilsluttet brugervenlighed.

- Brug virksomhedsapplikationer og en 3,5" stor berøringfølsom skærm i farver for at få adgang til og udskrive fra internettet<sup>4,5</sup>.
- Administrer arbejdsgangen med intuitive funktioner på printeren. Et praktisk USB-stik muliggør udskrivning direkte fra et flash-drev<sup>4</sup>.
- Det er nemt at styre dit printermiljø og spare it-tid og -omkostninger – HP Web Jetadmin hjælper dig med at overvåge udstyr og øge oppehtiden.

## Få professionel kvalitet til en god pris.

- Fremstil professionelle dokumenter med tydelig tekst og skarpe billeder.
- Få ro i sindet med pålidelig HP LaserJet-driftssikkerhed og ensartet printkvalitet fra første til sidste side.
- Spar tid med originale HP-patroner, der er nemme at installere, og spar penge med patroner med stor kapacitet, der er beregnet til steder, hvor der printes meget, og kan købes som tilbehør<sup>13</sup>.
- Gør mere med en 300-arks papirkapacitet (800 ark i alt med en 500-arks bakke (tilbehør)).

## Bedre for miljøet.

- Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologien, der tænder printeren, når du har brug for den, og slukker, når du ikke har<sup>14</sup>.
- Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
- Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners.<sup>15</sup>
- Reducer spild af emballage: Original HP 80A-tonerpatron leveres i printeren.

## Tekniske specifikationer

<b>Print hastighed</b>	Op til 33 sider/min. ISO sort (A4) første side færdig; På kun B sek. sort (A4) Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet
<b>Udskriftsopløsning</b>	Op til 1200 x 1200 dpi Sort
<b>Printteknologi</b>	Laser
<b>Printområde</b>	Udskriftsmargener: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 4 mm; Højre: 4 mm
<b>Printersprog</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF (v.1.7)
<b>Numre på printerpatroner</b>	1 (sort)
<b>Mulighed for mobil print</b>	<b>CF270A:</b> Nej <b>CF274A:</b> Nej <b>CF278A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer; <b>CF399A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret
<b>Normeret forbrug pr. måned</b>	Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 3000 sider
<b>Automatisk papirføler</b>	Nej
<b>Processorhastighed</b>	800 MHz
<b>Trådløst</b>	<b>CF270A:</b> Ingen <b>CF274A:</b> Ingen <b>CF278A:</b> Ingen <b>CF399A:</b> Ingen
<b>Forberedt til netværk</b>	<b>CF270A:</b> Ingen <b>CF274A:</b> Ingen <b>CF278A:</b> Standard (indbygget Gigabit Ethernet) <b>CF399A:</b> Standard (indbygget Gigabit Ethernet)
<b>Harddisk</b>	Ingen
<b>Medietyper</b>	Papir (almindelig, miljørigtig, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter; transparenter, karton
<b>Mediastørrelser</b>	Understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS) Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356 mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke (tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm
<b>Mediehåndtering</b>	Papirkapacitet: Op til 300 ark; Op til 10 kuverter Kuverter Udskriftsbakkens kapacitet: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter Maksimum: Op til 150 ark
<b>Papirvægt</b>	Understøttet af papirgang; Bakke 1: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> (lige papirgang til specialmedier); bakke 2: 500-arks papirbakke som tilbehør; bakke 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8, Windows 7 (32 bit og 64 bit), Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 og HPUX) 11
<b>Mindeste systemkrav</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Processor på 1 GHz 32 bit (x86) eller 64 bit (x64), 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-drev eller internet, USB- eller netværksport; Windows XP (32 bit) SP2: Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 500 MB harddisk; Cd-rom/dvd-rom, SSL/TLS; USB eller netværk
<b>Printerstyring</b>	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNMP Alerts (minimal netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
<b>Printermål (B x D x H)</b>	<b>CF270A:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (med universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format) <b>CF274A:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (med universalbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format) <b>CF278A:</b> 364,6 x 368 x 271 mm med berøringsfølsom skærm nede (364,6 x 368 x 383,6 mm med berøringsfølsom skærm oppe i en vinkel på 90°); Maksimum 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (med universalbakke og udfoldet dæksel, bakke 2 forlænget til legal-format og berørings-skærm oppe i en vinkel på 90°) <b>CF399A:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (universalbakke og foldbar beskyttelseskappe udvidet, bakke 2 forlænget til legal-format)
<b>Pakkemål (B x D x H)</b>	430 x 330 x 480 mm
<b>Printervægt</b>	<b>CF270A:</b> 10,1 kg <b>CF274A:</b> 10,7 kg <b>CF278A:</b> 11 kg <b>CF399A:</b> 10,7 kg
<b>Pakkevægt</b>	<b>CF270A:</b> 13,3 kg <b>CF274A:</b> 13,9 kg <b>CF278A:</b> 14,2 kg <b>CF399A:</b> 13,9 kg

<b>Kassens indhold</b>	<b>CF270A:</b> HP LaserJet Pro 400 M401 a-printer; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (-2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning <b>CF274A:</b> HP LaserJet Pro 400 M401 d-printer; indbygget automatisk dobbeltsidspri; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (-2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning <b>CF278A:</b> HP LaserJet Pro 400 M401 dn-printer; indbygget automatisk dobbeltsidspri; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (-2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning <b>CF399A:</b> HP LaserJet Pro 400 M401 dne; indbygget automatisk dobbeltsid udskrivning; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP 80A sort LaserJet-tonerpatron (-2700 sider); Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; netledning; Cd med dokumentation
<b>Tilbehør</b>	<b>CF284A</b> HP LaserJet 500-arks foder/bakke
<b>Forbrugsvarer</b>	<b>CF280A</b> Original HP 80A LaserJet-tonerpatron, sort 2.700 sider <b>CF280X</b> Original HP 80X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.900 sider <b>CF280D</b> Original HP 80X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet, sort, 2-pak Pr. patron: 6.900 sider Den angivne gennemsnitlige sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Den faktiske sidekapacitet afhænger af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a>
<b>Medfølgende software</b>	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-printerdriver, Status Alerts, HP Update, DXP, Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-driver, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
<b>Certificeringer</b>	CSPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Klasse B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B /ICES-003, Issue 4; G9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR-mærket: Ja (lindtagen M401a-modellen)
<b>Oprindelsesland</b>	Fremstillet i Vietnam
<b>Garanti</b>	1 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale lovkra. Besøg vores websted: <a href="http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html">http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html</a>
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed
<b>Harddiskplads</b>	Temperatur: -20 til 40 °C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
<b>Lydforhold</b>	Lydintensitet: 6,4 B(A); Lydtryk: 51 dB(A)
<b>Strømforsyning</b>	Krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Forbrug: 570 W (ved udskrivning), 7,3 W (klar), 1,68 W (dvale), 0,1 W (slukket). Typisk elforbrug: 1,394 kWh om ugen Indbygget strømforsyning Strømforsyning
<b>Service og support</b>	<b>US249E</b> - HP 3 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401 <b>US248E</b> - HP 3 års ombytningservice næste hverdag til LaserJet M401 <b>US250E</b> - HP 3 års returneringservice til LaserJet M401 <b>US253PE</b> - HP 1 års ekstra garanti med hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401 <b>US252PE</b> - HP 1 års ekstra garanti med ombytningservice næste hverdag til LaserJet M401 Service <b>US254PE</b> - HP 1 års ekstra garanti med returneringservice til LaserJet M401 Service <b>U402E</b> - HP 4 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401 <b>U403E</b> - HP 5 års hardwaresupport næste hverdag til LaserJet M401 (US248E/US252PE: Undersøg tilgængeligheden i dit land US250E/US254PE: Central- og Østeuropa samt Mellemøsten, kun Middelhavsområdet og Afrika)

## Fodnoter

<sup>1</sup> Kun tilgængelig på model M401 dw.; <sup>2</sup> Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser.; <sup>3</sup> Fås kun med modellerne M401 dn, M401 dw og M401 dne.; <sup>4</sup> Kun tilgængelig på modellerne M401 dn og M401 dw.; <sup>5</sup> Kræver trådløs adgangspunkt samt internetforbindelse til printer. Services kan kræve registrering. Tilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).; <sup>6</sup> HP's automatiske trådløse tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet på [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect).; <sup>7</sup> Kræver internetforbindelse til printer. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Kræver registrering af en HP Web Services-konto. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Læs endvidere mere om andre løsninger på [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions).; <sup>8</sup> Understøtter iOS 4.2-enheder (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4. generations iPod touch), som understøtter multitasking. iOS 4.2-enheder kræver en 802.11 trådløs netværksforbindelse, AirPrint-kompatibel printer kan tilsluttes trådløst eller via Ethernet. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande.; <sup>9</sup> Ikke tilgængelig på alle mobile enheder. Skal have trådløs funktionalitet og kan kræve en driver eller apps, som kan hentes på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Printeren skal være HP ePrint-kompatibel.; <sup>10</sup> Fås kun med M401 d-, M401 dn-, M401 dw- og M401 dne-modellerne.; <sup>11</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentkompleksitet.; <sup>12</sup> HP 80X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.; <sup>14</sup> Funktionaliteten af HP's teknologi til automatisk tænd/sluk afhænger af printeren og dens indstillinger.; <sup>15</sup> Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP's Planet Partners-program. På [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garanti erklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti erklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

