



Få enestående bruksverdi med HP rimeligste MFP, som kombinerer effektive kopi-, skanne- og faksfunksjoner med laserutskrift av høy kvalitet. Kompakt, brukervennlig og full av innovative funksjoner for en bedre ytelse.



HP LaserJet M1319f
flerfunksjonsskriver

Et utmerket alternativ for småbedrifter som har behov for å skrive ut, kopiere, skanne og fakse med én rimelig enhet. Ideell for kunder som ønsker en faksmaskin og skriver av høy kvalitet og med alle funksjoner.

Du får stor nytteverdi og brukervennlighet med HPs rimeligste MFP med faksfunksjon.

Få mer ut av budsjettet med denne MFP-enhetens lave salgspris. Skriv ut, kopier, skann og faks: Spar penger med én enkelt enhet. Forenkler flere oppgaver med denne enkle MFP-enheten som har et intuitivt tolinjers kontrollpanel. Få konsistent utskriftskvalitet med originale HP AiO-tonerkassetter, som er rene og enkle å sette inn og ta ut. Spar plass: Den kompakte MFP-enheten er enkel å plassere og bruke der den trengs. Du kan ta det med ro med HPs velprøvde LaserJet-kvalitet og -pålitelighet.

Få gjort mer med en ytelse som øker produktiviteten.

Umiddelbar hurtigstartteknologi sørger for en første side ut på bare 8,5 sekunder fra uvirksom modus. Hurtigstartkopiering med LED-basert teknologi gir også første kopi i løpet av sekunder. Kopier effektivt med 30-arks automatisk dokumentmater og få fleksibilitet med et 10-arks prioritert spor for alternative medier og konvolutter. Beskytt MFP-enheten mot tyveri med en Kensington-lås som enkelt kobles til enheten. Håndter sammensatte jobber med kraftig 240 MHz prosessor.

Opplev økt funksjonalitet med denne MFP-enhetens integrerte design og innovative funksjoner.

Bruk MFP-enheten som telefon med integrert telefonrør. Rask, avansert faksing med 33,6 kbps, inkludert FaxTel-funksjon og 500-siders lagringskapasitet. Privat faksmottak gir mulighet til å lagre fakser trygt på enheten til du ønsker å skrive dem ut. Ring raskt opp mye brukte numre med fakskortnumre. Reduser papirløsning og tid brukt på uønskede fakser med søppelfaksblokkering (tilgjengelig for alle med oppringer-ID-tjeneste). Automatisk kopisortering sparer deg for arbeidet med å sortere dokumenter manuelt.

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftsteknologi	Monokrom laser			
Utskriftshastighet	A4 svart: Opptil 18 spm. Første side ut, svart: < 8,5 sek. (fra klarmodus). Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjonen, programvaren og dokumentets kompleksitet			
Prosesor	240 MHz. Tensilica®			
Minne	32 MB. Ikke utvidbar			
Utskrift	Kvalitet	REt, HP Fastres 1200		
	Oppløsning	A4 svart: Opptil 1200 x 1200 dpi		
	Skriverspråk	Vertsbasert		
	Økonomisk utskrift	Economode (sparer toner), N-opp-utskrift (sparer papir)		
	Skrifttyper/skrifter	Ingen (vertsbasert)		
	Kapasitet (månedlig, A4)	Opptil 8000 sider		
	Utskriftsmargen (mm)	Topp: 4 mm. Venstre: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm		
Faksing	Modemhastighet	3 sek. per side		
	Overholdelse av telekommunikasjonsstandarder	Telecom: TBR:21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australia), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Faksminne	Opptil 500		
	Faksopløsning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster)		
	Hurtigoppringing	Opptil 120. 10 hurtigtaster på frontpanelet		
Skanning	Type	Arkmatet LED-skanner. Fargeskanning: Ja. Filformater: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG		
	Skanneoppløsning	Optisk: Opptil 600 dpi. Forbedret: Opptil 19200 dpi		
	Bitdybde	24-bits		
	Gråtonenivåer	256		
	Twain-versjon	TWAIN-kompatibel Versjon 1.9		
	Område som kan skannes	Største mediestørrelse: 21,6 x 38,1 cm		
	Margen for skannet materiale	Venstre: 4 mm. Topp: 4 mm. Høyre: 4 mm. Bunn: 4 mm		
	Skanner, smarte programvarefunksjoner	Fargeskanning opp til 600 dpi optisk, 19 200 dpi interpolert. TWAIN/WIA-skannerdrivere med bilderedigering. CIS, 600 dpi, 24-bits farger, kun arkmatet ADM (30 ark)		
Kopiering	Kopieringshastighet	Svart: Opptil 18 kpm (ADM-kopihastigheten er på opptil 14 kpm)		
	Kopieringsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi		
	Flere eksemplarer	Opptil 99		
	Forminskning/førstørning	25 til 400 %		
Mediehåndtering	Inn:	Kapasitet	Vekt	Størrelse
	Magasin 1	ark: 250, konvolutter: 10, transparente: 10	60 til 163 g/m ²	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16K, 76 x 127 til 216 x 356 mm
	ADM	ark: 30	48 til 105 g/m ²	Minimum: 148 x 105 mm (A6), Maksimum: 215,9 x 355,6 mm (Legal)
	Ut:	Ark: Opp til 100. Konvolutter: Opptil 10. Transparentfilm: Opptil 10		
	Dobbelsidig utskrift:	Manuelt (driverstøtte følger med)		

Bestillingsinformasjon

CB536A	HP LaserJet M1319f MFP, strømløsning(er), en første HP LaserJet svart tonerkassett (kapasitet på 1000 standardsider i snitt), Komme i gang-hefte, informasjon om kundestøtte, CD med programvare til enheten og elektronisk brukerhåndbok, kontrollpaneloverlegg, Readiris PRO OCR-program, 250-arks papirskuff, utskuffstøtte
---------------	--

Service og kundestøtte

UH757E	HP Care Pack, innbytte neste arbeidsdag, 3 år
UH761E	HP Care Pack, innbytte (vanlig behandlingstid), 3 år
UH764E	HP Care Pack, innleveringsservice for maskinvare, 3 år. (UH764E: bare Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn. UH757E/UH761E: resten av Europa)



Tekniske spesifikasjoner

Medietyper	Papir (vanlig, fortrykt, hullet, brevpapir, farget, glanset, brevhode, tynt, tykt, resirkulert, grovt), konvolutter, transparenter, velin, etiketter, kartong
Grensesnitt og tilkobling	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0-spesifikasjonene)
Kompatibilitet med minnekort	Ingen
Operativsystemkompatibilitet	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; Klar for Windows Vista®; Mac OS X v10.3, v10.4 eller høyere. De nyeste driverne er tilgjengelig fra http://www.hp.com
Minstekrav til systemet	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: en Pentium® II-prosessor eller høyere, 64 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port (bare skriverdriver, skannerdriver); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Microsoft® Windows® XP-x64: en Pentium® II-prosessor (Pentium® III eller høyere anbefales), 128 MB minne, 250 MB harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port; Windows Vista®-64: 1 GHz prosessor, 512 MB minne, se brukerhåndboken for minstekrav til harddiskplass, SVGA 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere (full installasjon), CD-ROM-stasjon, USB-port. Mac OS X v10.3, v10.4 og høyere; G3, G4 eller G5 PowerPC-prosessor; 128 MB minne; 30 til 50 MB ledig harddiskplass; USB-port; CD-ROM-stasjon
Standardprogramvare	Vertsbaserte utskriftsdrivere, TWAIn 1.9- eller WIA-skannerdrivere, skanneprogram, installering/avinstallering, HP MARS/Pony Express-programvare for sporing av bruk, HP Order Reminder, skjermskrifter, I.R.I.S. Readiris PRO-programvare for tekstgjenkjenning (installeres ikke med resten av programvaren, separat installering), utskrifts- og skannerdrivere for Mac. ToolBox- og EWS-programvare inkludert. HP LaserJet Scan, HP PC Send/Receive LaserJet Fax, HP Fax Setup Wizard, installering/avinstallering, HP Director (Macintosh). Drivere på internett: Installeringsprogram, skriverdrivere, HP Send Fax, HP Scan-programvare, HP Toolbox for faksadministrasjon og -støtte, HP Software Update
Kontrollpanel	Tolinjers, 16-tegns skjerm, alfanumeriske knapper, meny- og avbryttnapper, faks- og kopieringsknapper
Strøm	Krav: Inngangsspenning 110 til 127 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A; 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,3 A. Forbruk: Maks. 365 watt (aktiv/utskrift), maks. 8 watt (klar/hvilemodus), < maks. 0,1 watt (av). Typisk strømforbruk (TEC) 1,662 kWh/uke
Mål (b x d x h)	Uten emballasje: 429 x 267 x 338 mm. Med emballasje: 600 x 333 x 440 mm
Vekt	Uten emballasje: 10 kg. Med emballasje: 12,3 kg
Skriveradministrasjon	HP Toolbox FX, HP innebygd webserver
Driftsmiljø	Temperatur ved drift: 15 til 32,5 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 32,5 °C. Fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 10 til 80% RF. Lagringstemperatur: -20 til 40 °C. Fuktighet ved lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd 6,3 B(A) (utskrift), 6,4 B(A) (kopiering/skanning), 3,1 B(A) (klar). Lydtrykk: LpAm 50 dB(A) (utskrift/kopiering/skanning), 16 dB(A) (klar)
Sertifiseringer	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger slik det er påkrevd i de enkelte land. Overholdelse av forskrifter: IEC 60950-1 (internasjonal), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-oppført (USA/Canada), GS-lisens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (laser/LED-enhet i klasse 1) GB4943-2001, lavspenningsdirektiv 2006/95/EU med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land. ENERGY STAR: Ja
Garanti	Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.

Bestillingsinformasjon

	Rekvisita
Q2612A	HP LaserJet Q2612A svart tonerkassett 2000 standard sider i henhold til ISO/IEC 19752
	Utskriftsmedier
CHP810	HP resirkulert papir 80 g/m ² , 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP110	HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm
CHP210	HP skriverpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
	Tilkobling
Q6264A	HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester, er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 12/08 4AA1-8005NOE

