



Effektivisera arbetsflödet och höj produktiviteten genom att införa intern färgskanning som kompletterar funktionen för storformatsutskrift. Den här skannern kan enkelt integreras i den befintliga miljön samt med en mängd olika tillämpningar från tredje part.



HP Designjet 4520 skanner

**Idealisk för produktionsavdelningar på reproföretag och tryckerier och för AEC-, MCAD- och GIS-kunder på företag av alla storlekar, vars arbetsgrupper och tekniska produktionsavdelningar behöver producera storformatskanningar av hög kvalitet**

**Minska genomloppstiden genom att kopiera och skanna i färg med hög kvalitet internt.**

Med skanningshastigheter på upp till 76 mm per sekund i färg och 254 mm per sekund i svartvitt ger HP Designjet 4520 skanner enastående prestanda för kopiering och skanning och ökar effektiviteten. Den kraftfulla skanningsupplösningen ger bilder av hög kvalitet med realistiska färger och exakta linjer. Tack vare en optisk upplösning på 508 dpi och en förbättrad upplösning på 9600 dpi från 3 kameror samt en linjenoggrannhet på 0,1 % går dina skannade filer inte att skilja från nytt material och originaldokumenten reproduceras på ett exakt sätt.

**Bygg ett kraftfullt HP-system för skanning, kopiering och utskrift som går att integrera med tillämpningar från tredje part.**

Det integrerade kopieringssystemet ger information i realtid om skrivaren, medierna och utskriftskön i skannerns användargränssnitt. De förkonfigurerade drivrutinerna och den inbyggda nätverksanslutningen gör det enkelt att lägga till skannern till produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-, Z2100/Z3x00- och Z6100-serien. Användarna behöver ingen ytterligare utbildning tack vare att skannern inkluderas i din HP-lösning för design och produktion. Använd en mängd olika branschledande tredjepartstillämpningar, till exempel konvertering från raster till vektor.

**Skanna, kopiera och skriv ut med bara en knapptryckning.**

Använd grafikpekskärmen på 38 cm för enkel och intuitiv drift. Använd de avancerade kopieringsfunktionerna för att effektivisera arbetet. Förstora eller förminska bilder och justera marginaler för att skapa den perfekta bilden. Använd kapslingsalternativet för att spara på medier och framställ enkelt extra stora förstoringar med funktionen för panelutskrift. Spara skannade filer i en nätverksmapp eller bränn dem på CD eller DVD. Kommunicera friktionsfritt över ett nätverk med det inbyggda tangentbordet via 1000Base-T-nätverksteknik och TCP/IP-protokoll.

## Tekniska specifikationer

<b>Skanningshastighet</b>	Färg (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 8 cm/sek; Svartvitt (200 dpi/400 dpi turbo): upp till 25 cm/sek
<b>Skanningsupplösning</b>	Upp till 9600 dpi, med reglerbar upplösningstillställning från 50 dpi i steg om 1 dpi
<b>Minne</b>	Standard: 1 GB; Maximal: 1 GB; Hårddisk: Standard, 40 GB.
<b>Medietyper</b>	Papper utan strävhet, veläng, mylar, sepia, blåkopior, plast, film, plastlaminat, skumplastskivor, pappskivor (inte plywood, stenplattor, metallplattor eller sträva, smutsiga och grova ytor, ytor med vassa kanter eller metallklämmor eller brända ytor eller OH-film)
<b>Maximal materialvikt</b>	1092 mm
<b>Mediekapacitet</b>	Rak skanningspappersbana för ark- och papporiginal
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (IEEE-1394a-anpassad)
<b>Kontrollpanel</b>	Funktioner för kopiering/skanning/utskrift som styrs via en lättanvänd LCD-färgpekskärm och intuitiv programvara
<b>Drivrutiner som medföljer</b>	HP Macroinstaller med Windows®-drivrutiner för HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- och Z6100-serien
<b>Programvara</b>	Systemåterställningsprogramvara för skanningssystemet, inklusive HP Macroinstaller med Windows®-drivrutiner för HP Designjet 5x0-, 800-, 1000-, 40x0-, 45x0-, 5x00-, T610-, T11x0-, Z2100-, Z3x00- och Z6100-serien
<b>Passar följande operativsystem</b>	Windows Vista® (32/64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bitars), XP Home och Professional (32/64-bitars), Server 2003 (32/64-bitars), Mac OS X v10.4, v10.5. Hämta den senaste informationen om uppgradering av drivrutiner på <a href="http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers">http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers</a>
<b>Passar följande nätverksoperativsystem</b>	Windows Vista® (32/64-bitars), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bitars), XP Home och Professional (32/64-bitars), Server 2003 (32/64-bitars), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G3- eller Intel® Core-processor, 512 MB RAM, 1 GB ledigt hårddiskutrymme
<b>Rekommenderade systemkrav</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB tillgängligt hårddiskutrymme. Mac OS X v10.4 eller senare: PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-processor, 1 GB RAM, 2 GB ledigt hårddiskutrymme
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz, 5 A max. Tillbehör: Internt: inbyggt universellt nättaggregat. Energiförbrukning: 300 W max (aktiv), 3,5 W max (avstängd)
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 1800 x 850 x 1380 mm
<b>Vikt</b>	Utan emballage: 92,5 kg. Med emballage: 146 kg
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 5 till 40 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 30 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80 % relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 25 till 75 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 55 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (vänteläge). Ljudtryck: LpAm53 dB(A) (aktiv), 41 dB(A) (vänteläge)
<b>Certifikat</b>	Säkerhet: EU (LVD- och EN60950-1-anpassad), Ryssland (GOST). EMC-certifieringar: Överensstämmelse för produkter i klass A ITE: EU (EMC-direktivet)
<b>Garanti</b>	Två års begränsad hårdvarugaranti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation

**CM770A** Skanner, stativ, pekskärm (panel-PC), tangentbord, snabbreferensguide, installationsaffisch, dokumentations-CD, systemåterställnings-DVD, kundserviceguide, FireWire-kablar (x 2), Ethernet-kabel, strömsladd

### Skrivare som stöds

Produkter i HP Designjet 5x0/800-, 1000-, 40x0/45x0-, 5x00-, T610/T11x0-, Z2100/Z3x00- och Z6100-serien

### Service och support

**UL639E** HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 3 år

**UL638E** HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 4 år

**UL637E** HP Care Pack, hårdvarusupport nästa arbetsdag, 5 år

**UL632E** HP Care Pack, hårdvarusupport på platsen inom 4 h samma dag 13x5, 3 år

**UL633PE** HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport nästa arbetsdag, 1 år

**UL627PE** HP Care Pack, eftergarantiservice med hårdvarusupport på platsen samma dag inom 4 h 13x5, 1 år

**H7604A/E** standardinstallation

**H4518A/E** nätverksinstallation

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/se>



Publicerad inom EMEA 09/09 4AA2-4796SVE

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

