

HP LaserJet Pro 400 MFP M425



Denne netværks-MFP øger produktiviteten. Del ressourcer via trådløst netværk^{1,2}, og udskriv stort set overalt med HP ePrint³. Forbedr arbejdsgangen med adgang til virksomhedsapps. Spar tid med automatisk tosidet scanning og kopiering.



Særlige karakteristika

- Print, kopiering, scanning, digital afsendelse og fax
- Udskrivning/kopiering af op til 33 sider/min.
- 256 MB RAM, 800 MHz processor
- 1 Hi-Speed-USB 2.0, 1 USB, 1 Walk-up USB
- Op til 1200 x 1200 dpi (med HP FastRes 1200)

Øg produktiviteten – selv på farten.

- Scan dokumenter direkte til e-mail eller en netværksmappe. Spar tid, og få hurtige resultater: Den dobbelthovedede scanner betyder, at ark med tekst på begge sider kun skal scannes én gang.
- Print op til 33 sider/min. A4, og få første side på bare otte sekunder.
- Med HP ePrint kan du stort set udskrive hvor som helst³. Send filer fra en smartphone direkte til printeren vha. HP direkte trådløs-udskrivning^{1,2}.
- Konfigurer og del overalt på kontoret med trådløs tilslutning^{2,4}. Konfigurer netværk hurtigt^{2,5}.

Fremstil kvalitetsdokumenter hver gang.

- Udskriv dokumenter i professionel kvalitet med fed tekst og skarpe billeder vha. originale HP LaserJet-tonerpatroner.
- Få bedre ydelse med pålidelig HP-driftssikkerhed. Udret mere med 800-arks maksimal papirbakkekapacitet (med ekstra 500-arks bakke).
- Spar tid med originale HP LaserJet-tonerpatroner, der er pålidelige og har et All-in-One-design, der giver nem installation.
- Udskriv mere økonomisk ved hjælp af en original sort HP LaserJet-tonerpatron⁶ med høj kapacitet (tilbehør).

Det er nemt at håndtere udskriftsjob og få adgang til virksomhedsapps.

- Brug virksomhedsapps og en 8,89 cm (3,5") farveberøringsskærm til at få adgang til og udskrive fra internettet eller scanne til online storagesteder⁷.
- Administrer arbejdsgangen med intuitive funktioner på printeren: Brug den lettilgængelige USB-port til at udskrive fra – og gemme scanninger til – et flash-drev.
- Det er nemt at styre dit printermiljø og spare it-tid og -omkostninger – HP Web Jetadmin hjælper dig med at overvåge udstyr og øge oppehtiden.

Bedre for miljøet.

- Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
- Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologien, der tænder printeren, når du har brug for den, og slukker, når du ikke har⁸.
- Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners¹⁰.
- Denne MFP's kompakte størrelse er udviklet med henblik på at optage mindre plads og give mindre emballagespild.

Tekniske specifikationer

Funktioner	Udskriv, kopier, scan, fax, Walk-up USB
Printhastighed	Op til 33 sider/min. ISO sort (A4); Op til 15 tommer/min duplex sort (A4) Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sat testdokumenter. Læs mere på www.hp.com/go/printerclaims . Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentkomplekset. Første side færdig; på kun 8 sek. Sort (A4)
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi sort
Printteknologi	Laser
Printområde	Udskriftsmarginer: Top: 5 mm; Bund: 5 mm; Venstre: 4 mm; Højre: 4 mm; Maksimalt udskriftsområde: 203 x 345 mm
Printersprog	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF (v1.7)
Numre på printerpatroner	1 (sort)
Mulighed for mobil print	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer; CF288A: HP ePrint, udskrivning med Direkte Trådløs, Apple AirPrint™, Mopria-certificeret, forretningsapplikationer
Normeret forbrug pr. måned:	Op til 50.000 sider (A4); Anbefalet antal sider pr. måned: 750 til 3000 sider
Automatisk papirføler	Nej
Processorhastighed	800 MHz
Skærm	8,89 cm berøringsskærm med farvegrafikdisplay (CGD)
Trådløst	CF286A: Nej; CF288A: Ja, indbygget WiFi 802.11 b/g/n, direkte trådløs udskrivning
Netværksparat	CF286A: Standard (indbygget Gigabit Ethernet); CF288A: Standard (indbygget Ethernet, trådløs 802.11 b/g/n)
Hukommelse	Standard: 256 MB
medietyper	Papir (almindeligt, miljørigtigt, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft), konvolutter, etiketter; transparent, karton
medieformater	understøttet A4; A5; A6; B5 (JIS); special: CF286A: Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356 mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke (tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm; CF288A: Universalbakke: 76 x 127 til 216 x 356 mm; bakke 2 og 500-arks papirbakke (tilbehør): 105 x 148 til 216 x 356 mm
mediehåndtering	Papirkapacitet: Op til 300 ark Kapacitet for udbakke: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter maksimum: Op til 150 ark Duplexudskrift: Automatisk (standard)
Papirvægt	Understøttet af papirgang: Bakke 1: 60 til 163 g/m ² (lige papirgang for specialmedier). Bakke 2 og ekstra 500-arks bakke 3: 60 til 120 g/m ² ; Automatisk duplexenhed: 60 til 120 g/m ²
Understøtter multitasking	Ja
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 50 ark.
Kopiindstillinger	Kontrast (lysere/mørkere); kopiopløsning (tekst, blandet, billede, foto, autovalg); kladdeklaritet (til/fra); flere sider (til/fra); formindsksforstør fra 25 til 400 %; kopiering; antal kopier, enkelt- eller dobbeltsidet kopiering; valg af bakke; papirstørrelse; papirtype; gendan standardindstillinger; Største antal kopier: Op til 99 kopier; Kopiopløsning: Op til 600 x 600 dpi; Størrelsesændring ved kopiering: 25 til 400%
Scannerspecifikationer	Scannertype: Flatbed, 50-arks automatisk dokumentføder (ADF); Scan-inputmetoder: Knapper til scanning, kopiering og faxning på frontpanelet, Fra en pc: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel software; Twain-version: Version 1.9; Duplex ADF-scanning; Ja, duplex ADF i en enkelt arbejdsgang; Største scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 297 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 1200 dpi (farve og mono, flatbed); Op til 300 dpi (farve og mono, automatisk dokumentføder – ADF)
Scan-filformat	PDF, søgbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (både scanning til USB-enhed og scanning fra frontpanelet til en netværksmappe understøtter kun JPG og PDF)
Scanningshastighed	Op til 20 sider/min (sort/hvid) og 9 sider/min (farver)
Bitdybde/gråtoneniveauer	30 bit/ 256
Område, der kan scannes	mindste mediestørrelse: 48,8 x 48,8 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 297 mm; Scanbart område (ADF): mindste mediestørrelse: 102 x 127 mm; maksimal mediestørrelse: 216 x 381 mm ADF
digital sending	Standard: Scan direkte til e-mail, scan til netværksmappe, scan til skyen
Fax	Ja, 33,6 kbps
Fax - specifikationer	Fax-hukommelse: Op til 300 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner); hurtigopkald: Op til 120 numre (119 gruppenumre); Broadcasting, maksimale antal placeringer: 119

Kassens indhold	CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider), startvejledning, supportoplysninger, CD'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning, netledning(er), telefonledning(er). CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; netledning(er), HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider), startvejledning, supportoplysninger, CD'er med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning, telefonledning(er), USB-kabel.
tilbehør	CF406A HP LaserJet 500-arks føder/bakke
Forbrugsvarer	CF280A Original HP 80A LaserJet-tonerpatron, sort 2.700 sider CF280X Original HP 80X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort 6.900 sider Den angivne gennemsnitlige sidekapacitet er i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. Den faktiske sidekapacitet afhænger af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Software inkluderet	Windows®: HP installation/afinstallation, HP PCL 6 printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Faxopsætningsguide, HP Send Fax, HP Fax-printerdriver; Mac: HP installation/afinstallation, HP PS-driver, HP Scan, HP indstillingsassistent, HP Fax-printerdriver, HP Ink Widget, HP Utility, scan til e-mail-/mappe-indstillinger
Printeradministration	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNP Alerts (minimal netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility
Kompatible operativsystemer	Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8, Windows 7 (32 bit og 64 bit), Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linus Linux: 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSUSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15, Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 og HPUX® ii
Minimumskrav til system	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz 32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor; 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit), 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows XP (32 bit) (SP2); Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 500 MB harddisk; Cd-rom/dvd-rom, SSL/TLS; USB eller netværk
Printermål (B x D x H)	CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (med universalsbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format; automatisk dokumentføder (ADF) helt åben) CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (med universalsbakke og udfoldet dæksel; bakke 2 forlænget til legal-format; automatisk dokumentføder (ADF) helt åben)
Pakkemål (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm
Printervægt	CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg
Pakkevægt	19,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Luftfugtighed: 30% til 70% relativ luftfugtighed
Harddiskplads	Temperatur: -20 til 40 °C, Luftfugtighed: 10 til 90% relativ fugtighed
Lydfordol	Lydintensitet: 6,4 B(A); Akustisk lydtryk: 51 dB(A)
Strømforsyning	krav: Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Forbrug: 600 watt (udskrivning), 420 watt (kopiering), 10,5 watt (standby), 9,5 watt (dvale), 0,1 watt (slukket), Typical Electricity Consumption (TEC): 2,67 kWh/Luge Indbygget strømforsyning Strømforsyning
certificeringer	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-Class B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B /ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR-mærket: Ja
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Garanti	1 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale lovkraft. Besøg vores websted: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
service og support	USX82E – HP 3 års hardware-support næste hverdag til LaserJet M425-MFP USX83E – HP 3 års udskriftningsservice næste hverdag til LaserJet M425-MFP USX84E – HP 3 års returneringsservice til LaserJet M425-MFP USZ45PE – HP 1 års hardware-support næste hverdag efter garantiudløb til LaserJet M425-MFP USZ46PE – HP 1 års udskriftningsservice næste hverdag efter garantiudløb til LaserJet M425-MFP USZ47PE – HP 1 års returneringsservice efter garantiudløb til LaserJet M425-MFP (USX83E/USZ46PE: Kontroller tilgængeligheden i de enkelte lande USX84E/USZ47PE: kun Central- og Østeuropa, Mellemøsten, Middelhavslændene og Afrika)

Fodnoter

¹ Ikke tilgængelig på alle printere. Mobilenheder skal have trådløs funktionalitet. Printeren skal være HP ePrint-kompatibel. Funktionen kan kræve en driver eller apps, som kan hentes på www.hp.com/go/eprintcenter.² HP direkte trådløs-udskrivning, HP automatisk trådløs tilslutning og indbyggede trådløse tilslutningsmuligheder findes kun på HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.³ Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Kræver registrering af en HP Web Services-konto. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Læs endvidere mere om andre løsninger på www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.⁴ Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet og kan være begrænset under aktive VPN-forbindelser.⁵ HP automatisk trådløs tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet på www.hp.com/go/autowirelessconnect.⁶ HP 80X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt.⁷ Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printeren. Services kan kræve registrering. Tilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere på www.hp.com/go/eprintcenter.⁸ Funktionaliteten af HP Auto-tænd/sluk-teknologi afhænger af printeren og dens indstillinger.¹⁰ Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP Planet Partners-programmet. På www.hp.com/recycle kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser.



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -serviceydelser er angivet i den garantierklæring, der følger med de pågældende produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

