

HP LaserJet Pro 400 MFP M425



Denne nettverkstilkoblede MFPen øker produktiviteten. Del ressurser med trådløst nettverk^{1,2}, og skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint³. Forbedre arbeidsflyten med tilgang til forretningsapper. Spar tid med automatisk tosidig skanning og kopiering.



Hovedpunkter

- Utskrift, kopiering, skanning, digital sending og faks
- Utskrift/kopiering opptil 33 spm
- 256 MB minne, 800 MHz prosessor
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB, 1 direktebetjent USB
- Opptil 1200 x 1200 ppt (med HP FastRes 1200)

Øk produktiviteten – selv når du er på farten.

- Skann dokumenter direkte til e-post eller en nettsmappe. Spar tid og få raske resultater: Skanner med to hoder betyr at dobbeltsidige originaler bare skannes én gang.
- Utskrift med opptil 33 spm A4, og få første side på så lite som åtte sekunder.
- Skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint³. Send filer fra en smarttelefon direkte til skriveren med HP trådløs direkteutskrift^{1,2}.
- Sett opp og del hvor som helst på kontoret med trådløs tilkobling^{2,4}. Konfigurer nettverk raskt^{2,5}.

Produser dokumenter av høy kvalitet gang etter gang.

- Skriv ut dokumenter i profesjonell kvalitet med fet tekst og skarpe bilder ved å bruke originale HP LaserJet-tonerkassetter.
- Forbedre ytelsen med betrodd HP-pålitelighet. Gjør mer med maksimal papirkapasitet på 800 ark (med ekstra 500-arks papirkuff).
- Spar tid med originale HP LaserJet-tonerkassetter som er pålitelige og har en alt-i-ett-design for enkel installasjon.
- Rimeligere utskrift med en høykapasitets original HP LaserJet svart tonerkasset⁶.

Enkel administrasjon av jobber og tilgang til forretningsapper.

- Bruk forretningsapper og en 8,89 cm (3,5 tommer) fargeberøringsskjerm til å få tilgang til og skrive ut fra Internett eller skanne til lagringsnettsteder⁷.
- Administrer arbeidsflyten med intuitive funksjoner direkte på skriveren: Bruk den lett tilgjengelige USB-porten til å skrive ut fra – og lagre skanninger til – en flash-stasjon.
- Det er enkelt å styre utskriftsmiljøet og spare IT-tid og -kostnader – HP Web Jetadmin hjelper deg med å overvåke utstyr og øke oppetiden.

Reduser miljøpåvirkningen.

- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift.
- Spar strøm med HPs Auto-på/Auto-av-teknologi som slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør det⁹.
- Enkelt å resirkulere originale HP LaserJet-tonerkassetter via HP Planet Partners¹⁰.
- Denne MFPen i kompakt størrelse er utviklet for å bruke mindre plass og lage mindre emballasjeavfall.

Tekniske data

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks, direktebetjent USB
Utskriftshastighet	Opptil 33 spm ISO svart (A4); Opptil 15 bpm dupleks svart (A4) Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se http://www.hp.com/go/printerclaims for å få mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumenterets kompleksitet. Første side ut: 54 raskt som 8 sek Svart (A4)
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmargener: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 4 mm; Høyre: 4 mm; Maksimalt utskriftsområde: 203 x 345 mm
Utskriftspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.7)
Patron-/kassettnummer	1 (svart)
Mobil utskriftsfunksjon	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsapplikasjoner; CF288A: HP ePrint, trådløs direkteutskrift, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsprogrammer
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 3 000 sider
Automatisk papirsensor	Nei
Prossorhastighet	800 MHz
Skjerm	8,89 cm CGD-bæreringskjerm (Colour Graphic Display)
Trådløst	CF286A: Nei; CF288A: Ja, innebygd WiFi 802.11 b/g/n, trådløs direkteutskrift
Nettverksklar	CF286A: Standard (innebygd Gigabit Ethernet); CF288A: Standard (innebygd Ethernet, trådløst 802.11 b/g/n)
Minne	Standard: 256 MB
papirtyper	Papir (vanlig, grønn modus, tynt, tykt, bestrøket, farge, brevhode, fortyrkt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, Transparenst, kartong
papirformater	Støttes A4; A5; A6; B5 (JIS); egendefinert; CF286A: Universalskuff: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2 og ekstra 500-arks papirskuff: 105 x 148 til 216 x 356 mm; CF288A: Universalskuff: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2 og ekstra 500-arks papirskuff: 105 x 148 til 216 x 356 mm
mediehåndtering	Papirkapasitet: Opptil 300 ark Utskuffkapasitet: Opptil 150 ark, Inntil 10 konvolutter maksimum: Opptil 150 ark Dobbeltstidig utskrift: Automatisk (standard)
Papirvekt	Støttes, via papirbane: Skuff 1: 60 til 163 g/m ² (rett papirbane for spesialpapir); skuff 2, ekstra 500-arks skuff 3: 60 til 120 g/m ² ; Automatisk dupleksenheter: 60 til 120 g/m ²
Fleroppavekjøring støttes	Ja
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 50 ark
Kopieringsinnstillinger	Kontrast (lysere/mørkere); oppløsning kopikvalitet (tekst, blandet, bilde, fotografi, auto-velg); kladdekkvalitet (på/av); flersiders (på/av); reduser/forstør 25 til 400 %; kopiering; antall kopier, én eller 2-sidig kopiering; skuffvalg; papirstørrelse; papirtype; gjenopprett standarder; Maksimalt antall kopier: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi; Størrelsesendring kopimaskin: 25 til 400 %
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, 50-arks ADM; Inndatamodi for skanning: Skann-, kopi- og faksstaster på frontpanel, fra PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN-kompatibel eller WIA-kompatibel programvare; Twain-versjon: Versjon 1.9; Tosidig ADM-skanning: Ja, dupleks-ADM med ett gjenoppsett; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi (farger og svart-hvitt, skannerglass); Opptil 300 dpi (farger og svart-hvitt, ADM)
Filformat for skanning	PDF, søkbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (både skann til USB-enhet og skann fra frontpanelet til en nettverksmappe støtter bare JPG og PDF)
Skannehastighet	Opptil 20 spm (svart-hvitt), opptil 9 spm (farger)
Bitdybde/gråtonnivåer	30-bits/ 256
Område som kan skannes	minste mediestørrelse: 48,8 x 48,8 mm; største mediestørrelse: 216 x 297 mm; Skanneområde (ADM): minste mediestørrelse: 102 x 127 mm; største mediestørrelse: 216 x 381 mm ADM
digital sending	Standard: Skann direkte til e-post; lagre i nettverksmappe; skann til nettsky
Faksing	Ja, 33,6 kbps
Faksspesifikasjoner	Faksminne: Opptil 300 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; superfin: 300 x 300 dpi (ikke raster); hurtigoppripping: Opptil 120 numre (119 gruppekortnumre); Kringkasting, maksimalt antall steder: 119

Innhold i esken	CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2700 sider); Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; strømledninger); Telefonledningler); CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; strømledninger); HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte; CDer som inneholder programvare og elektronisk brukerhåndbok til enheten; Telefonledningler); USB-kabel;
tilbehør	CF406A HP LaserJet 500-arks mater/skuff
Rekvisita	CF280A HP 80A svart original LaserJet-tonerkassett 2 700 sider CF280X HP 80X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 6 900 sider Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Inkludert programvare	Windows®: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP WIA-skannerdriver, HP TWAIN-skannerdriver, HP Scan, HP Veiviser for faksoppsett, HP Send faks, HP faksutskriftsdriver; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PS-driver, HP Scan, HP Oppsettassistent, HP faksutskriftsdriver, HP Ink Widget, HP Utility, Skann til e-post/mappe-oppsett
Skriverstyring	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallering), SNP Alerts (minste nettverksinstallering), HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 8, Windows 7 (32-bits og 64-bits), Windows Vista (32-bits og 64-bits), Windows XP (32-bits (SP2 eller høyere); Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits (SP3) eller høyere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux: Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSUSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15, Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 and HPLX11i
Minimum systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits); 1 GHz (32-bits (x86) eller (64-bits) (x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nettverksport; Windows XP (32-bits (SP2); Pentium® 233 MHz prosessor, 512 MB minne, 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nettverksport; Mac: OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC 4, G5 eller Intel® Core™-prosessor; 500 MB harddisk; CD-ROM/DVD-ROM eller Internet; USB eller nettverk
Skrivermål (B x D x H)	CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (universalskuff og utslagbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse; ADM helt åpen) CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maksimum 439,9 x 633,4 x 660 mm (universalskuff og utslagbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse; ADM helt åpen)
Pakkemål (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm
Skrivervekt	CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg
Pakkevekt	19,6 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 30 til 70 % RF
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A); Lydtrykk: 51 dB(A)
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) forbruk: 600 watt (utskrift), 420 watt (kopiering), 10,5 watt (klar), 9,5 watt (hvilemodus), 0,1 watt (av). TEC (Typical Electricity Consumption): 2,67 kWh/uke Innebygd strømforsyning Strømforsyning
sertifiseringer	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasse B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B /ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR-kvalifisert; Ja
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Besøk nettstedet vårt: http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
service og support	USX82E - HP 3 år maskinvarerestøtte neste virkedag for LaserJet M425 MFP USX83E - HP 3 år service, utskifting neste virkedag for LaserJetM425 MFP USX84E - HP 3 år returteneste for LaserJet M425 MFP US249PE - HP 1 år maskinvarerestøtte e/garanti, neste virkedag for LaserJetM425 MFP US249PE - HP 1 år service e/garanti, utskifting neste virkedag for LaserJet M425 MFP US247PE - HP 1 år returteneste etter garanti for LaserJetM425 MFP (USX83E/US249PE: Undersøkt tilgjengelighet for hvert land) USX84E/US247PE: Bare Sentral- og Øst-Europa, Midtøsten, Middelhavslandene og Afrika)

Fotnoter

¹ Ikke tilgjengelig på alle skrivere. Mobilenheten må være trådløst aktivert. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve driver eller apper, tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter.² HP trådløs direkteutskrift, HP automatisk trådløs tilkobling og innebygd trådløs tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.³ Krever en Internet-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter med Internet-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Krever registrering av HP Webtjenester-konto. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger.⁴ Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.⁵ HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet, kan du besøke www.hp.com/go/autowirelessconnect.⁶ HP 80X svart LaserJet-tonerkassett er ikke inkludert; må kjøpes separat.⁷ Krever et trådløst tilgangspunkt og en Internet-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. Tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler, og krever en fastvareoppgradering. Mer informasjon på www.hp.com/go/eprintcenter.⁸ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.¹⁰ Programtilgjengelighet varierer. HPs retur og resirkulering av kassetter er tilgjengelig i mer enn 50 land og områder over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringerne som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

