

HP LaserJet Pro 400 MFP M425



Den här nätverksanslutna MFP:n sätter fart på produktiviteten. Dela resurser via trådlösa nätverk^{1,2} och skriv ut från i stort sett var som helst med HP ePrint³. Förbättra arbetsflödet med åtkomst till affärsappar. Spara tid med automatisk dubbelsidig skanning och kopiering.



Höjdpunkter

- Skriv ut, kopiera, skanna, sänd digitalt och faxa
- Skriv ut/kopiera 33 sid/min
- 256 MB RAM, 800 MHz-processor
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 värd-USB, 1 direkt-USB
- Upp till 1 200 x 1 200 dpi (med HP FastRes 1200)

Öka produktiviteten – även på rörlig fot.

- Skanna dokument direkt till ett e-postmeddelande eller en nätverksmapp. Spara tid och få snabba resultat: tack vare skannerns dubbla huvuden behöver dubbelsidiga ark bara skannas en gång.
- Skriv ut i A4 med upp till 33 sid/min och få den första sidan på bara åtta sekunder.
- Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint³. Skicka filer från en smartphone direkt till skrivaren med hjälp av HP Wireless Direct-utskrift^{1,2}.
- Gör inställningar och dela var som helst på kontoret via den trådlösa anslutningen^{2,4}. Konfigurera nätverk snabbt^{2,5}.

Producera kvalitetsdokument gång på gång.

- Skriv ut dokument av professionell kvalitet med fetstil och skarpa bilder med hjälp av HP LaserJet originaltonerkassetter.
- Förbättra prestandan med HPs beprövade tillförlitlighet. Åstadkom mer med en maximal inmatningskapacitet på 800 ark (med ett 500-arksfack som tillval).
- Spara tid med HP LaserJet originaltonerkassetter som är tillförlitliga och har en all-in-one-design för enkel installation.
- Skriv ut billigare genom att välja en svart HP LaserJet originaltonerkassett med hög kapacitet⁶.

Hantera utskrifter på enkelt sätt och få tillgång till affärsappar.

- Använd affärsappar och en färgpekskärm på 8,89 cm (3,5 tum) för att komma åt och skriva ut från webben eller skanna till platser för online-lagring⁷.
- Hantera arbetsflödet med intuitiva funktioner direkt på skrivaren: använd den lättåtkomliga USB-porten för att skriva ut från – och spara skanningar till – en flashenhet.
- Kontrollera enkelt din utskriftsmiljö och spara tid och pengar – HP Web Jetadmin hjälper dig att övervaka utrustningen och att öka driftstiden.

Minska din påverkan på miljön.

- Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik som startar skrivaren när du behöver den och stänger av den när du inte gör det⁹.
- Återvinn enkelt dina HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners-programmet¹⁰.
- Den här MFP:n har ett kompakt format som gör att den kräver mindre utrymme och genererar mindre förpackningsavfall.

Teknisk information

Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fäxa, direkt-USB
Utskriftshastighet	Upp till 33 sid/min ISO svart (A4); 15 bilder/min duplex svart (A4) Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Om du vill veta mer, gå till http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet. första sidan utskrivet; Så snabbt som 8 sek Svart (A4)
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 4 mm; Höger: 4 mm; Största utskriftsområde: 203 x 345 mm
Skrivarspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript nivå 3-emulering, direkt PDF-utskrift (v 1.7)
Bläckpatronnummer	1 (svart)
Kapacitet för mobil utskrift	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, företagsprogram; CF288A: HP ePrint, trådlös direktutskrift, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, företagsprogram
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidovolymer per månad: 750 till 3000 sidor
Automatisk pappersensor	Nej
Processorhastighet	800 MHz
Bildskärm	8,89 cm färggrafikdisplay (CGD) med pekfunktion
Trådlöst	CF286A: Nej; CF288A: Ja, inbyggt WiFi 802.11 b/g/n, trådlös direktutskrift
Nätverksklar	CF286A: Standard (inbyggt Gigabit Ethernet); CF288A: Standard (inbyggt Ethernet och trådlöst 802.11 b/g/n)
Minne	Standard: 256 MB
medietyper	Papper (vanligt papper, grönt läge, lätt, tungt, finpapper, färgat papper, brevpapper, förtryckt papper, hålat papper, returpapper, grovt papper), kuvert, etiketter, OH-film, kartong
mediestorlekar	Stöds A4; A5; A6; B5 (UIS); anpassade: CF286A: Kombimagasin: 76 x 127 till 216 x 356 mm; magasin 2 och extra 500-arks pappersmagasin: 105 x 148 till 216 x 356 mm; CF288A: Kombimagasin: 76 x 127 till 216 x 356 mm; magasin 2 och extra 500-arks pappersmagasin: 105 x 148 till 216 x 356 mm
mediehantering	Inmatningskapacitet: Upp till 300 ark Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 10 kuvert maximal: Upp till 150 ark Duplexutskrift: Automatisk (standard)
Pappersvikt	Stöds, per pappersbana: Fack 1: 60 till 163 g/m ² (rak pappersbana för specialmaterial); fack 2, 500-arks fack 3 som tillval: 60 till 120 g/m ² ; Automatisk duplexenhet: 60 till 120 g/m ²
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Kapacitet för automatisk dokumentmatere	Standard, 50 ark
Kopieringsinställningar	Kontrast (ljusare/mörkare); upplösning kopieringskvalitet (text, blandat, bild, fotografi, autom val); utkastskvalitet (på/av); flersidigt (på/av); förminskning/förstoring 25 till 400 %; sortering av kopior; antal kopior; enkel- eller dubbelsidig kopiering; val av fack; pappersstorlek; papperstyp; återställning av standardvärden; Maximalt antal kopior: Upp till 99 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi; Formåtdringsfaktor för kopiator: 25 till 400 %
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADF för 50 ark; Metod för inläsning vid skanning: Knappar för skanning, kopiering och fax på frontpanelen, samt från en dator; Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) eller Device Stage (Windows® 7); TWAIN- eller WIA-kompatibel programvara; Twain-version: Version 1.9; Dubbelsidig ADM-skanning; JA, dubbelsidig ADF med ett svep; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 297 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 1 200 dpi (färg och svartvitt, flatbädd); Upp till 300 dpi (färg och svartvitt, ADF)
Filformat för skanning	PDF, sökbar PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (vid skanning till en USB-enhet och från frontpanelen till en nätverksmapp stöds endast JPG och PDF)
Skanningshastighet	Upp till 20 sid/min (sv/v), upp till 9 sid/min (färg)
Bidtpj/gräskalenivåer	30 bitar/ 256
Skanningsbar yta	minsta medieformat: 48,8 x 48,8 mm; största medieformat: 216 x 297 mm; Skanningsbart område (ADM): minsta medieformat: 102 x 127 mm; största medieformat: 216 x 381 mm ADF
digital sändning	Standard: Skanna direkt till e-post; skanna till nätverksmapp; skanna till molnet
Faxa	Ja, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 300 sidor; Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner); kortnummer: Upp till 120 nummer (119 gruppnummer); Gruppfax, maximalt antal platser: 119

Medföljer	CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; HP 80A svart LaserJet tonerkasset (≈2700 sidor); Starthandbok, supportbrochyr; CD-skivor med programvara för enheten och elektronisk användarhandbok; strömkabel(-lar); CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; strömkabel(-lar); HP 80A svart LaserJet tonerkasset (≈2700 sidor); Starthandbok, supportbrochyr; CD-skivor med programvara för enheten och elektronisk användarhandbok; Telefonsladd(-ar); USB-kabel;
tilbehör	CF406A: HP LaserJet 500-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	CF280A: HP 80A svart LaserJet-tonerkasset, original 2 700 sidor CF280X: HP 80X svart LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet, original 6 900 sidor Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut och andra faktorer. Om du vill veta mer, gå till http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Medföljande program	Windows®: HP Install/Uninstall, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP WIA-skannerdrivrutin, HP TWAIN-skannerdrivrutin, HP Scan, HPs faxinställningsguide, HP Send Fax, HPs faxskrivardrivrutin; Mac: HP Install/Uninstall, HP PS-drivrutin, HP Scan, HP Setup Assistant, HPs faxskrivardrivrutin, HP Ink Widget, HP Verktyg, konfiguration av Skanna till e-post/mapp
Skrivvarhantering	Windows®: HP Verktygsåläda (standardinstallation), SNMP Alerts (miniminstallation för nätverk), HP Web Jetadmin (ladda ned); Mac: HP Utility
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvarainstallationer stöds på: Windows 8, Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars) (SP2 eller senare); Installationer av enbart drivrutin stöds på: Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux: Ubuntu 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 5.0, OpenSUSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15; Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 och HPUX11i
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddisckutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows XP (32-bitars) (SP2): Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB tillgängligt hårddisckutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 500 MB hårddisk; CD-ROM/DVD-ROM eller internet; USB eller nätverk
Skrivarens mått (B x D x H)	CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maximal 439,9 x 633,4 x 660 mm (kombimagasin och förlängt uppfällbart lock; fack 2 förlängt till Legal-storlek; ADF helt öppet) CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maximal 439,9 x 633,4 x 660 mm (kombimagasin och förlängt uppfällbart lock; fack 2 förlängt till Legal-storlek; ADF helt öppet)
Emballagets yttermått (B x D x H)	597 x 497 x 490 mm
Skrivarens vikt	CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg
Emballagets vikt	19,6 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,4 B(A); Ljudtrycksnivåer: 51 dB(A)
Strömförbrukning	krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) förbrukning: 600 W (utskrift), 420 W (kopiering), 10,5 W (startklar), 9,5 W (viloläge), 0,1 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 2,67 kWh/vecka Inbyggt nätadapter Nätanhet
certifieringar	CSPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-klass B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC-titel 47 CFR, artikel 15 klass B/ICES-003, utgåva 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR-kvalificerad: Ja
Ursprungsland	Tillverkad i Kina
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök vår webbplats: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
service och support	USX82E - HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M425 MFP USX83E - HP 3 års utbyteservice nästa arbetsdag för LaserJet M425 MFP USX84E - HP 3 års returservice för LaserJet M425 MFP US24SPE - HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M425 MFP US24GPE - HP 1 års utbyteservice nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M425 MFP US24TPE - HP 1 års returservice efter garantitiden för LaserJet M425 MFP (USX83E/US24GPE: Kontrollera tillgängligheten i det aktuella landet USX84E/US24TPE: endast Central- och Östeuropa, Mellanöstern, Medelhavsområdet och Afrika)

Fotnoter

¹ Inte tillgängligt på alla skrivare. Den mobila enheten måste ha aktiverad trådlös funktion. Skrivaren måste vara HP ePrint-beredd. Funktionen kan kräva en drivrutin eller appar, som kan laddas ned från www.hp.com/go/eprintcenter.² HP Wireless Direct-utskrift, HP Auto Wireless Connect och inbyggd trådlös anslutning finns endast på HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.³ Kräver Internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har Internet- och e-postfunktion. Kräver ett registrerat HP-webbtjänstkonto. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/eprintcenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.⁴ Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad när VPN-anslutningar är aktiva.⁵ HP Auto Wireless Connect kanske inte är tillgängligt för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, besök www.hp.com/go/autowirelessconnect.⁶ HP 80X svart LaserJet tonerkasset ingår inte, den måste köpas separat.⁷ Kräver trådlös åtkomstpunkt och Internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Tillgängligheten varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den fasta programvaran. Mer information finns på www.hp.com/go/eprintcenter.⁸ HP Auto-On/Auto-Off-tekniken är beroende av skrivaren och dess inställningar.⁹ Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP-kassetter är för närvarande tillgängligt i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/se>

Produkten utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

