

HP LaserJet Pro 400 MFP M425



Bu ağa bağlı MFP verimliliği artırır. Kablosuz ağ ile kaynakları paylaşın^{1,2} ve HP ePrint ile neredeyse her yerden yazdırın³. İş uygulamalarına erişim sayesinde iş akışını geliştirin. Otomatik iki taraflı tarama ve kopyalama özelliği ile zamandan tasarruf edin.



Önemli Haberler

- Baskı, fotokopi, tarama, dijital gönderme ve fakslama
- Dakikada 33 sayfaya varan baskı/kopyalama
- 256 MB RAM, 800 MHz işlemci
- 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 USB, 1 Walk-up USB
- En fazla 1200 x 1200 dpi (HP FastRes 1200 ile)

Hareket halindeyken bile verimliliği artırın.

- Belgeleri doğrudan e-postaya veya ağ klasörüne tarayın. Zamandan tasarruf edin ve hızlı sonuçlar alın: çift kafalı tarayıcı, iki taraflı sayfaları yalnızca tek seferde tarayabileceğiniz anlamına gelir.
- Dakikada en fazla 33 sayfa yazdırın A4 ve ilk sayfayı sekiz saniye kadar kısa sürede alın.
- HP ePrint ile hemen hemen her yerden yazdırın³. HP kablosuz doğrudan baskı özelliğini kullanarak akıllı telefondaki dosyaları doğrudan yazıcınıza gönderin^{1,2}.
- Kablosuz bağlantı sayesinde ofis içinde istediğiniz yerde kurun ve paylaşın^{2,4}. Ağ hızı bir şekilde yapılandırın^{2,5}.

Art arda yüksek kaliteli belgeler yazdırın.

- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını kullanarak koyu metin ve net görüntüler içeren profesyonel kalitede belgeler yazdırın.
- Kanıtlanmış HP güvenilirliği ile performansı artırın. 800 yapraklık maksimum kağıt girişi kapasitesi (isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi ile) ile daha fazlasını yapın.
- Güvenilir ve kolay takılabilir özellikteki all-in-one tasarımına sahip Orijinal HP LaserJet toner kartuşları ile zamandan tasarruf edin.
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli Orijinal HP LaserJet siyah toner kartuşunu kullanarak daha ekonomik bir şekilde yazdırın⁶.

Baskı işlerini kolayca yönetin ve iş uygulamalarına erişin.

- İş uygulamalarını ve 8,89 cm (3,5") renkli dokunmatik ekranı kullanarak web'e erişin ve web'den yazdırın veya çevrimiçi depolama sitelerine tarayın⁷.
- İş akışını yazıcı üzerindeki sezgisel özelliklerle yönetin: flash sürücülerden baskı almak ve taramaları flash sürücüye kaydetmek için kolay erişimli USB bağlantı noktasını kullanın.
- Baskı ortamınızı kolayca denetim altına alın ve BT zamanı ile maliyetlerinden tasarruf edin: HP Web Jetadmin donatıyı izlemenize ve çalışma süresini artırmanıza yardımcı olur.

Çevre üzerindeki etkilerinizi azaltın.

- Otomatik iki taraflı baskı özelliği ile kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın.
- Yazıcınızı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi ile enerji tasarrufu sağlayın⁸.
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Planet Partners¹⁰ aracılığıyla kolayca geri dönüştürün.
- Bu MFP'nin küçük boyutu daha az yer kaplayacak ve daha az ambalaj atığı oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

İşlevler	Yazdırma, kopyalama, tarama, faks, walk-up USB
Baskı hızı	Dakikada 33 sayfaya kadar ISO siyah (A4); Dakikada 15 görüntüye kadar dupeksiyonlu siyah (A4) ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. İlk sayfa çıkış süresi: 8 saniye kadar kısa bir sürede Siyah (A4)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah
Baskı teknolojisi	Lazer
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm; Alt: 5 mm; Sol: 4 mm; Sağ: 4 mm; Maksimum baskı alanı: 203 x 345 mm
Yazdırma dilleri	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Düzey 3 öykünmesi, doğrudan PDF (v 1.7) yazdırma
Baskı kartuşu numarası	1 (siyah)
Mobil baskı yeteneği	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, iş uygulamaları; CF288A: HP ePrint, Kablosuz doğrudan baskı, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, iş uygulamaları
Aylık Çalışma Dönüşümü	50.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 3.000 sayfa
Otomatik kağıt sensörü	Yok
İşlemci hızı	800 MHz
Ekran	8,89 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran)
Kablosuz	CF286A: Yok; CF288A: Evet, yerleşik WiFi 802.11 b/g/n, Kablosuz doğrudan yazdırma
Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır	CF286A: Standart (yerleşik Gigabit Ethernet); CF288A: Standart (yerleşik Ethernet, Kablosuz 802.11 b/g/n)
 bellek	Standart: 256 MB
ortam tipleri	Kağıt (düz, Yeşil modu, hafif, ağır, bond, renkli, antetli, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); zarflar, etiketler; asetatlar, kartlar
baskı ortamı boyaları	desteklenen A4; A5; A6; B5 (JIS); özel: CF286A: Çok amaçlı tepsi: 76 x 127 - 216 x 356 mm; tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi: 105 x 148 - 216 x 356 mm; CF288A: Çok amaçlı tepsi: 76 x 127 - 216 x 356 mm; tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi: 105 x 148 - 216 x 356 mm
ortam kullanımı	Girdi kapasitesi: En fazla 300 yaprak Çıkış Kapasitesi: En fazla 150 yaprak, 10 adede kadar zarf Azami: En fazla 150 yaprak İki taraflı baskı: Otomatik (standart)
Kağıt ağırlığı	Destekli; kağıt yoluyla: Tepsi 1: 60 - 163 g/m ² (özel ortam için doğrudan kağıt yolu); Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 60 - 120 g/m ² ; Otomatik dupeksiyonlu: 60 - 120 g/m ²
Çoklu görev destekleri	Evet
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	Standart, 50 yaprak
Fotokopi Ayarları	Kontrast (daha açık/daha koyu); kopya çözünürlük kalitesi (metin, karşıt, resim, fotoğraf, otomatik seçim); taslak kalitesi (Açık/Kapalı); birden fazla sayfa (Açık/Kapalı); küçültme/büyütmeye %25-400; kopya harmanlama; kopya sayısı; tek veya 2 taraflı kopyalama; tepsi seçimi; kağıt boyutu; kağıt türü; varsayılan geri yükleme; Azami Kopya Sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: 600 x 600 dpi'ye kadar; Kopyalayıcı Yeniden Boyutlandırma: %25-400
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Düz yataklı, 50 yapraklık ÖBB; Tarama Girdi Modları: Ön kontrol paneli Tarama, Kopyalama veya Faks düğmeleri, PC'den: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) ya da Device Stage (Windows® 7); TWIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılım; İki sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Evet, tek geçişli çift taraflı ÖBB; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 297 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi (renkli ve tek renkli, düz yataklı); En fazla 300 dpi (renkli ve tek renkli, ÖBB)
Tarama Dosya Formatları	PDF, aranabilir PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (hem USB aygıtına tarama hem de ön panelden ağ klasörüne tarama özelliği yalnızca JPG ve PDF destekler)
Tarama Hızı	Dakikada 20 sayfaya kadar (siyah-beyaz), dakikada 9 sayfaya kadar (renkli)
Bit derinliği / Gri tonlama düzeyleri	30 bit/ 256
Taranabilir alan	asgari ortam boyutu: 48,8 x 48,8 mm; maksimum ortam boyutu: 216 x 297 mm; Taranabilir alan (ADF): asgari ortam boyutu: 102 x 127 mm; maksimum ortam boyutu: 216 x 381 mm ÖBB
dijital gönderme	Standart: Doğrudan e-postaya tarama; ağ klasörüne tarama; Bulut ortamına tarama
Faks	Evet, 33,6 kbps
Faks Özellikleri	Faks belleği: En fazla 300 sayfa; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (yarım ton yok); hızlı arama: En fazla 120 sayı (119 grup tıslama); Yayın, en fazla konum: 119

Kutudakiler	CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; HP 80A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~2700 sayfa); Başlatken Klavyuzu, Destek el ilanı; Aygıt yazılımı ve elektronik Kullanım Klavyuzu içeren CD'ler; güç kabloları, Telefon kabloları; CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; güç kabloları; HP 80A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~2700 sayfa); Başlatken Klavyuzu, Destek el ilanı; Aygıt yazılımı ve elektronik Kullanım Klavyuzu içeren CD'ler; Telefon kabloları; USB kablolu;
aksesuarlar	CF406A HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi
Sarf Malzemeleri	CF286A: HP 80A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 2.700 sayfa CF280X HP 80X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.900 sayfa ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasitesi, basılan görüntüleri ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin
Yazılım Dahil	Windows®: HP Yükleme/Kaldırma, HP PCL 6 baskı sürücüsü, HP WIA Tarayıcı Sürücüsü, HP TWIN Tarayıcı Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurma Sihirbazı, HP Faks Gönderme, HP Faks Baskı Sürücüsü; Mac: HP Yükleme/Kaldırma, HP PS sürücüsü, HP Scan, HP Setup Yardımcısı, HP Faks Baskı Sürücüsü, HP Mükemmel Parçaçığı, HP Utility, E-postaya/Klasöre tarama kurulumu
Yazıcı Yönetimi	Windows®: HP Aygıt Açık Kutusu (varsayılan yüklem), SNP Uyanları (minimum ağ yüklemesi); HP Web Jetadmin (indirme); Mac: HP Utility
Uyumlu İşletim Sistemleri	Tam yazılım yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows 8, Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 veya üstü); Valnuzca sürücü yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSUSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15, Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 ve HP/UX™ II
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz (32 bit) (686) veya (64 bit) (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya İnternet, USB veya Ağ bağlantı noktası; Windows XP (32 bit) (SP2): Pentium® 233 MHz işlemci, 512 MB RAM, 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya İnternet, USB ya da Ağ bağlantı noktası; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC 4, G5 veya Intel® Core™ İşlemci; 500 MB sabit disk; CD-ROM/DVD-ROM veya İnternet; USB veya Ağ
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; azami 439,9x633,4x660 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanabilir kapak uzatılmış; legal boyuta uzatılmış tepsi 2; ÖBB tamamen açık) CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; azami 439,9x633,4x660 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanabilir kapak uzatılmış; legal boyuta uzatılmış tepsi 2; ÖBB tamamen açık)
Paket Boyutları (G x D x Y)	597 x 497 x 490 mm
Yazıcı ağırlığı	CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg
Paket Ağırlığı	19,6 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 32,5°C, Nemi: % 30 - 70 RH
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 40°C, Nemi: % 10 - 90 RH
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,4 B(A); Akustik Basınç Emisyonları: 51 dB(A)
Güç	gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) tüketimi: 600 watt (yazdırma), 420 watt (kopyalama), 10,5 watt (hazır), 9,5 watt (uyku), 0,1 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 2,67 kWh/Hafta Dahil güç kaynağı Güç kaynağı
sertifikalar	CEPSP 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1-Sınıf B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B /ICES-003, Sayı 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR Onaylı; Evet
Menşei Ülke	Çin'de üretilmiştir
Garanti	Bir yıllık garanti. Garanti ve destek seçenekleri; ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Lütfen web sitemizi ziyaret edin: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
hizmet ve destek	USX82E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü LaserJet M425 MFP Donanım Desteği USX83E - HP 3 yıllık Sonraki İş Günü Değişim olanağı ile LaserJet M425 MFP Hizmeti USX84E - HP 3 yıllık İade olanağı ile LaserJet M425 MFP Hizmeti USZ45PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M425 MFP Donanım Desteği USZ46PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Değişim olanağı ile LaserJet M425 MFP Hizmeti USZ47PE - HP 1 yıllık Garanti Sonrası İade olanağı ile LaserJet M425 MFP Hizmeti (USX83E/USZ46PE). Lütfen Ülke bazında kullanılabilirliği kontrol edin USX84E/USZ47PE; yalnızca Orta ve Doğu Avrupa ile Orta Doğu, Akdeniz ve Afrika

Dipnotlar

¹ Bazı yazıcılarda bulunmayabilir. Mobil aygıtın kablosuz özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Yazıcının HP ePrint özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Özellik sürücü veya uygulamalar gerektirebilir, bunları www.hp.com/go/eprintcenter adresinden indirebilirsiniz.; ² HP kablosuz doğrudan baskı, HP Otomatik Kablosuz Bağlantı ve yerleşik kablosuz bağlantı özellikleri yalnızca HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw ürününde bulunur.; ³ Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, bağlı olan herhangi bir İnternet ve e-posta özelliği aygıtla çalışır. HP Web Hizmetleri Hesap Kaydı gerekir. Baskı süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için, www.hp.com/go/eprintcenter adresine bakın. Ayrıca ilave çözümler için, www.hp.com/go/mobile-printing-solutions adresine bakın.; ⁴ Kablosuz performans fiziksel ortam ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantılarında sınırlı olabilir.; ⁵ HP Otomatik Kablosuz Bağlantı bazı sistem yapılandırmaları kullanılamaz. Kablosuz performans, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için www.hp.com/go/autowirelessconnect adresini ziyaret edin.; ⁶ HP 80X LaserJet Siyah Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; ayrı olarak satın alınması gerekir.; ⁷ Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Kullanılabilirlik ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁸ HP Auto On/Off Otomatik Teknoloji'nin özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır.; ⁹ Program kullanılabiliği değişiklik gösterir. HP Gezen Ortaklığı programı ile HP kartuş, iade ve geri dönüşüm hizmeti dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi almak veya iade zarf ve etik toplama kutusu talebinde bulunmak için www.hp.com/tr/geridonusum adresini ziyaret edin.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

