

Serie di stampanti HP LaserJet Pro 400 M401



Utilizzate al meglio il vostro tempo: posizionate la stampante in qualsiasi punto dell'ufficio, grazie alle capacità wireless^{1,2} e condividete le risorse di stampa in rete³. Stampate a distanza grazie alle opzioni per la stampa mobile³. Utilizzate le applicazioni business per l'accesso e la stampa dal Web^{4,5}.



In evidenza

- Uscita della prima pagina in soli 8 secondi
- Velocità di stampa fino a 33 ppm
- 128 MB di RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
- 1 porta USB Hi-Speed 2.0
- Volume di pagine stampate mensile consigliato: 750 - 3000

Garantite la produttività e migliorate il business con la stampa wireless e una mobilità sorprendente.

- Impostazione e condivisione da qualsiasi punto dell'ufficio, grazie alla connettività wireless^{2,3}. Configurazione di rete rapida^{1,6}.
- Stampa da qualsiasi luogo con HP ePrint^{3,7}. Stampa wireless facile da iPad®, iPhone® e iPod touch® con AirPrint™⁸.
- Possibilità di inviare file direttamente alla stampante da un dispositivo mobile tramite la stampa HP Wireless Direct^{1,9}.
- Risparmiate carta con la stampa fronte/retro automatica¹⁰. Velocità di stampa elevate, fino a 33 ppm in formato A4 e uscita della prima pagina in meno di 8 secondi¹¹.

Facilità di utilizzo grazie alla connessione al Web.

- Supporto di applicazioni professionali e schermo touchscreen a colori da 8,89 cm (3,5") per l'accesso e la stampa di informazioni dal Web^{4,5}.
- Gestione ottimale del flusso di lavoro con funzionalità intuitive, direttamente sulla stampante. Una comoda porta USB consente di stampare direttamente da un'unità flash⁴.
- Gestite in modo semplice l'ambiente di stampa, risparmiando su tempi e costi IT: HP Web Jetadmin consente di monitorare i dispositivi massimizzandone la disponibilità.

Output di qualità professionale a un ottimo prezzo.

- Producete documenti business di qualità professionale, con testo nitido e immagini definite.
- Nessuna preoccupazione, grazie all'affidabilità di HP LaserJet e alla qualità di stampa uniforme, dalla prima all'ultima pagina.
- Risparmiate tempo con le cartucce Original HP facili da installare. Risparmiate denaro con le cartucce opzionali ad alta capacità, create per la stampa frequente¹³.
- Maggiore output grazie alla capacità di 300 fogli di carta (800 fogli totali con vassoio opzionale da 500 fogli).

Riduzione dell'impatto ambientale.

- Risparmio energetico: la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off accende la stampante quando occorre e la spegne quando non è necessaria¹⁴.
- Riduzione dell'uso della carta fino al 50% con la stampa fronte/retro automatica.
- Riciclate facilmente le cartucce di toner Original HP LaserJet mediante HP Planet Partners¹⁵.
- Riduzione dei rifiuti da imballaggio: la cartuccia di toner Original HP 80A viene fornita con la stampante.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint

Specifiche tecniche

Velocità di stampa	Fino a 33 ppm ISO nero (A4) prima pagina uscita; Solo 8 secondi nero (A4) Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/printerclaims . La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero
Tecnologia di stampa	Laser
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 4 mm; Destro: 4 mm
Linguaggi di stampa	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulazione HP Postscript Level 3, stampa diretta su PDF (v 1.7)
Codice della cartuccia di stampa	1 (nero)
Funzionalità di stampa mobile	CF270A: No CF274A: No CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria, applicazioni aziendali CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria
Ciclo di produttività mensile	Fino a 50,000 pagine (A4); Volume mensile di pagine stampate consigliato: Da 750 a 3000 pagine
Sensore automatico della carta	No
Velocità del processore	800 MHz
Wireless	CF270A: No CF274A: No CF278A: No CF399A: No
Predisposizione per la rete	CF270A: No CF274A: No CF278A: Standard (Gigabit Ethernet integrata) CF399A: Standard (Gigabit Ethernet integrata)
Disco rigido	No
Tipi di supporto	Carta (comune, Green Mode, leggera, pesante, da lettera, a colori, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette; lucidi, cartoncini
Formati dei supporti	Supportata A4; A5; A6; B5 (JIS) Vassoio multifunzione: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; vassoio 2 e vassoio opzionale da 500 fogli: da 105 x 148 x 216 x 356 mm
Gestione dei supporti	Capacità di alimentazione: Fino a 300 fogli; Fino a 10 buste Buste Capacità di uscita: Fino a 150 fogli; Fino a 10 buste Valore massimo: Fino a 150 fogli
Peso (grammatura)	Supportato, da percorso carta: Vassoio 1: da 60 a 163 g/m ² (percorso diretto per supporti di stampa speciali); vassoio 2, vassoio opzionale 3 da 500 fogli: da 60 a 120 g/m ²
Sistemi operativi compatibili	Installazioni software completo supportate su: Windows 8, Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 o versioni successive); Installazioni solo driver supportate su: Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 o versioni successive); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 e HPUX11)
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit); Processore da 1 GHz a 32 bit (x86) o a 64 bit (x64), 1 GB di RAM (32 bit) o 2 GB di RAM (64 bit), 200 MB di spazio disponibile su disco rigido, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete; Windows XP (32 bit) SP2; Processore Pentium® a 233 MHz, 512 MB di RAM, 400 MB di spazio libero su disco, CD/DVD-ROM o Internet, porta USB o di rete Mac: Mac OS X v10.5, v10.6 e v10.7; Processore PowerPC G4, G5, o Intel® Core™; Disco rigido da 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM o Internet; USB o rete
Gestione della stampante	Windows®: pannello di controllo HP (installazione standard), avvisi SMP (rete di installazione minima), HP Web Jetadmin (download); Mac: Utilità HP
Dimensioni stampante (L x P x A)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Valore massimo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (con vassoio multifunzione e coperchio ripiegabile estesi, vassoio 2 esteso al formato Legal) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Valore massimo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (con vassoio multifunzione e coperchio ripiegabile estesi; vassoio 2 esteso al formato Legal) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm con touchscreen abbassato (364,6 x 368 x 383,6 mm, con touchscreen alzato a 90°); Valore massimo 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (con vassoio multifunzione e coperchio ripiegabile estesi, vassoio 2 esteso al formato Legal, touchscreen alzato a 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Valore massimo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (vassoio multifunzione e coperchio ripiegabile esteso, vassoio 2 esteso al formato legale)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	430 x 330 x 480 mm
Grammatura stampante	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Peso della confezione	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Contenuto della confezione	CF270A: Stampante HP LaserJet Pro 400 M401a; Cartuccia di toner HP 80A LaserJet, nero (~2700 pagine); Guida all'installazione, Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione CF274A: Stampante HP LaserJet Pro 400 M401d; Stampa fronte/retro automatica integrata; Cartuccia di toner HP 80A LaserJet, nero (~2700 pagine); Guida all'installazione, Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione CF278A: Stampante HP LaserJet Pro 400 M401dn; Stampa fronte/retro automatica integrata; Rete Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Cartuccia di toner HP 80A LaserJet, nero (~2700 pagine); Guida all'installazione, Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; Software e documentazione su CD-ROM; cavo di alimentazione CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401dne; stampa fronte/retro automatica integrata; 1 scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Base-TX; cartuccia toner HP 80A LaserJet nero (~2700 pagine); Guida all'installazione, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia; cavo di alimentazione; documentazione su CD
Accessori	CF284A Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
Materiali di consumo	CF280A Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 80A 2.700 pagine CF280XD Confezione da 2 cartucce originali Toner nero ad alta capacità LaserJet HP 80X Per cartuccia: 6.900 pagine Valore di resa dichiarato in conformità con ISO/IEC 19752. Le rese effettive possono variare notevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies .
Software incluso	Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver di stampa HP PCL 6, avvisi di stato, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Certificazioni	CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Classe B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4; G99254-2008, GB17625.1-2003 Certificato ENERGY STAR: Sì (eccetto modello M401a)
Paese di origine	Prodotto nel Vietnam
Garanzia	Garanzia di un anno. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Visitate il sito Web: http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa
Memorizzazione dati	Temperatura: Da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,4 B(A); Emissioni di pressione acustica: 51 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 570 watt (in stampa), 7,3 watt (pronta), 1,68 watt (modalità standby), 0,1 watt (spenta). Consumo energetico standard (TEC): 1,394 kWh/settimana Alimentatore integrato Alimentatore
Assistenza e supporto	US249E - 3 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP LaserJet M401 US248E - 3 anni di assistenza giorno lavorativo successivo HP Exchange LaserJet M401 US250E - 3 anni di assistenza restituzione HP LaserJet M401 US253PE - 1 anno di post-garanzia assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP LaserJet M401 US252PE - 1 anno di post-garanzia assistenza giorno lavorativo successivo HP Exchange LaserJet M401 US254PE - 1 anno di post-garanzia assistenza restituzione HP LaserJet M401 U4T02E - 4 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP LaserJet M401 U4T03E - 5 anni di assistenza hardware giorno lavorativo successivo HP LaserJet M401 (US248E/US252PE: controllare la disponibilità a livello di paese. US250E/US254PE: Europa orientale e centrale e Medio Oriente, solo Mediterraneo e Africa)

Note a piè di pagina

¹ Disponibile solo con il modello M401dw.; ² Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dall'access point e possono essere limitate in caso di connessioni VPN attive.; ³ Disponibile solo nei modelli M401dn, M401dw e M401dne.; ⁴ Disponibile solo con i modelli M401dn e M401dw.; ⁵ Richiede un punto di accesso wireless e una connessione a Internet per la stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità varia a seconda del paese, della lingua e dei contratti in vigore e richiede l'aggiornamento del firmware. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. [6] La Connessione Wireless automatica HP potrebbe non essere disponibile per tutte le configurazioni di sistema. Le prestazioni wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Per informazioni sulla compatibilità, visitare il sito www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Richiede una connessione Internet per la stampante. La funzionalità è disponibile con qualsiasi dispositivo connesso che supporta Internet e la posta elettronica. Richiede la registrazione all'account HP Web Services. I tempi di stampa possono variare. Per un elenco di documenti e tipi di immagine supportati, visitare il sito www.hp.com/go/printercenter. Per soluzioni aggiuntive, visitare il sito www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁸ Supporta dispositivi iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS e iPod touch di terza e quarta generazione) che consentono il multitasking. Per i dispositivi iOS 4.2 è necessario un collegamento di rete wireless 802.11. Le stampanti con funzionalità AirPrint possono essere connesse via wireless o via Ethernet. AirPrint e il logo AirPrint sono marchi registrati di Apple Inc. iPad, iPhone e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi.; ⁹ Non disponibile su tutti i dispositivi mobili. La funzione deve supportare il wireless e potrebbe richiedere driver o applicazioni, disponibili per il download all'indirizzo www.hp.com/go/printercenter. La stampante deve essere compatibile con HP ePrint.; ¹⁰ Disponibile solo nei modelli M401d, M401dn, M401dw e M401dne.; ¹¹ Misurato con ISO/IEC 24734, ed esclude la prima serie di documenti di prova. Per ulteriori informazioni, vedere www.hp.com/go/printerclaims. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.; ¹² La cartuccia di toner HP 80X LaserJet nero non è inclusa; acquistarla separatamente.; ¹³ Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off disponibile o meno a seconda della stampante e delle impostazioni.; ¹⁴ Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off disponibile o meno a seconda della stampante e delle impostazioni.; ¹⁵ La disponibilità del programma varia. Il ritiro e riciclaggio delle cartucce HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi e territori in tutto il mondo attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni o per richiedere le buste per la restituzione e le confezioni di raccolta, visitare il sito www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/it>

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono espressamente indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile di errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

