

HP LaserJet Pro 400 M401-skriverserien



Gjør mer med arbeidsdagen: Sett opp hvor som helst på kontoret med innebygd trådløs nettverksfunksjonalitet,^{1,2} og del utskriftsressurser i et nettverk³. Skriv ut mens du er på farten med mobil utskrift³. Bruk forretningsapper til å få tilgang til og skrive ut fra Internett^{4,5}.



Hovedpunkter

- Første side ut på så lite som 8 sekunder
- Utskriftshastighet på opptil 33 spm
- 128 MB minne (M401a, M401d), 256 MB minne
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port
- Anbefalt månedlig sidevolum: 750 – 3 000

Forbli produktiv og øk omsetningen med trådløst nettverk og imponerende mobilitet.

- Sett opp og del hvor som helst på kontoret med trådløs tilkobling^{2,3}. Konfigurer nettverk raskt^{1,6}.
- Skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint^{3,7}. Skriv ut trådløst fra iPad®, iPhone® og iPod touch® med AirPrint™⁸.
- Send filer fra mobilenheter direkte til skriveren med HP trådløs direkteutskrift^{1,9}.
- Spar papir med automatisk tosidig utskrift¹⁰. Få raske utskriftshastigheter på opptil 33 spm A4 og første side ut på mindre enn 8 sekunder¹¹.

Opplev webtilkoblet brukervennlighet.

- Bruk forretningsapper og fargeberøringsskjermen på 8,89 cm (3,5") til å få tilgang til og skrive ut fra Internett^{4,5}.
- Administrer arbeidsflyten med intuitive funksjoner direkte på skriveren. En praktisk USB-port gjør at du kan skrive ut direkte fra en flash-stasjon⁴.
- Det er enkelt å styre utskriftsmiljøet og spare IT-tid og -kostnader - HP Web Jetadmin hjelper deg med å overvåke utstyr og øke oppetiden.

Gled deg over utskrifter med profesjonell kvalitet og mye for pengene.

- Produser profesjonelle forretningsdokumenter med skarp, klar tekst og skarpe bilder.
- Få trygghet med betrodd HP LaserJet-pålitelighet og konsistent utskriftskvalitet fra første til siste side.
- Spar tid med lettinstallerte originale HP-kassetter, og spar penger med ekstra høykapasitetspatroner som er laget for hyppig utskrift¹³.
- Gjør mer med papirkapasitet på 300 ark (800 ark totalt med ekstra 500-arks papirskuff).

Reduser miljøpåvirkningen.

- Spar strøm med HPs Auto-på/Auto-av-teknologi som slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør det¹⁴.
- Reduser papirforbruket med opptil 50 % med automatisk tosidig utskrift.
- Det er enkelt å resirkulere originale HP LaserJet-tonerkassetter gjennom HP Planet Partners¹⁵.
- Reduser sløsing med emballasje: Original HP-tonerkassett HP 80A følger med i skriveren.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint

Tekniske spesifikasjoner

Utskriftshastighet	Opptil 33 spm ISO svart (A4) første side ut; Så raskt som 8 sek svart (A4)Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims . Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmårger: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 4 mm; Høyre: 4 mm
Utskriftspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v 1.7)
Patron-/kassettnummer	1 (svart)
Mobil utskriftsfunksjon	CF270A: Nei CF274A: Nei CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert, forretningsapplikasjoner CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert
Månedlig kapasitet	Opptil 50 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 750 til 3 000 sider
Automatisk papirsensor	Nei
Prosesorhastighet	800 MHz
Trådløst	CF270A: Ingen CF274A: Ingen CF278A: Ingen CF399A: Ingen
Nettverksklargjort	CF270A: Ingen CF274A: Ingen CF278A: Standard (Innebygd Gigabit Ethernet) CF399A: Standard (Innebygd Gigabit Ethernet)
Harddisk	Ingen
Medietyper	Papir (vanlig, grønn modus, tynt, tykt, bestrøket, farge, brevhode, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt); konvolutter; etiketter; Transparenter, kartong
Mediastørrelser	Støttet A4; A5; A6; B5 (JIS) Universalskuff: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2 og ekstra 500-arks papirskuff: 105 x 148 til 216 x 356 mm
Mediehåndtering	Papirkapasitet: Opptil 300 ark; Inntil 10 konvolutter Konvolutter Utskuffkapasitet: Opptil 150 ark, Inntil 10 konvolutter Maksimum: Opptil 150 ark
Papirvekt	Støttes, via papirbane: Skuff 1: 60 til 163 g/m ² (rett papirbane for spesialpapir); skuff 2, ekstra 500-arks papirskuff 3: 60 til 120 g/m ²
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 8, Windows 7 (32-bits og 64-bits), Windows Vista (32-bits og 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 eller høyere); Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits), Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 og HPLUX11)
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bits/64-bits), Windows Vista (32-bits/64-bits): 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Windows XP (32-bit) SP2: Pentium® 233 MHz prosessor, 512 MB minne, 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core™-prosessor; 500 MB harddisk; CD-ROM/DVD-ROM eller Internett; USB eller nettverk
Skriveradministrasjon	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallering), SNP Alerts (minste nettverksinstallering), HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility
Skrivermål (B x D x H)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 308,4 x 633,4 mm (universalskuff og innfellbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 308,4 x 633,4 mm (universalskuff og innfellbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, berørings skjerm med (364,6 x 383,6 x 368 mm, berørings skjerm hevet 90°); Maksimum 364,6 x 383,6 x 633,4 mm (universalskuff og innfellbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse, berørings skjerm hevet til 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maksimum 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (universalskuff og innfellbart deksel trukket ut; skuff 2 trukket ut til Legal-størrelse)
Pakningsstørrelse (B x D x H)	430 x 330 x 480 mm
Skrivervekt	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Pakningsvekt	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Innhold i esken	CF270A: HP LaserJet Pro 400 M401a-skriver; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Installeringsveiledning, Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; strømløsning CF274A: HP LaserJet Pro 400 M401d-skriver; innebygd automatisk tosidig utskrift; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Installeringsveiledning, Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; strømløsning CF278A: HP LaserJet Pro 400 M401dn-skriver; innebygd automatisk tosidig utskrift; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Installeringsveiledning, Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og programvare på CD-ROM; strømløsning CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401dne; innebygd automatisk tosidig utskrift; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nettverk; HP 80A svart LaserJet-tonerkassett (~2 700 sider); Installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garanti-veiledning; strømløsning; CD med dokumentasjon
Tilbehør	CF284A HP LaserJet 500-arks mater/skuff
Rekvisita	CF280A HP 80A svart original LaserJet-tonerkassett 2 700 sider CF280X HP 80X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 6 900 sider CF280ND HP 80X 2-pakning høy kapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter Per patron/kassett, 6 900 sider Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. Faktisk kapasitet varierer betydelig, basert på bildene som skrives ut og andre faktorer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Medfølgende programvare	Windows®: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-skriverdriver, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP Postscript-driver, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Sertifiseringer	CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1- Class B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR-kvalifisert; Ja (unntatt M401a-modellen)
Opprinnelsesland	Produsert i Vietnam
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Besøk nettstedet vårt: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 30 til 70 % RF
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,4 B(A); Akustisk trykkemisjon: 51 dB(A)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Forbruk: 570 watt (utskrift), 7,3 watt (klar), 1,68 watt (hvilemodus), 0,1 watt (av). Typisk strømforsyning (TEC): 1,394 kWh/uke Innebygd strømforsyning Strømforsyning
Service og kundestøtte	US249E – HP 3 års maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet M401 US248E – HP 3 års service, neste virkedag etter garanti for Exchange LaserJet M401 US250E – HP 3 års returtjeneste for LaserJet M401 US253E – HP 1 års maskinvarestøtte neste virkedag etter garanti for LaserJet M401 US252PE – HP 1 års service neste virkedag etter garanti for Exchange LaserJet M401 US254PE – HP 1 års returtjeneste, neste virkedag etter garanti for LaserJet M401 U4020E – HP 4 års maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet M401 U4030E – HP 5 års maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet M401 US248E/US252PE: Sjekke tilgjengelighet på landsnivå. US250E/US254PE: Bare Mellom- og Øst-Europa og Midt-Østen, Middelhavsområdet og Afrika

Fotnoter

¹ Tilgjengelig bare på M401dw-modell.; ² Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset på grunn av aktive VPN-tilkoblinger.; ³ Bare tilgjengelig på modellene M401dn, M401dw og M401dne.; ⁴ Tilgjengelig bare på modellene M401dn og M401dw.; ⁵ Krevet et trådløst tilgangspunkt og en Internett-tilkobling til skriveren. Tjenester kan kreve registrering. Tilgjengelighet varierer etter land, språk og avtaler, og krever en fastvareoppgradering. Mer informasjon på www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁶ HP automatisk trådløs tilkobling er kanskje ikke tilgjengelig for alle systemkonfigurasjoner. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Hvis du vil ha informasjon om kompatibilitet, kan du besøke www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Krevet en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter med Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Krevet registrering av HP Webtjenester-konto. Utskriftstiden kan variere. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger.; ⁸ Støtter IOS 4.2-enheter (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4. generasjon iPod touch) som støtter fleroppagvekjøring. IOS 4.2-enheter krever en trådløs 802.11-nettverkskobling, AirPrint-kompatibel skriver kan kobles til trådløst eller via Ethernet. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemerker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land.; ⁹ Ikke tilgjengelig på alle mobile enheter. Må være aktivert for trådløs og kan kreve driver eller apper, tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter. Skriveren må være HP ePrint-aktivert.; ¹⁰ Bare tilgjengelig på modellene M401 d, M401 dn, M401 dw og M401 dne.; ¹¹ Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Se www.hp.com/go/printerclaims for mer informasjon. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.; ¹² HP 80X svart LaserJet-tonerkassett er ikke inkludert; må kjøpes separat.; ¹³ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.; ¹⁴ HP Auto-på/Auto-av-teknologi er avhengig av skriver og innstillinger.; ¹⁵ Programtilgjengelighet varierer. HPs retur og resirkulering av tonerkassetter er tilgjengelig i mer enn 50 land og områder over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garanti-erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti-erklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

