

Impressora HP LaserJet Pro 400 série M401



Faça mais com o seu dia de trabalho. Monte em qualquer lugar no escritório utilizando as redes sem fios incorporadas^{1,2} e partilhe os recursos de impressão numa rede³. Imprima em movimento com as opções de impressão móvel³. Utilize as apps profissionais para aceder e imprimir a partir da Web^{4,5}.



Destaques

- Saída da primeira página em 8 segundos
- Velocidade de impressão até 33 ppm
- 128 MB de RAM (M401a, M401d), 256 MB de RAM
- 1 porta USB 2.0 alta velocidade
- Volume de páginas mensal recomendado: 750 a 3.000

Mantenha-se produtivo e aumente o negócio com as redes sem fios e mobilidade impressionante.

- Configure e partilhe a partir de qualquer lugar no escritório com a ligação sem fios^{2,3}. Configure rapidamente as redes^{1,6}.
- Imprima praticamente a partir de qualquer lugar com o HP ePrint^{3,7}. Imprima sem fios a partir do seu iPad®, iPhone® e iPod touch® com AirPrint™⁸.
- Envie os ficheiros a partir de um dispositivo móvel diretamente para a sua impressora utilizando a impressão direta sem fios HP^{1,9}.
- Poupe papel com a impressão frente e verso automática¹⁰. Obtenha velocidades de impressão rápidas até 33 ppm em A4 e saída da primeira página em menos de 8 segundos¹¹.

Experiencie uma utilização simples com ligação Web.

- Utilize aplicações empresariais e o ecrã táctil a cores de 8,89 cm (3,5 pol) para aceder e imprimir a partir da Web^{4,5}.
- Gestão do fluxo de trabalho com funcionalidades intuitivas diretamente na impressora. Uma conveniente porta USB permite a impressão direta a partir de uma unidade flash⁴.
- Controle facilmente o seu ambiente de impressão e poupe tempo e custos de TI – o HP Web Jetadmin ajuda-o a monitorizar o equipamento e a aumentar o tempo operacional.

Desfrute da saída de qualidade profissional para um valor superior.

- Produza documentos empresariais de qualidade profissional com texto em negrito, nítido e imagens vívidas.
- Tenha tranquilidade com a qualidade de impressão fiável e consistente do HP LaserJet digno de confiança da primeira à última página.
- Poupe tempo com os tinteiros HP originais, fáceis de instalar, e economize com os tinteiros de alta capacidade opcionais concebidos para a impressão frequente¹³.
- Faça mais com uma capacidade de papel para 300 folhas (total de 800 folhas com tabuleiro opcional para 500 folhas).

Reduza o seu impacto ambiental.

- Poupe energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off que liga a sua impressora quando precisar e desliga-a quando não precisar¹⁴.
- Reduza o consumo de papel até 50% com a impressão frente e verso automática.
- Recicle facilmente cartuchos de toner HP LaserJet originais através do programa HP Planet Partners.¹⁵
- Reduza os resíduos das embalagens: O cartucho de toner HP 80A original é enviado na impressora.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint

Impressora HP LaserJet Pro 400 série M401

Especificações técnicas

Velocidade de impressão	Até 33 ppm ISO preto (A4) Velocidade de impressão da primeira página: Em apenas 8 seg. preto (A4)Medido usando a norma ISO/IEC 24734, exclui primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims . A velocidade exacta depende da configuração do sistema, da aplicação de software, do controlador e da complexidade do documento.
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto
Tecnologia de impressão	Laser
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 4 mm; Direita: 4 mm
Idiomas de impressão	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulação HP Postscript nível 3, impressão direta PDF (v 1.7)
Número de tinteiros	1 (preto)
Capacidade de impressão portátil	CF270A: Não CF274A: Não CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria, aplicações empresariais CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificação Mopria
Ciclo mensal de produtividade	Até 50.000 páginas (A4); Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 3000 páginas
Sensor automático de papel	Não
Velocidade do processador	800 MHz
Sem fios	CF270A: Nenhuma CF274A: Nenhuma CF278A: Nenhuma CF399A: Nenhuma
Pronto para trabalhar em rede	CF270A: Nenhuma CF274A: Nenhuma CF278A: Padrão (Ethernet Gigabit incorporada) CF399A: Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)
Disco rígido	Nenhuma
Tipos de suportes	Papel (simples, ecológico, leve, pesado, vegetal, colorido, timbrado, pré-impreso, pré-furado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências; cartão
Formatos dos suportes de impressão	Suportados A4; A5; A6; B5 (JIS) Tabuleiro multiusos: 76 x 127 a 216 x 356 mm; tabuleiro 2 e tabuleiro para 500 folhas opcional: 105 x 148 a 216 x 356 mm
Manuseamento de suportes	Capacidade de entrada: Até 300 folhas; Até 10 envelopes Capacidade de saída: Até 150 folhas, Até 10 envelopes Máximo: Até 150 folhas
Gramagem do papel	Suportada, pelo percurso de papel: Tabuleiro 1: 60 a 163 g/m ² (diretamente através do trajeto do papel para os suportes especiais); tabuleiro 2, tabuleiro 3 para 500 folhas opcional: 60 a 120 g/m ²
Sistemas operativos compatíveis	Instalações completas de software suportadas em: Windows 8, Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows Vista (32 bit e 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 ou superior); Instalações apenas de controladores suportadas em: Windows Server 2008 (32 bit e 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 ou superior); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7, Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 e HP/UX11)
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit); Processador de 1 GHz de 32 bit (x86) ou 64 bit (x64), 1 GB de RAM (32 bit) ou 2 GB de RAM (64 bit), 400 MB de espaço livre em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede; Windows XP (32 bit) SP2; Processador de 233 MHz Pentium®, 512 MB de RAM, 400 MB de espaço livre em disco rígido, CD/DVD-ROM ou Internet, porta USB ou de rede Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Processador PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™; Unidade de disco rígido de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM ou Internet; USB ou Rede
Gestão da impressora	Windows®: HP Device Toolbox (instalação predefinida), Alertas SNP (instalação mínima de rede), HP Web Jetadmin (transferência); Mac: HP Utility
Dimensões da impressora (L x P x A)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Máximo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (bandeja multifunções e tampa dobrável aberta; bandeja 2 aberta para o tamanho legal) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Máximo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (bandeja multifunções e tampa dobrável aberta; bandeja 2 aberta para o tamanho legal) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, ecrã tátil para baixo (364,6 x 368 x 383,6 mm, ecrã tátil elevado a 90°); Máximo 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (bandeja multifunções e tampa dobrável aberta, bandeja 2 aberta para o tamanho legal, ecrã tátil elevado a 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Máximo 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (bandeja multifunções e cobertura desdobrável extensível, bandeja 2 extensível até tamanho legal)
Dimensões da embalagem (L x P x A)	430 x 330 x 480 mm
Peso da impressora	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Peso da embalagem	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Conteúdo da embalagem	CF270A: Impressora HP LaserJet Pro 400 M401a; Toner HP LaserJet 80A Preto (aprox. 2700 páginas); Guia de instalação, Guia de introdução, Panfleto de suporte, Guia de garantia; Documentação e software da impressora no CD-ROM; cabo de alimentação CF274A: Impressora HP LaserJet Pro 400 M401d; impressão frente e verso automática incorporada; Toner HP LaserJet 80A Preto (aprox. 2700 páginas); Guia de instalação, Guia de introdução, Panfleto de suporte, Guia de garantia; Documentação e software da impressora no CD-ROM; cabo de alimentação CF278A: Impressora HP LaserJet Pro 400 M401dn; impressão frente e verso automática incorporada; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Toner HP LaserJet 80A Preto (aprox. 2700 páginas); Guia de instalação, Guia de introdução, Panfleto de suporte, Guia de garantia; Documentação e software da impressora no CD-ROM; cabo de alimentação CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401dne; impressão frente e verso integrada; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Toner HP LaserJet 80A Preto (aprox. 2700 páginas); Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; cabo de alimentação; CD de Documentação
Acessórios	CF284A Tabuleiro/alimentador 500 folhas pH/HP LaserJet
Consumíveis	CF280A Toner HP LaserJet Original 80A Preto 2700 páginas CF280X Toner HP LaserJet Original 80X Preto de elevado rendimento 6900 páginas CF280ND Conjunto Duplo de Toner HP LaserJet Original 80X Preto de elevado rendimento Por tinteiro: 6900 páginas O valor do rendimento declarado está em conformidade com a norma ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Software incluído	Windows®: HP Installer/Uninstaller, controlador de impressão HP PCL 6, Alertas de estado, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, controlador HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater
Certificações	CISPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Classe B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Título 47 CFR, Parte 15 Classe B/ICES-003, Emissão 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Certificado ENERGY STAR: Sim (exceto modelo M401a)
País de origem	Fabricado no Vietname
Garantia	Garantia de um ano. As opções de garantia e suporte variam consoante o produto, o país e a legislação local. Visite o nosso Web site: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15 a 32,5°C, Humidade: 30 a 70% HR
Armazenamento	Temperatura: -20 a 40°C, Humidade: 10 a 90% HR
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,4 B(A); Emissões de pressão acústica: 51 dB(A)
Alimentação	Requisitos: Tensão de entrada:MM 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consumo: 570 watts (impressão), 7,3 watts (pronta), 1,68 watts (inativa), 0,1 watts (desligada) Consumo elétrico típico (TEC): 1,394 kWh/semana Fornecimento de energia incorporado (Cabo de alimentação)
Serviço e suporte	US249E - Suporte para hardware HP, 3 anos, dia útil seguinte, LaserJet M401 US248E - Assistência HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, LaserJet M401 US250E - Assistência HP, 3 anos, devolução, LaserJet M401 US253PE - Suporte para hardware HP, 1 ano, pós-garantia, dia útil seguinte, LaserJet M401 US252PE - Assistência HP, 1 ano, pós-garantia, troca no dia útil seguinte, LaserJet M401 US254PE - Assistência HP, 1 ano, pós-garantia, devolução, LaserJet M401 UAT02E - Suporte para hardware HP, 4 anos, dia útil seguinte, LaserJet M401 UAT03E - Suporte para hardware HP, 5 anos, dia útil seguinte, LaserJet M401 (US248E/US252PE: Verifique a disponibilidade no país US250E/US254PE apenas Europa Central e de Leste, Médio Oriente, Mediterrâneo e África)

Notas de rodapé

¹ Disponível apenas no modelo M401dw.; ² Desempenho sem fios depende do ambiente físico e distância do ponto de acesso, e pode ser limitado durante as ligações VPN activas.; ³ Disponível nos modelos M401dn, M401dw e M401dne apenas.; ⁴ Disponível apenas nos modelos M401dn e M401dw.; ⁵ Requer um ponto de acesso sem fios e uma ligação à Internet para a impressora. Poderá ser necessário efetuar o registo para obter os serviços. A disponibilidade varia por país, idioma e contratos e requer uma atualização de firmware. Para mais informações, consulte www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁶ O HP Auto Wireless Connect poderá não estar disponível para todas as configurações do sistema. O desempenho sem fios depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. Para obter informações sobre a compatibilidade, visite www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Requer uma ligação à Internet para a impressora. A funcionalidade pode ser utilizada com qualquer dispositivo ligado à Internet e com capacidade para e-mail. Requer HP Web Services Account Registration. Os tempos de impressão podem variar. Para obter uma lista de tipos de imagem e documentos suportados, visite www.hp.com/go/eprintcenter. E para soluções adicionais, visite www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁸ Suporta dispositivos iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS e iPod touch de 3.ª e 4.ª gerações) que suportam multitarefas. Os dispositivos iOS 4.2 requerem ligação de rede sem fios 802.11, uma impressora com capacidade para AirPrint pode ser ligada através de redes sem fios ou Ethernet. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc. iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países.; ⁹ Não está disponível em todos os dispositivos móveis. Deve ser compatível com a comunicação sem fios e poderá requerer controlador ou apps, disponíveis para transferência em www.hp.com/go/eprintcenter. A impressora deve ser compatível com HP ePrint.; ¹⁰ Disponível nos modelos M401d, M401dn, M401dw e M401dne apenas.; ¹¹ Medição efetuada de acordo com a norma ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exacta varia de acordo com a configuração do sistema, aplicação de software, controlador e complexidade dos documentos.; ¹² Cartucho de Toner Preto HP LaserJet 80X não incluído; adquira separadamente.; ¹³ As capacidades da tecnologia HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições.; ¹⁴ A disponibilidade do programa varia. Atualmente, a devolução e a reciclagem de tinteiros HP estão disponíveis em mais de 50 países e territórios em todo o mundo, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes para devolução e caixas para recolha, visite www.hp.com/recycle



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente das imagens apresentadas. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As únicas garantias que se aplicam aos produtos e serviços HP são as contidas nas cláusulas de garantia explícitas que acompanham os referidos produtos e serviços. Nada neste documento pode ser entendido como constituindo uma garantia adicional. A HP não será responsável por quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidos neste documento.

