

Seria de imprimante HP LaserJet 400 M401



Realizați mai multe într-o zi de muncă. Configurați oriunde în birou utilizând rețeaua wireless încorporată^{1,2} și partajați resursele de imprimare într-o rețea³. Imprimați în deplasare, utilizând opțiunile de imprimare mobilă³. Utilizați aplicații pentru afaceri pentru a accesa și imprima de pe web^{4,5}.



Aspecte importante

- Prima pagină iese în numai 8 secunde
- Viteză de imprimare de până la 33 ppm
- 128 MB RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
- 1 port USB 2.0 de mare viteză
- Volum de pagini lunar recomandat: 750 – 3.000



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



Rămâneți productiv și impulsionați afacerea cu rețeaua wireless și mobilitatea impresionantă.

- Configurați și partajați oriunde în birou cu conectivitatea wireless^{2,3}. Configurați rapid rețeaua^{1,6}.
- Imprimați practic de oriunde cu HP ePrint^{3,7}. Imprimați wireless de la iPad®, iPhone® și iPod touch® cu AirPrint™⁸.
- Trimiteți fișiere de la un dispozitiv mobil direct pe imprimantă utilizând imprimarea HP wireless direct^{1,9}.
- Economisiți hârtie prin imprimări față-verso automate¹⁰. Obțineți viteze mari de imprimare de până la 33 ppm și prima pagină iese în mai puțin de 8 secunde¹¹.

Experimentați simplitatea utilizării prin conectarea la web.

- Utilizați aplicații de afaceri și ecranul senzitiv color de 8,89 cm (3,5 inch) pentru a accesa și imprima de pe Web^{4,5}.
- Gestionați fluxul de lucru cu caracteristici intuitive direct de la imprimantă. Un port USB convenabil permite imprimarea direct de pe o unitate flash⁴.
- Controlați simplu mediul de imprimare și economisiți timp IT și reduceți costurile – HP Web Jetadmin vă ajută să monitorizați echipamentul și să creșteți timpul de funcționare.

Bucurați-vă de materiale de calitate profesională la o valoare excelentă.

- Produceți documente de afaceri profesionale cu text citeț, bine conturat și imagini clare.
- Beneficiați de liniște suflatească cu fiabilitatea de încredere HP LaserJet și cu calitatea constantă a imprimării de la prima la ultima pagină.
- Economisiți timp cu cartușe HP originale simplu de instalat și economisiți bani cu cartușe opționale de mare capacitate, destinate imprimărilor frecvente¹³.
- Realizați mai multe, având o capacitate de până la 300 de coli de hârtie (total 800 de coli cu tava opțională de 500 de coli).

Reduceți impactul asupra mediului.

- Economisiți energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie¹⁴.
- Reduceți utilizarea hârtiei cu până la 50% prin imprimarea față-verso automată.
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners.¹⁵
- Reduceți deșeurile de la ambalaje: Cartușul de toner HP original HP 80A se livrează în imprimantă.

Specificații tehnice

| | |
|--|---|
| Viteză de imprimare | Până la 33 ppm (50 alb-negru (A4) prima pagină imprimată; în numai 8 s alb-negru (A4) măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. |
| Rezoluție de imprimare | Până la 1200 x 1200 dpi Negru |
| Tehnologie de imprimare | Laser |
| Zonă de imprimare | Margini imprimare: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 4 mm; Dreapta: 4 mm |
| Limbaje de imprimare | HP PCL 5e, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare directă PDF (v 1.7) 1 (negru) |
| Număr cartușe de imprimare | |
| Capacitate de imprimare mobilă | CF270A: Nu CF274A: Nu CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, aplicații pentru afaceri CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria |
| Ciclu de funcționare lunar | Până la 50.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750 – 3000 de pagini |
| Detector automat de hârtie | Nu |
| Viteză procesor | 800 MHz |
| Wireless | CF270A: Nimic CF274A: Nimic CF278A: Nimic CF399A: Nimic |
| Pregătit pentru folosire în rețea | CF270A: Nimic CF274A: Nimic CF278A: Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată) CF399A: Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată) |
| Unitate de disc fix | Nimic |
| Tipuri suport | Hârtie (simplă, mod ecologic, ușoară, gree, bond, color, hârtie cu antet, preimprimată, preperforată, reciclată, aspiră); plăci; etichete; folii transparente, carton |
| Dimensiuni suport | Acceptat A4; A5; A6; B5 (JIS) Tava multifuncțională: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2 și tava opțională de 500 de coli: de la 105 x 148 la 216 x 356 mm |
| Manipulare suport | Capacitate de intrare: Până la 300 de coli; Până la 10 plăci Plăci Capacitate de ieșire: Până la 150 de coli, Până la 10 plăci Maxim: Până la 150 de coli |
| Greutate hârtie | Acceptată, după calea de rulare a hârtiei: Tava 1: 60 – 163 g/m ² (prin calea de introducere directă a hârtiei pentru suporturi speciale); tava 2, tava opțională 3 de 500 de coli: 60 – 120 g/m ² |
| Sisteme de operare compatibile | Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8, Windows 7 (32 biți și 64 biți), Windows Vista (32 biți și 64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți), Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 și HP-UX 11i) |
| Cerințe minime de sistem | Windows: Windows 8, Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz pe 32 biți (x86) sau pe 64 biți (x64), 1 GB RAM (32 biți) sau 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Windows XP (32 biți) SP2: procesor Pentium® de 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; hard disk de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM sau Internet; USB sau rețea |
| Gestionarea imprimantei | Windows®: HP Device Toolbox (instalare implicită), alerte SNMP (instalare minimă în rețea), HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility |
| Dimensiuni imprimantă (L x l x h) | CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maxim 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (tava multifuncțională și capacul batant extins; tava 2 extinsă la dimensiune Legal) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maxim 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (tava multifuncțională și capacul batant extins; tava 2 extinsă la dimensiune Legal) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, cu ecranul senzitiv în jos (364,6 x 368 x 383,6 mm, cu ecranul senzitiv ridicat la 90°); Maxim 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (tava multifuncțională și capacul batant extins, tava 2 extinsă la dimensiune Legal, cu ecranul senzitiv ridicat la 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Maxim 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (tava multifuncțională și capacul batant extins, tava 2 extinsă la dimensiune Legal) |
| Dimensiuni pachet (L x A x l) | 430 x 330 x 480 mm |
| Greutate imprimantă | CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg |
| Greutate pachet | CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg |

| | |
|-------------------------------|--|
| Ce se găsește în cutie | CF270A: Imprimantă HP LaserJet Pro 400 M401; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid de instalare, ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare CF274A: Imprimantă HP LaserJet Pro 400 M401 d; imprimare față-verso automată, încorporată; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid de instalare, ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare CF278A: Imprimantă HP LaserJet Pro 400 M401 dn; imprimare față-verso automată, încorporată; rețea Ethernet 10/100/1000 Base-TX; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid de instalare, ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție; software și documentație pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu de alimentare CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401 dne; imprimare față-verso automată, încorporată; conector de rețea Ethernet 10/100/1000 Base-TX; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid de instalare, pliant de asistență, ghid de garanție; cablu de alimentare; CD cu documentație |
| Accesorii | CF284A Tavă/alimentator 500 coli pentru HP LaserJet |
| Consumabile | CF280A Cartuș de toner LaserJet original HP 80A Negru 2.700 pagini CF280X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 80X Negru 6.900 pagini CF280XO Pachet cu 2 cartușe de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 80X Negru Per cartuș; 6.900 pagini Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Software inclus | Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP Postscript, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater |
| Certificări | CSPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Clasa B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B/ICES-003, Vers. 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Certificat ENERGY STAR: Da (cu excepția modelului M401a) |
| Țara de origine | Produs în Vietnam |
| Garanție | Garanție de un an. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale. Vizitați site-ul nostru web: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html |
| Mediu de funcționare | Temperatură: de la 15 la 32,5°C, Umiditate: 30 – 70% RH |
| Stocare | Temperatură: de la -20 la 40°C, Umiditate: 10 – 90% RH |
| Acustică | Emisi de putere acustică: 6,4 B(A); Emisi de presiune acustică: 51 dB (A) |
| Alimentare curent | Cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Consum: 570 wați (imprimare), 7,3 wați (pregătire), 1,68 wați (repaus), 0,1 wați (oprit). Consum tipic de energie (TEC): 1,394 kWh/săptămână Sursă alimentare încorporată Sursă de alimentare |
| Service și asistență | US249E – asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 3 ani US248E – service HP cu schimbare în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 3 ani US250E – service HP cu returnare pentru LaserJet M401, 3 ani US253PE – asistență hardware HP postgaranție în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 1 an US252PE – service HP postgaranție cu schimbare în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 1 an US254PE – service HP postgaranție cu returnare pentru LaserJet M401, 1 an U4T02E – asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 4 ani U4T03E – asistență hardware HP în următoarea zi lucrătoare pentru LaserJet M401, 5 ani (US248E/US252PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune US250E/US254PE: numai în Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu, țărilor mediteraneene și Africa) |

Note de subsol

¹ Caracteristică disponibilă numai la modelul M401dw; ² Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active; ³ Disponibil numai la modelele M401 dn, M401 dw și M401 dne; ⁴ Caracteristică disponibilă numai la modelele M401 dn și M401 dw; ⁵ Necesită un punct de acces wireless și o conexiune la Internet pentru imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri și necesită un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter; ⁶ Este posibil ca aplicația HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibilă pentru toate configurațiile de sistem. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Pentru informații despre compatibilitatea vizitați www.hp.com/go/autowirelessconnect; ⁷ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv conectat cu capacitate de Internet și de e-mail. Necesită înregistrarea contului pentru Serviciul Web HP. Durata de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente și de imagini acceptate, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter. Iar pentru soluții suplimentare, vizitați www.hp.com/go/mobile-printing-solutions; ⁸ Acceptă dispozitive iOS 4.2 (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS și iPod touch din a 3-a și a 4-a generație) care acceptă multitasking. Dispozitivele iOS 4.2 necesită o conexiune de rețea wireless 802.11, imprimanta cu capacitate AirPrint poate fi conectată wireless sau prin Ethernet. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc. iPad, iPhone și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări/regiuni; ⁹ Caracteristica nu este disponibilă pe toate dispozitivele mobile. Trebuie să fie activată wireless și poate să necesite un driver sau aplicații, care sunt disponibile pentru descărcare la www.hp.com/go/eprintcenter. Imprimanta trebuie să fie activată HP ePrint; ¹⁰ Disponibil numai la modelele M401 d, M401 dn, M401 dw și M401 dne; ¹¹ Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, consultați www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului; ¹² Cartușul de toner HP LaserJet 80X negru nu este inclus; se achiziționează separat; ¹³ Capabilitățile tehnologiei HP Auto-On/Off depind de imprimantă și de setări; ¹⁴ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritoriilor din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru informații suplimentare sau pentru a solicita plăci și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimeni din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

