

HP LaserJet Pro 400 M401 skrivarserie



Gör mer av din arbetsdag. Installera var som helst på kontoret med inbyggda trådlösa nätverksfunktioner^{1,2} och dela utskriftsresurser i ett nätverk³. Skriv ut på språng med mobila utskriftsalternativ³. Använd affärsappar för att få åtkomst till och skriva ut från webben^{4,5}.



Höjdpunkter

- Första sidan skrivs ut efter endast 8 sek
- Utskriftshastigh upp t 33 sid/min
- 128 MB RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
- 1 Hi-Speed USB 2.0-port
- Rekommenderat antal sidor per månad: 750 – 3 000



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



HP ePrint

Håll dig produktiv och sätt fart på verksamheten med trådlöst nätverk och imponerande mobilitet.

- Installera och dela var som helst på kontoret med trådlös anslutning^{2,3}. Konfigurera nätverksfunktionerna snabbt^{1,6}.
- Skriv ut från i stort sett vilken plats som helst med HP ePrint^{3,7}. Skriv ut trådlöst från din iPad®, iPhone® och iPod touch® med AirPrint™⁸.
- Skicka filer från en mobil enhet direkt till skrivaren med hjälp av HP Wireless Direct-utskrift^{1,9}.
- Spara papper med automatisk dubbelsidig utskrift¹⁰. Snabba utskriftshastigheter på upp till 33 ppm och A4 den första sidan skrivs ut på mindre än 8 sekunder¹¹.

Upplev webbansluten enkel användning.

- Använd affärsapparna och färgpeksskärmen på 8,89 cm (3,5 tum) för att få tillgång till och skriva ut från webben^{4,5}.
- Hantera arbetsflödet med intuitiva funktioner direkt på skrivaren. En praktisk USB-port gör det möjligt att skriva ut direkt från en flash-enhet⁴.
- Kontrollera enkelt din utskriftsmiljö och spara tid och pengar – HP Web Jetadmin hjälper dig att övervaka utrustningen och att öka driftstiden.

Gläd dig åt professionell utskriftskvalitet till mycket bra pris.

- Producera affärsdokument av professionell kvalitet med kraftfull, tydlig text och skarpa bilder.
- Få lugn och ro med beprövad HP LaserJet-tillförlitlighet och konsekvent utskriftskvalitet från den första sidan till den sista.
- Spara tid med lättinstallerade HP originalkassetter och spara pengar med högkapacitetskassetter (tillval) utformade för frekventa utskrifter¹³.
- Få mer gjort med en papperskapacitet på 300 ark (800 ark totalt med extra fack för 500 ark).

Minska din påverkan på miljön.

- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik, som startar skrivaren när du behöver den och stänger av den när du inte gör det¹⁴.
- Minska pappersförbrukningen med upp till 50 % med automatisk dubbelsidig utskrift.
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter genom HP Planet Partners¹⁵.
- Minska förpackningsavfallet: HPs originaltonerkassett HP 80A medföljer i skrivaren.

Tekniska specifikationer

Utskriftshastighet	Upp till 33 sidor/min ISO svart (A4) första sidan utskriften: Så snabbt som 8 sek svart (A4)Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på http://www.hp.com/go/printerclaims . Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart
Utskriftsteknik	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänsiter: 4 mm; Höger: 4 mm
Skrivarspråk	HP PCL 5e, HP PCL 6, HP PostScript nivå 3-emulering, direkt PDF-utskrift (v 1.7)
Bläckpatronnummer	1 (svart)
Kapacitet för mobil utskrift	CF270A: Nej CF274A: Nej CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad, företagsprogram CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad
Kapacitet per månad	Upp till 50 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad: 750 till 3000 sidor
Automatisk pappersensor	Nej
Processorhastighet	800 MHz
Trådlöst	CF270A: Inga CF274A: Inga CF278A: Inga CF399A: Inga
Nätverksförberedd	CF270A: Inga CF274A: Inga CF278A: Standard (inbyggt Gigabit Ethernet) CF399A: Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)
Hårddisk	Inga
Medietyper	Papper (vanligt papper, grönt läge, lätt, tungt, finpapper, färgat papper, brevpapper, förtryckt papper, hållet papper, returpapper, grovt papper); kuvert; etiketter; OH-film, kartong
Mediesterlekar	Kompatibla A4; A5; A6; B5 (JIS) Kombimagasinet: 76 x 127 till 216 x 356 mm; magasin 2 och extra 500-arks pappersmagasin: 105 x 148 till 216 x 356 mm
Mediekapacitet	Inmatningskapacitet: Upp till 300 ark; Upp till 10 kuvert Kuvert Utmatningskapacitet: Upp till 150 ark, Upp till 10 kuvert Högst: Upp till 150 ark
Pappersvikt	Stöds, per pappersbana: Magasin 1: 60 till 163 g/m ² (rak pappersbana för specialmaterial); magasin 2, extra 500-arks pappersmagasin 3: 60 till 120 g/m ²
Kompatibla operativsystem	Kompletta programvaruinstallationer stöds på: Windows 8, Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows XP (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars) (SP3 eller senare); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 och HPUX11i)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7 (32-bitars/64-bitars), Windows Vista (32-bitars/64-bitars): 1 GHz 32-bitars (x86) eller 64-bitars (x64) processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows XP (32-bitars) SP2: Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM, 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core™-processor; 500 MB hårddisk; CD-ROM/DVD-ROM eller internet; USB eller nätverk
Skrivarhantering	Windows®: HP Verktögsläda (standardinstallation), SNMP Alerts (miniminstallation för nätverk), HP Web Jetadmin (ladda ned); Mac: HP Utility
Skrivarens mått (B x D x H)	CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Högst 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (kombimagasinet och uppfällbart lock utdraget; magasin 2 utökat till Legal-storlek) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Högst 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (kombimagasinet och uppfällbart lock utdraget; magasin 2 utökat till Legal-storlek) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, pekskärm nedåt (364,6 x 368 x 383,6 mm, pekskärm uppfällt till 90°); Högst 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (kombimagasinet och uppfällbart lock utdraget; magasin 2 utökat till Legal-storlek, pekskärm uppfällt till 90°) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; Högst 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (med kombimagasinet och uppfällbart lock, fack 2 förlängt för Legal-storlek)
Emballagens yttermått (B x D x H)	430 x 330 x 480 mm
Skrivarens vikt	CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg
Vikt inklusive emballage	CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg

Medföljer	CF270A: HP LaserJet Pro 400 M401 a skrivare; HP 80A svart LaserJet-tonerkasset (–2700 sidor); Installationsguide, starthandbok, supportbroschyr, garanti; Skrivardokumentation och -programvara på CD-ROM; strömsladd CF274A: HP LaserJet Pro 400 M401 d skrivare; inbyggd automatisk dubbelzijdig utskrift; HP 80A svart LaserJet-tonerkasset (–2700 sidor); Installationsguide, starthandbok, supportbroschyr, garanti; Skrivardokumentation och -programvara på CD-ROM; strömsladd CF278A: HP LaserJet Pro 400 M401 dn skrivare; inbyggd automatisk dubbelzijdig utskrift; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; HP 80A svart LaserJet-tonerkasset (–2700 sidor); Installationsguide, starthandbok, supportbroschyr, garanti; Skrivardokumentation och -programvara på CD-ROM; strömsladd CF399A: HP LaserJet Pro 400 M401 dne; inbyggd automatisk dubbelzijdig utskrift; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-nätverk; HP 80A svart LaserJet-tonerkasset (–2700 sidor); Installationsguide, supportbroschyr, garanti; strömsladd; Dokumentations-CD
Tillbehör	CF284A HP LaserJet 500-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	CF280A HP 80A svart LaserJet-tonerkasset, original 2 700 sidor CF280XD HP 80X svart LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet, original 6 900 sidor CF280D HP 80X svart LaserJet-tonerkasset med hög kapacitet, original 2-pack Per patron: 6 900 sidor Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på vilka bilder som skrivs ut och andra faktorer. Om du vill veta mer, gå till http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Medföljande program	Windows®: HP Installera/Avinstallera; HP PCL 6-skrivardrivrutin, statusvarningar, HP Uppdatering, DXP; Mac: HP Installera/Avinstallera, HP Postscript-drivrutin, HP Setup Assistant, HP-verktyget, HP-meddelanden, HPs uppdateringsprogram för fast programvara
Certifikat	CSPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1- klass B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC-artikel 47 CFR, del 15 klass B/ICES-003, utgåva 4; GB9254-2008GB17625.1-2003 ENERGY STAR-kvalificerad: Ja (förutom modell M401a)
Ursprungsland	Tillverkad i Vietnam
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Besök vår webbplats: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 32,5 °C, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: –20 till 40 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 6,4 B(A); Ljudtryck: 51 dB(A)
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) Energiförbrukning: 570 W (utskrift), 7,3 W (startklar), 1,68 W (viloläge), 0,1 W (avstängd). Typisk elförbrukning (TEC): 1,394 kWh/vecka Inbyggd nätadapter Nätentnet
Service och support	US249E – Tre års maskinvarusupport från HP nästa arbetsdag för LaserJet M401 US248E – Tre års ersättningservice nästa arbetsdag från HP för LaserJet M401 US250E – Tre års returservice från HP för LaserJet M401 US253PE – Ett års maskinvarusupport från HP (efter garanti) för LaserJet M401 US252PE – Ett års ersättningservice nästa arbetsdag från HP (efter garanti) för LaserJet M401 US254PE – Ett års returservice från HP (efter garanti) för LaserJet M401 U4T02E – Fyra års maskinvarusupport från HP nästa arbetsdag för LaserJet M401 U4T03E – Fem års maskinvarusupport från HP nästa arbetsdag för LaserJet M401 (US248E/US252PE: Kontrollera tillgänglighet för land US250E/US254PE: endast Central- och Östeuropa samt Mellanöstern, medelhavsområdet och Afrika)

Fotnoter

¹ Tillgänglig endast på modell M401 dw.; ² Den trådlösa prestandan är beroende av den fysiska miljön och avståndet från åtkomstpunkten och kan vara begränsad under aktiva VPN-anslutningar.; ³ Endast tillgängligt på modell M401 dn, M401 dw och M401 dne.; ⁴ Tillgänglig endast på modellerna M401 dn och M401 dw.; ⁵ Kräver trådlös åtkomstpunkt och internetanslutning till skrivaren. Tjänsterna kan behöva registreras. Tillgängligheten varierar beroende på land, språk och avtal och kräver en uppgradering av den fasta programvaran. Mer information finns på www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁶ HP Auto Wireless Connect är inte tillgängligt för alla systemkonfigurationer. Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. För information om kompatibilitet, besök www.hp.com/go/autowirelessconnect.; ⁷ Kräver internetanslutning till skrivaren. Funktionen kan användas med anslutna enheter som har internet- och e-postfunktion. Kräver registrering av konto för HPs webbtjänster. Utskriftstiderna kan variera. En lista över vilka dokument och bildtyper som stöds finns på www.hp.com/go/printercenter. För ytterligare lösningar, se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.; ⁸ Stöder iOS 4.2-enheter (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS och 3e och 4e generationens iPod touch) som stöder multitasking. iOS 4.2-enheter kräver en trådlös 802.11-nätverksanslutning, en AirPrint-kompatibel skrivare som kan anslutas trådlöst eller via Ethernet. AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. iPad, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.; ⁹ Inte tillgängligt på alla mobila enheter. Måste vara wi-fi-beredd och kan kräva en drivrutin eller appar som kan laddas ned från www.hp.com/go/printercenter. Skrivaren måste vara HP ePrint-aktiverad.; ¹⁰ Endast tillgängligt på modell M401 d, M401 dn, M401 dw och M401 dne.; ¹¹ Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument är inte inkluderade. Mer information finns på www.hp.com/go/printerclaims. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.; ¹² HP 80X LaserJet svart tonerkasset ingår inte; den måste köpas separat.; ¹⁴ HP Auto-On/Auto-Off-tekniken är beroende av skrivaren och dess inställningar.; ¹⁵ Programmet tillgängligt varierar. Retur och återvinning av HP-tonerkassetter är för närvarande tillgängligt i mer än 50 länder och territorier runt om i världen genom HP Planet Partners-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantier som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

