

HP LaserJet Pro 400 Yazıcı M401 serisi



Çalışma saatleri içinde daha fazlasını yapın. Yerleşik kablosuz ağ iletişimini kullanarak ofis içinde istediğiniz yere kurun^{1,2} ve yazdırma kaynaklarını ağ üzerinde paylaşın³. Mobil baskı seçenekleri ile hareket halindeyken yazdırın⁴. İş uygulamalarını kullanarak web'e erişin ve yazdırın^{4,5}.



Önemli Haberler

- 8 saniye kadar kısa sürede ilk sayfa çıktısı
- Dakikada 33 sayfaya varan baskı hızı
- 128 MB RAM (M401a, M401d), 256 MB RAM
- 1 Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası
- Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 3.000

Kablosuz ağ iletişimi ve yüksek taşınabilirlik özelliği sayesinde verimliliğinizi koruyun ve işinizi destekleyin.

- Kablosuz bağlantı sayesinde ofis içinde istediğiniz yere kurun ve paylaşın^{2,3}. Ağ kullanımını hızlı bir şekilde yapılandırın^{1,6}.
- HP ePrint ile hemen hemen her yerden yazdırın^{3,7}. AirPrint™ özelliği sayesinde iPad®, iPhone® ve iPod touch® aygıtınızdan kablosuz olarak yazdırın⁸.
- HP kablosuz doğrudan baskı özelliğini kullanarak mobil cihazlarınızdan dosyaları doğrudan yazıcınıza gönderin^{1,9}.
- Otomatik çift taraflı baskı özelliği ile kağıttan tasarruf edin¹⁰. Dakikada 33 sayfaya varan A4 yüksek baskı hızları ve 8 saniyeden daha kısa sürede ilk sayfa çıktısı elde edin¹¹.

Web bağlantılı kullanım kolaylığı elde edin.

- Web üzerinden bilgilere ulaşmak ve yazdırmak için kurumsal uygulamaları ve 8,89 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik ekranı kullanın^{4,5}.
- İş akışını yazıcı üzerindeki sezgisel özelliklerle yönetin. Kullanışlı USB bağlantı noktaları doğrudan flash sürücülerden yazdırmaya olanak sağlar⁴.
- Baskı ortamınızı kolayca denetim altına alın ve BT zamanı ile maliyetlerinden tasarruf edin: HP Web Jetadmin donatıyı izlemenize ve çalışma süresini artırmaya yardımcı olur.

Yüksek avantajlarla profesyonel kalitede çıktı almanın keyfini sürün.

- Koyu, net metin ve keskin görüntüler içeren profesyonel kaliteli iş belgeleri oluşturun.
- Kanıtlanmış HP LaserJet güvenilirliği ve ilk sayfadan son sayfaya kadar tutarlı baskı kalitesi ile içiniz rahat olsun.
- Kurulumu kolay Orijinal HP kartuşlarıyla zamandan ve sık tekrarlanan baskı işleri için tasarlanmış isteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlarla paradan tasarruf edin¹³.
- 300 yapraklık kağıt kapasitesiyle daha fazla iş yapın (isteğe bağlı 500 yapraklık tepsiyle toplamda 800 yaprak yazdırma kapasitesi).

Çevre üzerindeki etkilerinizi azaltın.

- Yazıcınızı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerjiden tasarruf edin¹⁴.
- Otomatik iki taraflı baskı özelliği ile kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın.
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Planet Partners aracılığıyla kolayca geri dönüştürün¹⁵.
- Ambalaj israfını azaltın: Orijinal HP toner kartuşu HP 80A yazıcının içinde sevk edilir.



2-sided printing



Ethernet



Auto On/Off Technology



Instant-on Technology



ePrint

HP LaserJet Pro 400 Yazıcı M401 serisi

Teknik özellikler

| | |
|--------------------------------------|---|
| Baskı hızı | Dakikada 33 sayfaya kadar ISO siyah (A4) ilk sayfa çıkış süresi: 8 saniye kadar kısa bir sürede siyah (A4)lık test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hp.com/go/printerclaims . Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir. |
| Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah |
| Baskı teknolojisi | Lazer |
| Yazdırma Alanı | Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm; Alt: 5 mm; Sol: 4 mm; Sağ: 4 mm |
| Yazdırma dilleri | HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Düzey 3 öykünmesi, doğrudan PDF (v 1.7) yazdırma |
| Baskı kartuşu numarası | 1 (siyah) |
| Mobil baskı yeteneği | CF270A: Yok CF274A: Yok CF278A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı, iş uygulamaları CF399A: HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı |
| Aylık baskı kapasitesi | 50.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 3.000 sayfa |
| Otomatik kağıt sensörü | Yok |
| İşlemci hızı | 800 MHz |
| Kablosuz | CF270A: Yok CF274A: Yok CF278A: Yok CF399A: Yok |
| Ağa bağlanmaya hazır | CF270A: Yok CF274A: Yok CF278A: Standart (yerleşik Gigabit Ethernet) CF399A: Standart (yerleşik Gigabit Ethernet) |
| Sabit disk | Yok |
| Ortam tipleri | Kağıt (düz, Yeşil modu, hafif, ağır, bond, renkli, antetli, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); zarflar; etiketler; asetatlar; kartlar |
| Ortam boyutları | Desteklenen A4; A5; A6; B5 (JIS) Çok amaçlı tepsi: 76 x 127 - 216 x 356 mm; tepsi 2 ve isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi: 105 x 148 - 216 x 356 mm |
| Ortam kullanımı | Girdi kapasitesi: En fazla 300 yaprak; 10 adede kadar zarf Zarf Çıktı kapasitesi: En fazla 150 yaprak, 10 adede kadar zarf En yüksek: En fazla 150 yaprak |
| Kağıt ağırlığı | Destekler, kağıt yoluyla: Tepsi 1: 60 to 163 g/m ² (özel ortam için doğrudan kağıt yolu üzerinden); tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 60 - 120 g/m ² |
| Uyumlu işletim sistemi | Tam yazılım yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows 8, Windows 7 (32 bit ve 64 bit), Windows Vista (32 bit ve 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 veya üstü); Yalnızca sürücü yüklemeleri aşağıdakilerde desteklenir: Windows Server 2008 (32 bit ve 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 veya üstü); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux (5.0, 6.0), OpenSUSE Linux (11.3, 11.4), Fedora (14, 15), Ubuntu (10.04, 10.10, 11.04), Debian (5.0, 6.0 ve HPUX11) |
| Minimum sistem gereksinimleri | Windows: Windows 8, Windows 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista (32 bit/64 bit): 1 GHz 32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) veya 2 GB RAM (64 bit), 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya Internet, USB veya Ağ bağlantı noktası; Windows XP (32 bit) SP2: Pentium® 233 MHz işlemci, 512 MB RAM, 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM veya Internet, USB ya da Ağ bağlantı noktası Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 veya Intel® Core™ İşlemci; 500 MB sabit disk; CD-ROM/DVD-ROM veya Internet; USB veya Ağ |
| Yazıcı yönetimi | Windows®: HP Aygıt Araç Kutusu (varsayılan yüklemeler), SNMP Uyarıları (minimum ağ yüklemesi), HP Web Jetadmin (indirme); Mac: HP Utility |
| Yazıcı boyutları (G x D x Y) | CF270A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; En yüksek 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanabilir kapak genişletilmiş ve tepsi 2 legal boyutta genişletilmiş durumdayken) CF274A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; En yüksek 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanabilir kapak genişletilmiş ve tepsi 2 legal boyutta genişletilmiş durumdayken) CF278A: 364,6 x 368 x 271 mm, dokunmatik ekran aşağı (364,6 x 368 x 383,6 mm, dokunmatik ekran 90° dik olarak); En yüksek 364,6 x 633,4 x 383,6 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanan kapak uzatılmış, tepsi 2 legal boyutta göre uzatılmış, dokunmatik ekran 90° dik) CF399A: 364,6 x 368 x 267,5 mm; En yüksek 364,6 x 633,4 x 308,4 mm (çok amaçlı tepsi ve katlanabilir kapak genişletilmiş ve tepsi 2 legal boyutta genişletilmiş durumdayken) |
| Paket boyutları (G x D x Y) | 430 x 330 x 480 mm |
| Yazıcı ağırlığı | CF270A: 10,1 kg CF274A: 10,7 kg CF278A: 11 kg CF399A: 10,7 kg |
| Paket ağırlığı | CF270A: 13,3 kg CF274A: 13,9 kg CF278A: 14,2 kg CF399A: 13,9 kg |

| | |
|------------------------------|--|
| Kutudakiler | CF270A: HP LaserJet Pro 400 M401 a yazıcı; HP 80A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~2.700 sayfa); Kurulum kılavuzu, Başlatken kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; güç kablosu CF274A: HP LaserJet Pro 400 M401 d yazıcı; yerleşik otomatik iki taraflı baskı; HP 80A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (~2.700 sayfa); Kurulum kılavuzu, Başlatken kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kılavuzu; Yazıcı belgeleri ve yazılımı içeren CD-ROM; güç kablosu CF278A: HP LaserJet Pro 400 M401 d'n yazıcı; yerleşik otomatik iki taraflı baskı; Ethernet 10/100/1000 Base-TX ağ bağlantısı; HP 80A Siyah LaserJet Toner Kartuşu (yaklaşık 2700 sayfa); Kurulum kılavuzu, Destek el ilanı, Garanti kılavuzu; güç kablosu; Belge CD'si |
| Aksesuarlar | CF284A HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi |
| Sarf Malzemeleri | CF280A HP 80A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 2.700 sayfa CF280X HP 80X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.900 sayfa CF280XD HP 80X Zili Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşları Kartuş başına: 6.900 sayfa ISO/IEC 19752 uyarınca beyan edilen baskı kapasitesi değeri. Gerçek baskı kapasitesi, basılan görüntüleri ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin |
| Ürüne gelen yazılım | Windows®: HP Program Yükleme/Kaldırma, HP PCL 6 yazdırma sürücüsü, Durum Uyarıları, HP Güncelleştirme, DXP; Mac: HP Program Yükleme/Kaldırma, HP Postscript sürücü, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Uyarıları, HP Ürün Yazılım Güncelleştirme |
| Sertifikalat | CEPR22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2006 +A1 +A2; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:1998 +A1 +A2; FCC Başlık 47 CFR, Bölüm 15 Sınıf B/ICES-003, Basım 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 ENERGY STAR Onaylı; Evet (M401a modeli hariç) |
| Üretildiği ülke/bölge | Vietnam'da üretilmiştir |
| Garanti | Bir yıllık garanti. Garanti ve destek seçenekleri; ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir. Lütfen web sitemizi ziyaret edin: http://www8.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html |
| Çalıştırma koşulları | Sıcaklık: 15 - 32,5°C, Nemi: % 30 - 70 RH |
| Bilgi Depolama | Sıcaklık: -20 - 40°C, Nemi: % 10 - 90 RH |
| Akustik | Akustik güç emisyonları: 6,4 B(A); Akustik basınç emisyonları: 51 dB(A) |
| Güç | Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Tüketim: 570 watt (yazdırma), 7,3 watt (hazır), 1,68 watt (uyku), 0,1 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,394 kWh/Hafta Dahil güç kaynağı: Güç kaynağı |
| Servis ve Destek | US249E - HP 3 yıl Sonraki İş Günü LaserJet M401 Donanım Desteği US248E - HP 3 yıl Sonraki İş Günü Değiştirme LaserJet M401 Hizmeti US250E - HP 3 yıl lade LaserJet M401 Hizmeti US253PE - HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M401 Donanım Desteği US252PE - HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Değiştirme LaserJet M401 Hizmeti US254PE - HP 1 yıl Garanti Sonrası lade LaserJet M401 Hizmeti U402E - HP 4 yıl Sonraki iş günü LaserJet M401 Donanım Desteği U403E - HP 5 yıl Sonraki iş günü LaserJet M401 Donanım Desteği (US248E/US252PE: Lütfen ülke düzeyinde kullanılabilirliği kontrol edin US250E/US254PE: yalnızca Orta ve Doğu Avrupa ile Ortadoğu, Kazakistan ve Afrika için) |

Dipnotlar

¹ Yalnızca M401 dw modelinde bulunur.; ² Kablosuz performans, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir.; ³ Yalnızca M401 dn, M401 dw ve M401 dne modellerinde bulunur.; ⁴ Yalnızca M401 dn ve M401 dw modellerinde bulunur.; ⁵ Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya Internet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Kullanılabilirlik ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir. Ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter.; ⁶ HP Otomatik Kablosuz Bağlantı özelliği bazı sistem yapılandırılmalarında kullanılamayabilir. Kablosuz performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır. Uyumluluk ile ilgili bilgi için, www.hp.com/go/autowirelessconnect adresini ziyaret edin.; ⁷ Yazıcının Internet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, bağlı olan herhangi bir Internet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. HP Web Hizmetleri Başlatma Kaydı gerekir. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için, bkz. www.hp.com/go/eprintcenter. Ayrıca ilave çözümler için, www.hp.com/go/mobile-printing-solutions adresine bakın.; ⁸ Çoklu görev uygulamasını destekleyen iOS 4.2 aygıtın (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS ile 3. ve 4. nesil iPod touch) destekler. iOS 4.2 aygıtın için 802.11 kablosuz ağ bağlantısı ve AirPrint özelliği yazıcının kablosuz veya Ethernet ile bağlı olması gerekir. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.; ⁹ Bazı mobil cihazlarda bulunmayabilir. Kablosuz özelliğinin etkinleştirilmesi olması gerekir ve sürücü veya uygulamalar gerektirebilir, bunları www.hp.com/go/eprintcenter adresinden indirebilirsiniz. Yazıcının HP ePrint özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır.; ¹⁰ Yalnızca M401 d, M401 dn, M401 dw ve M401 dne modellerinde bulunur.; ¹¹ ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür, ilk test belgeleri grubunu hariç tutar. Daha fazla bilgi için, bkz. www.hp.com/go/printerclaims. Gerçek hız, sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüye ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.; ¹² HP 80X LaserJet Siyah Toner Kartuşu ürüne dahil değildir; ayrı olarak satın alınması gerekir.; ¹³ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır.; ¹⁴ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. HP Gezegen Ortaklığı programı ile HP kartuş iade ve geri dönüştürme hizmeti dünyada 50'den fazla ülke ve bölgede verilmektedir. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

