

# Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w



Activați imprimarea wireless de la dispozitivele mobile.



## Vă deplasați și imprimați

- Imprimați în timp ce vă deplasați, beneficiind de imprimarea Wireless direct – utilizați telefonul inteligent, tableta sau laptopul pentru a selecta o imprimantă echipată cu tehnologie JetDirect<sup>1</sup>.
- Vă deplasați dintr-un birou în altul și tot aveți acces la imprimarea mobilă.

## Beneficiați de imprimare mobilă convenabilă la o atingere

- Utilizați comod funcționalitatea de „atingere pentru imprimare”. HP JetDirect 2800w funcționează cu dispozitivele cu capacitate NFC printr-o conexiune peer-to-peer<sup>3</sup>.
- Pentru a începe imprimarea, pur și simplu atingeți cu un dispozitiv mobil o imprimantă sau un echipament MFP echipate cu tehnologie HP JetDirect<sup>3</sup>.

## Fiți mobil și păstrați securitatea

- Nu aveți nevoie de rețea: HP Jetdirect 2800w acceptă imprimarea Wireless direct și funcționalitatea de „atingere pentru imprimare” când se utilizează dispozitive cu capacitate NFC<sup>2,3</sup>.
- Conexiunea peer-to-peer le permite utilizatorilor mobili să imprime fără să acceseze rețeaua companiei.

## Mobilitate și manevrabilitate

- Gestionați cu ușurință accesoriul HP Jetdirect 2800w, utilizându-l cu toată flota IT prin intermediul software-ului HP Web Jetadmin<sup>4</sup>.
- Activați sau dezactivați capacitățile de imprimare wireless și adăugați o parolă compusă – utilizând o singură interfață.

<sup>1</sup>HP Jetdirect 2800w funcționează cu imprimante HP Laser Jet și cu echipamente MFP care sunt echipate cu firmware-ul HP FutureSmart și cu un locaș de integrare hardware.

<sup>2</sup>Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la rețeaua wi-fi a unei imprimante cu capacitate de imprimare Wireless direct. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi necesară și o aplicație sau un driver. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța față de punctul de acces din imprimantă.

<sup>3</sup>Dispozitivul mobil trebuie să accepte imprimarea cu tehnologie NFC (Near Field Communication), compatibilă în prezent cu HP ElitePad și Samsung galaxy Note 3. Pentru mai multe informații, consultați [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).

<sup>4</sup>HP Web Jetadmin este gratuit și este disponibil pentru descărcare la [hp.com/go/webjetadmin](http://hp.com/go/webjetadmin).

# Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w

## Specificații tehnice

### Ce se găsește în cutie

J8029A Poster de instalare; HP J8029A 2800w; fișe de garanție; 2 cabluri mini-USB

### Compatibilitate

Sisteme de operare Windows Server 2008, Windows 2008 64 biți, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista 64 biți, Windows XP, Windows XP 64 biți, Windows Server 2003, Windows 2003 64 biți, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 sau superior, Novell 5.1 sau superior, RED HAT Linux 7.x sau superior, SUSE Linux 8.x sau superior, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 sau superior (numai sisteme SPARC®), IBM® AIX 3.2.5 sau superior 1, MPE-iX, Citrix® Presentation Server, Windows Terminal Services

Imprimantă acceptată HP LaserJet M806, M830, M880, M855, M525, M575, M551, M601, M602, M603, M775, M712 și M725 Series

Browsere acceptate Internet Explorer 6.0 sau versiuni superioare; Mozilla 2.x sau versiuni superioare; Firefox 2.x sau versiuni superioare; Safari; Chrome

### Conectivitate

Interfețe (standard) USB 2.0 de mare viteză; wireless 802.11b/g; NFC

### Condiții de mediu

Temperatură de funcționare 0 la 40° C

Temperatură de stocare -40 la 70°C

Umiditate de funcționare 15 - 95% RH

Umiditate stocare 15 - 95% RH

### Specificații print server

Tipuri de rețea Wireless LAN (802.11 b/g)

Tip server de imprimare Extern, HIP (locaș de integrare Hardware)

Server Web încorporat Da

Instalare, configurare și gestionare cu HP Web Jetadmin Nu

Firmware upgradabil Da

Gestiunea securității Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); securitate în rețea wireless: WPA2-Personal (WPA2-AES); parolă de administrator

### Dimensiuni (L x A x İ)

Dimensiunile produsului 98 x 74 x 21 mm

Împachetat 224 x 152 x 58 mm

### Greutate

Greutate produs 0,08 kg

Împachetat 0,27 kg

### Consum energie

Maxim 2,5 W (maximum)

Cerințe de alimentare Accesoriu alimentat prin USB gazdă, tensiune de intrare: 5 V, 500 mA

Tip sursă de alimentare Fără (prin magistrală USB)

### Certificare

Siguranță UE (Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC), EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

Electromagnetic UE (Directiva EMC 2004/108/EC) EN 301 489-1 V1.9.2, EN 489-3 V1.4.1, EN 489-17 V2.1.1

### Garanție

Garanție limitată de un an; înlocuirea produsului. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.



Pentru mai multe informații, vă rugăm vizitați <http://www.hp.com/go/jetdirect>

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

4AA4-9214R0E Publicat în EMEA Noiembrie 2013