



# Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

La solution idéale pour les entreprises qui ont besoin d'une imprimante multifonction abordable pour imprimer, copier, numériser et télécopier des documents commerciaux de qualité professionnelle. Imprimez depuis pratiquement n'importe où en utilisant un smartphone, une tablette et un ordinateur<sup>1</sup>. Ethernet vous permet de partager cette imprimante multifonctions sur un réseau.



## Gérez facilement les éléments essentiels avec un MFP économique et en réseau.

- Gérez facilement votre imprimante multifonction à partir de l'écran tactile de couleur de 7,6 cm (3 pouces)<sup>2</sup>. Utilisez le panneau de commande intuitif et simple pour configurer facilement des projets et commencer à imprimer immédiatement.
- Imprimez des projets rapidement - imprimez jusqu'à 20 ppm avec sortie de la première page en 9,5 secondes seulement grâce à la technologie HP instantanée. Utilisez le chargeur automatique de documents de 35 feuilles pour tirer le meilleur parti de votre temps.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.
- Gérez le rythme des affaires avec une imprimante multifonctions capable d'imprimer, de copier, de télécopier et de numériser.

## Imprimez selon vos besoins : à partir de votre smartphone, de votre tablette et de votre PC<sup>1,3</sup>.

- Étendez vos possibilités d'impression. Configurez, imprimez et partagez facilement grâce à la connectivité Ethernet et sans fil<sup>1</sup>.
- Connectez-vous à votre imprimante sans fil en clin de œil à l'aide de la fonction impression directe sans fil<sup>2,4</sup>.
- Imprimez depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint<sup>1</sup>.
- Imprimez pratiquement n'importe où avec AirPrint<sup>TM3</sup>.

## Commencez sans tarder : cette imprimante rapide offre une grande facilité d'utilisation et des économies d'énergie.

- Passez moins de temps sur votre imprimante multifonctions et davantage de temps avec vos clients. Imprimez, copiez et numérisiez à des vitesses élevées qui suivent le rythme de l'entreprise.
- Économisez l'énergie grâce à la technologie Instant-on et à la technologie HP Auto-On/Auto-Off<sup>6</sup>.

<sup>1</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel peuvent également être requis. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur d'accès sur la disponibilité de ce type de connexion et la couverture dans votre zone. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Disponible sur le MFP HP LaserJet Pro M127fw uniquement. <sup>3</sup> Prend en charge OS X<sup>®</sup> Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad<sup>®</sup>, (tous les modèles), iPhone<sup>®</sup> (3GS ou version ultérieure), iPod touch<sup>®</sup> (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple<sup>®</sup> Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint<sup>™</sup> et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. <sup>4</sup> Une application ou un pilote est peut-être nécessaire pour utiliser HP Wireless Direct. Pour plus d'informations, voir [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. <sup>6</sup> Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres, peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel. La technologie Instant-on basée sur la comparaison avec des produits utilisant la fusion traditionnelle.





# Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Fonctions</b>	Impression, copie, scan, fax
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Langages d'imprimante standard</b>	PCLm/PCLmS
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>A4 noir</b> : Jusqu'à 20 ppm; <b>Première page, noir et blanc</b> : Vitesse : 9,5 s
<b>Options d'impression recto verso</b>	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp;
<b>Résolution de la technologie d'impression</b>	FastRes 600 ; FastRes 1200
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Installation intelligente, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, serveur Web intégré/Installation intelligente, HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, serveur Web intégré
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Une fois par mois, A4</b> : Jusqu'à 8000 pages
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	250 à 2000
<b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>	En standard, 35 feuilles
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (A4)</b> : Jusqu'à 20 cpm
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Nombre maximum de copies</b>	Jusqu'à 99 copies
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400 %
<b>Paramètres de copie</b>	nombre de copies ; Plus clair/plus foncé ; Réduire/Agrandir ; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image) ; Format papier ; Collation
<b>Fonctions logicielles intelligentes du copieur</b>	Jusqu'à 99 copies multiples ; Réduction/agrandissement de 25 à 400 % ; Contraste (plus clair/plus foncé) ; Résolution (qualité de copie) ; copie ID
<b>Type de scanner</b>	A plat, chargeur automatique <b>Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso</b> : Non
<b>Vitesse de numérisation (A4)</b>	Jusqu'à 7 ppm (monochrome), jusqu'à 5 ppm (couleur)
<b>Numérisation couleur</b>	Oui
<b>Résolution du scanner</b>	<b>Amélioré</b> : Jusqu'à 1200 ppp; <b>Matériel</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Optique</b> : Jusqu'à 1200 ppp
<b>Niveaux de gris / Profondeur</b>	256; 24 bits
<b>Format du fichier de numérisation</b>	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichier suivants : JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichier suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherçable, RTF, TXT
<b>Modes de numérisation</b>	Numérisation via l'application de numérisation HP LaserJet ou des logiciels compatibles TWAIN ou WIA
<b>Version Twain</b>	Version 1,9
<b>Technologie de numérisation</b>	Capteur d'image par contact (CIS)
<b>Format de numérisation maximal</b>	<b>À plat</b> : 216 x 297 mm; <b>Chargeur automatique de documents</b> : 216 x 356 mm
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail via logiciel HP ; numérisation vers application via logiciel HP ; numérisation vers fichier via logiciel HP
<b>vitesse du fax</b>	Jusqu'à 33,6 kbps
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir et blanc en mode optimisé</b> : Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir et blanc en mode standard</b> : 203 x 98 ppp
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mémoire de télécopie (A4)</b> : Jusqu'à 500 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge</b> : Oui; <b>Rappel automatique</b> : Oui; <b>Envoi différé de télécopie</b> : Oui; <b>Détection de sonneries distinctives prise en charge</b> : Oui; <b>Transfert de télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge</b> : Oui; <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge</b> : Oui; <b>Nombre maximum de numéros abrégés</b> : Jusqu'à 100 numéros; <b>Interface d'ordinateur prise en charge</b> : Oui, uniquement pour l'envoi; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge</b> : Oui; <b>Combiné téléphonique pris en charge</b> : Non
<b>Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur</b>	Carnet d'adresses de télécopieur ; télécopieur LAN/Internet ; Numérotation rapide ; Interface TAM
<b>Vitesse du modem</b>	33,6 kbps
<b>Connectivité standard</b>	<b>M127fn</b> : Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-T intégré; <b>M127fw</b> : Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-T intégré; <b>M127fw</b> : Port USB 2.0 haut débit ; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré ; Sans fil 802.11b/g/n;
<b>Fonctions réseau</b>	Réseau 10/100 Base-T TCP/IP intégré :
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	Via solution de mise en réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6 ; impression : LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement) ; découverte : SLP, Bonjour, découverte Services Web ; configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuelle), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6) ; gestion : SNMPv1, HTTP ; HP ePrint ;
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	<b>M127fn</b> : Non; <b>M127fw</b> : Non; <b>M127fw</b> : Oui, WiFi 802.11b/g/n intégré;
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	<b>M127fn</b> : HP ePrint, Apple AirPrint™, applis. mobiles; <b>M127fw</b> : HP ePrint, Apple AirPrint™, applis. mobiles; <b>M127fw</b> : HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, applis. mobiles;
<b>Capacité mémoire standard</b>	128 Mo
<b>Vitesse du processeur</b>	600 MHz
<b>Types de supports supportés</b>	Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
<b>Formats de supports pris en charge</b>	A4 ; A5 ; enveloppes (ISO, DL, C5, B5)
<b>Formats spéciaux</b>	76 x 127 à 216 x 356 mm
<b>Grammages du support par chemin de papier</b>	<b>Bac 1</b> : 60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; <b>Chargeur automatique de documents</b> : 60 à 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Traitement de l'impression</b>	Bac d'alimentation de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas); <b>Options recto verso</b> : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); <b>Bac d'alimentation pour enveloppes</b> : Oui, 10 (bac 1); <b>Bacs à papier standard</b> : 1; <b>Capacités d'entrée</b> : Capacité d'entrée maximale: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes; <b>Capacités en sortie</b> : Capacité de sortie maximum: Jusqu'à 100 feuilles

<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>CZ181A</b> : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fn ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation; guide de mise en route, dépliant d'assistance; guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique <b>CZ187A</b> : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation; guide de mise en route; dépliant d'assistance; guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; cordon téléphonique <b>CZ183A</b> : Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw ; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages) ; Guide d'installation; guide de mise en route; dépliant d'assistance; guide de garantie ; Documentation et logiciel d'impression sur CD ; cordon d'alimentation ; câble USB ; cordon téléphonique
<b>Panneau de commande</b>	<b>M127fn</b> : LCD 2 lignes ; Boutons : Up (Flèche haut), Down (Flèche bas), OK, Cancel (Annuler), Back (Retour), Setup (Configuration), Nombre de copies, Dark/Light (Foncé/Clair), Copie monochrome, Menu copie, ePrint, Start Fax (Démarage télécopie), Fax Setup (Configuration télécopie), Touche numérique 0-9, *, @, #, ;, alimentation) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation); <b>M127fw</b> : LCD 2 lignes ; Boutons : Up (Flèche haut), Down (Flèche bas), OK, Cancel (Annuler), Back (Retour), Setup (Configuration), Nombre de copies, Dark/Light (Foncé/Clair), Copie monochrome, Menu copie, ePrint, Start Fax (Démarage télécopie), Fax Setup (Configuration télécopie), Touche numérique 0-9, *, @, #, ;, alimentation) ; 3 voyants LED (Attention, Prêt, Alimentation); <b>M127fw</b> : Écran graphique couleur de 7,60 cm 960 x 240 pixels avec rétroéclairage ; boutons : Home (Accueil), Cancel (Annuler), Help (Aide), Right/Left Arrows (Flèches droite/gauche), Back (Retour) ; Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil);
<b>Accessoires</b>	<b>CF283A</b> HP 83A toner LaserJet noir authentique
<b>Consommables</b>	<b>CF283A</b> HP 83A toner LaserJet noir authentique 500 pages
<b>Logiciels fournis</b>	Windows : Programme d'installation/déinstallation HP, pilote d'impression HP PCLmS, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, assistant de configuration de télécopie HP, envoi de télécopie HP, alertes d'état, mise à jour HP DXP ; Mac : Outil d'installation/déinstallation HP, pilote PCLmS HP, HP Scan, assistant de configuration HP, pilote d'impression de télécopie HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits) ; Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012 ; Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (x64) (SP1), Windows Server 2008 (Édition Standard), Windows Server 2008 (Édition Entreprise), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure) ; Mac OS X v10.6.8 ou supérieur ; Linux : veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/install.html</a>
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC</b> : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure) 200 Mo d'espace disque minimum requis (CD et Web Package) ; 512 Mo de mémoire RAM installée ; Lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB ou réseau <b>Mac</b> : Mac OS X v10.6 ; Processeur PowerPC G4, G5 ou Intel® Core™ ; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet ; port USB ou réseau
<b>Gestion d'imprimante</b>	HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)
<b>Gestion de la sécurité</b>	<b>M127fn</b> : Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; modification de mot de passe communautaire SNMPv1; <b>M127fw</b> : Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; modification de mot de passe communautaire SNMPv1; <b>M127fw</b> : Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; 802.11 : WEP, WPA, WPA2 ; modification de mot de passe communautaire SNMPv1;
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation</b> : Module d'alimentation intégré <b>Courant nominal en entrée</b> : Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 12 %) ; 50/60 Hz (+/- 3 Hz) <b>Numéro de consommation d'électricité typique</b> : 0,633 kWh/semaine <b>Description de la consommation électrique</b> : 480 W (impression), 186 W (copie du chargeur automatique de documents), 4,5 W (prêt), 1,1 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,1 W (arrêt manuel). Consommation d'électricité type : 0,633 kWh/semaine. <b>Technologie d'économie d'énergie</b> : Technologie HP Auto-On/Auto-Off
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,0 dBA <b>Pression sonore émise</b> : 49 dB (A)
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement</b> : 17,5 à 29°C <b>Température de fonctionnement recommandée</b> : 17,5 à 29°C <b>Température de stockage</b> : De -20 à 60 °C <b>Humidité de fonctionnement recommandée</b> : 30 à 70% HR <b>Plage d'humidité à l'arrêt</b> : 10 à 90% HR <b>Humidité en fonctionnement</b> : 10 à 80% HR
<b>Certifications du produit</b>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, Partie 15 Classe B / ICES-003, version 5, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directive CEM 2004/108/CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays.; <b>Certifications de sécurité</b> : IEC 60950-1:2005 +A1 (International), EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 (EU), IEC 60825-1:2007, Licence G5 (Europe), EN 60825-1:2007 (Classe 1 Laser/LED Device), Directive basse tension 2006/95/EC avec marquage CE (Europe), autres homologations de sécurité spécifiques selon les pays.; <b>ENERGY STAR</b> : Oui
<b>Dimensions (l x p x h)</b>	<b>Dimensions du produit</b> : <b>M127fn</b> : 420 x 365 x 309 mm; <b>M127fw</b> : 421 x 365 x 309 mm; <b>Dimensions maximales du produit</b> : 420 x 438 x 309 mm <b>Dimensions du paquet</b> : 497 x 398 x 350 mm <b>M127fn</b> : 597 x 332 x 408 mm; <b>M127fw</b> : 497 x 398 x 350 mm; <b>M127fw</b> : 597 x 332 x 408 mm;
<b>poids du produit</b>	9,1 kg
<b>Garantie</b>	Garantie limitée d'un an. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.
<b>Options de service et d'assistance</b>	<b>UH757E</b> Care Pack HP 3 ans avec échange le jour suivant pour les imprimantes LaserJet <b>UH761E</b> Care Pack HP 3 ans avec échange standard pour imprimantes LaserJet. (UH757E: Uniquement en Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Norvège, Pays Baltes, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède, Suisse. UH761E : Tous les pays de la zone EMEA

Comptez sur la prise en charge fiable pour créer la meilleure image possible. Nous pouvons vous aider à améliorer votre environnement d'impression et d'imagerie, protéger votre investissement informatique et faire croître votre activité grâce à la prise en charge experte abordable, personnelle et adaptée à vos besoins via HP Care Pack Services.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web : <http://www.hp.com>

Gamme Imprimantes multifonctions HP LaserJet Pro M127

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document. Tous les noms de produits et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Informations sujettes à modification sans préavis.

Publié dans la zone EMOA Août 2015 4AA5-0502FRE