

Сервер печати HP Jetdirect 2900nw



Дополнительное устройство печати с подключением по беспроводной сети или по Ethernet для обеспечения безопасности уровня Enterprise^{1,2}.



Зону охвата мобильной печати можно легко расширить

- Настроить мобильную печать на принтере или МФУ очень легко. Это не отнимет много времени^{1,2}.
- Чтобы отправить задание на принтер или МФУ, пользователю достаточно выбрать нужный аппарат со своего мобильного устройства. При этом он может находиться в любой точке офиса¹.
- Не тратьте время и усилия на сложную настройку. Для работы требуется только мобильное устройство, работающее на частоте 2,4 или 5 ГГц¹.

Средства мобильной печати, которые не увеличивают нагрузку на систему

- Выполняйте мобильную печать через встроенный веб-сервер HP или используйте программу HP Web Jetadmin для удаленного доступа ко всему парку принтеров^{1,3}.
- Для настройки используйте панель управления, встроенный веб-сервер HP или HP Web Jetadmin³.

Позаботьтесь о безопасности сети

- Обеспечьте надежную защиту при передаче ценных данных и в процессе их хранения на принтере или МФУ.
- Средства мобильной печати станут отличным подспорьем в работе. С их помощью пользователи смогут отправлять задания печати по беспроводной сети, не беспокоясь о безопасности соединения¹.
- Для их использования достаточно установить беспроводное подключение или подключение по Ethernet. При этом в решении уже предусмотрены необходимые меры защиты.

¹ Беспроводной режим поддерживается для маршрутизаторов, работающих в диапазоне 2,4 или 5,0 ГГц. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Сервер печати HP Jetdirect 2900nw совместим с определенными принтерами HP LaserJet Enterprise и МФУ с микропрограммным обеспечением HP FutureSmart, которые поступят в продажу начиная с осени 2015 г. Список поддерживаемых устройств см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

³ Универсальный подключаемый модуль для устройств входит в комплект HP Web Jetadmin 10.3 SR4 и более поздних версий. ПО HP Web Jetadmin распространяется бесплатно и доступно для загрузки на странице <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Сервер печати HP Jetdirect 2900nw

Технические характеристики

Комплектация

J8031A	Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2900nw; адаптер питания; шнур адаптера питания; кабель USB; комплект Velcro; руководство по установке
--------	---

Совместимость

Операционные системы	Информацию о поддерживаемых сетевых ОС см. в брошюре к принтеру.
Поддерживаемый принтер	HP LaserJet M506, M527, M577, M552, M553, M604, M605, M606
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer 6.0 или выше; Mozilla 2.x или выше; Firefox 2.x или выше; Safari; Chrome

Подсоединяемость

Интерфейсы (стандартно)	Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T); Высокоскоростной разъем USB 2.0
-------------------------	--

Память

Стандартная	Нет (использование памяти принтера)
Флеш-память	Нет (использование средств хранения принтера)

Условия работы

Температура эксплуатации	от 0 до 40 °C
Рекомендуемая температура эксплуатации	от 0 до 40 °C
Температура хранения	-40 – 70 °C
Влажность при эксплуатации	15–95 % при температуре 40 °C
Рекомендуемая рабочая влажность	15–95 % при температуре 40 °C
Влажность при хранении	15–95 % при температуре 65 °C

Характеристики сервера печати

Типы сетей	Wireless Ethernet (802.11b/g/n); Ethernet; Fast Ethernet; Gigabit Ethernet 802.3; RJ-45 (10/100Base-TX/1000T)
Тип сервера печати	Внешний
Встроенный Web-сервер	Да
Установка, настройка и управление с помощью HP Web JetAdmin	Да
Возможность модернизации микропрограммного обеспечения	Да
Описание системы защиты	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS); безопасность беспроводной сети: WPA2-Personal (WPA2-AES); Пароль администратора; используются те же протоколы безопасности, что и на подключенном принтере/МФУ)

Размеры (ш х г х в)

Габариты устройства	87 x 121,3 x 27,5 мм
В упаковке	250 x 130 x 75 мм

Вес

Вес изделия	0,128 кг
В упаковке	0,605 кг

Потребляемая мощность

Максимум	9,6 Вт (максимум)
Требования к питанию	Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока, 50 Гц
Тип источника питания	Внешний универсальный блок питания

Сертификация

Безопасность	ЕС (директива по низковольтным устройствам 2006/95/EC); EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
Электромагнитная	ЕС (директива по ЭМС 2004/108/EC); EN 301 489-1 V1.9.2; EN 489-17 V2.1.1
Совместимость с Telecom	Беспроводная связь: ЕС (директива R&TTE 1999/5/EC); EN 300 328; EN 301 893; EN 62311
Условия эксплуатации	Соответствие директиве RoHS 2011/65/EC; EN50581:2012

Гарантия

Гарантия сроком один год с возможностью замены



Более подробная информация содержится на сайте <http://www.hp.com/go/jetdirect>

Продукт может отличаться от представленного на рисунках. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в данном документе.

4AA5-B911RUE Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка Июль 2015