

# HP LaserJet Pro M402-serien

Imponerende hastighet. Solid sikkerhet.



Utskriftsytelse og kraftig sikkerhet som er bygd for din arbeidsstil. Denne intelligente skriveren fullfører jobber raskere, og gir omfattende sikkerhet for å beskytte mot trusler.<sup>1</sup> Originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence gir deg flere sider.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

## Hovedpunkter

- Opptil 38 spm A4 svart
- Første side etter hvilemodus/auto-av i løpet 8,1 sek
- Rask tosidig utskrift: 30 bpm
- Gigabit Ethernet-tilkobling
- Auto-på og auto-av for lavt energiforbruk
- PIN-utskrift via valgfri USB
- Valgfri 550-arks skuff
- Valgfri høykapasitet svart tonerkassett 9000 sider



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

## Rask utskrift. Kraftig beskyttelse.

- Ta sidene og gå – uten å måtte vente. Denne skriveren våkner og skriver ut raskere enn konkurrentene.<sup>1</sup>
- Jobb deg lett gjennom flersiders dokumenter med tosidig utskrift, som er kjappere enn konkurrentene.<sup>1</sup>
- Hold utskriften trygg fra start til slutt med sikkerhetsfunksjoner som beskytter mot komplekse trusler.

## Mer. Sider, ytelse og beskyttelse.

- Få flest mulig utskrifter for pengene – med originale høykapasitet svarte HP-tonerkassetter med JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Du kan stole på konsistente resultater ved høye hastigheter med svart presisjonstoner.
- Bidra til å sikre at du får den ekte HP-kvaliteten du betalte for, med innovativ antisvindelt teknologi.
- Skriv ut umiddelbart med forhåndsinstallerte tonerkassetter. Bytt dem ut med valgfrie høykapasitetskassetter.

## Bidra til å spare strøm og administrere oppgaver enkelt

- Bidra til å spare strøm med HP Auto-på/Auto-av-teknologi.<sup>3</sup>
- Skriv ut og bruk mindre strøm enn konkurrentene – forbedret med originale HP-tonerkassetter med JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Benytt kontorplassen best mulig, med en skriver som tilpasser seg din arbeidsstil.
- Du kan enkelt administrere enheter og innstillinger med HP Web Jetadmin med en pakke viktige administrasjonsfunksjoner.<sup>5</sup>

## Vær tilkoblet med enkle alternativer for mobilutskrift

- Du kan enkelt skrive ut fra en rekke smarttelefoner og nettbrett – konfigurasjoner eller apper er vanligvis ikke nødvendig.<sup>6</sup>
- Du kan enkelt konfigurere, skrive ut og dele ved å bruke innebygd Ethernet-nettverk.

## Produktomvisning

### HP LaserJet Pro M402ne vist

1. 2-linjers LCD-kontrollpanel
2. Utløsningsknapp for frontdeksel (tilgang til HP JetIntelligence-tonerkassetter)
3. 100-arks universalskuff 1
4. 250-arks papirskuff 2
5. 150-arks utskuff
6. Av/på-knapp
7. Automatisk tosidig utskrift
8. USB-port for jobblagring med PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
10. Ethernet-port
11. Båkdøksel (tilgang til utskriftsbane)
12. Støvdøksel for skuff 2 – vendes opp når A4-ark legges i



### Kort om serien



Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
100-arks universalskuff, 1250-arks papirskuff 2	Ja	Ja
550-arks skuff 3	Tilleggsutstyr	Tilleggsutstyr
Utskriftshastighet, A4	Opptil 38 spm	Opptil 38 spm
Tosidig utskrift, A4	Automatisk: opptil 30 bpm	Manuell
Minne	256 MB	128 MB
Nettverk	Innebygd 10/100/1000T Base TX Gigabit Ethernet	Innebygd 10/100/1000T Base TX Gigabit Ethernet
Mobilutskrift	HP ePrint, AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, AirPrint, Mopria-sertifisert, Google Cloud Print™ 2.0
Verts-USB på baksiden som muliggjør jobblagring og PIN-utskrift	Ja	Ja

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

Tilbehør	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-arks materskuff
Rekvisita	<b>CF226A</b> HP 26A svart original LaserJet-tonerkassett 3100 sider <b>CF226X</b> HP 26X høykapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 9000 sider
Service og kundestøtte	<b>U8TM2E</b> HP 3 år maskinvarestøtte neste virkedag for LaserJet M402 <b>U8TM5E</b> HP 3 år tjeneste med utskifting neste virkedag for LaserJet M402 <b>U8TM6E</b> HP 3 år returtjeneste for LaserJet M402 <b>U8TM7PE</b> HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M402 <b>U8TM8PE</b> HP 1 år tjeneste etter garanti, utskifting neste virkedag for LaserJet M402 <b>U8TM9PE</b> HP 1 år returtjeneste etter garanti for LaserJet M402

## Tekniske data

Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
Funksjoner	Utskr.	Utskr.
Kontrollpanel	Baklyst grafisk LCD-skjerm med 2 linjer; Knapper (OK, Meny, Avbryt, Tilbake); LED-indikatorlamper (varsling, klar)	
<b>Utskrift</b>		
Utskriftsteknologi	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Opptil 38 spm; <b>Svart (A4, tosidig):</b> Opptil 30 bpm	
Første side ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, klar):</b> Så raskt som 5,7 sek; <b>Svart (A4, fra hvilemodus):</b> Så raskt som 8,1 sek	
Utskriftsoppløsning	<b>Svart-hvitt (best):</b> HP FastRes 1200; <b>Teknologi:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Månedlig kapasitet <sup>3</sup>	Opptil 80 000 sider (A4); <b>Anbefalt månedlig sidevolum<sup>4</sup>:</b> 750 til 4000	
Standard skrifterspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte PDF-utskrift (v1.7), URF, PCLM, PWG	
Skrifter og skriftsnitt	84 skalerbare TrueType-skrifter	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarger:</b> Topp: 5 mm, Bunn: 5 mm, Venstre: 4 mm, Høyre: 4 mm	
Dobbelttidig utskrift	Automatisk (standard)	Manuelt (driverstøtte følger med)
<b>Prosesorhastighet</b>	1200 MHz	
<b>Tilkobling</b>		
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 verts-USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nettverk	
Trådløst	Nei	
Mobil utskriftsfunksjon	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-sertifisert; Google Cloud Print 2.0; Mobil-apper	
Støttede nettverksprotokoller	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun rå køstøtte), utskrift via netjtjenester, HP 2.0, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Oppdagning: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuell), IPv6 (Stateless Link-Local og via ruter, Statefull via DHCPv6); SSL-sikkerhets- og sertifikatadministrasjon; Administrasjon: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW nedlasting	
<b>Nettverksklar</b>	Standard (innebygd Gigabit Ethernet)	
<b>Harddisk</b>	Ingen	
<b>Minne</b>	<b>Standard:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND-flash; <b>Maksimum :</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND-flash	<b>Standard:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flash; <b>Maksimum :</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flash
<b>Papirhåndtering</b>		
Antall papirskuffer	<b>Standard:</b> 2; <b>Maksimum:</b> 3	
Medietyper	Papir (vanlig, EcoEFFICIENT, lett, kraftig, brevpapir, farget, brevhode, forhåndstrykt, hullark, resirkulert, grovt), konvolutter, etiketter, transparente	
Mediestørrelse	<b>Tilpasset (metrisk):</b> Skuff 1: 76,2 x 127 til 215,9 x 355,6 mm; Skuff 2, 3: 104,9 x 148,59 til 215,9 x 355,6 mm <b>Støttet (metrisk):</b> Skuff 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), konvolutt B5, C5, DL, egendefinert størrelse; Skuff 2 og skuff 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), egendefinert størrelse	
Mediehåndtering	<b>Standard arkkapasitet:</b> 100-arks universalskuff 1, 250-arks papirskuff 2 <b>Standard utkapasitet:</b> 150-arks utskuff <b>Ekstra innenhet:</b> Valgfri tredje 550-arks papirskuff	
Medievekt	Skuff 1: 60 til 175 g/m <sup>2</sup> ; Skuff 2, valgfri 550-arks skuff 3: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	
Papirkapasitet	<b>Skuff 1:</b> Ark: 100; Konvolutter: 10 <b>Skuff 2:</b> Ark: 250 <b>Skuff 3:</b> Ark: 550 <b>Maksimum:</b> Opptil 900 ark	
Utskuffkapasitet	<b>Standard:</b> Opptil 150 ark Konvolutter: Inntil 10 konvolutter Transparentfilm: Opptil 75 ark <b>Maksimum:</b> Opptil 150 ark	
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows 10 alle 32- og 64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle 32- og 64-bit-versjoner (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle 32- og 64-bit-versjoner, Windows Vista alle 32-bit-versjoner (Home Basic, Premium, Professional osv.); Windows-operativsystem som er kompatible med universell skriverdriver (fra HP.com): Windows 10 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 8/8.1 alle versjoner med 32-bit og 64-bit (unntatt RT OS for nettbrett), Windows 7 alle versjoner med 32-bit og 64-bit, Windows Vista alle versjoner med 32-bit og 64-bit (Home Basic, Premium, Professional osv.); Mac OS (HP-skriverdrivere er tilgjengelige fra HP.com og Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS-drivere): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, auto-installering): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuell installering): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Andre operativsystemer: UNIX	

Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
Kompatible nettverksoperativsystemer	Windows-operativsystem som er kompatible med driveren i esken: Windows Server 2008 R2 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 32/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32-bit (SP1 /SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services); Windows-OS kompatible med Universal Print Driver (UPD) eller produktspesifikke drivere fra HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 & 64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3); Novell-servere ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1 /SP2, Novell Open Enterprise Server 2 for Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell-klienter ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Client v5.4 for Vista og Win 7 og Win 8 (32- og 64-bit), Novell iPrint Client v5.4 for Win XP (32 og 64-bit)	
Minimum systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10 (32- og 64-bit), Windows 8.1 (32- og 64-bit), Windows 8 (32- og 64-bit), Windows 7 (32- og 64-bit): 1 GHz prosessor, 1 GB minne (32-bit) eller 2 GB minne (64-bit), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Windows Vista (32-bit): 1 GHz 32-bit (x86) prosessor, 1 GB minne (32-bit), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 eller høyere), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 2008 (32-bit) (SP1 eller høyere): 1 GHz 32-bit (x86) prosessor, 1 GB minne (32-bit), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Windows Server 2008 (64-bit) (SP1 eller høyere), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows Server 2008 R2 (64-bit) (SP1): 1 GHz 64-bit (x64) prosessor, 2 GB minne (64-bit), 400 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internett, USB, 1 GB ledig harddiskplass, OS-kompatibel maskinvare (for OS-maskinvarekrav, se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Inkludert programvare	For Windows 7: Program for installering/avinstallering av HP-programvare, HP PCL 6-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), HP-oppdatering, HP Device Toolbox, HP-skriverstatus og -varsler, HP produktforbedringsstudie, konfigurere HP-enheten på nytt, Garanti og juridisk veiledning, Brukerhåndbok; For Windows 8+: Program for installering/avinstallering av HP-programvare, HP PCL 6-skriverdriver, HP Device Experience (DXP), Garanti og juridisk veiledning, Brukerhåndbok, konfigurere HP-enheten på nytt; For Windows XP, Windows Vista og assosierte servere: Installerings-/ avinstalleringsprogram for HP-programvare, HP PCL 6-skriverdriver, Garanti og juridisk veiledning, Brukerhåndbok; For Mac OS: Velkomstskjermbilde (dirigerer brukere til <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App Source for HP LaserJet-programvare)	
Sikkerhetsadministrasjon	Innebygd nettserver: passordbeskyttelse, sikker nettleasing via SSL/TLS; Nettverk: aktiver/deaktiver nettverksporter og funksjoner, SNMPv1- og SNMPv2-passordendring; HP ePrint: HTTPS med sertifikatvalidering, HTTP Basic Access Authentication, SASL-godkjenning; Brannmur og ACL; SNMPv3, 802. 1 X, sikker oppstart	
Skriverstyring	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web JetAdmin-programvare; HP Proxy Agent-programvare; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox	
<b>Mål og vekt</b>		
Skrivermål (B x D x H) <sup>5</sup>	<b>Minste:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maksimum:</b> 381 x 634 x 241 mm	
Pakkemål (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm	
Skrivervekt	8,58 kg	
Pakkevekt	11,36 kg	
Driftsmiljø	<b>Temperatur:</b> 15 til 32,5 °C; <b>Fuktighet:</b> 30 til 70 % RF	
Datalagring	<b>Temperatur:</b> -20 til 40 °C; <b>Fuktighet:</b> 10 til 90 % RF	
Akustisk <sup>6</sup>	<b>Akustisk effektemisjon:</b> 6,8 B(A); <b>Lydtrykk:</b> 54 dB(A)	
Strøm	<b>Krav:</b> Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); <b>Forbruk:</b> 591 watt (utskrift), 6,1 watt (klar), 2,8 watt (hvilemodus), 0,6 watt (auto-av/auto-på, via USB-tilkobling), 0,1 watt (av); <b>Typisk strømforsyning (TEC):</b> 1,54 kWh/uke (Energy Star), 1,40 kWh/uke (Blue Angel); <b>Type strømforsyning:</b> Innebygd strømforsyning	
Strømsparingsteknologi	HP Auto-av/Auto-på-teknologi	
Sertifiseringer	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klasse B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	HP LaserJet Pro M402n-skriver; Forhåndsinstallert HP 26A svart LaserJet-introduksjonstonerkasset (1500 sider); Komme i gang-veiledning; Oppsettplakat; Informasjonshefte; Garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Strømlledning
Innhold i esken	HP LaserJet Pro M402dne; Forhåndsinstallert HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3100 sider); Komme i gang-veiledning; Oppsettplakat; Kundestøtteark; Garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Strømlledning	HP LaserJet Pro M402n-skriver; Forhåndsinstallert HP 26A svart LaserJet-introduksjonstonerkasset (1500 sider); Komme i gang-veiledning; Oppsettplakat; Informasjonshefte; Garanti-veiledning; Skriverdokumentasjon og -programvare på CD-ROM; Strømlledning
Garanti	Ett års garanti. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> for å lese om HPs prisbelønte service og kundestøtte i din region.	

## Fotnoter

<sup>1</sup> basert på HPs interne testing av de tre ledende konkurrentenes første side etter hvilemodus, og dupleks-hastighet, fullført 8/2015. Avhenger av enhetsinnstillinger. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

<sup>2</sup> Basert på tonerkassettkapasitet for HP 80A, sammenlignet med originale HP 26X HP LaserJet-tonerkassetter. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

<sup>3</sup> Tilgjengeligheten til HPs Auto-på/Auto-av-teknologi avhenger av skriver og innstillinger; Kan kreve en fastvareoppgradering.

<sup>4</sup> Basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets metode Typical Electricity Consumption (TEC), eller som rapportert i energystar.gov sammenlignet med de tre beste ledende konkurrentene per 8/2015. Faktiske resultater kan variere. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

<sup>5</sup> HP Web Jetadmin er gratis og kan lastes ned fra <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

<sup>6</sup> Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. Kan også kreve en app eller programvare og en registrert HP ePrint-konto. Enkelte funksjoner krever kjøp av valgfritt tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

<sup>1</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet avhenger av systemkonfigurasjon, programvare og driver, samt dokumentets kompleksitet.

<sup>2</sup> Målt ved hjelp av ISO/IEC 17629, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driver og dokumentets kompleksitet.

<sup>3</sup> Kapasiteten er definert som det maksimale antall sider per måned med bildebehandlet utskrift. Denne verdien gjør det mulig å sammenligne produktets robusthet i forhold til andre HP LaserJet- og HP Color LaserJet-enheter, slik at det blir enklere å velge skrivere og MFP-enheter som dekker behovet til enkeltbrukere og grupper.

<sup>4</sup> HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor det angitte området for optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som intervaller for rekvissautskifting og enhetens levetid gjennom en forlenget garantiperiode.

<sup>5</sup> Med 26A-patron (C5F94A, C5F93A) eller 26X-patron (G3V21A)

<sup>6</sup> Akustiske verdier kan endres. Du finner oppdatert informasjon på <http://www.hp.com/support>. Testet konfigurasjon: basismodell, ensidig utskrift, A4-papir med 38 spm i snitt.



<http://www.hp.com/no>

Produktet kan avvike noe fra bildene som vises. © Opphavsrett 2018 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

