

# HP LaserJet Pro M402-serien

Imponerande hastighet. Solid säkerhet.



Utskriftsprestanda och stabila säkerhetsfunktioner som är gjorda för ditt sätt att arbeta. En skrivare med hög kapacitet som skriver ut snabbare och erbjuder ett omfattande skydd mot hot. Med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence produceras fler sidor.<sup>2</sup>



HP LaserJet Pro M402dne



HP LaserJet Pro M402n

## Höjdpunkter

- Upp till 38 sid/min A4 i svart
- Första sidan skrivs ut från viloläge/Auto-Off på 8,1 sek
- Snabb dubbelsidig utskrift: 30 bld/min
- Gigabit Ethernet-anslutning
- HP Auto-On/Auto-Off ger lägre energiförbrukning
- PIN-utskrift via valfri USB
- 550-arksfack som tillval
- Svart tonerkassett med kapacitet för 9 000 sidor (tillval)



Low energy



USB drive



Ethernet



2-sided printing



Mobile printing

## Snabba utskrifter. Starkt skydd.

- Plocka upp sidorna och gå – ingen väntetid. Den här skrivaren vaknar och skriver ut snabbare än andra i enhetsklassen.<sup>1</sup>
- Det är lätt att producera flersidiga dokument med en dubbelsidig utskrift som är snabbast i enhetsklassen.<sup>1</sup>
- Hjälp till med att säkra utskrifterna från start till avstängning med inbyggda säkerhetsfunktioner som skydd mot komplexa hot.

## Mer. Sidor, prestanda och säkerhet.

- Få ut mesta möjliga utskrifter för pengarna – med svarta HP-tonerkassetter i original med hög kapacitet och JetIntelligence.<sup>2</sup>
- Räkna med konsekventa resultat vid hög hastighet med svart precisionstoner.
- Se till att du får den äkta HP-kvalitet du betalar för med innovativ teknik för bedrägeribekämpning.
- Skriv ut direkt med förinstallerade tonerkassetter. Byt ut dem mot tillvalskassetter med hög kapacitet.

## Spara energi och hantera uppgifter smidigt

- Hjälp till att spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-teknik.<sup>3</sup>
- Skriv ut med lägre energiförbrukning än konkurrenterna – förbättrat med HP-tonerkassetter i original och JetIntelligence.<sup>4</sup>
- Få ut mesta möjliga av ditt kontorsutrymme med en skrivare som passar ditt arbetssätt perfekt.
- Hantera enheter och inställningar enkelt med HP Web JetAdmin och en serie av grundläggande hanteringsfunktioner.<sup>5</sup>

## Håll dig uppkopplad med smidiga mobila utskriftsalternativ

- Skriv enkelt ut från en mängd smarttelefoner och plattor – i princip krävs ingen konfiguration eller appar.<sup>6</sup>
- Du kan enkelt ställa in, skriva ut och dela med inbyggt Ethernet-nätverk.

## Produkt Rundtur

### HP LaserJet Pro M402dne visas

1. 2-raders LCD-kontrollpanel
2. Knapp på framsidans lucka med åtkomst till HP JetIntelligence-tonerkassetter
3. 100-arks kombimagasin 1
4. 250-arks inmatningsfack 2
5. 150-arks utmatningsfack
6. På-/av-strömknapp
7. Automatisk dubbelsidig utskrift.
8. USB-port för utskriftslagring med PIN-utskrift
9. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
10. Ethernet-port
11. Bakre lucka (åtkomst till utskriftsbana)
12. Dammskydd för fack 2 – fälls upp när A4-papper fylls på



## Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
100-arks kombifack, 1 250-arks fack 2	Ja	Ja
Fack 3: 550 ark	Tillval	Tillval
Utskriftshastighet A4	Upp t 38 s/mn	Upp t 38 s/mn
Dubbelsidig utskrift, A4	Automatisk: upp till 30 bld/min	Manuell
Minne	256 MB	128 MB
Nätverk	Inbyggt 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet	Inbyggt 10/100/1000 Base-TX Gigabit Ethernet
Mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, Mopria-certifierad, Google Cloud Print™ 2.0
Bakre värd-USB, för jobblagring och PIN-utskrift	Ja	Ja

## Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	<b>D9P29A</b> HP LaserJet Pro 550-arks matare/magasin
Förbrukningsartiklar	<b>CF226A</b> HP 26A svart original LaserJet-tonerkassett 3 100 sidor <b>CF226X</b> HP 26X svart original LaserJet-tonerkassett, med hög kapacitet 9 000 sidor
Service och support	<b>U8TM2E</b> HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag för LaserJet M402 <b>U8TM5E</b> HP 3 års utbytestjänst nästa arbetsdag för LaserJet M402 <b>U8TM6E</b> HP 3 års returtjänst för LaserJet M402-hårdvara <b>U8TM7PE</b> HP 1 års hårdvarusupport nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402 <b>U8TM8PE</b> HP 1 års utbytestjänst nästa arbetsdag efter garantitiden för LaserJet M402 <b>U8TM9PE</b> HP 1 års returtjänst efter garantitiden för LaserJet M402

## Teknisk information

Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
Funktioner	Skriv ut	Skriv ut
Kontrollpanel	2-raders bakgrundsupplyst LCD-skärm; Knappar (Ok, Meny, Avbryta, Tillbaka); LED-indikatorlampor (varning, klar)	
<b>Skriv ut</b>		
Utskriftsteknik	Laser	
Utskriftshastighet <sup>1</sup>	<b>Svart (A4, normal):</b> Upp t 38 s/mn; <b>Svart (A4, dubbelsidig):</b> Upp t 30 bld/min	
Första sidan ut <sup>2</sup>	<b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 5,7 sekunder; <b>Svart (A4, viloläge):</b> Så snabbt som 8,1 sek	
Utskriftsupplösning	<b>Svart (bästa):</b> HP FastRes 1200; <b>Teknik:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi	
Kapacitet per månad <sup>3</sup>	Upp till 80 000 sidor (A4); <b>Rekommenderad sidvolym per månad<sup>4</sup>:</b> 750 till 4 000	
Standard skrivarspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkt PDF (v1.7)-utskrift, URF, PCLM, PWG	
Teckensnitt och typsnitt	84 skalbara TrueType-teckensnitt	
Utskriftsområde	<b>Utskriftsmarginaler:</b> Överkant: 5 mm, Underkant: 5 mm, Vänster: 4 mm, Höger: 4 mm	
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)	Manuell (stöd för drivrutiner finns)
Processorhastighet	1200 MHz	
<b>Anslutning</b>		
Standard	1 USB 2.0 med hög hastighet; 1 USB-värd; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-nätverk	
Trådlöst	Nej	
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar	
Nätverksprotokoll som stöds	TCP/IP, IPv4, IPv6; Utskrift: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (stöder endast s.k. raw queue), utskrift via webbtjänster, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP-utskrift, IPP-utskrift; Discovery: SLP, Bonjour, Discovery-webbtjänster; IP-konfig: IPv4 (BootP, DHCP AutoIP, manuellt), IPv6 (tillståndslös länk lokalt och via routern, tillståndskänslig via DHCPv6), hantering av SSL-säkerhet och certifikat; Administration: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP-FW Download	
Nätverksklar	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)	
Hårddisk	Inga	
Minne	<b>Standard:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND-flashminne; <b>Maximal:</b> 256 MB DRAM; 256 MB NAND-flashminne	<b>Standard:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne; <b>Maximal:</b> 128 MB DRAM; 128 MB NAND-flashminne
<b>Pappershantering</b>		
Antal pappersfack	<b>Standard:</b> 2; <b>Maximal:</b> 3	
Medietyper	Papper (vanligt, EcoEFFICIENT, lätt, tungt, högkvalitativt, färgat, brevpapper, förtryckt, hålat, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, OH-film	
Mediестorlek	<b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76,2 x 127 till 215,9 x 355,6 mm; Fack 2, 3: 104,9 x 148,59 till 215,9 x 355,6 mm <b>Stöds (metrisk):</b> Fack 1: A4, A5, A6, A5-R-, B5 (JIS), B6 (JIS), kuvert B5, C5, DL, anpassad storlek; Fack 2 och Fack 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), anpassad storlek	
Mediekapacitet	<b>Standardinmatning:</b> 100-arks kombifack 1, 250-arks inmatningsfack 2 <b>Standardutmatning:</b> 150-arks utmatningsfack <b>Tillval för inmatning:</b> Ett tredje 550-arksfack som tillval	
Medievikt	Fack 1: 60 till 175 g/m <sup>2</sup> ; Fack 2, 550-arksfack 3 som tillval: 60 till 120 g/m <sup>2</sup>	
Inmatningskapacitet	<b>Fack 1:</b> Ark: 100; Kuvert: 10 <b>Fack 2:</b> Ark: 250 <b>Fack 3:</b> Ark: 550 <b>Maximal:</b> Upp till 900 ark	
Utmatningskapacitet	<b>Standard:</b> Upp till 150 ark Kuvert: Upp till 10 kuvert OH-film: Upp till 75 ark <b>Maximal:</b> Upp till 150 ark	
<b>Kompatibla operativsystem</b>	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows 10 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitarsutgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitarsutgåvor, Windows Vista alla 32-bitarsutgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (från HP.com): Windows 10 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 8/8.1 alla 32-/64-bitars utgåvor (exklusive RT OS för plattor), Windows 7 alla 32-/64-bitars utgåvor; Windows Vista alla 32-/64-bitars utgåvor (Home Basic, Premium, Professional, etc.); Mac OS (HP-skrivardrivrutiner tillgängliga från HP.com och Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobilt OS (i-OS-drivrutiner): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (i-OS HPLIP, automatisk installation): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Linux OS (i-OS HPLIP, manuell installation): MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Övriga operativsystem: UNIX	

Modell	HP LaserJet Pro M402dne	HP LaserJet Pro M402n
Produktnummer	C5J91A	C5F93A
Kompatibla operativsystem för nätverk	Windows-OS är kompatibelt med medföljande drivrutin: Windows Server 2008 R2 64-bitars (SP1) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008 32-/64-bitars (SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 32-bitars (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ kluster- och terminaltjänster); Windows-OS som är kompatibelt med Universal Print Driver (UPD) eller produktspecifika drivrutiner från HP.com: Windows Server 2012/2012 R2 (64-bitars) Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2008/2008 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster), Windows Server 2003/2003 R2 (32- och 64-bitars) (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ kluster- och terminaltjänster); MS Windows Server 2012 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2012 Terminal Services: Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6, Citrix XenDesktop 7.0, Citrix XenDesktop 7.5; MS Windows Server 2008 R2 Terminal Services: Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 6.5, Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 5.6; MS Windows Server 2008 Terminal Services: Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 5.0 Feature Pack 2 & 3; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server(TM) 4.5, Citrix Presentation Server 4.0; MS Windows Server 2003 Terminal Services: Citrix Presentation Server 4.5, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix MetaFrame® Presentation Server, 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 och 3); Novell-serverar ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell Open Enterprise Server 11/SP1/SP2, Novell Open Enterprise Server 2 för Linux; NetWare 6.5/SP8; Novell Clients ( <a href="http://www.novell.com/iprint">http://www.novell.com/iprint</a> ): Novell iPrint Client v5.4 för Vista, Win 7/Win 8 (32-/64-bitars), Novell iPrint Client v5.4 för Win XP (32-/64-bitars)	
Lägsta systemkrav	<b>Windows:</b> Windows 10 (32- och 64-bitars), Windows 8.1 (32- och 64-bitars), Windows 8 (32- och 64-bitars), Windows 7 (32- och 64-bitars): 1 GHz-processor, 1 GB RAM (32-bitars) eller 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB ledigt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Vista (32-bitars): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2003 (32-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2003 R2 (32-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars) (SP1 eller senare): 1 GHz processor (32-bitars) (x86), 1 GB RAM (32-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nätverksport; Windows Server 2008 (64-bitars) (SP1 eller senare), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars) (SP1): 1 GHz processor (64-bitars) (x64), 2 GB RAM (64-bitars), 400 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD/DVD-ROM eller internet, USB- eller nätverksport; <b>Mac:</b> OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, Internet, USB, 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme, OS-kompatibel hårdvara (för OS-hårdvarukrav se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a> )	
Medföljande program	För Windows 7: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), HP Update, HP Device Toolbox, Status och varningar för HP-skrivaren, HPs produktförbättringsstudie, Konfigurera om din HP-enhet, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Windows 8+: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP Device Experience (DXP), Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok, Konfigurera om din HP-enhet; För Windows XP, Windows Vista och tillhörande servrar: HP Software Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, Garantiguide och juridisk guide, Användarhandbok; För Mac OS: Välkomstkärm (omdirigerar användare till <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> eller OS App-källa för LaserJet-programvara)	
Säkerhetshandtering	Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start	
Skrivarhantering	Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); HP Web Jetadmin-programvara; HP Proxy Agent-programvara; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP-enhetens verktygslåda	
Dimensioner och vikt		
Skrivarens mått (B x D x H) <sup>5</sup>	<b>Lägsta:</b> 381 x 357 x 216 mm; <b>Maximal:</b> 381 x 634 x 241 mm	
Emballagets yttermått (B x D x H)	443 x 274 x 464 mm	
Skrivarens vikt	8,58 kg	
Emballagevikt	11,36 kg	
Driftsmiljö	<b>Temperatur:</b> 15 till 32,5 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 30 till 70 % relativ luftfuktighet	
Informationslagring	<b>Temperatur:</b> -20 till 40 °C; <b>Luftfuktighet:</b> 10 till 90 % relativ luftfuktighet	
Akustik <sup>6</sup>	<b>Ljudeffekt:</b> 6,8 B(A); <b>Ljudtrycksnivåer:</b> 54 dB(A)	
Strömförsörjning	<b>Krav:</b> Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); <b>Energiförbrukning:</b> 591 W (utskrift), 6,1 W (startklar), 2,8 W (viloläge), 0,6 W (Auto-On/Auto-Off, via USB-anslutning), 0,1 W (av); <b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 1,54 kWh/vecka (Energy Star), 1,40 kWh/vecka (Blue Angel); <b>Nättaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter	
Energibesparingsteknik	HP Auto-On/Auto-Off-teknik	
Certifikat	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (klass B1); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; Blue Angel RAL-UZ 205	HP LaserJet Pro M402n-skrivare; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-starttonerkasset (1 500 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
Medföljer	HP LaserJet Pro M402dne; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-tonerkasset (3 100 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömsladd	HP LaserJet Pro M402n-skrivare; Förinstallerad HP 26A svart LaserJet-starttonerkasset (1 500 sidor); Komma igång-guide; Installationsanvisningar; Supportbroschyr; Garantiguide; Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; Strömkabel
Garanti	Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region.	

## Fotnoter

- <sup>1</sup> Baserat på HPs interna test av tre ledande konkurrenters utskrifter av första sidan från viloläge och av hastighet vid dubbelsidig utskrift som utfördes i augusti 2015. Enhetens inställningar är av betydelse. De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- <sup>2</sup> Baserat på kapaciteten för HP 80X jämfört med HP 26X original LaserJet-tonerkassetter. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Möjligheten att använda HP Auto-On/Auto-Off-teknik är beroende av skrivare och inställningar; Den inbyggda programvaran kan behöva uppgraderas.
- <sup>4</sup> Baserat på HP-tester som utgår från ENERGY STAR®-programmets typiska elförbrukning (TEC-metoden) eller enligt rapporter på energystar.gov om de tre ledande konkurrenterna (augusti 2015). De verkliga resultaten kan variera. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/ljclaims>.
- <sup>5</sup> HP Web Jetadmin är gratis och kan hämtas från <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- <sup>6</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara och registrering av ett HP ePrint-konto kan också krävas. Vissa funktioner kräver köp av ett extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Avsägelse angående tekniska specifikationer

- <sup>1</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 24734, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>2</sup> Uppmätt enligt ISO/IEC 17629, den första uppsättningen testdokument ej medräknad. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den exakta hastigheten varierar beroende på systemkonfiguration, tillämpningsprogram, drivrutin och dokumentets komplexitet.
- <sup>3</sup> Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Värdet används för att jämföra produktens prestanda med andra HP LaserJet- eller HP Color LaserJet-produkter, så att du kan implementera lämpliga skrivare och MFP-enheter för att tillgodose behoven hos de individer eller grupper som är anslutna.
- <sup>4</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.
- <sup>5</sup> Med 26A-kassetten (C5F94A, C5F93A) eller 26X-kassetten (G3V21A).
- <sup>6</sup> De akustiska värdena kan komma att ändras. Aktuell information finns på <http://www.hp.com/support>. Testad konfiguration: basmodell, enkelsidig utskrift, A4-papper med en snitthastighet på 38 sid/min.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-08445VE, Januari 2018

