



Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas

Efetue a gestão de projetos e fluxos de trabalho de forma rápida e fiável. Lide facilmente com suportes mistos e tire partido da digitalização frente e verso numa única passagem a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm.¹ Digitalize para dispositivos móveis em viagem.² Recomendado para 3 500 páginas por dia.



Digitalização rápida. Ótimos resultados. Todas as páginas.

- Digitalize documentos a velocidades que atingem até 35 ppm/70 ipm¹ com digitalização frente e verso que capta ambos os lados numa única passagem.
- Capture todas as páginas facilmente (mesmo para pilhas de mídias mistas) com o HP EveryPage e um sensor ultrassônico.³
- Tenha mais espaço para trabalhar. Este HP ScanJet Pro é pequeno e fino e apresenta um design moderno e perfeito para o ambiente de trabalho.
- Trabalhe com papel a partir de 11 lb (40 gsm) até 110 lb (413 gsm) e com dimensões de até 8,5 x 122 pol. (21,6 x 309,9 cm).

Otimize os fluxos de trabalho com a digitalização de um só toque

- Agilize o trabalho de rotina com digitalização em 1 toque—crie as configurações de 1 botão, personalizadas para digitalizações recorrentes.
- Digitalize imagens diretamente em aplicativos com TWAIN e ISIS[®] incluídos completos.
- Transfira e converta facilmente digitalizações em texto editável, ficheiros PDF seguros e mais tipos de ficheiros, utilizando o OCR incorporado.
- Compartilhe rapidamente ou archive digitalizações diretamente para destinos de nuvem populares, com o software HP Scan.

Capte documentos empresariais como um profissional

- Defina os perfis de digitalização para tipos de documentos comuns e digitalize para vários destinos com o software HP Scan.
- Digitalize diretamente para dispositivos móveis, com o aplicativo HP JetAdvantage Capture e edite e salve arquivos.²
- Capture e organize documentos, cartões de visita e outros tipos de arquivos com software rico em recursos.

¹ Velocidade de digitalização medida a 300 ppp (preto e branco, escala de cinzentos e a cores). As velocidades reais de processamento poderão variar dependendo da resolução da digitalização, das condições de rede, do desempenho do computador e do software de aplicações. ² A digitalização de um dispositivo móvel requer o adaptador sem fio HP ScanJet 100 (L2761A), que deve ser adquirido separadamente, e o aplicativo HP JetAdvantage Capture. Baixe o aplicativo em hp.com/go/documentmanagement. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. A digitalização Wi-Fi Direct[®] requer que o dispositivo móvel esteja conectado diretamente à rede Wi-Fi[®] do scanner. Wi-Fi e Wi-Fi Direct são marcas comerciais registradas da Wi-Fi Alliance[®]. ³ O HP EveryPage chama-se HP Precision Feed nos produtos HP ScanJet lançados antes de maio de 2013.

Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas Tabela de especificações

Conectividade padrão	USB 2.0 e USB 3.0 (SuperSpeed)
Memória	Padrão: 512 MB
Velocidade do processador	550 MHz
Tipos de Suportes de Impressão comportados	Papel normal, papel impresso (laser e tinta), papel pré-furado, cheques bancários, cartões de visita, faturas de transportadoras, papel autocopiativo, suportes anteriormente agrafados com agrafos removidos
Manuseamento de papel	Capacidade do alimentador automático de documentos: 50 folhas, Transparências
Conteúdo da caixa	L2753A Scanner HP Scanjet Pro 3000 s3 com alimentação de folhas; Guia de instalação, folheto de suporte, guia de garantia; 2 CDs; Cabo de força; Cabo USB; Adaptador de alimentação
Dimensões do produto	Largura x profundidade x altura: 310 x 198 x 190 mm; 12,20 x 7,79 x 7,48 pol. ¹ ; Máximo: 342 x 310 x 319 mm; 13,46 x 12,20 x 12,56 pol.
Peso do produto	3,4 kg ; 7,5 lb.
Características da garantia	Garantia limitada de 1 ano para substituição da unidade completa, suporte Web e telefônico incluídos. A garantia poderá variar conforme a legislação de cada país. Visite http://www.hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte da HP na sua região.
Painel de controle	Botão Digitalizar, botão Cancelar, botão Ligar/Desligar com um LED e um LED para indicação de erros.
Software Incluído	HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Scanner Tools Utility, Nuance PaperPort (apenas Windows), I.R.I.S Readiris OCR, I.R.I.S Cardiris (apenas Windows), EMC ISIS (apenas Windows)
Sistemas operacionais compatíveis	OS X El Capitan 10.11, Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits
Requisitos Mínimos do Sistema	PC: Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista: (somente 32 bits), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X Yosemite, OS X Mavericks, OS X Mountain Lion; 1 GB HD; Necessário acesso à Internet; USB; Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft® Internet Explorer
Alimentação	Tipo de fonte de alimentação: Adaptador alimentação externa; Requisitos de Energia: Faixa de tensão de entrada: 90 - 264 VCA, Frequência nominal: 50 - 60 Hz, uso no mundo todo; Consumo de energia: 4,2 watts (modo pronto), 0,7 watts (modo de suspensão), 0,1 watts (desligar), 0,1 watts (desligar automático) ²
Ambiente de funcionamento	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 35°C; Temperatura de funcionamento recomendada: 10 a 35°C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -40 a 60 °C; Faixa de umidade quando fora de operação: 0 a 90% UR (sem condensação); Amplitude de umidade em Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação); Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento: 15 a 80% UR (sem condensação)
Acessórios	Kit de substituição de rolo para HP ScanJet Pro 3000 s3 L2754A
Opções de Serviço e Suporte HP	Serviço HP, 3 anos, troca no dia útil seguinte, para Scanjet N6310 y SJPro3xxx; 3 anos de suporte de troca de hardware HP no seguinte dia útil no local para ScanJet N6310 y SJPro3xxx

Aprenda mais em
hp.com

¹ Com bandejas de entrada e saída dobradas e tampas fechadas ² Os requisitos de alimentação dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar o scanner e anular a garantia do produto. ³ As velocidades reais podem variar dependendo da resolução de digitalização, tipo de conexão, desempenho do computador e aplicativo.

