

HP t310 Quad-Display Zero-klient



Udvid din visning og produktivitet med en Zero-klient til fire skærme

Multitask som en professional, og få enkel og sikker PCoIP-ydeevne som fra en arbejdsstation til alle dine design, fremstilling af indhold og erhvervsprogrammer med HP t310 Quad-Display Zero-klient – den nyeste HP Zero-klient, der understøtter op til fire skærme.¹



Behersk multitasking i imponerende opløsning

- Se og del alle dine projekter på en opsætning med flere skærme vha. DisplayPort¹ – kræver ingen hubs eller adaptere. Nu kan du køre flere grafik-, modellerings- og simuleringsskærme på to 2560 x 1600-skærme eller fire 1920 x 1200-skærme.

Problemfri sikkerhed

- Beskyt dit arbejde med en Teradici Zero-klient, der ikke har noget operativsystem og sender pixel i stedet for data. Sig farvel til rettelser, opdateringer og virus. Samtidig gør den lave støj, varme og strømforbrug, at hardwaren også er let at vedligeholde.

Effektiv ydelse

- Oplev høj opløsning, 3D-grafik med høj billedfrekvens og HD ved streaming af medier på tværs af alle dine skærme¹ med den forbedrede ydeevne i PCoIP-hardwaren. Opret hurtigt forbindelse til dine USB-enheder, og send og modtag HD-lyd uden nogen forsinkelser.

Yderligere funktioner:

- Få dine brugere i gang med at arbejde med det samme, uanset hvilken opgave det er – du får fuldt udviklet VDI, lokale programmer, videogengivelse på fire skærme¹ og alt det ovenstående – med en ægte Zero-klient uden drivere og tilstande.
- Brug din HP t310 med VMware[®] Horizon 6¹ til at give brugerne en optimeret, on-demand, sikker virtuel arbejdsplads til fjernskriveborde, programmer og videostreaming på en enkel og effektiv platform.
- Kompatibilitet med Amazon WorkSpaces¹ giver mulighed for klargøring af cloudbaserede skriveborde, så brugerne kan få adgang til deres dokumenter, programmer, ressourcer og meget mere.
- Hold kontakt med kollegaer med understøttelse af UC-løsninger (Unified Communications) til samlet kommunikation.¹
- Du kan oprette forbindelse til enhver type netværk med den standard RJ-45-grænseflade eller en valgfri netværksadapter til fiberoptik-netværk.¹
- Hold styr på dine kabler ved kun at have de stik, du behøver – fire DisplayPort-udgange, fire USB 2.0 og stik til lyd, mikrofon og højttalere.
- Med en 3-års begrænset garanti og HP Care-tjenestemuligheder kan du slappe helt af.²

HP t310 Quad-Display Zero-klient Specifikationstabel



Tilgængelige operativsystemer	Operativsystem er uafhængigt
Tilgængelige processorer	TERA2140 PCoIP Smart Zero-klient
Maksimal hukommelse	Op til 512 MB DDR3-1333 SDRAM Bemærkning vedr. standardhukommelse: Overførselshastigheder op til 1333 MT/s
Tilgængelige grafikkort	Grafikkort integreret i processor
Lyd	1/8"-ministik med 16-, 20-, 24- eller 32-bit stereo og 8-96 kHz testfrekvens (output). 1/8"-ministik med 16-, 20-, 24- eller 32-bit stereo og 8-96 kHz testfrekvens (input).
Kommunikation	10/100/1000 GbE; 100 Mbps Fiber NIC (tilbehør); 1 Gbps Fiber NIC (tilbehør); Wake on LAN (WOL) ved hjælp af magic-pakken; Wake on USB; TCP/IP med DNS og DHCP; UDP
Protokoller	VMware® Horizon View™ via PCoIP; VMware Horizon® DaaS® via PCoIP; Amazon WorkSpaces via PCoIP ^{1,2}
Inputenhed	HP USB-tastatur HP USB-mus
Porte og stik	2 USB 2.0; 1 mikrofonstik; 1 hovedtelefonstik (1 af hver 4 USB 2.0-porte bruges til tastatur og mus)
Mål	4,48 x 13,25 x 18,3 cm (Uden fod)
Vægt	Vægt fra 0,802 kg
Strømforsyning	36 watt global auto-sensing, 100-240 V AC, 50-60 Hz
Garanti	3 års (3-3-0) begrænset garanti og service, der omfatter 3 år med ombytning af enheden uden reparation på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land. Der gælder visse begrænsninger og undtagelser.

HP t310 Quad-Display Zero-klient

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP DisplayPort til
VGA-adapter



Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en VGA-port.

Produktnummer: AS615AA

HP DisplayPort til
DVI-D-adapter



Konverterer DisplayPort-konnektor til en HP Compaq Business desktop computer til en single link DVI-D port. Adapteren har en DisplayPort-konnektor med holder i den ene ende og en DVI-D konnektor i den anden til tilslutning af et DVI-D skærmskabel.

Produktnummer: FH973AA

HP DisplayPort til HDMI
1.4-adapter til pc



Få mest muligt udbytte af de ledige porte på den bærbare HP erhvervscomputer eller HP arbejdsstation ved hjælp af HP DisplayPort til HDMI 1.4-adapteren, som konverterer pc'ens DisplayPort-output til HDMI, så du hurtigt og nemt kan oprette forbindelse til en række multimedieenheder.¹

Produktnummer: K2K92AA

HP DisplayPort-kabelkit



Forbind et DisplayPort-stik på en stationær HP Business pc med et DisplayPort-stik på en skærm.

Produktnummer: VN567AA

HP 5-års hardwaresupport
med avanceret ombytning
næste hverdag til Thin
Clients



HP udbyder hurtig erstatning af den defekte hardwareenhed dagen efter, at den går ned, hvis ikke problemet kan løses via fjernsupport, i 5 år.

Produktnummer: U7929E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP t310 Quad-Display Zero-klient

Fodnoter

¹ Sælges separat.

² HP Care Pack-tjenester sælges separat. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere, afhængigt af den geografiske placering. Tjenesten træder i kraft på datoen for købet af hardwaren. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/cpc. HP's tjenester er omfattet af HP's gældende vilkår og betingelser, som kunden har modtaget ved købet. Kunden kan have yderligere lovbestemte rettigheder i henhold til den gældende lokale lovgivning, og disse rettigheder påvirkes på ingen måde af HP's vilkår og betingelser for brug af tjenesten eller af den HP-garanti, der følger med HP-produktet.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

¹ Amazon WorkSpaces kræver abonnement fra Amazon. Se flere oplysninger på <http://aws.amazon.com/workspaces/>.

² VMware sælges separat. Abonnement kræves.

Få mere at vide på
www.hp.eu/thinclient

Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og abonnementer på opdateringer, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine IT-mål. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig for at modtage opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og serviceydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Alle varemærker tilhører deres respektive ejere.

