

Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2



Captivez les gens et faites-leur changer d'avis avec une solution d'extension flexible et moderne.

Réinventez la station d'accueil et augmentez la productivité grâce à notre station d'accueil Thunderbolt™ la plus polyvalente : la station d'accueil HP Thunderbolt G2. Conçue pour la flexibilité de l'espace de travail et la facilité de gestion du réseau¹, elle offre une connectivité de périphériques en USB-C™² et des fonctionnalités audio intégrées en option.³



Command your workspace from a single Thunderbolt™ 3 (USB-C™) connection

Connect the included cable to your notebook to access a wired network, data, video, and charging⁴ with a dock that supports both HP and non-HP Thunderbolt™ and USB-C™ notebooks.²

Réinitialisez vos perceptions

Réappropriiez-vous votre espace de travail avec ce chef-d'œuvre de gain de place qui vous aide à épurer votre un bureau. Son design élégant, noir et arrondi aux aspects lisses changera totalement votre vision des stations d'accueil.

Gérez votre flotte d'entreprise comme un chef

Aidez le service informatique à sécuriser et à gérer facilement à distance⁵ une large gamme d'ordinateurs portables et la station d'accueil HP avec des fonctionnalités avancées de gestion de réseau¹ intégrées à la station d'accueil, et notamment le WoL, la transmission d'adresses MAC dans tous les modes d'alimentation et le démarrage PXE.

Optimisez votre travail multitâche

Distinguez chaque couleur et chaque détail de vos projets grâce à une connexion ultra-rapide pour deux écrans 4K externes⁶ dès que vous branchez votre ordinateur portable sur la station d'accueil.

¹ Les fonctions de gestion avancées telles que le WoL et la transmission d'adresses MAC dans tous les états d'alimentation pris en charge uniquement sur : HP Pro x2 612 G2, HP EliteBook 1040 G4, HP EliteBook x360 1020, 1030 G2, 800 G5, 700 G5, 600 G4, 400 G5, et les stations de travail mobiles HP G4 au 17 janvier 2018.

² Les ordinateurs portables doivent être en mesure de prendre en charge l'alimentation et la vidéo par USB-C™ et les normes de l'industrie en matière de technologies USB-C™ et Thunderbolt™.

³ Module d'accueil audio HP TB vendu séparément et requis pour la fonction audio.

⁴ USB-C™ notebook charging up to 100 watts supported through single USB-C™ cable. Combo cable, included on select models or sold separately, required to support both notebooks up to 100 watts and mobile workstations up to 200 watts.

⁵ Accès Internet requis et vendu séparément.

⁶ Accès Internet requis et vendu séparément.

Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2

Compatibilité	Compatible avec HP Elite x2 1012 G1; HP Elite x2 1012 G2; HP Pro x2 612 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook x360 1030 G2; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook 1040 G4; HP EliteBook 800 G5; HP EliteBook 700 G5; HP ProBook 600 G4; HP ProBook 400 G5; HP ZBook 14u G5; HP ZBook 15u G5
Ports d'E-S externes	Avant : 1 port USB-C™ pour les données et l'alimentation en sortie (15 W); 1 câble USB-C™ pour se connecter au système hôte (longueur de câble 0,7 m); Côté : 1 port USB 3.0 alimenté; 1 prise audio jack combinée; 1 emplacement pour dispositif antivol Kensington; Arrière : 1 port Thunderbolt™; 1 port DisplayPort™ USB-C™ pour les données et l'alimentation de sortie (15 W); 2 ports DisplayPort™; 1 port VGA; 2 ports USB 3.0; 1 port RJ45; 1 prise d'adaptateur secteur
Dimensions du produit	98 x 98 x 69 mm
Grammage	0,8 kg 1,76 livres
Plage de températures en fonctionnement	0°C à 35°C (32°F à 95°F)
Module d'alimentation	120 W
Garantie	Garantie limitée d'un an.
Contenu de l'emballage	Station d'accueil HP Thunderbolt 120 W G2; Adaptateur secteur; Documentation
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Référence du produit	2UK37AA
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 7; Windows 10; Chrome™; iOS

