

概述

惠普汇·卓悦 (Engage One Prime) I/O 集线器



型号

惠普汇·卓悦 (Engage One Prime) I/O 集线器

4VW60AA/AT

惠普汇·卓悦 (Engage One Prime) 白色 I/O 集线器

4VW66AA/AT

服务与支持

惠普为您的 IT 投资提供一年标准有限保修支持，可让您高枕无忧。

规格概述

惠普汇·卓悦 (Engage One Prime) I/O 集线器

技术规格

一般	端口	1 个专用于主机平台的 USB-C™ PD 端口 (PD 电源最高 15V/3A) 1 个专用于外设的 USB-C™ PD 端口 (PD 电源: 9V/3A、5V/3A、5V/0.9A) 4 个 USB-A 端口 (USB 2.0) 1 个有源 USB 端口 (12V) 和 1 个 USB-A 端口 (USB 2.0) 2 个有源 RS232 端口 (0/5/12V 可在 HP Engage One Prime 操作系统中进行设置) 1 个面向钱箱的 RJ12 端口 (24V/1A) 1 个 RJ45 以太网端口 (10/100/1000)
LED 指示灯状态	连接主机时 移除主机时 无主机时接通 发生错误时	主机开启/关闭时亮起/关闭; 主机待机时闪烁 持续亮起 15 秒, 然后闪烁 持续亮起 15 秒, 然后闪烁 闪烁
重量		1.08 磅 (490 克)
尺寸		55 毫米 (宽) x 220 毫米 (长) x 26.4 毫米 (高) (2.17 x 8.66 x 1.04 英寸)
电源适配器要求	额定功率	120W、19.50V +/- 5%、6.15A (惠普 4.5 毫米桶型)
温度	工作状态	32~95 ° F (0~35 ° C)
	非工作状态	-22~149 ° F (-30~+65 ° C)
相对湿度	工作状态	10%~90% 相对湿度,
海拔	工作状态	10,000 英尺 (3,048 米)
	非工作状态	30,000 英尺 (9,144 米)
网络可管理性		惠普汇·卓悦 (Engage One Prime)或惠普汇·卓悦+ (Engage One PrimePlus)不支持局域网唤醒 (WoL)
供电 (PD)		连接惠普汇·卓悦 (Engage One Prime)或惠普汇·卓悦+ (Engage One PrimePlus)时, 支持惠普专有动态供电配置
可选套件		惠普汇·卓悦 (Engage One Prime) I/O 集线器、文件

规格概述

变更汇总

变更日期:	版本历史:		变更说明:
	从版本 1 到版本 2		保修更新

© 版权所有 2019 HP Development Company, L.P. 本文包含的信息可能随时更改，恕不另行通知。惠普产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明。本文中的任何信息均不构成额外担保。惠普公司对于文中包含的技术或编辑错误或者疏忽不负任何责任。