



# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw

Cette imprimante multifonction abordable est facile à installer et imprime, copie, numérise et télécopie. Imprimez facilement depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables – au bureau, à la maison ou en déplacement – grâce à une connectivité sans fil et des fonctions d'impression mobile.<sup>1</sup>



**Vitesse d'impression:** Jusqu'à 21 ppm noire (normale, lettre)  
**Résolution de numérisation:** Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (matériel); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (optique)  
**Résolution de copie:** Jusqu'à 600 x 600 ppp noir (texte et graphiques)  
**Affichage:** Écran tactile couleur 3,0 pouces  
**Connectivité standard:** Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Sans fil 802.11b/g/n  
**Volume de pages mensuel recommandé:** 250 à 2000 pages

## Effectuez l'essentiel.

- Soyez agile : gérez facilement votre imprimante multifonction depuis l'écran tactile couleur de 3 pouces.
- Achevez rapidement les projets, utilisez le chargeur automatique de documents de 35 feuilles pour tirer le meilleur parti de votre temps.
- Copiez facilement les deux faces d'une carte d'identité recto verso ou tout autre petit document au recto d'une seule page.
- Garantisiez votre succès grâce à une imprimante multifonction qui imprime, copie et numérise – rapidement.

## Imprimez selon vos besoins

- Étendez vos possibilités d'impression. Configurez, imprimez et partagez facilement grâce à la connectivité Ethernet et sans fil.<sup>1</sup>
- Connectez-vous à votre imprimante sans fil en un clin de œil à l'aide de la fonction impression directe sans fil.<sup>3</sup>
- Imprimez depuis des périphériques portables avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint.<sup>1</sup>
- Imprimez pratiquement n'importe où avec AirPrint™.<sup>2</sup>



<sup>1</sup> L'impression locale requiert que le périphérique portable et l'imprimante se trouvent sur le même réseau ou soient connectées via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel peuvent également être requis. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services local sur la disponibilité de ce type de connexion et la couverture dans votre zone. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>2</sup> Prend en charge OS X® Lion, OS X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ième génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques de Apple Inc. <sup>3</sup> Une application ou un pilote est peut-être nécessaire pour utiliser HP wireless direct. Pour plus d'informations, voir [hpconnected.com](http://hpconnected.com). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès.

# Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw Tableau de spécifications

<b>Fonctions / Multitâche pris en charge</b>	Impression, copie, scan, fax / Oui
<b>Vitesse d'impression</b>	<b>Letter</b> : Jusqu'à 21 ppm Noir; <b>Sortie de la première page</b> : Vitesse : 9,5 s Noir
<b>Résolution d'impression</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Technologies de résolution d'impression</b>	FastRes 600 ; FastRes 1200
<b>Nombre de cartouches d'impression</b>	1 (noir)
<b>Langages de l'imprimante standard</b>	PCLm/PCLmS
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Installation intelligente, HP Auto-On/Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, serveur Web intégré
<b>Gestion d'imprimante</b>	HP Device Toolbox, alertes d'état (installation par défaut)
<b>Type de numérisation / Technologie</b>	A plat, chargeur automatique / Capteur d'image par contact (CIS)
<b>Résolution de numérisation</b>	<b>Matériel</b> : Jusqu'à 1200 x 1200 ppp; <b>Optique</b> : Jusqu'à 1200 ppp
<b>Formats de fichiers pour la numérisation</b>	Le logiciel de numérisation Windows prend en charge les formats de fichiers suivants : JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG; Le logiciel de numérisation Mac prend en charge les formats de fichiers suivants : TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF recherçable, RTF, TXT
<b>Modes de numérisation</b>	Numérisation via l'application de numérisation HP LaserJet ou des logiciels compatibles TWAIN ou WIA
<b>Format de numérisation</b>	<b>Chargeur automatique de documents</b> : 8,5 x 14 pouces Maximum; 6 x 4,5 in Minimum; <b>À plat</b> : 8,5 x 11,7 pouces
<b>Vitesse de numérisation</b>	Jusqu'à 7 ppm (n&b), jusqu'à 5 ppm (couleur)
<b>Profondeur de bits / Niveaux d'échelle de gris</b>	24 bits / 256
<b>Communication numérique - Fonctionnalités standard</b>	Numérisation vers e-mail via logiciel HP ; numérisation vers application via logiciel HP ; numérisation vers fichier via logiciel HP
<b>Vitesse de copie</b>	<b>Noir (lettre)</b> : Jusqu'à 21 cpm; <sup>2</sup>
<b>Résolution de copie</b>	<b>Noir (texte et graphiques)</b> : Jusqu'à 600 x 600 ppp; Jusqu'à 600 x 600 ppp
<b>Nombre maximal d'exemplaires</b>	Jusqu'à 99 copies
<b>Plage d'agrandissement du copieur</b>	25 à 400 %
<b>Paramètres de copie</b>	nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Réduire/Agrandir; Optimiser (brouillon, texte, mixte, image); Format papier; Collation
<b>Vitesse de télécopie</b>	<b>Jusqu'à</b> : 33,6 kbps; <b>Letter</b> : 3 s par page <sup>3</sup>
<b>Résolution de télécopie</b>	<b>Noir (optimal)</b> : Jusqu'à 300 x 300 ppp; <b>Noir (standard)</b> : 203 x 98 ppp
<b>Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur</b>	Carnet d'adresses de télécopier; télécopier LAN/Internet; Numérotation rapide; Interface TAM
<b>Fonctions du fax</b>	<b>Mémoire de télécopie</b> : Jusqu'à 500 pages; <b>Réduction de télécopie automatique prise en charge</b> : Oui; <b>Rappel automatique</b> : Oui; <b>Envoi différé de télécopie</b> : Oui; <b>Détection de sonneries distinctives pris en charge</b> : Oui; <b>Transfert de télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Interface TAM de téléphone/télécopie prise en charge</b> : Oui; <b>Liste de distribution de télécopie prise en charge</b> : Oui; <b>Mode de téléphone/télécopie pris en charge</b> : Oui; <b>Rejet des télécopies indésirables pris en charge</b> : Oui; <b>Nombre maximum de numéros abrégés</b> : Jusqu'à 100 numéros; <b>Interface PC prise en charge</b> : Oui; <b>Capacité de récupération à distance prise en charge</b> : Oui; <b>Combiné téléphonique pris en charge</b> : Non
<b>Connectivité standard</b>	Port USB 2.0 haut débit; Port de réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Sans fil 802.11b/g/n
<b>Fonctions réseau</b>	Réseau 10/100 Base-T TCP/IP intégré:
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Fast Ethernet intégré, WiFi 802.11 b/g/n)
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Oui, WiFi 802.11 b/g/n intégré
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint, impression directe sans fil, Apple AirPrint™, applis mobiles <sup>4</sup>
<b>Mémoire</b>	<b>Standard</b> : 128 Mo; <b>Maximum</b> : 128 Mo
<b>Vitesse du processeur</b>	600 MHz
<b>Taux d'utilisation</b>	<b>Mensuel, lettre</b> : Jusqu'à 8000 pages <sup>5</sup>
<b>Volume de pages mensuel recommandé</b>	250 à 2000 <sup>6</sup>
<b>Types de support pris en charge</b>	Papier (ordinaire, LaserJet), enveloppes, transparents, étiquettes, cartes postales
<b>Poids du support pris en charge</b>	16 à 43 livres
<b>Formats de supports pris en charge</b>	Letter; Legal; Executive; enveloppes (Com #10, Monarch #7 3/4); cartes postales (Standard #10)
<b>Formats de support personnalisés</b>	de 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces
<b>Gestion du papier</b>	Bac d'alimentation de 150 feuilles; Bac de sortie de 100 feuilles (face vers le bas); <b>Options recto verso</b> : Manuelle (prise en charge des pilotes fournie); <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b> : En standard, 35 feuilles; <b>Bacs d'alimentation d'enveloppes</b> : Oui, 10 (bac 1); <b>Bacs à papier standard</b> : 1; <b>Capacités d'entrée</b> : Jusqu'à 150 feuilles; <b>Capacités en sortie</b> : Jusqu'à 100 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 75 feuilles
<b>Contenu de l'emballage</b>	<b>CZ183A</b> Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M127fw; Cartouche échantillon préinstallée noire HP LaserJet (~700 pages); Guide d'installation, guide de mise en route, dépliant d'assistance, guide de garantie; Documentation et logiciel d'impression sur CD; cordon d'alimentation; câble USB; cordon téléphonique
<b>Cartouches de remplacement</b>	Cartouche de toner noir HP 83A LaserJet (environ 1500 pages) CF283A <sup>7</sup>

<b>Dimensions du produit</b>	<b>L x p x h</b> : 16,5 x 14,4 x 12,2 pouces; <b>Maximum</b> : 16,5 x 17,2 x 12,2 pouces
<b>Poids des produits</b>	20 lb <sup>8</sup>
<b>Conditions de garantie</b>	Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a>
<b>Conformité en matière d'économie d'énergie</b>	Certifié ENERGY STAR <sup>®</sup>
<b>Panneau de commande</b>	Écran graphique couleur de 7,62 cm (3.0") 960 x 240 pixels avec rétroéclairage; écran tactile; boutons : Home (Accueil), Cancel (Annuler), Help (Aide), Right/Left Arrows (Flèches droite/gauche), Back (Retour); Voyants LED (Prêt, Erreur, Sans fil)
<b>description de l'affichage</b>	Écran tactile couleur 3,0 pouces
<b>Logiciels fournis</b>	Windows : Programme d'installation/de désinstallation HP, pilote d'impression HP PCLmS, pilote de numérisation HP WIA, pilote de numérisation HP TWAIN, numérisation HP, assistant de configuration de télécopie HP, envoi de télécopie HP, alertes d'état, mise à jour HP, DXP; Mac : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote PCLmS HP, HP Scan, assistant de configuration HP, pilote d'impression de télécopie HP, utilitaire HP, alarmes HP, mise à jour de micrologiciel HP
<b>Polices et types de caractères</b>	Dépend des polices et des graisses de caractères du système d'exploitation
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure); Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure); Mac OS X v 10.6.8 ou version ultérieure; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : <a href="http://openoffice.org/office/updates/updates.html">http://openoffice.org/office/updates/updates.html</a> <sup>9</sup>
<b>Systèmes d'exploitation réseau compatibles</b>	Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure); Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure); Mac OS X v 10.6.8 ou version ultérieure; Linux : Veuillez consulter l'assistance en ligne de Linux : <a href="http://openoffice.org/office/updates/updates.html">http://openoffice.org/office/updates/updates.html</a>
<b>Configuration minimale du système</b>	<b>PC</b> : Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou version ultérieure); Espace disque minimum requis (CD et Web Package) : 200 Mo; Espace disque minimum requis : 400 Mo; 512 Mo de mémoire RAM installée; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet; port USB ou réseau; <b>Mac</b> : Mac OS X v 10.6; processeur PowerPC G4, G5, ou Intel® Core™; 500 Mo d'espace disponible sur le disque dur; lecteur de CD-ROM/DVD-ROM ou connexion Internet; port USB ou réseau
<b>Alimentation</b>	<b>Type d'alimentation électrique</b> : Module d'alimentation intégré. <b>Courant nominal en entrée</b> : Tension d'entrée : 110 à 127 V (CA +/- 12%), 60 Hz (+/- 3 Hz); Tension d'entrée : 220 à 240 V (CA +/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) (pas de double tension, le module d'alimentation varie selon le numéro de référence par # identificateur de code d'option); <b>Consommation d'énergie</b> : 480 W (impression), 186 W (copie du chargeur automatique de documents), 4,5 W (prêt), 1,1 W (veille prolongée/arrêt automatique), 0,1 W (arrêt manuel) <sup>10</sup>
<b>Acoustique</b>	<b>Puissance acoustique émise</b> : 6,0 B(A); <b>Pression sonore émise</b> : 49 dB (A) <sup>11</sup>
<b>Environnement d'exploitation</b>	<b>Température de fonctionnement</b> : 59 à 90,5 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée</b> : 63,5 à 77 °F; <b>Température de stockage</b> : -4 à 140 °F; <b>Plage d'humidité à l'arrêt</b> : 10 à 90% HR; <b>Humidité en fonctionnement</b> : 10 à 80% HR; <b>Humidité de fonctionnement recommandée</b> : 30 à 70% HR
<b>Gestion de la sécurité</b>	Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe; 802.11 : WEP, WPA, WPA2; modification de mot de passe communauté SNMPv1
<b>Accessoires</b>	Accessoire d'impression mobile HP 1200w NFC/sans fil E5K46A
<b>Options Service et assistance HP</b>	UQ220E - Care Pack Business HP 2 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant; UQ221E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant; UQ222E - Care Pack Business HP 4 ans Priorité assistance avec échange le jour ouvrable suivant; U6M41E - Care Pack Business HP 2 ans Priorité assistance avec échange sur site; U6M42E - Care Pack Business HP 3 ans Priorité assistance avec échange sur site; U6M43E - Care Pack Business HP 4 ans Priorité assistance avec échange sur site; US284E - Service d'installation de base HP pour une imprimante grand public avec fonction sans fil; US285E - Service d'installation Premium HP avec configuration de réseau sans fil jusqu'à 3 ordinateurs et/ou imprimantes;

## Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup>Mesuré selon ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir [hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html](http://hp.com/products/1/ISO/MMDPP/index.html). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.  
<sup>2</sup>Temps de sortie de la première page et vitesse de copie mesurées avec ISO/IEC 29183, premier jeu de documents de test non compris. Pour plus d'informations, voir [hp.com/products/1/ISO/digital\\_copy/index.html](http://hp.com/products/1/ISO/digital_copy/index.html). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.  
<sup>3</sup>Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Des pages plus complexes ou une résolution plus fine exigent plus de temps et de mémoire.  
<sup>4</sup>Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel pour être compatible, téléchargement sur [hp.com/go/support](http://hp.com/go/support).  
<sup>5</sup>Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés.  
<sup>6</sup>HP recommande un nombre de pages d'impressions d'images mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.  
<sup>7</sup>Le rendement moyen déclaré de la cartouche de remplacement est de 1500 pages, en fonction de la norme ISO/IEC 19752 et de l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, consultez la page : [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://hp.com/go/learnaboutsupplies)  
<sup>8</sup>Avec les cartouches d'impression  
<sup>9</sup>Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2012; Windows Server 2008 (32 bits), Windows Server 2008 (Standard Edition), Windows Server 2008 (Enterprise Edition), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou version ultérieure)  
<sup>10</sup>Valeurs sujettes à modification. Relevés correspondant aux valeurs les plus élevées, mesurées avec toutes les tensions standard. Informations récentes disponibles sur <http://www.hp.com/support>. L'alimentation électrique dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.  
<sup>11</sup>Valeurs acoustiques sujettes à modifications. Des informations actualisées sont disponibles sur [hp.com/support](http://hp.com/support). Configuration testée : Imprimante multifonction LaserJet Pro M127fw, impression recto sur papier A4. Imprimante multifonction LaserJet Pro, M127fw copie avec chargeur automatique et impression recto sur papier A4.

