

HP LaserJet Pro M201dw



Améliorez la sécurité avec de nombreuses fonctions de sécurité intégrées et en option, augmentez votre productivité grâce à une impression recto verso automatique fiable et des vitesses d'impression élevées et imprimez à partir de smartphones, tablettes ou ordinateurs portables dotés d'options d'impression mobile.⁷



Affichage: LCD graphique 196 x 34 pixels
Gestion du papier: Bac d'entrée 250 feuilles, bac prioritaire 10 feuilles, bac de sortie de 150 feuilles
Mémoire: 128 Mo
Résolution d'impression: Jusqu'à 600 x 600 x 2 ppp (1 200 ppp en sortie effective) en noir
Vitesse de télécopie: Jusqu'à 30 000 pages
Connectivité standard: 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100

Imprimez simplement en étant protégé et connecté

- Connectez-vous, gérez et aidez à sécuriser les données avec les fonctionnalités intégrées.
- Imprimez dès maintenant - Connectez-vous automatiquement l'imprimante à votre réseau sans fil à l'aide de HP Auto Wireless Connect.²
- Imprimez facilement depuis presque partout au bureau avec la connectivité Ethernet et sans fil.¹
- Connectez-vous via le port USB et accédez aux outils depuis votre ordinateur pour gérer votre imprimante et ses consommables.

Fonctionnalités intuitives pour une utilisation rapide

- Gagnez du temps et aidez à réduire les coûts de papier grâce à l'impression recto verso automatique fiable.
- Accélérez vos tâches d'impression à l'aide du panneau de commande simple.
- Travaillez en attendant moins. Optimisez votre productivité grâce à des vitesses d'impression rapides pouvant atteindre 26 pages par minute.³
- Commencez à travailler immédiatement - Cartouche de toner pleine capacité de 1 500 pages incluse.⁸

L'impression devient mobile⁷

- Envoyez facilement vos travaux d'impression sans fil et sans réseau.⁴
- Imprimez facilement depuis les périphériques mobiles au travail, à la maison ou en déplacement grâce à cette imprimante certifiée Mopria.^{5,7}
- Imprimez rapidement à partir de votre iPhone®, iPad® et iPod touch® à l'aide d'Apple® AirPrint™, aucune configuration ni application requise.⁶



¹ Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance du point d'accès. Elles peuvent être limitées pendant les connexions VPN actives. ² Il est possible que HP Auto Wireless Connect ne soit pas disponible pour toutes les configurations système. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Pour plus d'informations sur la compatibilité, visitez le site <http://www.hp.com/go/autowirelessconnect>. ³ Vitesse d'impression mesurée en utilisant ISO/IEC 24734, hormis le premier jeu de documents de test. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁴ L'impression directe sans fil est une fonctionnalité standard sur les imprimantes HP LaserJet Pro M201dw uniquement. Le périphérique mobile doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, une application ou un pilote peut également être requis(e). Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès dans l'imprimante. ⁵ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP Web et l'enregistrement d'un compte HP ePrint. Pour obtenir la liste des imprimantes compatibles, des documents et des types d'images pris en charge, et d'autres détails HP ePrint, visitez le site www.hp.com/go/eprintcenter. Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie électronique. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Des forfaits de données achetées séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. ⁶ Prend en charge Apple® OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure) et iPod touch® (3e génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs 2,4 GHz. ⁷ L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la connexion sans fil directe. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations à 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre fournisseur d'accès. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Certaines fonctions nécessitent l'achat d'un module en option. ⁸ Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et l'impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

HP LaserJet Pro M201dw Tableau de spécifications

| | |
|--|--|
| Vitesse d'impression | Letter : Jusqu'à 26 ppm Noir, ⁵ Sortie de la première page : Vitesse : 8 s Noir, ⁶ |
| Résolution d'impression | Noir (optimal) : Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Technologie d'impression | Laser |
| Technologies de résolution d'impression | HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 ppp |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 (noir) |
| Langages de l'imprimante standard | PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF |
| Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante | Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™, impression directe sans fil, HP Auto Wireless Connect, technologie Instant-On, technologie HP Auto-On/Auto-Off, impression recto verso, pilote d'impression HP universel et HP Web Jetadmin |
| Gestion d'imprimante | Windows : Boîte à outils HP Device, alertes d'état (installation par défaut), alertes SNP (installation réseau min.), HP Web Jetadmin (téléchargement) ; Mac : Utilitaire HP |
| Connectivité standard | 1 USB 2.0 haut débit ; 1 Ethernet 10/100 |
| Fonctions réseau | Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n |
| Prêt pour le réseau | Standard (Ethernet intégré, WiFi 802.11b/g/n) |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Fonctionnalité d'impression mobile | HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil |
| Mémoire | Standard : 128 Mo; Maximum : 128 Mo |
| Vitesse du processeur | 750 MHz / disques durs : Aucun |
| Taux d'utilisation | Mensuel, lettre : Jusqu'à 30 000 pages ⁷ |
| Volume de pages mensuel recommandé | 250 à 2000 ⁸ |
| Types de supports supportés | Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents, cartes postales |
| Poids du support pris en charge | 16 à 43 livres |
| Formats de supports pris en charge | Lettre, Légal, Exécutif, cartes postales, enveloppes (N° 10, Monarch) |
| Formats de support personnalisés | Bac d'alimentation 250 feuilles : 3 x 7,4 à 8,5 x 14 pouces ; Fente d'alimentation prioritaire : 3 x 5 à 8,5 x 14 pouces |
| Gestion du papier | Bac d'alimentation (250), bac d'alimentation prioritaire (10); Bac de sortie de 150 feuilles; Options recto verso : Automatique (standard); Bac d'alimentation pour enveloppes : Non; Bacs à papier standard : Bac d'alimentation prioritaire 1 + 10 feuilles; Capacités d'entrée : Jusqu'à 250 feuilles; Capacités en sortie : Jusqu'à 150 feuilles; Jusqu'à 10 enveloppes; Jusqu'à 100 feuilles |
| Contenu de l'emballage | CF456A Imprimante HP LaserJet M201dw ; Cartouche de toner noir HP LaserJet (environ 1 500 pages) ; Guide d'installation, dépliant d'assistance, guide de garantie ; CD contenant le logiciel et la documentation électronique ; Cordon d'alimentation ; Câble USB ¹ |
| Cartouches de remplacement | HP 83A toner HP (toner de remplacement CRG, environ 1 500 pages) (CF283A) ; HP 83X toner (toner de remplacement grande capacité CRG, environ 2 200 pages)(CF283X) |
| Dimensions du produit | L x p x h : 15,1 x 11,1 x 9,9 pouces ² ; Maximum : 15,1 x 15,9 x 9,9 pouces |
| poids du produit | 14,5 lb |
| Conditions de garantie | Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site http://support.hp.com |
| Conformité en matière d'économie d'énergie | Certifié ENERGY STAR® ; Blue Angel ; EPEAT® |
| Panneau de commande | LCD 2 lignes |
| description de l'affichage | LCD graphique 196 x 34 pixels |
| Logiciels fournis | Windows : Outil d'installation/désinstallation HP, pilote d'impression HP PCL 6, alertes d'état, mise à jour HP, DXP, HP DeviceToolBox, HPDU, mise à jour HP ; Mac : outil d'installation/désinstallation HP, pilote Postscript HP, assistant de configuration HP, utilitaire HP, alertes HP, mise à jour de micrologiciel HP |
| Polices et types de caractères | 84 polices TrueType redimensionnables. Polices supplémentaires disponibles sur le site http://www.hp.com/go/laserjetfonts |
| Systèmes d'exploitation supportés | Installations complètes de logiciels prises en charge sous : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits) Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 minimum); Installations de pilotes (par CD) uniquement prises en charge sous : Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 minimum), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits); Installations de pilotes (par APW) uniquement prises en charge sous : Windows 8.1 (32 bits et 64 bits); Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows XP (32 bits et 64 bits) (SP2 minimum), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (SP1 minimum), Windows Server 2003 Standard et Entrepise; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks; Pour la prise en charge Linux / Unix, visitez le site : http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html |

| | |
|---|---|
| Systèmes d'exploitation réseau compatibles | Installation complète de logiciels prise en charge sous : Windows 8.1 (32 et 64 bits), Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2 ou supérieur) ; Installation de pilote uniquement prise en charge sous : Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 ou supérieur), Windows Server 2003 R2 (32 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Installation de pilote (par APW) uniquement prise en charge sous : Windows 8.1 (32 et 64 bits) ; Windows 8 (32 et 64 bits), Windows 7 (32 et 64 bits), Windows Vista (32 et 64 bits), Windows XP (32 et 64 bits) (SP2 ou version ultérieure), Windows Server 2012 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 R2 (32 et 64 bits), Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits) (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2003 Standard et Entrepise ; Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion et Mavericks ; Pour la prise en charge Linux/Unix, visitez le site : http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html |
| Configuration minimale du système | PC : Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8.1 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (32 bits et 64 bits) ; processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 1 Go de RAM (32 bits) ou 2 Go de RAM (64 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows XP (32 bits) (SP2 minimum) : processeur Pentium® 233 MHz, 512 Mo de RAM, 400 Mo d'espace disque disponible, CD/DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 minimum), Windows Server 2003 R2 (32 bits) : processeur 32 bits (x86) 1 GHz, 1 Go de RAM (32 bits), 400 Mo d'espace disque disponible, CD / DVD-ROM ou Internet, port USB ou réseau; Mac : OS X v 10.7 Lion, OS X v 10.8 Mountain Lion, OS X v 10.9 Mavericks, 1 Go d'espace disque disponible, Internet, port USB |
| Alimentation | Type d'alimentation : Interne (intégré); Courant nominal en entrée : Tension d'entrée 110 V : 110 à 127 V CA (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz), 7 A ; Tension d'entrée 220 V : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 4 A (pas de double tension, l'alimentation varie selon le numéro de référence par numéro identificateur de code d'option); Consommation électrique : 450 watts (impression), 2,2 watts (attente), 0,1 watt (arrêté automatique), 0,1 watt (arrêté manuel) ³ |
| Acoustique | Puissance acoustique émise (active) : 6,3 B (A); Puissance acoustique émise (prêt) : Inaudible; Pression acoustique émise (active) : 50 dB(A); Pression acoustique émise (prêt) : Inaudible ⁴ |
| Environnement d'exploitation | Température de fonctionnement : 59 à 90,5 °F; Température de fonctionnement recommandée : 63,5 à 77 °F; Température de stockage : 0 à 40 °C (-4 à 104 °F); Plage d'humidité à l'arrêt : 10 à 90% HR; Humidité en fonctionnement : 10 à 80% HR; Humidité de fonctionnement recommandée : 10 à 80% HR |
| Gestion de la sécurité | Serveur Web réseau intégré, protégé par mot de passe ; activer/désactiver les ports réseau ; modification de mot de passe communautaire SNMPv1 |
| Options Service et assistance HP | UQ220E - HP Care Pack de 2 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; UQ221E - HP Care Pack de 3 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; UQ222E - HP Care Pack de 4 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange le jour ouvré suivant ; U6M41E - HP Care Pack de 2 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site ; U6M42E - HP Care Pack de 3 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site ; U6M43E - HP Care Pack de 4 ans, assistance professionnelle prioritaire avec échange sur site |

Pour en savoir plus, consultez hp.com

¹ Cartouche de démarrage fournie ; Rendements déclarés selon norme ISO/IEC 19752 en impression continue. Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> ² Sans bac d'alimentation ou de sortie ³ Valeurs sujettes à modification. Informations actualisées disponibles sur le site http://www.hp.com/go/lip1560_regulatory. Relevés correspondant aux valeurs les plus élevées, mesurées avec toutes les tensions standard. ⁴ Mesurée conformément à la norme ISO 7779 et déclarée conformément à la norme ISO 9296 ; les valeurs sont sujettes à modification. ⁵ Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, visitez le site <http://www.hp.com/go/pinterclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁶ La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ⁷ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'impressions d'images mensuelles. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet, tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonctions. ⁸ HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.

