

# HP LaserJet 5200-skriverserien



Denne kraftige svart/hvitt-laserskriveren i bredformat A3+ er designet for effektivitet og allsidighet, og den er fleksibel og enkel å administrere for å tilfredsstille dine utskriftsbehov på kontoret.



HP LaserJet  
5200-skriveren



HP LaserJet  
5200tn-skriveren



HP LaserJet  
5200dtn-skriveren

Forretningsorganisasjoner og organisasjoner i offentlig sektor med små til middels store arbeidsgrupper som har behov for å skrive ut dokumenter i overdimensjonerte formater, som f.eks. designskisser, CAD/CAM-tegninger, prøvetrykk av markedsmateriell og økonomiregneark, og som ønsker å få mest mulig ut av svart/hvitt-skriveren sin ved å kombinere utskrift av A4 og bredformat A3 i én enkelt enhet.

**Oppnå perfekte resultater på utskriftsmateriale opp til A3+ fra denne effektive svart/hvitt HP LaserJet-skriveren.**

- Oppnå enestående bildekvalitet, skarp tekst, jevne gråtoner og dyp svart med HP ProRes 1200 (1200 x 1200 ppt ved full maskinhastighet)
- Arbeid effektivt med høye utskriftshastigheter på inntil 35 spm, og første side ut på mindre enn 10 sekunder
- Kjører lett komplekse utskriftsjobber med en 460 MHz prosessor og minne som er oppgraderbart opp til 512 MB RAM
- Bruk den bransjeledende nettverkstilkoplingen\* for enkel deling via HP Jetdirect innebygd utskriftsserver, eller kople til en PC via parallellport eller Hi-Speed USB 2.0-port

**Støtter et bredt spekter av papirformater, og håndterer oppgavene i virksomheten din.**

- Støtte for CompactFlash™ øker tilgjengeligheten til et bredt spekter av tredjepartsløsninger, som f.eks. intelligente e-skjemaer og strekkodeutskrift
- Bruk det ledige EIO-sporet for å øke produktiviteten med HP høyteytelses EIO harddisk
- A3+ utskriftskapasitet øker utskriftsområdet, setter deg i stand til å lage prøvetrykk av markedsføringsmateriell, arkitekttegninger, regnskapsdokumenter og regneark
- Skriv ut mer effektivt med en valgfri 500 arks papirskuff og dobbeltsidig utskriftsenhet

**Gjør jobben lettere med denne enkle og intuitive skriveren som er både brukervennlig og enkel å administrere.**

- HP Web Jetadmin (for IT-medarbeidere) eller HP Easy Printer Care-programvare (for sluttbrukere og kontorledere) hjelp til fjerninstallasjon, konfigurering, oppdatering og administrasjon av periferienheter i nettverket
- HP Universal Print Driver sørger for at du kan bruke én skriverdriver for å gi sluttbrukerne tilgang til grunnleggende funksjoner på de fleste HP-skrivere via HP PCL 5 eller driverversjoner for HP Postscript-emulering
- Du skifter enkelt ut HP alt-i-ett-tonerkassetten som gir deg sikkerhet for kvalitet og pålitelighet med HPs intelligente utskriftsteknologi

\* Nettverkstilkopling er standard på HP LaserJet 5200tn- og 5200dtn-skrivere. Dette er valgfritt på HP LaserJet 5200-skrivere.

## Tekniske spesifikasjoner

<b>Utskriftsteknologi</b>	Monokrom laser		
<b>Utskriftshastighet</b>	Første side ut: (Hurtigstartteknologien eliminerer så å si oppvarmingstiden – fra kald eller varm start) Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare og dokumentets kompleksitet.		
<b>Prosessorer</b>	460 MHz. MIPS		
<b>Minne</b>	LJ 5200: 48 MB. LJ 5200dtn: 128 MB. LJ 5200tn: 64 MB. Oppgraderbar til 512 MB RAM via ett industristandard 100-pinners DDR DIMM-spor LJ 5200: Valgfri, 40 GB HP EIO-harddisk med høy ytelse. LJ 5200dtn: Valgfri, 40 GB HP EIO-harddisk med høy ytelse. LJ 5200tn: Valgfri, 40 GB HP EIO-harddisk med høy ytelse		
<b>Utskriftskvalitet</b>	Best/normal: Opptil 1200 x 1200 dpi		
<b>Skriverpråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering		
<b>Økonomisk utskrift</b>	Economode (sparer toner), retur til strømsparing etter utskrift mulig med hurtigelementteknologi (sparer strøm), dobbeltsidig og n-opp-utskrift (sparer papir)		
<b>Skrifttyper/skrifter</b>	103 innebygde skalerbare PCL, 93 interne PS		
<b>Driftssyklus</b>	Opptil 65 000 sider sider per måned		
<b>Utskriftsmargen</b>	topp: 3 mm . venstre: 3,4 mm. høyre: 4,9 mm. bunn: 6 mm		
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Inn</b>	<b>Kapasitet</b>	<b>Vekt</b>
	Skuff 1	ark: 100	60 til 199 g/m <sup>2</sup>
	Skuff 2	ark: 250	60 til 120 g/m <sup>2</sup>
	Skuff 3*	ark: 500	60 til 120 g/m <sup>2</sup>
	<b>Ut:</b>	Opptil 250. Opptil 50. Opptil 250	
	<b>Dobbeltsidig utskrift:</b>	LJ 5200: Automatisk (ekstrautstyr). LJ 5200dtn: Automatisk (standard). LJ 5200tn: Automatisk (ekstrautstyr)	
<b>Medietyper</b>	Papir (vanlig, forhåndstrykt, fortrykt, forhåndshullet, bond, resirkulert, farget, grovt, kraftig papir), transparenter, etiketter, konvolutter, kort, vellum		
<b>Grensesnitt og tilkobling</b>	LJ 5200: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284 parallellport, 1 ledig EIO-spor. LJ 5200dtn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284 parallellport, 1 ledig EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver. LJ 5200tn: Hi-Speed USB 2.0-port, IEEE 1284 parallellport, 1 ledig EIO-spor, HP Jetdirect Fast Ethernet innebygd utskriftsserver. Tilleggsutstyr: HP Jetdirect interne utskriftsservere, HP Jetdirect eksterne utskriftsservere, HP trådløse utskriftsservere		
<b>Operativsystemkompatibilitet</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Sertifisert for Windows Vista™; Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 eller høyere Tilleggsutstyr: De nyeste skriverdriverne for alle støttede operativsystemer er tilgjengelig på <a href="http://hp.com/support/LJ5200">hp.com/support/LJ5200</a>		
<b>Kompatibilitet med nettverksoperativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Sertifisert for Windows Vista™; NetWare; UNIX; Mac OS X v 10.2.8, 10.3, 10.4 eller høyere; Bonjour (Rendezvous)-kompatibel og AppleTalk; HP-UX; LocalTalk via HP Jetdirect EIO-utskriftsservere		
<b>Minstekrav til systemet</b>	133 MHz prosessor, 64 MB minne (Windows 2000); 233 MHz prosessor, 64 MB minne (Windows® XP Home, XP Professional); 550 MHz prosessor, 128 MB minne [Windows® Server 2003 (standard edition)]; 1 GHz prosessor, 512 MB minne (Windows Vista™, se brukerhåndbok ang. minimumskrav til harddiskplass); 20 MB ledig harddiskplass, CD-ROM-stasjon eller Internett-forbindelse, IEEE 1284-samsvarende toveis parallellport, USB-port. Mac OS X 10.2 eller senere, 160 MB ledig diskplass, CD-ROM-stasjon eller Internett-tilkobling		
<b>Programvare</b>	Skriverdriverne og installasjonsprogramvare på CD-ROM (HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript Level 3-emulering, Macintosh-programvare, PostScript Printer Description)		
<b>Kontrollpanel</b>	32 x 160 bakgrunnsbelyst grafisk display; 8 knapper (Pil tilbake, Pil ned, Hjelp, Meny, Pause jobb, Start, Status, Pil opp); 3 LEDer (Varsling, Data, Klar)		
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP innebygd webserver, HP Web Jetadmin, HP Easy Printer Care-programvare, HP Universal Print Driver		
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning avhengig av produktvalg enten 110 til 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) eller 220 til 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Forbruk: LJ 5200: 550 watt (utskrift), 27 watt (ventemodus), 7 watt (strømsparing), 0,5 watt (av); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kWh/uke. LJ 5200dtn: 600 watt (utskrift), 27 watt (ventemodus), 7,5 watt (strømsparing), 0,5 watt (av); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kWh/uke. LJ 5200tn: 600 watt (utskrift), 27 watt (ventemodus), 7,5 watt (strømsparing), 0,5 watt (av); TEC (Typical Electricity Consumption): 3,867 kWh/uke		
<b>Mål (b x d x h)</b>	Uten emballasje: LJ 5200: 490 x 563 x 275 mm. LJ 5200dtn: 490 x 600 x 405 mm. LJ 5200tn: 490 x 600 x 405 mm Med emballasje: LJ 5200: 799 x 598 x 497 mm. LJ 5200dtn: 799 x 600 x 1026 mm. LJ 5200tn: 799 x 600 x 731 mm		
<b>Vekt</b>	Uten emballasje: LJ 5200: 20,2 kg. LJ 5200dtn: 33,1 kg. LJ 5200tn: 30,2 kg Pakket: LJ 5200: 28,9 kg. LJ 5200dtn: 51,6 kg. LJ 5200tn: 42,7 kg		
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur ved drift: 10 til 32 °C. Anbefalt temperatur ved drift: 10 til 32 °C. Fuktighet ved drift: 20 til 80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: 0 til 40 °C. Fuktighet ved lagring: 10 til 80% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstryke: LwAd 6,84 B(A). lydtrykk: LpAm 54 dB(A)		
<b>Produktsertifiseringer</b>	Sikkerhetsertifiseringer: EU (CE-merket - Lavspenningsdirektiv 73/23/EEC), Tyskland (TUV-EN60950-1, IEC 60825-1), Russland (GOST-R50377), Sør-Afrika (IEC 60950-1, IEC60825-1); FDA-21 CFR kapittel 1 del J for lasere); Klasse 1 laser/LED-produkt		
<b>Garanti</b>	Ett års begrenset garanti med retur til verksted		

\* valgfritt sammen med 5200, standard med 5200tn/5200dtn

## Bestillingsinformasjon

<b>Q7543A</b>	HP LaserJet 5200-skrivener
<b>Q7545A</b>	HP LaserJet 5200tn-skrivener
<b>Q7546A</b>	HP LaserJet 5200dtn-skrivener

Tilbehør	
<b>Q7713A</b>	HP 32 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7715A</b>	HP 64 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>J6073G</b>	HP EIO-harddiskstasjon med høy ytelse
<b>Q7718A</b>	HP 128 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7720A</b>	HP 512 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7549A</b>	HP LaserJet automatisk dupleksenhet

Rekvisita	
<b>Q7516A</b>	HP 16A Black LaserJet Toner Cartridge 12 000 sider ifølge ISO/IEC 19752

Tilkobling	
<b>J7934G</b>	HP Jetdirect 620n Fast Ethernet utskriftsserver
<b>J7942G</b>	HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet utskriftsserver
<b>J7951G</b>	HP Jetdirect ew2400 802.11g trådløse utskriftsserver
<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet utskriftsserver
<b>J7961G</b>	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver

Minne	
<b>Q7713A</b>	HP 32 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7715A</b>	HP 64 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7718A</b>	HP 128 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7719A</b>	HP 256 MB 100-pinners DDR DIMM
<b>Q7720A</b>	HP 512 MB 100-pinners DDR DIMM

Service og kundestøtte	
<b>U3469A/E</b>	HP Care Pack, i kundens lokaler, neste virkedag, 3 år
<b>U3470A/E</b>	HP Care Pack, 4h 13x5 service på stedet samme dag, 3 år
<b>UC742A/E</b>	HP Care Pack, installering og konfigurering i nettverk for 1 nettverkskriver

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør og tjenester på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/no>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 03/11 4AA0-4289NOE

