



# Seria de imprimante multifuncționale HP LaserJet Pro M1130

Ideal pentru utilizatorii din firme care lucrează la domiciliu sau în birouri mici, care au nevoie de cel mai accesibil și simplu de utilizat echipament MFP HP LaserJet pentru activitățile zilnice de birou — imprimare, copiere și scanare — cu caracteristici de economisire a energiei și design compact.



## Faceți mai multe lucruri cu acest echipament MFP accesibil HP LaserJet Pro.

- Creșteți eficiența și obțineți totul de la resurse: imprimați, copiați și scanați cu un aparat compact, făcând și economie de spațiu.
- Imprimați documente de înaltă calitate cu text clar și imagini precise, utilizând cartușele de imprimare HP Originale.
- Imprimați la viteze de până la 18 ppm A4 și începeți și terminați rapid imprimarea cu tehnologia Instant-on, care livrează prima pagină imprimată (din mod Auto-Off) în nu mai mult de 8,5 secunde.

## Treceți rapid și simplu la exploatarea produsului.

- Instalați într-o clipă pe PC, fără CD, utilizând HP Smart Install<sup>1</sup>, care vă ajută să începeți rapid imprimarea.
- Configurați și începeți să imprimați imediat, prin intermediul panoului de control intuitiv și simplu de utilizat al echipamentului MFP.
- Conectați-vă cu ușurință echipamentul MFP la PC prin intermediul portului USB 2.0 inclus de mare viteză.
- Beneficiați de imprimări sigure, pagină după pagină, cartuș după cartuș, cu consumabilele HP Originale proiectate special pentru imprimanta dvs. HP SureSupply vă ajută să găsiți și să cumpărați cu ușurință un cartuș de schimb<sup>2</sup>.

## Reduceți impactul asupra mediului și protejați-vă marja de profit.

- Obțineți economii de energie de până la 50 la sută cu tehnologia Instant-on<sup>3</sup> și economisiți de patru ori mai multă energie utilizând copierea Instant-on<sup>4</sup>.
- Economisiți și mai multă energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care pornește și oprește automat echipamentul MFP în funcție de activitatea de imprimare<sup>4</sup>.
- Reduceți impactul asupra mediului și nu mai faceți risipă, utilizând cartușele preinstalate care contribuie la micșorarea ambalajului.
- Predați cartușele uzate prin programul HP Planet Partners, pentru o reciclare simplă, gratuită<sup>5</sup>.

### ecoHIGHLIGHTS

- Economisiți energie – Tehnologia HP Auto-On/Auto-Off pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie de ea.[eco01]
- Economisiți energia de până la patru ori cu tehnologia de copiere Instant-on[eco02]
- Reduceți dezordinea și risipa la scanare, stocați și partajați digital documentele

Produs certificat ENERGY STAR®

[eco01]Capabilitățile HP Auto-On și Auto-Off depind de imprimantă și de setări.

[eco02]În comparație cu tuburile fluorescente, copierea Instant-on cu tehnologie LED scade consumul de energie de 4 ori în mod Inactiv și de 1,4 ori în mod Copiere.

Reciclați componentele hardware ale computerului și consumabilele de imprimare. Gestionarea activelor și serviciile de reciclare de la HP simplifică dezalectarea responsabilă.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)



<sup>1</sup> HP Smart Install funcționează numai cu Windows.

<sup>2</sup> Caracteristicile și disponibilitatea programului pot varia de la o țară la alta. Pentru detalii, vizitați [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply).

<sup>3</sup> Economii de energie bazate pe teste HP efectuate cu metoda Consum tipic de energie (TEC) din cadrul programului ENERGY STAR® pe produse HP LaserJet cu tehnologie Instant-on comparativ cu modelele competitive de vârf începând cu martie 2009.

<sup>4</sup> Capabilitățile HP Auto-On/Auto-Off depind de setările imprimantei.

<sup>5</sup> Returnarea și reciclarea cartușelor de toner HP este disponibilă în 49 de țări și teritorii din întreaga lume, acoperind 88% din piețele vizate; pentru detalii, consultați [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).





# Seria de imprimante multifuncționale HP LaserJet Pro M1130

## SPECIFICAȚII TEHNICE

Funcții	Imprimare, Copiere, Scanare
Limbaje de imprimantă standard	Host-Based
Rezoluție de imprimare	<b>Negru (optim):</b> Până la 600 x 600 dpi (1200 dpi efectiv cu HP FastRes 1200); <b>Negru (normal):</b> Până la 600 x 400 dpi (efectiv 600 dpi cu HP FastRes 600)
Rezoluția tehnologiei de imprimare	FastRes 600; FastRes 1200
Tehnologie de imprimare	Laser
Viteză de imprimare	<b>Negru (A4):</b> Până la 18 ppm; <b>Prima pagină alb-negru imprimată:</b> În numai 8,5 s (din Auto-Off)
Număr de cartușe de imprimare	1 (negru)
Funcții software inteligente ale imprimantei	<b>CE847A:</b> HP Smart Install, panou de control simplificat, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, design compact;
Volum de lucru	<b>Lunar, A4:</b> Până la 8000 pagini
Volum de pagini lunar recomandat	250 - 2000
marginile imprimării	sus: 4 mm; stânga: 4 mm; jos: 4 mm; dreapta: 4 mm
Versiune TWAIN	Versiunea 1.9
Scanare color	Da
Tip scanare	Plan
Rezoluție de scanare	<b>Îmbunătățit:</b> Maximum 19200 dpi; <b>Hardware:</b> Până la 1200 x 1200 dpi; <b>Optic:</b> Până la 1200 dpi
Viteză de scanare	fotografie color de 10 x 15 cm în fișier: mai puțin de 7 s pentru o singură imagine scanată; <b>Negru (normal):</b> Până la 6 ppm; <b>Color (normal):</b> Până la 3 ppm
Nivele de gri/Adâncime biți	256; 24 biți
Format fișier scanat	JPEG, TIF (comprimat și necomprimat), PDF, GIF, BMP
Moduri de intrare scanare	Scanare prin aplicația de scanare HP LaserJet sau aplicația software compatibilă TWAIN sau WIA
Dimensiune maximă scanare	<b>Plan:</b> 216 x 297 mm
Rezoluție copie	<b>Negru (text și grafică):</b> Până la 600 x 400 dpi; <b>Color (text și grafică):</b> Până la 600 x 400 dpi
Viteză de copiere	<b>Negru (A4):</b> Până la 18 cpm
Număr maxim de copii	Până la 99 de copii
Redimensionarea copiilor	30 - 400%
Panou de control	<b>CE847A:</b> Afișaj numeric cu LED-uri, cu două cifre; 5 butoane (Sus, Jos, Anulare, Comutator, Pornire copiere); 6 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Gata, Toner scăzut, Număr de pagini, Închis/deschis, Micșorare/mărire);
Conectivitate standard	Port USB 2.0 de mare viteză
Capabilitățile rețelei	<b>Pregătit pentru folosire în rețea: Nu</b>
Panou de control	Afișaj numeric cu LED-uri, cu două cifre; 5 butoane (Sus, Jos, Anulare, Comutator, Pornire copiere); 6 indicatoare luminoase cu LED-uri (Atenție, Gata, Toner scăzut, Număr de pagini, Închis/deschis, Micșorare/mărire)
Format fișier de ieșire	PDF; TIF; BMP; GIF; JPG
Funcționalități standard pentru transmitere digitale	Scanare către e-mail, scanare către aplicație, scanare către fișier (toate numai de la PC)
Ecran	LED numeric cu două cifre
Memorie maximă/standard	8 MB
Tip/viteză procesor	Procesor Marvell®; 400 MHz
Opțiuni de imprimare duplex	Manual (este asigurat suport în driver)
Tip și capacitate suport, tava 1	<b>Tava 1:</b> coli: 150; plicuri: 10
Tipuri suport acceptate	Hârtie (simplă, laser), plicuri, folii transparente, etichete, carduri, cărți poștale
Greutate suport	<b>Tava 1:</b> 60 - 163 g/m²
Dimensiuni suporturi personalizate	76 x 127 la 216 x 356 mm
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Nimic
Manipulare suport	tavă intrare de 150 coli, Sertar de 100 coli cu fața în jos Capacitate de intrare: Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri Capacitate de ieșire: Până la 100 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 75 de coli folii transparente
Alimentare curent	<b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă alimentare încorporată <b>Cerințe de alimentare:</b> Tensiune de intrare, în funcție de opțiunea pentru produs, de 110 - 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz) sau de 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) <b>Consum de energie:</b> 375 W (imprimare), 265 W (copiere sau scanare) activ, 0,3 W dezactivat, Mod economic (oprire automată), 1 W (oprire automată) mod economic, 3,2 W standby <b>Consum tipic de electricitate (TEC):</b> 0,589 kWh/săptămână
Software inclus	Driver de imprimare bazate pe gazdă, TWAIN, WIA, scanare către aplicație, driver XPS, driver Mac

Sisteme de operare compatibile	Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vizitați <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ). Pentru Microsoft® Windows® Server 2003 și Server 2008, adăugați numai driverele de imprimare și de scanare.
Cerințe minime de sistem	<b>PC:</b> Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2003, Server 2008; Procesor de 1 GHz, 1 GB RAM, 700 MB spațiu disponibil pe hard disk, SVGA 800 x 600 cu afișaj color pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau superior, port USB sau Ethernet; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; Procesoare PowerPC G3, G4, G5 sau Intel®; 1 GB RAM; 200 MB spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM; port USB sau de rețea
Acustică	<b>Emisii de putere acustică:</b> 6,2 B(A) <b>Emisii de presiune acustică:</b> 50 dB (A)
Mediu de funcționare	<b>Temperatură de funcționare:</b> 10 la 32,5° C <b>Temperatură de funcționare recomandată:</b> 10 la 32,5° C <b>Variație temperatură stocare:</b> 0 la 35° C <b>Interval de umiditate pt. nefuncționare:</b> 10 - 80% RH <b>Umiditate de funcționare:</b> 10 - 80% RH <b>Interval de umiditate de funcționare recomandat:</b> 10 - 80% RH
Certificările produsului	Standarde de imunitate CISPR 22:2005 +A1/EN 55022:2006 +A1, EN 61000-3-2:2006 (emisii armonice, clasa A), EN 61000-3-3:1995 +A1+A2 (emisii de licărire), EN 55024:1998 +A1 +A2 care includ conformitatea cu următoarele: EN 61000-4-2:1995 (imunitate la descărcări electrostatice, criteriu de performanță B), EN 61000-4-3:1996 (imunitate la unde electromagnetice, criteriu de performanță A), EN 61000-4-4:1995 (imunitate la electricitate tranzitorie rapidă, criteriu de performanță B), EN 61000-4-5:1995 (imunitate la supratensiuni tranzitorii, criteriu de performanță B), EN 61000-4-6:1996 (imunitate la semnale de joasă frecvență, criteriu de performanță A), EN 61000-4-11:1994 (fluctuații de tensiune, criteriu de performanță B și C); <b>Certificări de siguranță:</b> UL 60950-1; CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-03; IEC 60950-1:2001 și EN 60950-1:2001 +A1. 21 CFR 1040.10 și 1040.11 cu excepția abaterilor în conformitate cu laserul; Notificarea Nr. 50 din 24 iunie 2007; IEC 60825-1:1993 +A1+A2 și EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Produs Clasa 1 Laser/LED); <b>ENERGY STAR:</b> Da;
Dimensiunile produsului	<b>L x a x i:</b> 415 x 265 x 250 mm <b>Maxim:</b> 415 x 365 x 250 mm
Greutate produs	7,0 kg
Ce se găsește în cutie	<b>CE847A:</b> Echipament MFP HP LaserJet Pro M1132 ; cablu(ri) de alimentare; tavă de ieșire; cartuș de imprimare inițial HP LaserJet negru (capacitate medie de 700 de pagini standard, capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19752); Software de recunoaștere a textului Readiris PRO 11; CD(uri) cu software și cu documentație; Ghid de instalare; pliant de asistență; Foai de erată; Foai de Discovery; Ghid de garanție (unde este aplicabil);
Garanție	Un an garanție limitată. Garanția și opțiunile de asistență variază în funcție de produs și reglementările legislative locale.
Țara de origine	Produs în China
Consumabile	<b>CE285A</b> Cartuș de imprimare HP LaserJet CE285A negru Capacitatea de imprimare medie a cartușului este de 1600 pagini standard. Capacitate de imprimare declarată conform cu ISO/IEC 19752. <b>CHP110</b> Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm <b>CHP210</b> Hârtie HP pentru imprimare - 500 coli/A4/210 x 297 mm <b>CHP310</b> Hârtie HP LaserJet - 500 coli/A4/210 x 297 mm
Opțiuni de service și asistență	<b>UH761E</b> HP Care Pack, serviciu de înlocuire (durată standard de returnare), 3 ani <b>UH757E</b> HP Care Pack, serviciu de înlocuire în următoarea zi lucrătoare, 3 ani <b>UH764E</b> HP Care Pack, serviciu de returnare la depozit, 3 ani.(UH764E: doar țările baltice, Grecia, Polonia, Turcia, EEM, Slovenia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria. UH761E/UH757E: restul Europei).

Contați pe asistența de încredere pentru a crea cea mai bună imagine posibilă. Vă putem ajuta să vă îmbunătățiți mediul de imprimare și de prelucrare a imaginilor, să vă protejați investiția în echipamente IT și să vă dezvoltați afacerea — cu asistența la nivel de expert care este accesibilă, personală și adaptată la cerințele dvs. prin serviciile HP Care Pack.

Pentru detalii, vizitați site-ul nostru Web la <http://www.hp.com>

Seria de imprimante multifuncționale HP LaserJet Pro M1130

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site. Celelalte mărci și produsele corespunzătoare lor sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. Informațiile conținute în acest document se pot modifica fără notificări prealabile.

Publicat în EMEA Februarie 2011 4AA0-4644ROE