



HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner

Praktisk dokumentskanning nesten hvor som helst: Denne skanneren er ideell for små kontorer med liten plass og for mobile brukere som møter kunder eller som reiser.



Digitaliser dokumenter hvor som helst og når du reiser.

- Skann dokumenter der og da: På kontoret, hos kunden og til med på reiser.
- Bær med deg og bruk skanneren nesten hvor som helst - den er robust, lett, portabel og kompakt.
- Beskytt og oppbevar skanneren i den solide bærevesken (inkludert).
- Driv den mobile skanneren via PCens Hi-Speed USB 2.0-port — det er ikke nødvendig med batterier eller strømadapter.

Du kan enkelt skanne og organisere den digitale informasjonen.

- Skann med et knappetrykk; skann direkte fra programmet du arbeider i.
- Skann til forskjellige filformater: PDF, TIFF, JPEG, Microsoft Word, og spar plass på harddisken med mindre filstørrelser.
- Organiser, arkiver og del skannede dokumenter og bilder ved hjelp av Nuance PaperPort, og konverter skannede bilder til redigerbare og delbare filer med Nuance OmniPage¹.
- Skann og organiser visittkort og pregede kort ved å bruke NewSoft Presto! BizCard Reader-programvare¹.

Rask skanning av mange forskjellige tosidige dokumenter.

- Skann en rekke papirstørrelser, fra visittkort, notater, pregede kort, signaturer og A4-size-dokumenter til skjermaer som er opptil 36 cm (14") lange.
- Skann ved opptil 5 spm eller tosidige dokumenter i ett pass ved opptil 8 bpm ved å bruke sporet for manuell mating.
- Fang opp alle detaljer og fin skrift: Få skarpe, klare og leselige dokumenter med skanneoppløsning på opptil 600 dpi.

¹ Støtter bare Windows®-systemer.





HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner

TEKNISKE DATA

| | |
|---|--|
| Skanneteknologi | CIS (Contact Image Sensor) |
| Skannetype | Arkmatet (via spor for manuell mating); Fargeskanning: Ja |
| Skannehastighet | Opptil 5 spm/8 bpm (svart-hvitt, farger, 300 dpi) |
| skanneoppløsning | Maskinvare: Opptil 600 x 600 dpi Optisk: Opptil 600 dpi |
| Filformat for skanning | Punktgrafikk (*.bmp), DCX (*.dcm), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.ppt), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, bilde, søkbart bilde, normal og redigert), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Tekst - kommaatskilt (*.csv), Tekst (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode-tekst (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps) |
| Inndatamodi for skanning | Frontpanel (Skann-knapp), brukerprogrammer via TWAIN |
| Lyskilde (skanning) | 3-fargers LED (rød, grønn, blå) |
| Bildeskalering og forstørrelsesverdi | 10 til 2000 % i steg på 1 % |
| Dpi-innstillinger for utskriftsoppløsning | 75; 100; 150; 200; 300; 400; 600 |
| Gråtonenivåer/bitdybde | 256; Bitdybde: 48-bits |
| Kapasitet (daglig) | Anbefalt daglig driftsrykkesyklus: 100 sider |
| Oppdagning av flermating | Nei |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | Standard, 1 ark (via spor for manuell mating) |
| Tosidig ADM-skanning | Ja |
| Mediørørrelse (ADM) | A4; A5; egendefinert (sjekker og visittkort) |
| Medievækt (ADM) | 49 til 120 g/m ² |
| Standard tilkoplingsmuligheter | Hi-Speed USB 2.0 |
| Ekstra tilkoplingsmuligheter | Ingen |
| Nettverksklar | Ingen |
| Kontrollpanel | 2 frontpanelknapper (Avbryt, Skann) |
| Avanserte skannerfunksjoner | Generering av PDF med ett knappetrykk, USB-drevet for maksimal portabilitet |
| Papirtyper som støttes | Papir (vanlig, inkjet), konvolutter, etiketter, sjekker, kort (visittkort, plast-ID) |
| Twain-versjon | Versjon 2,0 |
| Inkludert programvare | Bare Windows: TWAIN-driver, HP Scanjet-programvare, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; Bare Mac: Mac Scanning Utility |
| Kompatible operativsystemer | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64-bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6 |
| Minimum systemkrav | PC: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1,3 GHz prosessor, 1 GB RAM (2 GB for 64-biters); For alle systemer: 450 MB ledig harddiskplass, USB 1.1-port eller høyere, CD-ROM-stasjon, 1024 x 768 SVGA-skjerm, 16-bits farger ; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB minne; 32 MB ledig harddiskplass; 640 x 480, 256-fargers skjerm; CD-ROM-stasjon |

| | |
|--|--|
| Driftsmiljø | Temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C Lagringstemperatur: -40 til 70 °C Anbefalte temperaturverdier ved drift: 10 til 35 °C Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF Fuktighetsområde når uvirksom: 0 til 90 % RF |
| Strøm | Strømforbruk: 2,5 watt Strømtilførsel: USB-drevet |
| Akustisk effektemisjon | 5,0 B(A) |
| ENERGY STAR | Ja |
| informasjon om samsvar med forskrifter/sikkerhet | IEC 60950-1 1. og 2. utgave og alle aktuelle tillegg og nasjonale derivater; tilknyttede frivillige og obligatoriske sertifiseringer: Europa (CE), Russland (GOST) |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | Class B, Europa (CE), Russland (GOST) |
| Produktmå | 290 x 50 x 75 mm; med emballasje: 345 x 155 x 87 mm |
| produktvekt | 0,66 kg; med emballasje: 1,19 kg |
| Innhold i esken | L2722A: HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner; Hi-Speed USB 2.0-kabel; rengjøringsklut for papirbane; Oppsettplakat og garantiplakat; CD(er) med programvare for Windows og Macintosh |
| Garanti | Ett års begrenset maskinvaregaranti, telefon- og webstøtte inkludert. Garantien kan variere fra land til land, avhengig av lovgivning. |
| Service- og støttealternativer | UT949E HP Care Pack, neste virkedag byttetjeneste, 3 år (unntatt Tyrkia, EEM og Russland) UT951E HP Care Pack, standard byttetjeneste, 3 år (bare EEM og Russland) UT950E HP Care Pack, retur til depot, 3 år (bare Tyrkia) |

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP Scanjet Professional 1000 Mobile-skanner L2722A

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Publisert i EMEA November 2015 4AA1-5895N0E