



HP Scanjet Professional 1000 Mobil Tarayıcı

Hemen her yerde kolay belge tarama: bu tarayıcı, dar alana sahip küçük ofisler ve müşterilerle yüz yüze veya hareket halinde çalışan kişiler için idealdir.



Belgeleri istediğiniz yerde ve hareket halindeyken dijitalleştirin.

- Belgeleri anında tarayın: ofiste, müşterinizin şirketinde ve hatta yolda.
- Bu dayanıklı, hafif, portatif ve kompakt tarayıcıyı istediğiniz her yere taşıyabilir ve kullanabilirsiniz.
- Tarayıcıyı sağlam taşıma çantasında (dahil) koruyabilir ve saklayabilirsiniz.
- Mobil tarayıcının gücünü bilgisayarınızın Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktasından sağlayabilirsiniz — Pile veya AC adaptörüne gerek yoktur.

Dijital bilgilerinizi kolayca tarayın ve düzenleyin.

- Tek düğmeye basarak tarayın; doğrudan çalıştığınız program veya uygulamadan tarayın.
- Farklı dosya biçimlerinde tarayın: PDF, TIFF, JPEG, Microsoft Word ve daha küçük dosya boyutlarıyla sabit diskinizde disk alanından tasarruf edin.
- Nuance PaperPort'u kullanarak taranan belgeleri düzenleyin, arşivleyin ve paylaşın ve Nuance OmniPage¹ ile taramaları düzenlenebilir ve paylaşılabilir dosyalara dönüştürün.
- NewSoft Presto'yu kullanarak kartvizitleri ve kabartmalı kartları tarayın ve düzenleyin! BizCard Reader yazılımı¹.

Çok çeşitli çift taraflı belgeleri hızlıca tarayın.

- Kartvizitlerden, notlara, kabartmalı kartlardan, imzalara, A4-size belgelere ve en çok 14 inç/36 cm uzunluğundaki formlara kadar çeşitli kağıt boyutlarını tarayın.
- Manuel besleme yuvasını kullanarak tek geçişte dakikada en çok 5 sayfa veya çift taraflı 8 görüntüye kadar tarayın.
- Tüm ayrıntıları ve küçük harfli yazıları tarayın: 600 dpi tarama çözünürlüğüne kadar net ve okunur belgeler elde edin.

¹ Yalnızca Windows® sistemlerini destekler.





HP Scanjet Professional 1000 Mobil Tarayıcı

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tarama Teknolojisi	Temaslı Görüntü Sensörü (CIS)
Tarama türü	Besleme bilgisi (el ile besleme yuvası kullanılarak); Renkli tarama: Evet
Tarama Hızı	Dakikada en fazla 5 sayfa/8 görüntü (siyah beyaz, renkli, 300 dpi)
tarama çözünürlüğü	Donanım: 600 x 600 dpi'ye kadar Optik: En fazla 600 dpi
Tarama Dosya Formatı	Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, görüntü, aranabilir görüntü, normal ve düzenlenmiş), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Metin - Virgüle Ayrılmış (*.csv), Metin (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Metin (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)
Tarama Girdi Modları	Ön panel (Tara düğmesi), TWAIN aracılığıyla kullanıcı uygulamaları
Işık kaynağı (tarama)	3 renkli LED (Kırmızı, Yeşil, Mavi)
Görüntü Ölçeklendirme veya Büyütme	%10 – 2000, %1 artırımlarla
Çıktı çözünürlüğü dpi ayarı	75; 100; 150; 200; 300; 400; 600
Gri tonları düzeyi/Bit derinliği	256; Bit Derinliği: 48 bit
Görev döngüsü (günlük)	Önerilen günlük görev döngüsü: 100 sayfa
Çoklu besleme algılama	Yok
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	Standart, 1 yaprak (el ile besleme yuvası kullanılarak)
Çift taraflı ADF tarama	Evet
Ortam boyutu (OBB)	A4; A5; özel (çekler ve kartvizitler)
Ortam ağırlığı (OBB)	49 - 120 g/m ²
Standart Bağlanabilirlik	Hi-Speed USB 2.0
İsteğe Bağlı Bağlanabilirlik	Yok
Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır	Yok
Kontrol Paneli	2 ön panel düğmesi (İptal, Tara)
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Tek düğmeyle PDF oluşturma, maksimum taşınabilirlik için USB destekli
Desteklenen Baskı Ortamı Tipleri	Kağıt (düz, mürekkep püskürtmeli), zarflar, etiketler, çekler, kartlar (kartvizit, plastik kimlik)
İkili sürüm	Sürüm 2.0
Yazılım Dahil	Yalnızca Windows: TWAIN sürücü, HP Scanjet Yazılımı, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard 6; yalnızca Mac: Mac Tarama Yardımcı Programı
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Vista (64 bit), Mac OS X v 10.5, v 10.6
Asgari Sistem İhtiyaçları	Bilgisayar: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1,3 GHz işlemci, 1 GB RAM (64 bit için 2 GB); Tüm sistemler için: 450 MB boş sabit disk alanı, USB 1.1 veya daha yüksek bağlantı noktası, CD-ROM sürücüsü, 1024 x 768 SVGA monitör, 16-bit renk ; Mac: 120 MHz PowerPC; 16 MB RAM; 32 MB boş sabit disk alanı; 640 x 480 256 renkli ekran; CD-ROM sürücüsü

Çalıştırma koşulları	Çalıştırma Isısı: 10 - 35° C Depolama Isısı: -40 - 70° C Önerilen Çalıştırma Isısı: 10 - 35° C Önerilen Çalıştırma Nemi: % 10 - 80 Göreceli Nem Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı: %0-90 Göreceli Nem
Güç	Güç tüketimi: 2,5 watt Güç İhtiyaçları: USB destekli
Akustik güç emisyonları	5,0 B(A)
ENERGY STAR	Evet
düzenleyici uyumluluk bilgileri/güvenlik	IEC 60950-1 1. ve 2. basımları ve geçerli tüm düzeltmeleri ve ulusal türevleri; ilişkili isteğe bağlı ve zorunlu sertifikalar: Avrupa (CE), Rusya (GOST)
Elektromanyetik Uyumluluk	Sınıf B, Avrupa (CE), Rusya (GOST)
Ürün boyutları	290 x 50 x 75 mm; ambalajı: 345 x 155 x 87 mm
ürün ağırlığı	0,66 kg; ambalajı: 1,19 kg
Kutudakiler	L2722A: HP Scanjet Professional 1000 Mobil Tarayıcı; Yüksek Hızlı USB 2.0 kablosu; kağıt yolu temizleme bezi; Kurulum Posteri ve Garanti Posteri; Windows ve Mac için yazılım içeren CD-ROM(lar)
Garanti	Bir yıl sınırlı donanım garantisi, telefon ve web desteği. Garanti ülkelerin yasalarına göre değişebilir.
Servis ve Destek Seçenekleri	UT949E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Servisi, 3 yıl (Türkiye, EEM ve Rusya hariç) UT951E HP Care Pack, Standart Değiştirme Servisi, 3 yıl (yalnızca EEM ve Rusya) UT950E HP Care Pack, Depoya İade, 3 yıl (yalnızca Türkiye)

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirirkenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com> adresine bakın

HP Scanjet Professional 1000 Mobil Tarayıcı L2722A

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya başka türlü hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Kasım 2015 4AA1-5895TRE