



Øg produktiviteten med denne hurtige, driftsikre og særdeles brugervenlige HP LaserJet MFP med print-, scannings- og kopifunktioner lige ved hånden, og til en overkommelig pris.



HP LaserJet M1120 multifunktionsprinter



HP LaserJet M1120n multifunktionsprinter

HP LaserJet M1120 MFP serien er perfekt til mindre virksomheder, der ønsker en brugervenlig og og driftsikker basis multifunktionsenhed, der kan mere end en almindelig printer, og til den helt rigtige pris.

Print, scan og kopier – endnu bedre funktionalitet med denne økonomiske HP LaserJet MFP.

Høj printhastighed på helt op til 19 sider/min. Instant-on teknologi sørger for levering af første side fra energisparestatus på under 7 sekunder, dobbelt så hurtigt som printere uden denne teknologi ¹. Hurtig og problemfri ydelse med en 230 MHz processor og op til 32 MB hukommelse. Udnyt det effektive værtsbaserede print, der bruger processoren og hukommelsen på din pc, så du kan printe komplekse job uden at tilføje mere printerhukommelse.

Spar tid – de brugervenlige funktioner i denne HP MFP gør arbejdet nemmere end nogensinde.

Nemmere at bruge og vedligeholde end nogensinde tidligere med brugervenlig bagbelyst skærm på frontpanelet med 2 linier i høj opløsning. Hurtig og enkel installation via Hi-speed USB. Del din MFP over et netværket uden problemer ². Print uden problemer: Den indbyggede intelligens i originale HP printpatroner optimerer både printkvalitet og driftsikkerhed. HP LaserJet printpatroner er designet til nem betjening, og installation og udskiftning er en simpel sag - helt uden spild af toner.

Forøg din virksomheds produktivitet med alle de funktioner, du får brug for, samlet i en maskine.

Effektiv multi-tasking: Print, kopiering og scanning samlet i én maskine. Det er nemt at kopiere forskellige materialer, herunder bøger og rapporter, med flatbed-scanneren. Fremstil professionelle dokumenter med skarp tekst og flotte billeder: HP's patenterende toner med kugleformede partikler er designet til en ensartet og høj ydelse og imponerende printkvalitet. Nem og fleksibel papirhåndtering med en 250-arks papirbakke, 10-arks universalbakke og 125-arks udbakke.

¹ Undersøgelser udført af Quality Logic viser, at de typiske printjob er på 3 til 5 sider. Instant-on teknologi bruger den nyeste fikseringsteknologi, at den første side printes hurtigere, når printeren startes fra energisparestatus.

² Funktionen findes kun på HP LaserJet M1120n MFP serien.

Tekniske specifikationer

Printteknologi	Sort/hvid laser		
Printhastighed	A4 sort: Op til 19 sider/min. Første side sort: < 7 sek.. Opvarmningstid: mindre end 13 sek.. Den faktiske hastighed vil variere afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet.		
Processor	230 MHz. Tensilica®		
RAM	32 MB (internt fast)		
Print	Kvalitet	HP Resolution Enhancement (REt) og FastRes 1200 teknologi	
	Opløsning	A4 sort: Op til 600 x 600 dpi (1200 dpi effektiv output)	
	Printersprog	Værtsbaseret	
	Økonomisk print	Økonomistatus udskriver tekst med mindre toner. N-up print (sparer papir)	
	Skriftsnit/fonte	Ingen (værtsbaseret)	
	Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 5.000 sider	
	Udskriftsmargener (mm)	Top: 4 mm. Venstre: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm	
Scan	Type	Flatbed. Farvescanning: Ja	
	Scanningsopløsning	Optisk: Op til 1200 dpi. Udvidet: Op til 19200 dpi	
	Bitdybde	24 bit	
	Gråtoneniveauer	256	
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1,9	
	Område, der kan scannes	Mindste mediestørrelse: 2,5 x 2,5 cm. Maksimal mediestørrelse: 21,6 x 29,7 cm	
	Margener for scannede emner	Venstre: 4 mm. Top: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm	
Kopier	Kopieringshastighed	Sort: Op til 14 kopier/min.	
	Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi	
	Flere kopier	Op til 99	
	Op/nedkopiering	25 til 400%	
Mediehåndtering	Input:	Kapacitet	Vægt
	Bakke 1	Ark: 250. Kuverter: 10, 60 til 163 g/m ² . transparenter: 100	Størrelse A4, A5, A6, B5, postkort, kuverter (B5, C5, DL), 76 x 127 til 216 x 356 mm.
	Bakke 2	Ark: 10. Kuverter: 10, 42 til 260 g/m ² . transparenter: 10	A4, A5, A6, B5, postkort, kuverter (B5, C5, DL), 76 x 127 til 216 x 356 mm.
	Output:	Ark: Op til 125. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 65	
	Duplexudskrift:	Manuel (med driversupport)	
Medietyper	Papir (almindeligt, laser), kuverter, transparenter, labels, karton, postkort.		
Interface og tilslutning	M1120 MFP: Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0); M1120n MFP: 10/100Base-T Ethernet netværksport, Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)		
Hukommelseskortkompatibilitet	Ingen		
Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Professional, XP Professional x64. Certificeret til Windows Vista™. Mac OS 10,3 eller senere. Nye drivere kan hentes på http://www.hp.com		
Minde systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Alle Pentium® II processorer eller større, 64 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port (kun printerdriver og scanningsdriver). Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows® XP-x64: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista™-32 Home, -32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista™-64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port.. Mac OS X v10.3 eller senere. G3, G4 eller G5 PowerPC processor. 128 MB RAM. 30 til 50 MB ledig plads på harddisken, USB-port, cd-rom-drev.		
Standardsoftware	Værtsbaserede printdrivere, TWAIN 1.9 eller WIA scannerdrivere, scanningsprogram, installation/afinstallation, HP MARS/Pony Express tracking software, HP Order Reminder, skærmfonte, I.R.I.S. Readiris PRO-software til tekstgenkendelse (installeres ikke med softwaren, skal installeres separat), Mac-printdrivere og -scanningsdrivere.		
Kontrolpanel	Skærm med 2 linier og 16 tegn, menu- og navigationsknapper (Opsætning/Enter, Venstre, Højre, Annuller), kopieringsknapper (Antal kopier, lysere/mørkere, indstillinger for flere kopier, Start kopiering)		
Strøm	Krav: Indgangsspænding 110 til 127 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A. 220 til 240 vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,3 A. Forbrug: Maks. 370 W (aktiv), maks. 7 W (klar/dvale). 0 W (slukket)		
Mål (b x d x h)	Udpakket: 457 x 369 x 322 mm. Emballeret: 600 x 400 x 390 mm		
Vægt	Udpakket: 8,6 kg. Emballeret: 11,8 kg		
Driftsmiljø	Driftstemperatur: 15 til 32,5° C. Anbefalet driftstemperatur: 20 til 27° C. Luftfugtighed ved drift: 20 - 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 70% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 80% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lyd-effekt: LwAd 6,5 B(A) (aktiv), lyd-løs (klar). Lydtryk: LpAm 52,2 dB(A) (aktiv), lyd-løs (klar)		
Certificeringer	CISPR 22: 2005 /EN 55022:2006-Class B; EN 61000-3-2: 2000+A2; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B 2/ICES-003, Issue 3; GB9254-1998. Regulerende standarder: IEC 60950-1 : 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1 : 1993+A1: 1997+A2: 2001/EN 60825-1: 1994+A1: 2002+A2: 2001 (Klasse 1 Laser/LED Produkt); GB4943-1996. ENERGY STAR: Ja		
Garanti	1 års begrænset garanti		

Bestillingsoplysninger

CB537A	HP LaserJet M1120 MFP, netledning(er), HP LaserJet sort startprintpatron (gennemsnitligt antal standardsider 1.000), startvejledning, supportfolder, cd med enhedssoftware og elektronisk brugervejledning, overlay til kontrolpanel, Iris-registreringskort, Readiris PRO cd med tekstgenkendelsessoftware, 150-arks papirbakke, udbakke.
CC459A	Som HP LaserJet M1120 MFP med integreret netværk

Forbrugsvarer

CB436A	HP LaserJet CB436A Black Print Cartridge 2.000 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752.
---------------	--

Medier

CHP110	HP Kontorpapir, 500 ark/A4 (210 x 297 mm)
CHP210	HP printerpapir 500 ark, A4, 210 x 297 mm
CHP810	HP Recycled Paper 80 g/m ² -A4/500 ark

Tilslutning

C6518A	HP USB-kabel, 2 m
C6520A	HP USB kabel 2.0 (a-b) 3 meter

Service & support

UH757E HP Care Pack, ombytning næste hverdag 3 år
UH761E HP Care Pack, ombytning (standardekspeditionstid) 3 år
UH764E HP Care Pack, 3 års hardware-service med returnering til lager. (UH764E: Kun de Baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UH757E/UH761E: Resten af Europa)
 Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelse på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007.

Udgivet i EMEA 12/08 4AA1-6055DAE

