



Denna tillförlitliga LaserJet passar både budgeten och kontorsutrymmet utan att kompromissa med utskriftskvaliteten. Dra nytta av hög utskriftshastighet på upp till 14 sidor/minut. Enkel att installera, använda och underhålla – den här eleganta designen i litet format sparar värdefullt bordsutrymme.



HP LaserJet
P1005-skrivare

Perfekt för kostnadsmedvetna företagsanvändare som behöver en liten laserskrivare för alla dokument som ett litet företag förlitar sig på, från kuvert och etiketter till kalkylark, rapporter och fakturor.

Inga kompromisser: Upplev HP LaserJet-kvalitet och -tillförlitlighet till otroligt lågt pris.

Skapa högkvalitativa, professionella dokument med svart, skarp text och tydliga bilder, och 1 200 dpi faktisk utskriftskvalitet (600 x 600 dpi upplösning). De smarta funktioner som är inbyggda i HP:s originaltonerkassetter samspelar med skrivaren för att ge optimal utskriftskvalitet och tillförlitlighet. Du får samma fina resultat varje gång du skriver ut och det blir enkelt att beställa förbrukningsmaterial¹. En 133-MHz-processor och 2 MB minne ger den prestanda och tillförlitlighet du förväntar dig.

Spara värdefullt bordsutrymme med den här eleganta, kompakta laserskrivaren som ger snabba resultat.

Den behändig och utrymmessparande utformningen i litet format i kombination med den extremt tysta driften gör den perfekt för skrivbordet. Redo när du är det: Med HP:s direktuppvärmningsteknik skrivs den första sidan ut från energisparläge på halva tiden². Ger utskriftshastigheter på upp till 14 ppm (A4), precis vad den enskilde företagsanvändaren behöver.

Otroligt enkel att installera, använda och underhålla.

Förlita dig på Hi-Speed USB 2.0-anslutning för enkel installation och användning. HP LaserJet-tonerkassetten är enkel att sätta i och byta. HP LaserJet P1005-skrivaren levereras med ett inmatningsfack för 150 ark som standard, med gott om plats för varje enskild användare.

¹ Programfunktioner och tillgänglighet kan variera i olika länder
Mer information finns på <http://www.hp.com/learn/suresupply>

² Studier från Quality Logic visar att en typisk utskrift består av 3 till 5 sidor

Med avancerad direktuppvärmningsteknik skrivs den första sidan ut snabbare när en skrivare återställs från energisparläge, så utskriften blir klar fortare.

Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 14 sid/min Första sidan utskriven svart: <9 sek Hastighetsspecifikationer i enlighet med testmetoder av branschstandard		
Processor	266 MHz, Tensilica®		
Minne	2 MB		
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1200 dpi effektivt i resultatet)		
Utskriftskvalitet	REt, HP FastRes 600, HP FastRes 1200		
Skrivarspråk	Värd baserad utskrift		
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge (sparar upp till 50 % toner vid 600 dpi), direktuppvärmningsteknik gör att skrivaren omedelbart går tillbaka till energisparläge efter varje utskriftsjobb (sparar ström), utskrift av flera sidor på ett ark och manuell dubbelsidig utskrift (sparar papper)		
Teckensnitt/fonter	Inga		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 5000 sidor		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm		
Mediekapacitet	Inmatning	Kapacitet	Vikt
	Magasin 1	ark: 150	60 till 163 g/m ²
	Utmatning:	Ark: Upp till 100. Kuvert: Upp till 15. OH-film: Upp till 100; Fack för 100 nedåtvända ark	
	Duplexutskrift:	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	
Medietyper	Papper (laser, vanligt, foto, grovt, veläng), kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, vykort		
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0), Tillval: Inga		
Passar följande operativsystem	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32/64-bitars); certifierad för Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5 eller senare Tillval: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Windows Server® 2003 (32/64-bitars), fungerar med Windows Vista®, Mac OS X v 10.2.8; Mac OS X v 10.3; Mac OS X v 10.4 eller senare, De senaste drivrutinerna finns på http://www.hp.com		
Passar följande nätverksoperativsystem	Inga		
Lägsta systemkrav	Microsoft® Windows® 2000, XP Home eller XP Professional, 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista®-beredd, gå till användarhandboken för att ta reda på vilket hårddiskutrymme som krävs som minimum), 120 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v 10.2.8, v 10.3, v 10.4 eller senare; Macintosh-dator med PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel® Core-processor; 128 MB RAM (256 MB rekommenderas); 120 MB ledigt hårddiskutrymme; CD-ROM-enhet; USB-port		
Programvara	Värd baserad		
Kontrollpanel	2 indikatorlampor ("varning", "klar")		
Skriverhantering	HP Status and Alerts, HP Usage tracking		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 110 till 127 V AC, (+/-10 %); 60 Hz (+/-2 Hz); 7 A; 220 till 240 V AC (+/-10 %); 50 Hz (+/-2 Hz); 4,0 A. Förbrukning: 315 W max. (aktiv/utskrift), 3 W max. (klar/viloläge), 0,6 W max. (avstängd)		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 347 x 224 x 194 mm Med emballage: 400 x 250 x 300 mm		
Vikt	Utan emballage: 4,7 kg I förpackning: 6,35 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 20 till 80% relativ luftfuktighet. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 20 till 80% relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: 0 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 80 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,2 B (A) (aktiv/utskrift), ej hörbar (klar). Ljudtryck: LpAm 49,5 dB (A) (aktiv/utskrift), ej hörbar (klar)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 Class 1, 21 CFR Ch. 1/SubCh. J & Laser Notice #50 (26 juli 2001) (klass 1 laser/LED-enhet) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa). Andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års begränsad garanti		

Beställningsinformation

CB410A HP LaserJet P1005 skrivare, HP LaserJet introduktionstonerkasset (genomsnittlig kapacitet 700 standardsidor), startguide, skrivardokumentation och -programvara på CD-ROM, supportbroschyr, strömkabel

Tillbehör

Q6302A HP 2101nw Wireless G Print Server

Förbrukningsartiklar

CB435A HP LaserJet CB435A svart tonerkasset 1500 standardsidor. Kapaciteten anges i enlighet med ISO/IEC 19752.

Förbrukningsmedier

CHP110 HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

CHP210 HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

CHP810 HP återvunnet papper 80 g/m² - 500 ark/A4/210 x 297 mm

Anslutning

Q6275A HP USB-adapter för nätverksutskrift

C6518A HP USB-kabel, 2 m

Service och support

UG086E HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
UG206E HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytetid), 3 år
UG289E HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UG289E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UG086E/UG206E: Övriga Europa)

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 12/08 4AA1-6190SVE

