



Du får meget for pengene med HP's mest økonomiske MFP, der kombinerer effektiv kopiering, scanning og fax med laserprint i høj kvalitet. Kompakt og brugervenlig med masser af nye funktioner, der øger produktiviteten.



HP LaserJet M1319f  
multifunktionsprinter

**Det perfekte valg til mindre virksomheder, der ønsker én økonomisk maskine til både print, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet med alle funktioner.**

**Du får meget for pengene og nem betjening med HP's mest økonomiske MFP med fax.**

Økonomisk MFP, som får budgettet til at række endnu længere. Print, kopi, scan og fax: Spar penge med én enhed. Løs flere opgaver nemt og enkelt med denne MFP, som har et brugervenligt kontrolpanel med to linier. Ensartet printkvalitet med all-in-one originale HP printpatroner, der er nemme at installere og tage ud. Spar plads: Du kan altid finde plads til denne kompakte MFP. HP's anerkendte Laserjet kvalitet og driftssikkerhed giver sikkerhed.

**Få mere fra hånden med en ydelse, der øger produktiviteten.**

Instant-on teknologi uden ventetid printer den første side på under 8,5 sekunder. Med Instant-on kopiering med LED-baseret teknologi tager det også kun sekunder at tage den første kopi. Nem kopiering med automatisk dokumentfremfører til 30 ark og en alsidig 10-arks papirindføring (prioriteret) til forskellige størrelser medier og konvolutter. Beskyt din MFP mod tyveri med en Kensington lås, som er nem at sætte på. Print komplekse opgaver med den stærke 240 MHz processor.

**Opnå en endnu bedre funktionalitet med denne MFP, dens smarte design og mange nye egenskaber.**

Brug din MFP som telefon med det integrerede telefonrør. Hurtig og avanceret 33,6 kbps fax med FaxTel funktion og 500-siders faxlager. Med funktionen til privat modtagelse af fax kan du gemme faxer på maskinen, indtil du vil printe dem. Brug hurtigopkald til at faxe til de oftest brugte numre. Reducer spildtid og papirforbrug med funktionen til blokering af reklamefax (kræver opkalds-id). Automatisk kopisortering er standard, så du slipper for selv at sortere dine dokumenter.

## Tekniske specifikationer

<b>Printteknologi</b>	Sort/hvid laser		
<b>Printhastighed</b>	A4 sort: Op til 18 sider/min. Første side sort: < 8,5 sek. (fra "ready"-status). Den faktiske hastighed varierer afhængig af systemkonfiguration, software og dokumentets kompleksitet		
<b>Processor</b>	240 MHz. Tensilica®		
<b>RAM</b>	32 MB. Kan ikke udbygges		
<b>Print</b>	Kvalitet	REt, HP Fastres 1200	
	Opløsning	A4 sort: Op til 1200 x 1200 dpi	
	Printersprog	Værtsbaseret	
	Økonomisk print	Økonomistatus (sparer toner), N-up print (sparer papir)	
	Skriftsnit/fonte	Ingen (værtsbaseret)	
	Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 8.000 sider	
	Udskriftsmargener (mm)	Top: 4 mm. Venstre: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm	
<b>Fax</b>	Modemhastighed	3 sek./side	
	Telegodkendelser	Telekommunikation: TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexico), PTC-200 (New Zealand), AS/ACIF 5002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)	
	Fax-hukommelse	Op til 500	
	Fax-opløsning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Superfin: 300 x 300 dpi (ingen gråtoner)	
	Hurtigopkald	Op til 120. 10 funktionsknapper på frontpanel	
<b>Scan</b>	Type	LED-scanner med arkindføring. Farvescanning: Ja. Filformater: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG	
	Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 dpi. Udvidet: Op til 19200 dpi	
	Bitdybde	24 bit	
	Gråtoneniveauer	256	
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1,9	
	Område, der kan scannes	Maksimal mediestørrelse: 21,6 x 38,1 cm	
	Margener for scannede emner	Venstre: 4 mm. Top: 4 mm. Højre: 4 mm. Bund: 4 mm	
	Scanner – avancerede softwarefunktioner	Farvescanning op til 600 dpi optisk, 19200 dpi interpoleret. TWAIN/WIA-scanningsdrivere med billedredigering. CIS, 600 dpi, 24-bit farve, ADF (kun arkindføring - 30 ark)	
<b>Kopier</b>	Kopieringshastighed	Sort: Op til 18 kopier/min. (ADF-kopieringshastighed op til 14 kopier/min.)	
	Kopieringsopløsning	Op til 600 x 600 dpi	
	Flere kopier	Op til 99	
	Op/nedkopiering	25 til 400%	
<b>Mediehåndtering</b>	<b>Input:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vægt</b>
	Bakke 1	Ark: 250. Kuverter: 10, 60 til 163 g/m <sup>2</sup> . transparenter: 10	
	ADF	Ark: 30	48 til 105 g/m <sup>2</sup> .
	<b>Output:</b>	Ark: Op til 100. Kuverter: Op til 10. Transparenter: Op til 10	
	<b>Duplexudskrift:</b>	Manuel (med driversupport)	
		<b>Størrelse</b>	A4, A5, B5, C5, C6 DL, 16K, 76 x 127 mm til 216 x 356 mm Minimum: 148 x 105 mm (A6), Maksimum: 215,9 x 355,6 mm (Legal)

## Bestillingsoplysninger

<b>CB536A</b>	HP LaserJet M1319f MFP, netledning(er), HP LaserJet sort startprintpatron (gennemsnitligt antal standardsider pr. patron 1.000), startvejledning, supportfolder, software cd og elektronisk brugervejledning, overlay til kontrolpanel, Readiris PRO tekstgenkendelsessoftware, 250-arks papirbakke, understøttelse af udbakkeskuffe.
---------------	---

### Service & support

<b>UH757E</b>	HP Care Pack, ombytning næste hverdag 3 år
<b>UH761E</b>	HP Care Pack, ombytning (standardekspeditionstid) 3 år
<b>UH764E</b>	HP Care Pack, 3 års hardwareservice med returnering til lager. (UH764E: Kun de Baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UH757E/UH761E: Resten af Europa)



## Tekniske specifikationer

<b>Medietyper</b>	Papir (almindeligt, fortrykt, kanthullet, brevpapir, farvet, glittet, fortrykt brevpapir, let, kraftigt, genbrugs, groft), kuverter, pergament, transparenter, etiketter, karton
<b>Interface og tilslutning</b>	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
<b>Hukommelseskortkompatibilitet</b>	Ingen
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003, klar til Windows Vista®. Mac OS X v10.3, v10.4 eller senere. Nyeste drivere kan hentes på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Mindeste systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: Alle Pentium® II processorer eller større, 64 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port (kun printerdriver og scanningsdriver). Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Microsoft® Windows® XP-x64: Alle Pentium® II processorer (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista® 32 Home, 32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Windows Vista® 64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, se brugervejledning vedrørende minimumsplads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farvedisplay, Internet Explorer 5.5 eller senere (komplet installation), cd-rom-drev, USB-port. Mac OS X v10.3, v10.4 og senere. G3, G4 eller G5 PowerPC processor. 128 MB RAM. 30 til 50 MB ledig plads på harddisken, USB-port, cd-rom-drev.
<b>Standardsoftware</b>	Værtsbaserede printerdrivere, TWAIN 1.9 eller WIA scannerdrivere, scanningsprogram, installation/afinstallation, HP MARS/Pony Express tracking software, HP Order Reminder, skærmfonte, I.R.I.S. Readiris PRO-software til tekstgenkendelse (installeres ikke med softwaren, skal installeres separat), Mac-printdrivere og -scanningsdrivere. Toolbox og EVS-software medfølger. HP LaserJet Scan, HP PC send/modtag LaserJet Fax, HP Fax installationsguide, installations/afinstallationsprogram, HP Director (Macintosh). Drivere på internettet: Installationsprogram, printerdrivere, HP Send Fax, HP Scan software, HP Toolbox til faxadministration og -support, HP Softwareopdatering.
<b>Kontrolpanel</b>	2-liniers display à 16 tegn, alfanumeriske knapper, menu- og annuller-knapper, fax- og kopi-knapper
<b>Strøm</b>	Krav: Indgangsspænding 110 til 127 V AC (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A. 220 til 240 vekselstrøm (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 2,3 A.. Forbrug: Maks. 365 watt (aktiv/printer), maks. 8 watt (klar/dvale), < 0,1 watt (slukket). Typisk elforbrug (TEC) 1,662 kWh/uge
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 429 x 267 x 338 mm. Emballeret: 600 x 333 x 440 mm
<b>Vægt</b>	Udpakket: 10 kg. Emballeret: 12,3 kg
<b>Printersstyring</b>	HP Toolbox FX, HP integreret webserver
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 15 °C til 32,5 °C. Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 32,5 °C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 40° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd 6,3 B(A) (print), 6,4 B(A) (kopiering/scanning), 3,1 B(A) (klar). Lydtryk: LpAm 50 dB(A) (print/kopiering), 16 dB(A) (klar)
<b>Certificeringer</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Canada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som påkrævet i de enkelte lande.. Regulerende standarder: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-liste (US/Canada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Class 1 Laser/LED-enhed) GB4943-2001, Lavspændingsdirektiv 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande. ENERGY STAR: Ja
<b>Garanti</b>	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkrav.

## Bestillingsoplysninger

Forbrugsvarer	
<b>Q2612A</b>	HP LaserJet Q2612A Black Print Cartridge 2.000 standard sider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752

Medier	
<b>CHP810</b>	HP Recycled Paper 80 g/m <sup>2</sup> -A4/500 ark
<b>CHP110</b>	HP Kontorpaper, 500 ark/A4 (210 x 297 mm)
<b>CHP210</b>	HP printerpapir 500 ark, A4, 210 x 297 mm

Tilslutning	
<b>Q6264A</b>	HP højhastigheds USB-kabel (6 fod/1.8 m)

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.dk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garantibestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

Udgivet i EMEA 12/08 4AA1-8005DAE

