



Få ett oslagbart värde med HP:s billigaste MFP som kombinerar effektiva kopierings-, skannings- och faxfunktioner med laserutskrift av hög kvalitet. Kompakt, lättanvänd och full av innovativa funktioner som förbättrar prestandan.



HP LaserJet M1319f  
multifunktionsskrivare

**Ett mycket bra val för enmans- och småföretag som vill ha en överkomlig enhet för utskrift, kopiering, skanning och fax. Idealisk för kunder som söker efter en fullt utrustad fax och skrivare av hög kvalitet.**

**Mycket för pengarna med HP:s billigaste och mycket lättanvända MFP med faxfunktion.**

Tack vare det låga inköpspriset för den här MFP:n räcker budgeten längre. Skriv ut, kopiera, skanna och faxa med en och samma enhet så sparar du pengar. Förenkla dina många uppgifter med den här lättanvända MFP:n som har en intuitiv tvåradig kontrollpanel. Gläd dig åt jämn och konsekvent utskriftskvalitet med HP All-in-one-originalbläckpatroner som inte kladdar och är enkla att installera och ta bort. Spara utrymme: med den här kompakta MFP:n som är lätt att placera överallt och enkel att använda. Dessutom kan du tryggt förlita dig på den beprövade kvaliteten och tillförlitligheten hos HP LaserJet.

**Få mer gjort med en prestanda som höjer produktiviteten.**

Ingen väntetid eftersom direktuppvärmningstekniken gör att den första sidan skrivs ut på bara 8,5 sekunder från vänteläge. Med direktkopiering med LED-baserad teknik kommer även den första kopian ut på några sekunder. Du kan kopiera utan bekymmer med en 30-arks automatisk dokumentmatare och vara flexibel när det gäller alternativa medier och kuvert tack vare enarksmatningsfacket för 10 ark. Skydda MFP:n mot stöld med ett Kensington-lås som lätt kan anslutas till enheten. Den kraftfulla processorn på 240 MHz gör att du kan hantera komplexa jobb.

**Utökad funktionalitet med den integrerade designen och de nyskapande funktionerna.**

Använd din MFP som en telefon med integrerad lur. Den snabba avancerade faxfunktionen med 33,6 kbps omfattar FaxTel-funktionen och 500 sidors faxlagringskapacitet. Tack vare privat faxmottagning kan du lagra faxen på säkert sätt på enheten tills du väljer att skriva ut dem. Ring snabbt ut de oftast använda numren med hjälp av faxkortnummer. Med blockering av skräppost, som är tillgänglig för kunder med nummerpresentation, kan du minska papperslöseriet och den tid det tar att hantera oönskade fax. Automatisk sortering av kopior innebär att du slipper sortera dokumenten manuellt.

## Tekniska specifikationer

<b>Utskriftsteknik</b>	Laserutskrifter i svartvitt			
<b>Utskriftshastighet</b>	A4 svart: Upp till 18 sid/min . Första sidan ut i svart: < 8,5 s (från startklart läge). Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara och dokumentens komplexitet			
<b>Processor</b>	240 MHz. Tensilica®			
<b>Minne</b>	32 MB. Ej utbyggbart			
<b>Skriv ut</b>	Kvalitet	REt, HP Fastres 1200		
	Upplösning	A4 svart: Upp till 1200 x 1200 dpi		
	Skrivarspråk	Värdbaserad		
	Ekonomiutskrift	Ekonomiläge (sparar toner), flera sidor på ett ark (sparar papper)		
	Teckensnitt/fonter	Ingen (värdbaserad)		
	Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp t 8000 sidor		
	Utskriftsmarginaler (mm)	Högst upp: 4 mm. Vänster: 4 mm. Höger: 4 mm. Längst ned: 4 mm		
<b>Faxa</b>	Modemhastighet	3 sekunder/sida		
	Telekomöverensstämmelse	Telekom: TBR21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Part 68, Industry Canada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexiko), PTC-200 (Nya Zeeland), AS/ACIF S002: 2001 (Australien), IDA PSTN1 (Singapore), TPS002-01 (Malaysia), IG 0005-11 (Taiwan), HKTA 2011 (Hongkong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kina)		
	Faxminne	Upp till 500		
	Faxupplösning	Standard: 203 x 98 dpi. Fin: 203 x 196 dpi. Ultrafin: 300 x 300 dpi (med halvtoner)		
	Snabbuppringning	Upp till 120. 10 snabbvalsknappar på frontpanelen		
<b>Skanna</b>	Typ	LED-skanner med arkmatning. Färgskanning: Ja. Filformat: JPEG, TIFF, BMP, GIF, PDF, PNG		
	Skanningsupplösning	Optisk: Upp till 600 dpi. Utökad: Upp till 19200 dpi		
	Bitdjup	24-bitars		
	Gråskalenivåer	256		
	Twain-version	TWAIN-kompatibel Version 1.9		
	Skanningsbar yta	Största medieformat: 21,6 x 38,1 cm		
	Marginaler för skannade dokument	Vänster: 4 mm. Högst upp: 4 mm. Höger: 4 mm. Längst ned: 4 mm		
	Smarta funktioner i skannerprogrammet	Färgskanning upp till 600 dpi optisk, 19 200 dpi interpolerad. TWAIN/WIA-skannerdrivrutiner med bildredigering. CIS, 600 dpi, 24-bitars färg, endast ADM (30 ark)		
<b>Kopiera</b>	Kopieringshastighet	Svart: Upp till 18 kopior/min (med ADM 14 kopior/min)		
	Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi		
	Flera kopior	Upp till 99		
	Förminskning/förstoring	25 till 400 %		
<b>Mediekapacitet</b>	<b>Inmatning:</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>	<b>Format</b>
	Fack 1	ark: 250, kuvert: 10, OH-film: 10	60 till 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, C5, C6, DL, 16 K, 76 x 127 till 216 x 356 mm
	ADF	ark: 30	48 till 105 g/m <sup>2</sup>	Minimum: 148 x 105 mm (A6), Maximum: 215,9 x 355,6 mm (Legal)
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 100. Kuvert: Upp till 10. OH-film: Upp till 10		
	<b>Duplexutskrift:</b>	Manuell (stöd för drivrutiner finns)		

## Beställningsinformation

<b>CB536A</b>	HP LaserJet M1319f MFP, strömkabel(lar), HP LaserJet svart starttonerkasset (genomsnittlig kapacitet 1 000 standardsidor), startguide, supportbroschyr, CD med programvara för enheten och elektronisk användarhandbok, kontrollpanelsöverlägg, textigenkänningsprogramvar a, 250-arks inmatningsfack, stöd för utmatningsfack
---------------	--

### Service och support

<b>UH757E</b>	HP Care Pack, service med utbyte nästa arbetsdag, 3 år
<b>UH761E</b>	HP Care Pack, utbyteservice (standardutbytestid), 3 år
<b>UH764E</b>	HP Care Pack, retur till servicedepå, 3 år. (UH764E: Endast Baltikum, Grekland, Polen, Turkiet, EEM, Slovenien, Tjeckien, Slovakien, Ungern. UH757E/UH761E: Övriga Europa)



## Tekniska specifikationer

<b>Medietyper</b>	Papper (vanligt, förtryckt, hålat, brevpapper, färgat, glättat, brevhuvud, tunt, tjockt, återvunnet, tåligt), kuvert, vellum, OH-film, etiketter, vykort
<b>Gränssnitt och anslutningar</b>	Hi-Speed USB (kompatibel med USB 2.0)
<b>Kompatibla minneskort</b>	inga
<b>Passar följande operativsystem</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, Server 2003; Windows Vista®-beredd; Mac OS X v10.3, v10.4 eller senare. De senaste drivrutinerna finns på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>
<b>Lägsta systemkrav</b>	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: valfri Pentium® II-processor eller högre, 64 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port (endast för skrivare eller skannerdrivrutin); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Microsoft® Windows® XP x64: valfri Pentium® II-processor (Pentium® III eller högre rekommenderas), 128 MB RAM, 250 MB hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgbildskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista®-64: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Windows Vista®-32: 1 GHz-processor, 512 MB RAM, se användarhandboken ang. minsta hårddiskutrymme, SVGA 800 x 600 med 16-bitars färgskärm, Internet Explorer 5.5 eller senare (komplett installation), CD-ROM-enhet, USB-port; Mac OS X v10.3, v10.4 och senare; G3-, G4- eller G5 PowerPC-processor; 128 MB RAM; 30 till 50 MB ledigt hårddiskutrymme; USB-port; CD-ROM-enhet
<b>Standardprogramvara</b>	Värdbaseerade skrivardrivrutiner, TWAIN 1.9- eller WIA-skannerdrivrutiner, skanningstillämpning, installera/avinstallera, HP MARS/Pony Express programvara för spårning av nyttjande, HP Order Reminder, skärmtypsnitt, I.R.I.S. Readiris PRO programvara för textigenkänning (installeras ej med övrig programvara, kräver separat installation), skrivardrivrutiner och skannerdrivrutiner för Mac. Toolbox- och EWS-programvara ingår. HP LaserJet Scan, HP PC Send/Receive LaserJet Fax, HP:s guide för faxinstallation, installera/avinstallera, HP Director (Macintosh). Drivrutiner på webben: Installationsprogram, skrivardrivrutiner, HP Send Fax, HP Scan-programvara, HP Toolbox för faxadministration och support, HP Programuppdatering
<b>Kontrollpanel</b>	Teckenfönster med 2 rader, 16 tecken, alfanumeriska knappar, meny- och avbryt-knappar, fax, kopieringsreglage
<b>Strömförsörjning</b>	Krav: Inspänning 110 till 127 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A; 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 A. Energiförbrukning: 365 W max. (aktiv/utskrift), 8 W max. (startklar/viloläge), < 0,1 W max. (avstängd) Typisk strömförbrukning (TEC) 1,662 kWh/vecka
<b>Ytermått (b x d x h)</b>	Utan emballage: 429 x 267 x 338 mm. Med emballage: 600 x 333 x 440 mm
<b>Vikt</b>	Utan emballage: 10 kg. Med emballage: 12,3 kg
<b>Skrivarhantering</b>	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server
<b>Driftsmiljö</b>	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Förvaringstemperatur: -20 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 0 till 95 % RH. Ljudnivåer enligt ISO 9296: ljudstyrka: LwAd 6,3 B(A) (utskrift), 6,4 B(A) (kopiering/skanning), 3,1 B(A) (startklar). Ljudtryck: LpAm 50 dB(A) (utskrift/kopiering/skanning), 16 dB(A) (startklar)
<b>Certifikat</b>	CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav i enskilda länder. Reglerande normer: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågspänningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna. ENERGY STAR: Ja
<b>Garanti</b>	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning.

## Beställningsinformation

Förbrukningsartiklar	
<b>Q2612A</b>	HP LaserJet Q2612A svart tonerkasset 2 000 standardsidor enligt ISO/IEC 19752
Förbrukningsmedier	
<b>CHP810</b>	HP återvunnet papper 80 g/m <sup>2</sup> - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP110</b>	HP kontorspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
<b>CHP210</b>	HP utskriftspapper - 500 ark/A4/210 x 297 mm
Anslutning	
<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-kabel (6 fot/1,8 m)

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 12/08 4AA1-80055VE

