



Öka produktiviteten med HP LaserJet P2035 skrivare. Producera svartvita dokument med professionellt utseende vid snabba utskriftshastigheter på upp till 30 sid/min med en lättanvänd design – allt till ett fördelaktigt pris.



HP LaserJet P2035 skrivare

**Ett suveränt val för produktiva individer på oadministrerade SMB:er och på företag av alla storlekar som behöver en kompakt, tillförlitlig skrivare för att framställa kontorsdokument av hög kvalitet på enkelt sätt till överkomligt pris.**

**Du får förbättrad produktivitet och hög valuta för pengarna med denna svartvita HP LaserJet.**

Dra nytta av hög utskriftshastighet på upp till 30 sidor/minut. Du får snabb utskrift av första sidan från lågenergiläge tack vare direktuppvärmningsteknik. Anslut skrivaren bekvämt till en dator via USB- eller parallellporten. Skriv ut olika typer av kontorsdokument, i princip hur långa som helst, med en 250-arks pappersmagasin; kombimagasinet för 50 ark stöder många olika typer av medier. Bearbeta komplexa filer snabbt med en 266 MHz-processor och 16 MB minne.

**Uppnå imponerande resultat av professionell kvalitet med denna praktiska och kompakta skrivare.**

Skriv ut dokument av professionell kvalitet med tydlig text och skarpa bilder tack vare HP FastRes 1200 som ger en effektiv utskriftskvalitet på upp till 1200 dpi. Denna smidiga utrymmesnåla skrivare har en kompakt design som garanterar att den får plats på en liten yta som t.ex. skrivbordet. Minska ljudet vid drift med skrivarens unika tysta läge<sup>1</sup>. Den pålitliga all-in-one HP LaserJet-tonerkassetten är utformad för att tillgodose dina dagliga behov, optimera utskriftskvaliteten och ge ett exceptionellt värde.

**Extremt enkel att installera, använda och underhålla.**

Inbyggd interaktiv intelligens i HPs originaltonerkassetten optimerar utskriftskvaliteten och varnar när tonern håller på att ta slut, vilket förenklar hanteringen. Åtkomst via en lucka till den lättinstallerade HP LaserJet-tonerkassetten ger enkel och bekväm installation och byte. Det är lätt att ställa in skrivarens funktioner tack vare den enkla LED-kontrollpanelen.

<sup>1</sup> När tyst läge är valt arbetar skrivaren med lägre hastighet.

## Tekniska specifikationer

Utskriftsteknik	Laser		
Utskriftshastighet	A4 svart: Upp till 30 sid/min Första sidan utskriven svart: Så snabbt som 8,0 sek (från "starklar") Den exakta hastigheten beror på systemkonfiguration, programvara, drivrutin och dokumentens komplexitet.		
Processor	266 MHz, Processor med anpassad prioritet		
Minne	16 MB, Ej utbyggbart		
Utskriftsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi (1 200 dpi effektivt i resultatet med HP FastRes 1200)		
Utskriftskvalitet	HP FastRes 1200, 600 dpi		
Skrivarspråk	Värdbaserad, UPD (HP PCL5e)		
Ekonomiutskrift	Ekonomiläge sparar toner		
Teckensnitt/fonter	45 skalbara TrueType-teckensnitt		
Utskriftskapacitet (per månad, A4)	Upp till 25000 sidor		
Rekommenderad sidvolym per månad	500 till 2500		
Utskriftsmarginaler	högst upp: 4 mm, vänster: 4 mm, höger: 4 mm, längst ned: 4 mm		
Mediekapacitet	<b>Inmatning</b>	<b>Kapacitet</b>	<b>Vikt</b>
	Magasin 1	ark: 50, kuvert: 5, ark med OH-film: 75	60 till 163 g/m <sup>2</sup> (rak pappersbana för specialmedier)
	Magasin 2	ark: 250	60 till 120 g/m <sup>2</sup> (standardutmatningsfack)
	<b>Utmatning:</b>	Ark: Upp till 150. Kuvert: Upp till 5. OH-film: Upp till 75; 150-arks utmatningsfack	<b>Format</b>
	<b>Duplexutskrift:</b>	Manuell (stöd för drivrutiner finns)	A4, A5, A6, B5, kuvert (C5, B5, DL); 76 x 127 till 216 x 356 mm
Medietyper	Papper (bond, lätt, tungt, vanligt, återvunnet, grovt), kuvert, etiketter, kort, OH-film, tungt material		
Gränssnitt och anslutningar	Hi-Speed USB 2.0, IEEE 1284-anpassad parallell, Tillval: HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet printserver, HP Jetdirect ew2400 802.11g trådlös printserver, HP Jetdirect ew2500 802.11g trådlös printserver, HP uppgraderingsats för trådlös utskrift, HP USB nätverkskrivardapter		
Passar följande operativsystem	Windows® 7-förberedd. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Windows Vista®, Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (endast drivrutin), Server 2003, Server 2003 x64, 2000 (endast drivrutiner), NT 4.0 (PCL5-drivrutin endast på webben); Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, Linux (se <a href="http://www.hplip.net">http://www.hplip.net</a> ), UNIX Tillval: De senaste drivrutinerna och programmen finns på HPs LaserJet-webbplats för support, <a href="http://www.hp.com/support/ljp2030series">http://www.hp.com/support/ljp2030series</a>		
Lägsta systemkrav	Windows® 7-förberedd. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga. Windows Vista® (x32 / x64), Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000: 512 MB RAM; för alla system: 350 MB tillgängligt hårddiskutrymme, CD-ROM-enhet, USB-port, Mac OS X v10.3.9, v10.4.3, v10.5, v10.6; Minst 128 MB RAM (256 MB rekommenderas); 150 MB ledigt hårddiskutrymme		
Programvara	HP-skrivarprogramvara på CD-ROM: installera/avinstallera, drivrutiner (värdbaserade), HP Embedded Web Server, kontrollpanelssimulator, hjälp, dokumentation		
Kontrollpanel	6 lampor (papperstrassel, låg tonernivå, slut på papper, varning, klar, utskrift), 2 knappar (utskrift, stopp)		
Skrivarantering	HP Embedded Web Server, skrivardrivrutiner		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning 220 till 240 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 550 W max. (aktiv/utskrift), 7 W max. (starklar/viloläge), 0,4 W max. (avstängd); Typisk elförbrukning: 1,949 kWh/vecka		
Ytermått (b x d x h)	Utan emballage: 365 x 368 x 268 mm Med emballage: 481 x 330 x 465 mm		
Vikt	Utan emballage: 10 kg I förpackning: 12,4 kg		
Driftsmiljö	Drifttemperatur: 15 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 17,5 till 25 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % relativ luftfuktighet. Förvaringstemperatur: -20 till 60 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka : LwAd 6,8 B(A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar). Ljudtryck: LpAm 54 dB (A) (aktiv/utskrift), ohörbar (klar)		
Produktgodkännanden	Säkerhetscertifieringar: IEC 60950-1 (internationell), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL-listad (USA/Kanada), GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klass 1 laser/lysdiod) GB4943-2001, lågsämningsdirektiv 2006/95/EC med CE-märkning (Europa); andra säkerhetsgodkännanden enligt krav från de enskilda länderna		
Garanti	Ett års begränsad garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Ta reda på vad som gäller på <a href="http://www.hp.com/go/cpc">www.hp.com/go/cpc</a>		

## Beställningsinformation

**CE461A** HP LaserJet P2035-skrivare, förstallerad HP LaserJet introduktionstonerkassett med upp till 1 000 sidors kapacitet (enligt ISO/IEC 19752), startguide, CD (användarhandbok, skrivprogramvara), strömsladd

### Förbrukningsartiklar

**CE505A** HP 05A svart LaserJet-tonerkassett  
En kassett ger i genomsnitt 2 300 standardsidor. Deklarerad kapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752. Den faktiska kapaciteten varierar avsevärt beroende på de utskrivna bilderna och andra faktorer.

### Förbrukningsmedier

**CHP225** HP allround-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

**CHP310** HP LaserJet-papper - 500 ark/A4/210 x 297 mm

### Anslutning

**J8021A** HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver

### Service och support

**UK932E** - HP 3 års hårdvarusupport på platsen nästa arbetsdag för LaserJet P2035 eller P2055

**UK929E** - HP 3 års utbyteservice för hårdvara nästa arbetsdag för LaserJet P2035 eller P2055

**UK924E** - HP 3 års hårdvaruservice med retur till depå för LaserJet P2035 eller P2055

**UK936PE** - HP 1 års hårdvarusupport på platsen nästa arbetsdag för LaserJet P2035 eller P2055

**UK935PE** - HP 1 års utbyteservice för hårdvara nästa arbetsdag efter garantin för LaserJet P2035 eller P2055

**UK933PE** - HP 1 års hårdvaruservice med retur till depå efter garantin för LaserJet P2035 eller P2055

**H4513E** - HP installationservice för bläckstråleskrivare/personlig LaserJet-skrivare

**H3110E** - HP nätverksinstallationservice för bläckstråleskrivare/personlig LaserJet-skrivare. Tjänsterna kan variera i olika länder, kontrollera alltid tillgängligheten i Care Pack Central-verktyget på [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc)

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster finns på <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/se>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som uttryckligen nämns i garantivillkoren i den garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/11 s4AA2-1749SVE

