



Çift taraflı tarama, HP Precision Feed teknolojileri, ultrasonik çift taraflı besleme algılaması, karışık yığın kullanımı ve akıllı alma özelliğiyle yüksek verim. Varolan belge yönetim sistemleriyle bütünleşme veya bağımsız bir çözüm kullanma.

**HP Scanjet 7000 Belge Sayfası Besleme Tarayıcısı, bağımsız belge yakalama çözümü olarak veya varolan bir belge yönetim sistemi ile bütünleştirilmiş olarak kullanılacak güçlü ve yüksek hızlı tarayıcı arayan küçük veya orta ölçekli işletmeler ve kurumlar için tasarlanmıştır.**

**Dakikada 40 sayfa, 80 görüntüye kadar<sup>1</sup> hızlarla belge taramada yüksek verim.**

Yüksek verim sağlayan bu yakalama aygıtıyla iş akışlarınızı modernleştirin. 50 yapraklık çift taraflı otomatik belge besleyici ile form, kayıt, uygulama ve daha pek çok şeyi dakikada 40 sayfa, 80 görüntüye kadar<sup>1</sup> hızlarla işleyin. İki satırlı LCD kontrol panelinden kullanıcı tarafından tanımlanan tarama profillerine erişin. HP Web Jetadmin kullanarak ağınızda herhangi bir yerden tarayıcıları ve diğer çevre aygıtlarını izleyin; cihaz durumunu öğrenin, hata kodlarını ve daha pek çok şeyi görün. Günde 2.000 sayfalık mesai ile yüksek hacimlerdeki işleri bitirin.

**HP Precision Feed teknolojileri ve gelişmiş belge yakalama araçlarıyla etkinliği en ileri seviyeye çıkarın.**

Gelişmiş kağıt ayırma, alma işlemleri ve ultrasonik çift taraflı algılama özelliklerini içeren HP Precision Feed teknolojileri ile üstün kağıt kullanımından yararlanın. Karışık kağıt yığını kullanıma özelliği ile farklı boyut ve ağırlıklarda orijinali toplu olarak işleyin. Kartvizitlerden kimlik kartlarından ve kabartılı kredi kartlarından veri alın, belge birleştirme özelliği ile iki tarafı tek bir görüntü olarak birleştirin. Kofax VRS® ile görüntü kalitesini yükseltin ve çok renk kaldırma özelliğiyle arka plan renklerini filtreleyerek dosya boyutlarını küçültün.

**Varolan belge yönetim sistemleri dahil çoğu uygulamayla benzersiz şekilde bütünleşin.**

ISIS®, TWAIN ve WIA sürücülerini sayesinde belge yönetim sistemleriyle hemen bütünleşin. Çok çeşitli üçüncü taraf, merkezi ve dağıtılmış belge yakalama uygulamalarıyla kolay bütünleşme için ortak tarafından onaylı. Doğrudan SharePoint'e, e-postaya, Microsoft Word'e, Microsoft Excel'e, web klasörlerine ve FTP sunucularına tarama.

<sup>1</sup> Akıllı Belge Tarama Yazılımı, A4 kağıdı kullanarak 200 dpi siyah-beyaz ve gri tonlamada hızlı iş yapma.

## Teknik özellikler

<b>Tarayıcı Tipi</b>	Yaprak beslemeli
<b>Tarama Teknolojisi</b>	Charge Coupled Device (CCD)
<b>Günlük çıktı önerilir</b>	2000 sayfaya kadar
<b>Tarama hızı (ADF, A4)</b>	Dakikada 40 sayfa, 80 görüntüye kadar (200 dpi, Siyah Beyaz, Gri Tonlamalı), dakikada 35 sayfa, 70 görüntüye kadar (200 dpi, Renkli)
<b>Tarama çözünürlüğü</b>	Optik: En fazla 600 dpi Donanım: 600 x 600 dpi'ye kadar Geliştirilmiş: En fazla 600 dpi Çıktı çözünürlüğü dpi ayarı: 75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
<b>Bit derinliği</b>	48 bit dahili/24 bit harici
<b>Gri tonlama düzeyleri</b>	256
<b>Ölçekleme</b>	%1 artışlarla %1 - 999
<b>Otomatik belge besleyici kapasitesi</b>	Standart, 50 yaprak (75 g/m <sup>2</sup> )
<b>Belge boyutu</b>	Minimum: 50,8 x 73,6 mm (ADF) En yüksek: 216 x 864 mm (ADF)
<b>Ortam boyutu, ADF</b>	A4, A5, A6, A8, yasal, ticari, kimlik ve kredi kartları, 864 mm'ye kadar uzun kağıt
<b>Belge ağırlığı</b>	Minimum: 49 g/m <sup>2</sup> ; En yüksek: 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Çoklu besleme algılama</b>	Evet, ultrasonik
<b>Kontrol paneli</b>	Ön panel: Yukarı ve aşağı oklar, OK (Seçim) ve Geri düğmeleri, Tek Taraf ve Çift Taraf düğmeleri, İptal, Araçlar yardımcı programı bulunan 2 satırlı LCD
<b>Dijital gönderim standartı özellikleri</b>	Klasöre tara, e-postaya tara, kopyaya tara, uygulamaya tara Otomatik boş sayfa çıkarma, otomatik düzeltme, otomatik yönlendirme, otomatik kırpmaya, barkod algılama, toplu ayırma, belge birleştirme, HP Precision Feed Technologies
<b>Tarama giriş modları</b>	HP Smart Document Scan Yazılımı ve HP Document Copy için hızlı başlama düğmeleri; HP Belge Tarama Yazılımı kullanarak; TWAIN, ISIS, WIA veya Kofax VRS sürücülerini kullanarak uygulamaları kullanarak tarayın
<b>Tarama dosyası biçimi</b>	PDF (aranabilir, MRC, PDF/A); TIFF (tek sayfa, çok sayfa, sıkıştırılmış: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OFF; UNICODE; XML; XPS (yalnızca Windows Vista®)
<b>Ürüne gelen yazılım</b>	Microsoft® Windows® için yazılım içeren CD-ROM(lar), HP Akıllı Belge Tarama Yazılımı, Kofax VirtualReScan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! BizCard ve EMC ISIS/TWAIN sürücülerini
<b>Güvenlik yönetimi</b>	HP Web Jetadmin SNMP Proxy Aracısı
<b>İşletim sistemi uyumluluğu</b>	Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center, 2000 için onaylı
<b>Minimum sistem gereksinimleri</b>	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: 500 MHz işlemci, 512 MB RAM, sabit diskte 80 MB boş alan (yalnızca sürücüler) veya sabit diskte 350 MB boş alan (minimum); Windows Vista®, x64: 800 MHz işlemci, 1 GB RAM, sabit diskte 80 MB boş alan (yalnızca sürücüler) veya sabit diskte 350 MB boş alan (minimum). Tüm sistemler için: USB 1,1 veya daha yüksek, CD-ROM sürücü, 1024 x 768 SVGA monitör, 16-bit renk, Internet Explorer 5.01 veya daha yüksek
<b>Önerilen sistem gereksinimleri</b>	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: 3 GHz işlemci, 1 GB RAM, sabit diskte 1 GB boş alan; Windows Vista®, x64: 3 GHz işlemci, 2 GB RAM, sabit diskte 500 MB boş alan; Tüm sistemler için: USB 2.0 veya daha yüksek, CD-ROM sürücü, 1024 x 768 SVGA monitör, 16-bit renk, Internet Explorer 6 veya daha yüksek
<b>Arabirim ve bağlanabilirlik</b>	Standart: Hi-Speed USB 2.0
<b>Değiştirilebilir parçalar</b>	C9943A Otomatik Belge Besleyici Temizleme Sayfası, 10 paket, L2707A ADF Rulo Değiştirme Seti
<b>Boyutları (e x d x y)</b>	320 x 280 x 246 mm
<b>Ağırlık</b>	7,2 kg; ambalajlı: 10,2 kg
<b>Çalıştırma koşulları</b>	Çalıştırma sıcaklığı: 10 - 35 °C; Depolama sıcaklığı: -40 - 60 °C Çalıştırma nemi: %15 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan); Depolama nemi: %0 - 90 göreceli nem (yoğunlaşmayan)
<b>Güç gereksinimleri</b>	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50 - 60 Hz (+/- %3), 1,5 amp çıkış; tüketimi: Maksimum 40 Watt
<b>ENERGY STAR</b>	Evet
<b>Mevzuata uygunluk bilgileri/güvenlik</b>	IEC 60950-1 ilk Baskı (2001), ulusal türevler, ilgili isteğe bağlı ve zorunlu sertifikalar: Çin (CCC), Rusya (GOST), Tayvan (BSMI), Meksika (NOM)
<b>Elektromanyetik uyumluluk</b>	Federal Communications Commission (FCC) Bölüm 2 ve Bölüm 15, B Sınıfı (ABD); CISPR 22:2006 (Uluslararası); ANSI 63.4-2003 (ABD); CAN/CSA-CISPR 22:02 (Kanada); EN 55022:2006, B Sınıfı (Avrupa Birliği); EN 61000-3-2:2005 (Avrupa Birliği); EN 61000-3-3:2005 (Avrupa Birliği); AS/NZS CISPR 22:2004 (Avustralya ve Yeni Zelanda), B Sınıfı; CNS 13438 (Tayvan); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Avrupa Birliği)
<b>Garanti</b>	Bir yıl sınırlı donanım garantisi, telefon ve web desteği. Garanti ülkelerin yasalarına göre değişebilir. HP'nin ödül kazanmış servisi ve bölgenizdeki destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> adresini ziyaret edin.

## Sipariş bilgileri

<b>L2706A</b>	HP Scanjet 7000 Belge Sayfası besleme Tarayıcısı, Yüksek Hızlı USB 2.0 kablosu, Başlangıç Kılavuzu, güç kaynağı ve güç kordonu, tarama yazılımı içeren CD-ROM'lar, ADF temizleme bezi, IRIS Kayıt broşürü
---------------	---

<b>Aksesuarlar</b>	
<b>C9943A</b>	HP ADF Temizleme Bezi Paketi
<b>L2707A</b>	HP Scanjet 5000/7000 ADF Silindir Değiştirme Takımı

<b>Servis ve Destek</b>	
<b>UN477E</b>	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Servisi, 3 yıl
<b>UN475E</b>	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Değiştirme Servisi, 2 yıl (UN477E/UN475E Türkiye, Doğu Avrupa ve Rusya hariç)
<b>UN472E</b>	HP Care Pack, Standard Değiştirme Servisi, 3 yıl (sadece Doğu Avrupa ve Rusya)
<b>UN479E</b>	HP Care Pack, Depoya lade, 3 yıl (sadece Türkiye)
<b>UN478E</b>	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Değiştirme, 3 yıl
<b>UN476E</b>	HP Care Pack, Sonraki İş Günü Yerinde Değiştirme, 2 yıl (UN478E/UN476E tüm ülkelerde uygulanmaz, lütfen ülkeye göre bakın)

Yedek parça ve aksesuarların tam listesi için lütfen <http://www.hp.com> adresinden HP web sitesine bakın

<http://www.hp.com>



© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 01/09 4AA2-3385TRE

