

Scanner avec bac d'alimentation HP Scanjet 5000



Gérez tous les processus de numérisation de votre bureau grâce à ce scanner pro. rapide et facile à utiliser. Réalisez la numérisation recto ou recto verso auto. de piles de documents et rationalisez des tâches courantes telles que l'enregistrement, le classement et l'organisation des images numérisées.

Le scanner de documents avec alimentation feuille à feuille HP Scanjet 5000 est conçu pour les PME qui ont besoin d'une numérisation recto verso auto. rapide, et de souplesse pour traitement des doc. plus petits tels que les pièces d'identité, les reçus, les chèques et les cartes de visite.

Numérisation doc. rapide pour répondre à vos besoins quotidiens.

Stimulez la productivité de votre bureau avec ce scanner de documents facile à utiliser. Numérisation recto et recto verso rapide pouvant atteindre 25 ppm/50 ipm¹ en noir et blanc ou en couleur, et résultat net et précis avec une résolution de 600 ppp. Chargez jusqu'à 50 feuilles dans le chargeur auto. doc. pour une numérisation automatique. Capturez les données de cartes de visite, de pièces d'identité plastiques et d'autres originaux de petite taille. Traitez des volumes élevés grâce à un taux d'utilisation quotidien de 1500 pages.

Simplifiez les tâches de numérisation quotidiennes grâce à des profils de numérisation programmables d'accès facile.

Renforcez votre efficacité en rationalisant des tâches courantes à l'aide du logiciel intelligent de numérisation de documents HP. Créez des profils de numérisation personnalisés accessibles via le panneau de commande LCD à 2 lignes du scanner. Enregistrez des fichiers dans différents formats (PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF et JPEG) et envoyez-les directement vers une adresse e-mail, un dossier ou une application. Affichez en aperçu et modifiez des images numérisées dans une fenêtre de vignettes avant enregistrement. Divisez des piles de documents numérisés en fichiers individuels.

Accédez à la gestion de documents dès aujourd'hui.

Convertissez des piles de papier en documents numériques et traitez-les avec le logiciel fourni, ScanSoft® PaperPort®². Convertissez les documents numérisés en texte modifiable avec le logiciel OCR fourni, I.R.I.S. Readiris™ Pro – extrayez des données de vos documents papier pour traitement ultérieur. Convertissez les cartes de visite en base de données numérique et synchronisez vos contacts avec Outlook ou votre assistant personnel numérique grâce à Newsoft Presto! BizCard. Obtenez une compatibilité instantanée avec des systèmes de gestion de documents grâce aux pilotes ISIS®, TWAIN et WIA.

¹ Vitesse atteignant 200 ppp en noir et blanc et en couleur grâce au logiciel intelligent de numérisation de documents HP, sur papier A4

² ScanSoft® PaperPort® est compatible avec Windows 2000, XP et Vista.

Spécifications techniques

Type de scanner	Aliment. par feuilles
Technologie de numérisation	Dispositif à transfert de charge, CCD
Utilisation journalière recommandée	Jusqu'à 1500 pages
Vitesse de numérisation (alimentation automatique, A4)	Jusqu'à 25 ppm/50 ipm (200 ppp, noir et blanc, couleur)
Résolution de numérisation	Optique: Jusqu'à 600 ppp Matériel: Jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisé: Jusqu'à 600 ppp Paramètres ppp de résolution de sortie: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Profondeur en bits	48 bits internes, 24 bits externes
Niveaux de gris	256
Mise à l'échelle	1 à 999% par incréments de 1 %
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 50 feuilles (75 g/m ²)
Format du document	Minimum: 50,8 x 73,6 mm (charg. auto. doc.) Maximum: 216 x 864 mm (charg. auto. doc.)
Format de support, bac d'alimentation automatique	A4, A5, A6, A8, Legal, cartes de visite, pièce d'identité, cartes de crédit, papier long (jusqu'à 864 mm)
Grammage du document	Minimum: 49 g/m ² ; Maximum: 120 g/m ²
Détection multi-alimentation	Oui, longueur
Panneau de commandes	Panneau avant : écran LCD 2 lignes avec flèches Haut et Bas, et boutons OK (Sélection), Back (Retour), Simplex (Recto) et Duplex (Recto verso), Cancel (Annuler), utilitaire Tools (Outils)
Communication numérique - Fonctionnalités standard	Numériser vers dossier, vers e-mail, vers copie, vers application Suppression auto. pages blanches, réalignement auto., orientation auto., recadrage auto., détection codes-barres, séparation lots, fusion documents
Modes d'entrée du scanner	Boutons mise en route rapide logiciel intelligent de numérisation de documents HP et HP Document Copy ; numérisation logiciel intelligent de numérisation de documents HP ; application utilisateur via pilotes TWAIN, ISIS ou WIA
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF (accessible, MRC, PDF/A) ; TIFF (une page, plusieurs pages, comprimé : G3, G4, LZW) ; JPG ; BMP ; PNG ; DOC ; RTF ; TXT ; WPD ; XLS ; HTML ; OPF ; UNICODE ; XML ; XPS (Windows Vista® seulement)
Logiciels fournis	CD-ROM de logiciels pour Microsoft® Windows®, logiciel intelligent de numérisation de documents HP, ScanSoft PaperPort, logiciel OCR I.R.I.S. Readiris Pro, lecteur cartes de visite NewSoft Presto! BizCard Reader, pilotes EMC ISIS/TWAIN
Compatibilité des systèmes d'exploitation	Prêt pour Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Édition familiale, XP Professionnel, XP Professionnel x64, XP Media Center, 2000
Configuration minimale requise	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000 : processeur cadencé à 500 MHz, 512 Mo de RAM, 80 Mo d'espace disque disponible (pilotes seulement) ou 350 Mo d'espace disque disponible (minimum) ; Windows Vista®, x64 : processeur cadencé à 800 MHz, 1 Go de RAM, 80 Mo d'espace disque disponible (pilotes seulement), 350 Mo d'espace disque disponible (minimum) ; Pour tous les systèmes : USB 1.1 ou version ultérieure, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, 16 bits couleur, Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure
Configuration recommandée	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000 : processeur cadencé à 3 GHz, 1 Go de RAM, 1 Go d'espace disque disponible ; Windows Vista®, x64 : processeur cadencé à 3 GHz, 2 Go de RAM, 500 Mo d'espace disque disponible ; Pour tous les systèmes : USB 2.0 ou version ultérieure, lecteur CD-ROM, écran SVGA 1024 x 768, 16 bits couleur, Internet Explorer 6 ou version ultérieure
Interface et connectivité	Standard: USB 2.0 haut débit
Pièces remplaçables	C9943A Feuille de nettoyage pour chargeur auto. doc., lot de 10, L2707A kit de remplacement du rouleau d'entraînement du chargeur auto. doc.
Dimensions (l x p x h)	320 x 280 x 246 mm
Poids	7,2 kg; emballé: 10,2 kg
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 65 °C Humidité en fonctionnement: Humidité relative 15-80% (sans condensation); Humidité de stockage: Humidité relative 0-90% (sans condensation)
Alimentation électrique nécessaire ENERGY STAR	Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 %), sortie 1,5 amp; consommation: 40 W max. Oui
Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité	IEC 60950-1 Première édition (2001), certifications dérivées nationales ou obligatoires et volontaires associées : Chine (CCC), Russie (GOST), Taiwan (BSMI), Mexique (NOM)
Compatibilité électromagnétique	Alinéa 2 et 15 de la FCC (Federal Communications Commission, classe B (USA) ; CISPR 22:2006 (International) ; ANSI 63.4-2003 (USA) ; CAN/CSA – CISPR 22:02 (Canada) ; UE 55022:2006, classe B (Union européenne) ; UE 61000-3-2:2005 (Union européenne) ; UE 61000-3-3:2005 (Union européenne) ; AS/NZS CISPR 22:2004 (Australie et Nouvelle-Zélande), classe B : CNS 13438 (Taiwan) ; UE 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Union européenne)
Garantie	Garantie matérielle limitée d'un an, support par téléphone et sur le Web inclus. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.

Informations de commande

L2715A	Scanner de documents avec alimentation feuille à feuille HP Scanjet 5000, câble USB 2.0 haut débit, guide de démarrage, alim. et cordon d'alim., CD-ROM avec logiciel de numérisation, feuille de nettoyage chargeur auto. doc., dépliant d'inscription IRIS
---------------	--

Accessoires

C9943A	Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF
L2707A	Kit remplac. rouleau d'entraînement ADF HP Scanjet 5000/7000

Assistance et services

UH370E HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la Turquie, les marchés émergents et la Russie)

UK001E HP Care Pack, échange standard, 3 ans (marchés émergents et Russie uniquement)

UH369E HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)

UH372E HP Care Pack, échange sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans

UH371E HP Care Pack, échange sur site le jour ouvrable suivant, 2 ans

(UH372E/UH371E disponibles dans certains pays, veuillez vérifier la disponibilité dans le pays concerné)

Pour consulter la liste complète des consommables et accessoires, reportez-vous au site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

