



Gestione di tutti i processi di scansione con questo scanner professionale veloce e facile da utilizzare. Acquisizione automatica di pile di documenti su un solo lato o fronte/retro e semplificazione delle operazioni più comuni, come salvare, archiviare e organizzare le immagini digitalizzate.

Lo scanner per documenti HP Scanjet 5000 a foglio singolo è progettato per gli utenti delle PMI che richiedono veloci scansioni fronte/retro automatizzate e la flessibilità di gestire anche piccoli oggetti, quali carte d'identità, ricevute, assegni e biglietti da visita.

Scansione rapida dei documenti per le esigenze di tutti i giorni.

Incremento della produttività dell'ufficio con questo scanner di documenti facile da utilizzare. Scansione veloce su un solo lato o fronte/retro con velocità fino a 25 ppm/50 ipm¹ in bianco e nero, scala di grigi o colore e risultati nitidi con risoluzione a 600 dpi. Caricamento fino a 50 fogli nell'alimentatore automatico di documento disponibili per la scansione. Acquisizione di dati da biglietti da visita, carte d'identità in plastica e altri piccoli originali. Gestione di elevati volumi con un ciclo di lavoro di 1500 al giorno.

Semplificazione delle operazioni di scansione di tutti i giorni utilizzando profili programmabili, di facile accesso.

Ottimizzazione dell'efficienza semplificando le operazioni più comuni con il software HP Smart Document Scan. Creazione di profili di scansione personalizzati e accesso ai profili tramite il pannello di controllo LCD a 2 righe dello scanner. Salvataggio dei file in molteplici formati inclusi PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF e JPEG, e invio diretto a e-mail, cartelle o applicazioni. Anteprima e modifica delle immagini digitalizzate tramite una finestra miniaturizzata prima di salvarle. Suddivisione delle pile di documenti in file singoli.

Per accostarsi subito al "document management".

Trasformate pile di documenti cartacei in documenti digitali, gestibili con il software incluso ScanSoft® PaperPort®². Le scansioni sono convertibili in testo modificabile con il software OCR incluso I.R.I.S. Readiris™ Pro – i dati possono essere estratti dalla carta ed elaborati. Conversione dei biglietti da visita in database digitali e sincronizzazione dei dati dei contatti con Outlook o il PDA utilizzando Newsoft Presto! BizCard. Compatibilità immediata con i sistemi di gestione dei documenti grazie ai driver ISIS®, TWAIN e WIA inclusi.

¹ Velocità ottenute a 200 dpi b/n, colore e scala di grigi con il software Smart Document Scan, fogli A4

² ScanSoft® PaperPort® è compatibile con Windows 2000, XP e Vista.

Specifiche tecniche

Tipo di scanner	Alimentazione a foglio singolo
Tecnologia di scansione	CCD (Charge-Coupled Device)
Throughput giornaliero consigliato	Fino a 1500 pagine
Velocità di scansione (ADF, A4)	Fino a 25 ppm/50 ipm (200 dpi, bianco e nero, scala di grigi, colore)
Risoluzione di scansione	Optica: Fino a 600 dpi Hardware: Fino a 600 x 600 dpi Potenziata: Fino a 600 dpi Impostazioni dpi per la risoluzione della stampa: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Profondità in bit	48 bit interna/24 bit esterna
Livelli scala di grigio	256
Proporzionamento	da 1 a 999% con incrementi dell'1%
Capacità alimentatore automatico di documenti	Standard, 50 fogli (75 g/m ²)
Dimensioni documento	Minimo: 50,8 x 73,6 mm (ADF) Valore massimo: 216 x 864 mm (ADF)
Dimensioni supporti, ADF	A4, A5, A6, A8, legale, biglietti da visita, carte di identità e di credito, carta lunga fino a 864 mm
Peso documento	Minimo: 49 g/m ² ; Valore massimo: 120 g/m ²
Rilevamento alimentazione automatica	Sì, lunghezza
Pannello di controllo	Pannello anteriore: LCD a 2 righe con freccia Su e Giù, e i pulsanti OK (Selezione) e Indietro, i pulsanti Simplex e Duplex, Annulla, l'utilità Strumenti
Funzionalità standard di invio digitale	Scansione a cartella, scansione a e-mail, scansione a copia, scansione ad applicazione Rimozione automatica pagine vuote, raddrizzamento, orientamento e ritaglio automatici, rilevamento codici a barre, separazione batch, fusione documenti
Modalità di input della scansione	Pulsanti di avvio rapido del software HP Smart Document Scan e HP Document Copy; scansione con il software HP Document Scan; applicazione utente tramite driver TWAIN, ISIS o WIA
Formato del file di scansione	PDF (ricercabile, MRC, PDF/A); TIFF (pagina singola, pagine multiple, compresso: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; OPF; UNICODE; XML; XPS (solo Windows Vista®)
Software incluso	CD-ROM con software per Microsoft® Windows®, software HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, OCR I.R.I.S. Readeris Pro, NewSoft Presto! BizCard Reader, driver EMC ISIS/TWAIN
Compatibilità con i sistemi operativi	Certificazione per Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center, 2000
Requisiti minimi di sistema	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Processore a 500 MHz, 512 MB di RAM, 80 MB di spazio disponibile su disco (solo driver) o 350 MB di spazio disponibile su disco (minimo); Windows Vista®, x64; Processore a 800 MHz, 1 GB di RAM, 80 MB di spazio disponibile su disco (solo driver), 350 MB di spazio disponibile su disco (minimo); Per tutti i sistemi: USB 1.1 e superiore, unità CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, colore a 16 bit, Internet Explorer 5.01 e superiore
Requisiti di sistema consigliati	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Processore a 3 GHz, 1 GB di RAM, 1 GB di spazio disponibile su disco; Windows Vista®, x64; Processore a 3 GHz, 2 GB di RAM, 500 MB di spazio disponibile su disco; Per tutti i sistemi: USB 2.0 o superiore, unità CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, colore a 16 bit, Internet Explorer 6 o superiore
Interfaccia e connettività	Standard: Hi-Speed USB 2.0
Parti di ricambio	C9943A Foglio di pulizia Alimentatore automatico di documenti, pacco da 10, L2707A Kit di sostituzione rullo ADF
Dimensioni (l x p x a)	320 x 280 x 246 mm
Peso	7,2 kg; imballato: 10,2 kg
Ambiente operativo	Temperatura di funzionamento: da 10 a 35° C; Temperatura di immagazzinaggio: da -40 a 65° C Umidità di funzionamento: dal 15 all'80% di UR (senza condensa); Umidità di immagazzinaggio: dallo 0 al 90% di UR (senza condensa)
Requisiti di alimentazione	Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1,5 amp; consumo: 40 watt massimo
ENERGY STAR	Sì
Informazioni su conformità normativa/protezione	IEC 60950-1 First Edition (2001), derivazioni nazionali, certificazioni associate volontarie e obbligatorie: Cina (CCC), Russia (GOST), Taiwan (BSMI), Messico (NOM)
Compatibilità elettromagnetica	Federal Communications Commission (FCC) Parte 2 e Parte 15, Classe B (USA); CISPR 22:2006 (Internazionale); ANSI 63.4-2003 (USA); CAN/CSA-CISPR 22:02 (Canada); EN 55022:2006, Classe B (Unione europea); EN 61000-3-2:2005 (Unione europea); EN 61000-3-3:2005 (Unione europea); AS/NZS CISPR 22:2004 (Australia e Nuova Zelanda), Classe B; CNS 13438 (Taiwan); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Unione Europea)
Garanzia	Un anno di garanzia limitata sull'hardware, incluso supporto telefonico e Web. La garanzia può variare a seconda delle normative in vigore nei singoli Paesi. Visitare il sito http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e le opzioni di supporto HP disponibili nel proprio Paese.

Informazioni relative all'ordine

L2715A	Scanner per documenti HP Scanjet 5000 a foglio singolo, cavo Hi-Speed USB 2.0, Guida introduttiva, alimentatore e cavo di alimentazione, CD-ROM con software di scansione, panno di pulizia ADF, pieghevole per la registrazione IRIS
---------------	---

Accessori

C9943A	Pacchetto panno di pulizia ADF HP
L2707A	Kit sostituzione rullo ADF HP Scanjet 5000/7000

Assistenza e supporto

UH370E	HP Care Pack, servizio di sostituzione il giorno lavorativo successivo, 3 anni (tranne Turchia, EEM e Russia)
UK001E	HP Care Pack, servizio di sostituzione standard, 3 anni (solo EEM e Russia)
UH369E	HP Care Pack, restituzione al magazzino, 3 anni (solo Turchia)
UH372E	HP Care Pack, sostituzione onsite il giorno lavorativo successivo, 3 anni
UH371E	HP Care Pack, sostituzione onsite il giorno lavorativo successivo, 2 anni (UH372E/UH371E verificare disponibilità nel singolo paese)

Per un elenco completo dei materiali di consumo e degli accessori consultare il sito HP all'indirizzo <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

