



Управляйте процессами сканирования в офисе с этим быстрым и удобным сканером для бизнеса. Воспользуйтесь автоматическим сканированием большого объема одно- и двусторонних документов и оптимизируйте стандартные задания, такие как сохранение, архивирование и организация отсканированных изображений.

Сканер HP Scanjet 5000 для сканирования документов с полистовой подачей предназначен для компаний малого и среднего бизнеса, нуждающихся в быстром автоматическом двустороннем сканировании и функциях обработки небольших объектов: удостоверений, квитанций, чеков и визитных карточек.

Быстрое сканирование документов каждый день.

Повысьте производительность в офисе с помощью простого в использовании документного сканера. Оцените высокую скорость одно- и двустороннего сканирования – до 25 стр./мин/50 изображений в минуту¹ в ч/б и цветном режиме и при сканировании в оттенках серого – а также четкие результаты с разрешением 600 т/д. Загружайте до 50 листов в устройство АПД и просто включите функцию сканирования. Сканируйте визитные карточки, пластиковые удостоверения личности и другие небольшие материалы. Ежедневная нагрузка 1500 страниц позволяет работать с большими объемами.

Оптимизируйте выполнение повседневных заданий с помощью программируемых удобных профилей сканирования.

Увеличьте производительность с ПО HP Smart Document Scan, позволяющего оптимизировать стандартные задания. Создавайте профили сканирования и используйте их с помощью 2-строчной ЖК-панели управления на сканере. Сохраняйте файлы в различных форматах, включая PDF-A, PDF, Microsoft Word, TIFF и JPEG, и отправляйте их в электронную почту, папку или приложение. Используйте окно для отображения макетов отсканированных изображений для их предварительного просмотра и обработки перед отправкой. Разбивайте комплекты отсканированных документов на отдельные файлы.

Управляйте своими документами уже сегодня.

Превратите кипы бумаги в цифровые документы и управляйте ними с помощью входящего в комплект поставки ПО ScanSoft® PaperPort®². Преобразуйте результаты сканирования в редактируемый текст с помощью включенного в комплект поставки ПО I.R.I.S. Readiris™ Pro – извлекайте данные из бумажных документов для дальнейшей обработки. Преобразуйте визитные карточки в цифровую базу данных и синхронизируйте контактные данные с помощью программы Outlook или PDA-файлы с помощью Newsoft Presto! BizCard. Оцените моментальную совместимость с системами управления документами благодаря драйверам ISIS®, TWAIN и WIA.

¹ Скорость при ч/б и цветном сканировании, а также сканировании в оттенках серого с разрешением 200 т/д с интеллектуальным ПО для сканирования документов и бумагой А4

² ScanSoft® PaperPort® совместимо с Windows 2000, XP и Vista.

Технические характеристики

Тип сканера	Полистя подача
Технология сканирования	Прибор с зарядовой связью (ПЗС)
Производительность в день (рекомендуемая)	До 1500 страниц
Скорость сканирования (автоматическое устройство подачи документов, А4)	До 25 стр./мин и 50 изображений в минуту (разрешение 200 т/д, режимы: ч/б, цветной, оттенки серого)
Разрешение при сканировании	Оптическое: До 600 т/д Аппаратное обеспечение: До 600 x 600 т/д Улучшенное: До 600 т/д Настройка выходного разрешения, т/д: 75, 100, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600
Разрядность	Внутренняя – 48 бит, внешняя – 24 бита
Оттенки серого	256
Масштабирование	От 1 до 999% с шагом 1%
Ёмкость автоматического устройства подачи документов (ADF):	Стандарт 50 листов (75 г/м ²)
Размер документов	Минимум: 50,8 x 73,6 мм (устройство автоматической подачи документов) Максимум: 216 x 864 мм (устройство автоматической подачи документов)
Размер носителя, устройство автоматической подачи	A4, A5, A6, A8, Legal, визитные, идентификационные и кредитные карточки, бумага длиной до 864 мм
Вес документов	Минимум: 49 г/м ² ; Максимум: 120 г/м ²
Автоматическое обнаружение многолистовой подачи	Да, по длине
Панель управления	Передняя панель: Двухстрочный ЖК-дисплей со стрелками Up (Вверх) и Down (Вниз), кнопки OK (Select) и Back (Назад), Simplex (Одностороннее сканирование) и Duplex (Двустороннее сканирование), Cancel (Отмена), Tools utility (утилита Tools)
Стандартные функции цифровой отправки	Сканире в папку, сканире в эл. почту, сканире для копир-я, сканире в приложение
	Автоудаление пустой страницы, автоматическое выравнивание, калибровка и кадрирование, обнаружение штрихкода, пакетное сканирование, объединение документов
Режимы ввода при сканировании	Кнопки быстрого запуска ПО HP Smart Document Scan и HP Document Copy; сканирование с использованием ПО от HP для сканирования документов; пользовательское приложение через драйверы TWAIN, ISIS или WIA
Формат файла сканирования	PDF (с возможностью поиска, MRC, PDF/A); TIFF (одна страница, несколько страниц, сжатый: G3, G4, LZW); JPG; BMP; PNG; DOC; RTF; TXT; WPD; XLS; HTML; ODF; UNICODE; XML; XPS (только для Windows Vista®)
ПО в комплекте	Компакт-диск(и) с ПО для Microsoft® Windows®: ПО HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, ПО оптического распознавания символов I.R.I.S. Readiris Pro, NewSoft Presto! BizCard Reader, драйверы EMC ISIS/TWAIN
Совместимость с операционными системами	Сертификация для операционных систем Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center, 2000
Минимальные системные требования	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: процессор 500 МГц, 512 Мб ОЗУ, 80 Мб свободного пространства на жестком диске (только драйверы) или 350 Мб свободного пространства на жестком диске (минимум); Windows Vista®, x64: процессор 800 МГц, ОЗУ 1 Гб, 80 Мб свободного пространства на жестком диске (только драйверы), 350 Мб свободного пространства на жестком диске (минимум); Для всех систем: USB 1.1 или выше, привод CD-ROM, монитор SVGA 1024 x 768, глубина цвета 16 бит, Internet Explorer 5.01 или выше
Рекомендуемые требования к системе	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: процессор 3 ГГц, 1 Гб ОЗУ, 1 Гб свободного пространства на жестком диске; Windows Vista®, x64: процессор 3 ГГц, 2 Гб ОЗУ, 500 Мб свободного пространства на жестком диске; Для всех систем: USB 2.0 или выше, привод CD-ROM, монитор SVGA 1024 x 768, 16 бит, Internet Explorer 6 или выше
Интерфейс соединения	Стандартное: Hi-Speed USB 2.0
Запчасти	C9943A Чистящие листы для устройства автоматической подачи документов (в упаковке 10 шт.), L2707A Комплект для замены роликов устройства автоматической подачи документов
Размеры (ш x г x в)	320 x 280 x 246 мм
Вес	7,2 кг; в упаковке: 10,2 кг
Требования к окружающей среде	Температура эксплуатации: От 10 до 35° C; Температура хранения: от -40 до 65° C Влажность при эксплуатации: От 15 до 80 % RH (без конденсации); Влажность при хранении: От 0 до 90% RH (без конденсации)
Требования к питанию	Напряжение на входе – от 100 до 240 В переменного тока (+/-10 %), 50-60 Гц (+/-3 Гц), выходной ток 1,5 А; расход: 40 Вт (макс.)
ENERGY STAR	Да
Информация о соответствии нормативным требованиям/информация по безопасности	IEC 60950-1 First Edition (2001), национальные варианты, соответствующая добровольная и обязательная сертификация: Китай (CCC), Россия (ГОСТ), Тайвань (BSMI), Мексика (NOM)
Электромагнитная совместимость	Федеральная комиссия по связи (FCC) часть 2 и часть 15, класс В (США); CISPR 22:2006 (международный); ANSI 63.4-2003 (США); CAN/CSA – CISPR 22:02 (Канада); EN 55022:2006, класс В (Европейский Союз); EN 61000-3-2:2005 (Европейский Союз); EN 61000-3-3:2005 (Европейский Союз); AS/NZS CISPR 22:2004 (Австралия и Новая Зеландия), класс В; CNS 13438 (Тайвань); EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Европейский Союз)
Гарантия	Один год гарантии на аппаратную часть с включенной поддержкой по телефону и через Интернет. Гарантия зависит от страны и требований местного законодательства. Информация о программе поддержки (отмеченной наградами) и ее возможностях в вашем регионе доступна по адресу: http://www.hp.com/support

Информация о заказе

L2715A	Документ-сканер с полистовой подачей HP Scanjet 5000, кабель Hi-Speed USB 2.0, руководство по началу работы, блок питания и шнур питания, диски CD-ROM с ПО для сканирования, протирочная ткань для устройства автоматической подачи документов (ADF), вкладыш для регистрации ПО от IRIS
--------	---

Дополнительные принадлежности

C9943A	Комплект чистой ткани HP ADF
L2707A	Комплект для замены роликов устройства ADF HP Scanjet 5000/7000

Обслуживание и поддержка

UH370E HP Care Pack	обмен на следующий рабочий день, 3 года (кроме Турции, ЕЕМ и России)
UK001E HP Care Pack	стандартный обмен, 3 года (только ЕЕМ и Россия)
UH369E HP Care Pack	возврат изделия на склад, 3 года (только Турция)
UH372E HP Care Pack	обмен на месте на следующий рабочий день, 3 года
UH371E HP Care Pack	обмен на месте на следующий рабочий день, 2 года (UH372E/UH371E доступны не во всех странах, проверьте доступность в вашей стране)

Полный перечень поставляемого оборудования и дополнительных принадлежностей приведен на сайте HP <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

