



Effektiviser arbejdsgangen og øg produktiviteten med egen farvescanning som supplement til storformatprint i virksomheden. Denne scanner integreres let i dit eksisterende system og kan bruges med en lang række scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører.



HP Designjet  
4520-scanner

**Ideel til produktionsafdelinger hos reproanstalter og printserviceleverandører samt til AEC-, MCAD- og GIS-kunder i små og mellemstore virksomheder, hvor arbejdsgrupper og tekniske produktionsafdelinger har brug for scanning i stort format og høj kvalitet**

**Minimer produktionstiden ved selv at farvekopiere og scanne i høj kvalitet.**

HP Designjet 4520 er en effektiv scanner med hastigheder på op til 76 mm pr. sekund i farver og 254 mm pr. sekund i sort/hvid. Den effektive scanningsopløsning giver billeder i høj kvalitet med realistiske farver og nøjagtige streger. Med en imponerende opløsning på 508 dpi optisk og 9600 dpi forbedret ved hjælp af 3 CCD kameraer og 0,1% stregnøjagtighed kan du ikke skelne scannede filer fra nye filer, og originaldokumenter kan således gengives helt nøjagtigt.

**Sammensæt et højtydende HP system til scanning/kopiering/print i farver, som er let at integrere med tredjepartsprogrammer.**

Det integrerede kopsystem omfatter information i realtid om printer, medier og kø via scannerens brugerflade. De prækonfigurerede drivere og den indbyggede netværkstilknytning gør det nemt at føje denne scanner til produkter i HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 og Z6100 serierne. Slip for genoplæring af brugere ved at føje denne scanner til din HP design og produktionsløsning. Brug en række førende scannerprogrammer fra tredjepartsleverandører, for eksempel raster-til-vektor-konvertering.

**Scan, kopiér og print med et tryk på en knap.**

Brugervenlig og nemt betjent 38 cm berøringsfølsom skærm. Brug de avancerede kopifunktioner til effektivisering af arbejdet. Gør billeder større eller mindre og justér margener for at skabe det ideelle billede. Brug nesting funktionen til at gemme medier, og fremstil ekstra store forstørrelser med plakatfunktionen. Gem scannede filer i en netværksmappe eller på cd eller dvd. Problemfri kommunikation over netværket via det indbyggede tastatur med 1000Base-T netværksfunktion og TCP/IP-protokoller.

## Tekniske specifikationer

<b>Scanningshastighed</b>	Farve (200 dpi/400 dpi turbo): op til 8 cm/sek. Sort/hvid (200 dpi/400 dpi turbo): op til 25 cm/sek.
<b>Scanningsopløsning</b>	Op til 9600 dpi med variabel indstilling af opløsning fra 50 dpi i trin à 1 dpi
<b>RAM</b>	Standard: 1 GB; Maksimum: 1 GB; Harddisk: Standard, 40 GB..
<b>Medietyper</b>	Ikke-slibende papir, pergament, mylar, sepia, blåtryk, plastfilm, plastlaminat, skumplade, karton (ikke krydsfiner, stenplader, metalplader eller slibende, tilsmudsede, ru, skarpkantede, metalombukkede eller brændte flader og ej heller transparente)
<b>Maksimal mediebredde</b>	1092 mm
<b>Mediehåndtering</b>	Lige scannerpapirgang til ark- og kartonoriginaler
<b>Interface og tilslutning</b>	Standard: Megabit Ethernet (1000Base-T), FireWire (overholder IEEE-1394a)
<b>Kontrolpanel</b>	Kopiering/scanning/print sker via en berøringsfølsom LCD farveskærm og brugervenligt software.
<b>Inkluderede drivere</b>	HP Macroinstaller med Windows® drivere til produkter i HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00, Z6100 serierne
<b>Software</b>	Systemgendannelsessoftware til scanningsystemet, inklusive HP Macroinstaller med Windows® drivere til produkter i HP Designjet 5x0, 800, 1000, 40x0, 45x0, 5x00, T610, T11x0, Z2100, Z3x00, Z6100 serierne
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home og Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X v10.4, v10.5. Seneste oplysninger om driveropgraderinger finder du på <a href="http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers">http://www.hp.com/go/4520scanner/drivers</a>
<b>Kompatible netværksoperativsystemer</b>	Windows Vista® (32/64-bit), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-bit), XP Home og Professional (32/64-bit), Server 2003 (32/64-bit), Mac OS X v10.4, Mac OS X v10.5, Linux
<b>Mindste systemkrav</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4, (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken.. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G3 eller Intel® Core Processor, 512 MB RAM, 1 GB ledig plads på harddisken.
<b>Anbefalede systemkrav</b>	Microsoft® Windows®, Linux: Intel® Pentium® 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken.. Mac OS X v10.4 eller senere: PowerPC G4, G5 eller Intel® Core Processor, 1 GB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken.
<b>Strøm</b>	Krav: Indgangsspænding 100 til 240 V AC (+/-10%), 50/60 Hz, maks. 5 A. Forsyning: Internt: indbygget universalstrømforsyning. Forbrug: 300 watt maksimum (aktiv), 3,5 watt maksimum (slukket)
<b>Mål (b x d x h)</b>	Udpakket: 1800 x 850 x 1380 mm
<b>Vægt</b>	Udpakket: 92,5 kg. Emballeret: 146 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Driftstemperatur: 5 til 40° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: -20 til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,3 B(A) (aktiv), 5,8 B(A) (standby). Lydtryk: LpAm53 dB(A) (aktiv), 41 dB(A) (standby)
<b>Certificeringer</b>	Sikkerhed: EU (overholder LVD og EN60950-1), Rusland (GOST). EMC-certificeringer: Overholdelse for Class A ITE-produkter: EU (EMC-direktiv)
<b>Garanti</b>	To års begrænset hardwaregaranti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.

## Bestillingsoplysninger

**CM770A** Scanner, stativ, berøringsfølsom skærm (panel pc), tastatur, lynoversigt, opsætningsplakat, dokumentations-cd, systemgendannelses-dvd, kundeservicevejledning, FireWire-kabler (x 2), Ethernet-kabel, lysnetledning.

### Understøttede printere

Produkter i HP Designjet 5x0/800, 1000, 40x0/45x0, 5x00, T610/T11x0, Z2100/Z3x00 og Z6100 serierne

### Service & support

**UL639E** HP Care Pack, 3 års hardware-service næste hverdag  
**UL638E** HP Care Pack, 4 års hardware-service næste hverdag  
**UL637E** HP Care Pack, 5 års hardware-service næste hverdag  
**UL632E** HP Care Pack, 3 års hardware-support, 4 timers tilkaldetid, 13x5 samme dag onsite  
**UL633PE** HP Care Pack, 1 års ekstra hardware-support næste hverdag  
**UL627PE** HP Care Pack, 1 års ekstra hardware-support onsite samme dag, 4 timers tilkaldetid, 13x5  
**H7604A/E** Standardinstallation  
**H4518A/E** Netværksinstallation

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/dk>



Udgivet i EMEA 09/09 4AA2-4796DAE  
© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -serviceydelser fremgår af de garanti bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri.

