



Paranna työryhmien tai koko toimiston tuottavuutta jakamalla valikoima kehittyneitä asiakirjan skannaustyökaluja kiinteään ethernet-verkon välityksellä. Monisivuisten, yksi- tai kaksipuolisten asiakirjojen skannaus onnistuu automaattisesti ja tiedostot voi jakaa käyttämällä verkkokansioita tai sähköpostia.

**HP Scanjet N6350 -asiakirjatasoskanneri verkkoyhteydellä on monipuolinen laite, joka on kehitetty toimistoille ja pienille työryhmille, jotka haluavat parantaa tehokkuutta jakamalla kehittyneet asiakirjojen skannausominaisuudet ja tiedostojen arkistointityökalut verkon välityksellä.**

**Jaa järeä ja monipuolinen suorituskyky useiden käyttäjien kesken sisäisen verkkoyhteyden avulla.**

Tämän monipuolisen asiakirjaskannerin voi yhdistää ethernet-verkkoon, jolloin skannaustoiminnot voi jakaa useiden käyttäjien kesken. IT-asiantuntijuutta ei vaadita – laitteen voi vain yhdistää ja alkaa töihin. Jakaminen on helppoa ja digitaaliset tiedostot voi lähettää suoraan skannerista, minkä ansiosta tietojen käsittely on nopeaa ja tehokasta. Valinnaisen PIN-suojauksen avulla voit hallita käyttöä ja tallennuskohteita. Integrointi olemassa oleviin asiakirjojen hallintajärjestelmiin ISIS®, TWAIN- ja WIA-ohjainten avulla.

**Skanna monisivuisia asiakirjoja nopeasti ja luotettavasti kaksipuolisella automaattisella asiakirjan syöttölaitteella.**

Lisää toimistosi tehokkuutta helppokäyttöisellä automaattisella asiakirjasyötöllä. Lisää jopa 50 arkkia automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen ja jätä ne skannattavaksi jopa 15 sivun tai 6 kuvan kaksipuolisella minuuttinopeudella. Tasoskannerin avulla voit käsitellä monia erilaisia alkuperäiskappaleita, kuten käyntikortteja, nidottuja asiakirjoja, valokuvia ja jopa 35 mm:n dioja tai negatiiveja. Hallitse, järjestä ja jaa kuvia ScanSoft® PaperPort®- tai Presto! PageManager® -ohjelmistolla<sup>1</sup>.

**Tehosta skannausprosesseja helpoilla pikakomennoilla ja automaattisella kuvanparannuksella.**

Paranna toimiston tehokkuutta selkeällä tehtäväpohjaisella käyttöliittymällä ja yhden painalluksen skannaus- ja kopiointipainikkeilla<sup>2</sup>. Nopeuta toimintoja asettamalla pikakomennot yleisille toiminnoille, kuten skannaus PDF-tiedostoksi tai Microsoft Word -muotoon, ja hae tiedostot yhdellä napin painalluksella. Käytä HP:n skannaustekniikkaa suoristamaan, rajaamaan ja kiertämään digitoidut tiedostot automaattisesti sekä colour-drop-out-toiminnallisuutta parantamaan tekstintunnistuksen tarkkuutta. Tallenna skannatut asiakirjat haluamassasi muodossa: PDF, TIFF tai JPEG.

<sup>1</sup> ScanSoft® PaperPort® ja Presto! PageManager® ovat Windows 2000-, XP- ja Vista-yhteensopivia

<sup>2</sup> Tulosta skannattu kuva olemassa olevalla oletustulostimella.

## Tekniset tiedot

<b>Kuvanlukijan tyyppi</b>	Tasomalli, automaattinen asiakirjojen syöttölaite
<b>Skannaustekniikka</b>	Varauskytketty laite (CCD)
<b>Suosittelava päivittäinen suoritusteho</b>	Jopa 500 sivua
<b>Skannausnopeus (ADF, A4)</b>	Jopa 15 sivua / 6 kuvaa/min (mv, harmaa)
<b>Skannaustarkkuus</b>	Optinen: Jopa 2400 dpi Laitteisto: Tasoskanneri: jopa 2400 x 2400 dpi, ADF: jopa 600 x 600 dpi Parannettu: Enintään 19 200 dpi:tä Tulostustarkkuus, dpi-asetukset: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
<b>Bitisyvyys</b>	48-bittinen
<b>Harmaasävytasot</b>	65536
<b>Skaalaus</b>	12-2 400 % yhden prosentin portain
<b>Skannausnopeus</b>	A4-asiakirja PDF-tiedostoksi (200 dpi, väri, vain kuva -pdf): noin 50 sekuntia A4-asiakirja hakutoiminnon täyttäväksi PDF-tiedostoksi (300 dpi, väri, etsittävä teksti -pdf): noin 30 s A4-asiakirja sähköpostiin (300 dpi, väri, muokattava teksti -pdf-sähköpostiliite): noin 42 s 10 x 15 cm:n kuva tiedostoksi (200 dpi, 24-bittiset värit, jpg): noin 32 s.
<b>Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti</b>	Vakio, 50 arkkia
<b>Asiakirjan koko</b>	Vähintään: Taso, ei vähimmäismäärää Enintään: 216 x 292 mm
<b>Materiaalin koko, ADF</b>	A4, A5, vapaat koot
<b>Asiakirjan paino</b>	Vähintään: 50 g/m <sup>2</sup> ; Enintään: 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Monisytön tunnistus</b>	Kyllä, pituus
<b>Ohjauspaneeli</b>	Viisi etupaneelin painiketta (peruuta, kopioi, virta, skannaus, asetukset), navigointi- ja valintapainikkeet (ylä- ja alanuoli, edellinen, OK), 10 näppäimen numeronäppäimistö PIN-luvun syöttämiseen
<b>Skannauksen käynnistystavat</b>	Skannaus HP Scanning Software -ohjelmistoon edessä; HP:n asiakirjojen kopiointi; skannaus HP Scanning Software -ohjelmistoon ohjelmistossa; käyttäjäsovellus TWAIN-, ISIS-, tai WIA -ohjaimilla
<b>Skannaustiedoston muoto</b>	PDF, PDF haettava, JPG, BMP, TIFF, TIFF pakattu, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF
<b>Kuvan parannustoiminnot</b>	Sopeutuva valaistus, automaattinen punasilmäisyyden poisto, kuvan palauttaminen, kuvan kirkastaminen
<b>Mukana toimitettu ohjelmisto</b>	Windows®: HP:n skanneriohjelmisto; EMC ISIS/TWAIN -ohjaimet; Nuance PaperPort 11*; I.R.I.S. Readiris Pro -tekstintunnistushjelmisto*; NewSoft Presto! BizCard*; *Huom: tuote toimitetaan kolmella käyttöoikeudella kaikkiin kolmansien osapuolien ohjelmistoihin. Käyttöoikeuksia voidaan myös ostaa useampia.
<b>Suojauksen hallinta</b>	Käytettäessä valinnaista käyttäjän 4 luvun PIN-suojasta
<b>Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus</b>	Microsoft® Windows® 7 -valmuis. Lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/Windows7">http://www.hp.com/go/Windows7</a> . Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
<b>Järjestelmän vähimmäisvaatimukset</b>	Microsoft® Windows® 7 -valmuis (Lisätietoja on osoitteessa <a href="http://www.hp.com/go/windows7">www.hp.com/go/windows7</a> ). Jotkin ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä, Windows Vista®: 1,3 GHz:n prosessori, 1 Gt RAM-muistia; Windows® XP Home, XP Professional: 1,3 GHz:n prosessori, 512 Mt RAM-muistia; Windows® 2000: 800 MHz:n prosessori, 256 Mt RAM-muistia; kaikki järjestelmät: 60 Mt (vain EMC ISIS/TWAIN -ohjaimet), 450 Mt vapaata kiintolevytilaa (500 Mt lisätilaa ja Hi-Speed USB 2.0 -portti suositeltavia runsasta automaattisen arkisyyttölaiteen käyttöä varten), CD-asema, 800 x 600 kuvapisteen SVGA-näyttö, 16-bittiset värit
<b>Suosittelut järjestelmävaatimukset</b>	Microsoft® Windows® 7 -valmuis; Windows Vista®: 2 Gt RAM-muistia; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 Gt RAM-muistia; kaikki järjestelmät: 2,4 GHz:n prosessori; 4 Gt vapaata kiintolevytilaa; 800 x 600 kuvapisteen SVGA-näyttö; 16-bittiset värit; Hi-Speed USB 2.0 -portti suositeltava runsasta automaattisen arkisyyttölaiteen käyttöä varten
<b>Liitäntä ja liitettävyys</b>	Vakio: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
<b>Vaihdettavat osat</b>	Rullien varaosapakkaus, puhdistusliinat
<b>Mitat (lev. x syv. x kork.)</b>	502 x 415 x 168 mm
<b>Paino</b>	6,7 kg; pakkauksessa: 8,21 kg
<b>Käyttöympäristö</b>	Käyttölämpötila: 10-35 °C; Säilytyslämpötila: -40-60 °C Käyttökosteus: 15-80 prosentin suhteellinen kosteus; Säilytyskosteus: 0-90 % suht. kost.
<b>Virtavaatimukset</b>	Syöttöjännite 100-240 V AC (±10 %), 50/60 Hz (±3 %); kulutus: Enintään 60 W
<b>ENERGY STAR</b>	Kyllä
<b>Yhdenmukaisuus- ja turvallisuustiedot</b>	IEC 60950-1 ensimmäinen painos (2001); kansalliset johdannaiset; asiaan liittyvät vapaaehtoiset ja pakolliset hyväksynät: Kiina (CCC), Venäjä (GOST), Taiwan (BSMI), Meksiko (NOM)
<b>Sähkömagneettinen yhteensopivuus</b>	Luokka B; EU (EMC-direktiivi), USA ja Kanada (FCC), Australia ja Uusi-Seelanti (ACMA), Kiina (CCC), Korea (MIC), Taiwan (BSMI), Venäjä (GOST), Etelä-Afrikka (I.C.A.S.A.)
<b>Takuu</b>	Yhden vuoden rajoitettu vakiolaitteistotakuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.

## Tilastiedot

<b>L2703A</b>	HP Scanjet N6350 -verkkotasoskanneri; Hi-Speed USB 2.0 -johto; ethernet-kaapeli; virtajohto; CD-levyt, joilla ohjelmistot Microsoft® Windows® -käyttöjärjestelmää varten; painettu aloitusopas
---------------	---

### Lisävarusteet

<b>L2701A</b>	HP Scanjet N6310 -mallin ADF-rullien vaihtosarja
<b>C9943A</b>	HP ADF -puhdistusliinapakkaus

### Huolto- ja tukipalvelut

<b>U4939E</b>	HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta (paitsi Turkki, Euroopan kehittyvät markkinat (EEM) ja Venäjä)
<b>UJ999E</b>	HP Care Pack -tuki, vakio vaihtopalvelu, 3 vuotta (vain EEM ja Venäjä)
<b>UH365E</b>	HP Care Pack -tuki, palautus toimittajalle, 3 vuotta (vain Turkki)
<b>UH361E</b>	HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 3 vuotta
<b>UH360E</b>	HP Care Pack -tuki, vaihto seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla, 2 vuotta (UH361E/UH360E ei saatavilla kaikissa maissa, tarkista saatavuus omassa maassasi)

Täydellinen luettelo tarvikkeista ja lisävarusteista on HP:n Web-sivustossa osoitteessa <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

