

# Scanner de documents à plat en réseau HP Scanjet N6350



Améliorez le travail en équipe ou la productivité au bureau : partagez un éventail d'outils de capture de documents avancés sur votre réseau Ethernet filaire. Numérisez automatiquement des documents de plusieurs pages (recto ou recto verso) et partagez-les sur des dossiers en réseau ou par e-mail.

**Le scanner de documents à plat en réseau HP Scanjet N6350 est un appareil polyvalent conçu pour les bureaux et les petites équipes de travail cherchant à accroître leur productivité en partageant des fonctions de capture de document avancées et des outils d'archivage des informations sur le réseau.**

**Partagez des performances solides et polyvalentes entre plusieurs utilisateurs grâce à la fonction réseau intégrée.**

Connectez cet appareil de capture de document polyvalent à votre réseau Ethernet et partagez la numérisation avec plusieurs utilisateurs. Aucune expertise informatique n'est nécessaire. Il suffit de connecter et de commencer à travailler. Traitez les informations de façon rapide et efficace avec le partage et l'envoi faciles de fichiers numériques à partir du scanner. Gérez l'accès et les emplacements d'enregistrement grâce à la sécurité par PIN en option. Intégrez les systèmes de gestion de documents existants à l'aide des pilotes ISIS®, TWAIN et WIA.

**Numérisez des documents de plusieurs pages de façon rapide et fiable avec le chargeur automatique de documents recto verso.**

Augmentez la productivité au bureau avec la capture facile de document sans surveillance. Chargez jusqu'à 50 feuilles dans le chargeur automatique de documents et la numérisation a lieu sans surveillance à des vitesses atteignant 15 pages/minute, ou 6 images/minute pour les documents recto verso. Traitez une ample gamme de documents originaux (cartes de visite, documents agrafés, photos et même diapositives/négatifs de 35 mm) avec le scanner à plat. Gérez, organisez et partagez les images avec ScanSoft® PaperPort® ou Presto! PageManager®<sup>1</sup>.

**Rationalisez vos processus de numérisation avec des raccourcis et l'amélioration automatique d'image.**

Améliorez l'efficacité au bureau avec une interface utilisateur intuitive reposant sur des tâches et des boutons de numérisation et copie<sup>2</sup>. Rationalisez les processus en définissant des raccourcis configurables vers des tâches courantes, telles que la numérisation vers le format PDF ou d'un document vers Microsoft Word, et accessibles à l'aide d'un simple bouton. Technologie de numérisation HP pour correction des désalignements, rognage et rotation auto. des fichiers numérisés, et détourage de couleur pour améliorer la précision OCR. Enregistrez les documents numérisés dans le format le plus adapté: PDF, TIFF ou JPEG.

<sup>1</sup> ScanSoft® PaperPort® et Presto! PageManager® sont compatibles avec Windows 2000, XP et Vista

<sup>2</sup> Imprimez une copie d'une image numérisée sur une imprimante par défaut existante.

## Spécifications techniques

Type de scanner	A plat, chargeur automatique
Technologie de numérisation	Dispositif à transfert de charge, CCD
Utilisation journalière recommandée	Jusqu'à 500 pages
Vitesse de numérisation (alimentation automatique, A4)	jusqu'à 15 ppm/6 ipm (n&b, gris)
Résolution de numérisation	Optique: Jusqu'à 2400 ppp Matériel: A plat : jusqu'à 2400 x 2400 ppp, charg auto doc : rés. jusqu'à 600 x 600 ppp Optimisé: Jusqu'à 19 200 ppp Paramètres ppp de résolution de sortie: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
Profondeur en bits	48 bits
Niveaux de gris	65536
Mise à l'échelle	12 à 2 400% par incréments de 1 %
Vitesse de numérisation	Document au format A4 vers fichier PDF (200 ppp, couleur, PDF image seulement) : environ 50 sec. document au format A4 vers fichier PDF accessible (300 ppp, couleur, PDF texte accessible) : environ 30 sec. document au format A4 vers e-mail (300 ppp, couleur, pièce jointe PDF texte modifiable) : environ 42 s image 10 x 15 cm vers fichier (200 ppp, couleur 24 bits, jpg) : environ 32 sec
Capacité du chargeur automatique de documents	En standard, 50 feuilles
Format du document	Minimum: A plat, sans minimum Maximum: 216 x 292 mm
Format de support, bac d'alimentation automatique	A4, A5, personnalisé
Grammage du document	Minimum: 50 g/m <sup>2</sup> ; Maximum: 120 g/m <sup>2</sup>
Détection multi-alimentation	Oui, longueur
Panneau de commandes	5 boutons sur panneau avant (Annuler, Copie, Alimentation, Numérisation, Configuration), boutons de navigation et de sélection (Flèche vers le haut, Flèche vers le bas, Retour, OK), clavier numérique à 10 touches pour saisie du PIN
Modes d'entrée du scanner	Numérisation du panneau avant vers HP Scanning Software; HP Document Copy; numérisation logicielle à l'aide de HP Scanning Software; application utilisateur via les pilotes TWAIN, ISIS ou WIA
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, PDF accessible, PDF, JPG, BMP, TIFF, TIFF compressé, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF
Améliorations des photos	Éclairage adaptative, suppression auto. leffet « yeux rouges », restauration d'image, surbrillance de photo
Logiciels fournis	Sous Windows : logiciel HP Scan; Pilotes EMC ISIS/TWAIN ; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto! BizCard*; *Veuillez noter : le produit est envoyé avec 3 licences pour tous les logiciels de tierces parties. Pour acheter des licences supplémentaires, accédez au site : <a href="http://www.nuance.com/paperportoffer/hp">http://www.nuance.com/paperportoffer/hp</a> ; <a href="http://www.irislink.com/HP-users/fr">http://www.irislink.com/HP-users/fr</a> ; <a href="http://fr.newsoft.eu.com/licensing/hp">http://fr.newsoft.eu.com/licensing/hp</a>
Gestion de la sécurité	Sécurité avec PIN utilisateur à 4 chiffres en option activée
Compatibilité des systèmes d'exploitation	prêt pour Microsoft® Windows® 7. Pour plus d'informations, voir <a href="http://www.hp.com/go/Windows7">http://www.hp.com/go/Windows7</a> . Des fonctions peuvent ne pas être disponibles. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel, Windows® XP x64, Windows® 2000
Configuration minimale requise	prêt pour Microsoft® Windows® 7 (pour plus d'informations, voir <a href="http://www.hp.com/go/windows7">www.hp.com/go/windows7</a> ). Des fonctions peuvent ne pas être disponibles, Windows Vista® : processeur 1.3 GHz, 1 Go de RAM ; Windows® XP Édition Familiale, XP Professionnel : Processeur 1,3 GHz, 512 Mo de RAM ; Windows® 2000 : processeur 800 MHz, 256 Mo de RAM ; pour tous les systèmes : 60 Mo (pilotes EMC ISIS/TWAIN uniquement), 450 Mo d'espace disque disponible (500 Mo supplémentaire et port USB 2.0 haut débit recommandé pour une utilisation extensive du chargeur automatique de documents), lecteur de CD-ROM, écran SVGA 800 x 600, 16 bits couleur
Configuration recommandée	prêt pour Microsoft® Windows® 7 ; Windows Vista® : 2 Go de RAM ; Windows® XP Édition Familiale ; XP Professionnel ; 2000 : 1 Go de RAM ; pour tous les systèmes : processeur 2,4 GHz ; 4 Go d'espace disque disponible ; Écran SVGA 800 x 600 ; 16 bits couleur ; Port USB 2.0 haut débit recommandé pour une utilisation extensive du chargeur automatique de documents
Interface et connectivité	Standard: 1 Ethernet ; 1 port USB 2.0 haut débit
Pièces remplaçables	Kit de remplacement de rouleau, chiffons de nettoyage
Dimensions (l x p x h)	502 x 415 x 168 mm
Poids	6,7 kg; emballé: 8,21 kg
Environnement d'exploitation	Température de fonctionnement: 10 à 35 °C; Température de stockage: -40 à 60 °C Humidité en fonctionnement: 15 à 80% HR; Humidité de stockage: 0 à 90% HR
Alimentation électrique nécessaire	Tension secteur 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3%); consommation: 60 watts maximum
ENERGY STAR	Oui
Informations sur la conformité réglementaire et la sécurité	IEC 60950-1 Première édition (2001) ; certifications dérivées nationales ou obligatoires et volontaires associées : Chine (CCC), Russie (GOST), Taiwan (BSMI), Mexique (NOM)
Compatibilité électromagnétique	Classe B ; UE (directive EMC), États-Unis et Canada (règles FCC), Australie et Nouvelle-Zélande (ACMA), Chine (CCC), Corée (MIC), Taiwan (BSMI), Russie (GOST), Afrique du Sud (I.C.A.S.A.)
Garantie	Garantie standard d'un an limitée au matériel. La garantie et les options d'assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

## Informations de commande

<b>L2703A</b>	Scanner de documents à plat en réseau HP Scanjet N6350 ; câble USB 2.0 haut débit ; câble Ethernet ; cordon d'alimentation ; CD-ROM avec logiciels pour Microsoft® Windows® ; guide de démarrage rapide imprimé
---------------	---

### Accessoires

<b>L2701A</b>	Kit remplacement rouleaux chargeur auto. doc. HP Scanjet N6310
<b>C9943A</b>	Ensemble nettoyage de chiffon HP ADF

### Assistance et services

<b>U4939E</b>	HP Care Pack, échange le jour ouvrable suivant, 3 ans (sauf pour la Turquie, les marchés émergents et la Russie)
<b>UJ999E</b>	HP Care Pack, échange standard, 3 ans (marchés émergents et Russie uniquement)
<b>UH365E</b>	HP Care Pack, retour à l'atelier, 3 ans (Turquie uniquement)
<b>UH365E</b>	HP Care Pack, échange sur site le jour ouvrable suivant, 3 ans
<b>UH360E</b>	HP Care Pack, échange sur site le jour ouvrable suivant, 2 ans (UH361E/UH360E disponibles dans certains pays, veuillez vérifier la disponibilité dans le pays concerné)

Pour consulter la liste complète des consommables et accessoires, reportez-vous au site Web HP à l'adresse <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

