

Scanner de Base Plana para Documentos em rede HP Scanjet N6350



Melhore a produtividade da equipa ou escritório – partilhe uma gama de ferramentas avançadas de captura de documentos na rede Ethernet com fios. Digitalize automaticamente documentos de várias páginas – um ou dois lados – e partilhe para pastas de rede ou através de e-mail.

Scanner HP Scanjet N6350 plano de documentos em rede é um dispositivo versátil concebido para escritórios e pequenas equipas que procuram aumentar a produtividade partilhando funções avançadas de captura de documentos e ferramentas de arquivo de informações na rede.

Partilhe desempenho robusto e versátil entre vários utilizadores através de rede integrada.

Ligue este dispositivo de captura de documentos versátil à sua rede Ethernet e partilhe a digitalização com vários utilizadores. Sem necessidade de experiência de TI – basta ligar e começar a trabalhar. Processe rápida e eficazmente informações com fácil partilha e envio de ficheiros digitais directamente do scanner. Gira os locais de acesso e ‘guardar para’ através de PINO de segurança opcional. Integre nos sistemas de gestão de documentos existentes utilizando os controladores ISIS®, TWAIN e WIA.

Digitalize documentos de várias páginas com rapidez e fiabilidade com o alimentador automático de documentos frente e verso.

Aumente a produtividade do escritório com uma fácil captura autónoma de documentos. Carregue até 50 folhas no alimentador automático de documentos e deixe as mesmas para serem digitalizadas a uma velocidade de até 15 páginas por minuto, ou 6 imagens por minuto para documentos frente e verso. Lide com uma vasta gama de originais – cartões, documentos agrafados, fotos e até diapositivos/negativos de 35 mm – com o scanner plano. Gira, organize e partilhe imagens com o ScanSoft® PaperPort® ou Presto! PageManager®¹.

Dinamize os seus processos de digitalização com atalhos fáceis e funcionalidade automática de melhoramento de imagem.

Melhore a eficácia do escritório com uma interface de utilizador intuitiva baseada em tarefa e botões ‘scan (digitalizar)’ e ‘copy (copiar)’². Agilize processos definindo atalhos para tarefas comuns tais como digitalizar para PFM ou digitalizar um documento para o Microsoft Word, e de seguida obtenha os mesmos com o toque de um botão. Utilize a tecnologia de digitalização HP para automaticamente desenterrar, cortar e rodar ficheiros digitalizados, e opte pela perda da cor para melhorar a precisão do OCR. Guarde documentos digitalizados no formato mais adequado: PDF, TIFF ou JPEG.

¹ ScanSoft® PaperPort® e Presto! PageManager® compatível com Windows 2000, XP e Vista

² Imprima uma cópia de uma imagem digitalizada para uma impressora existente.

Especificações técnicas

Tipo de Scanner	Base plana, alimentador automático de documentos
Tecnologia de Digitalização	(CCD: Dispositivo de Acoplamento de Cargas)
Produtividade diária recomendada	Até 500 páginas
Velocidade de digitalização (ADF, A4)	Até 15 ppm/6 ipm (p&b, cinzento)
Resolução de digitalização	Óptica: Até 2400 ppp Hardware: Base plana: até 2400 x 2400 ppp, ADF: até 600 x 600 ppp Melhorado: Até 19.200 ppp Definições de ppp de resolução de saída: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 1200, 2400
Profundidade de bits	48 bits
Níveis da escala de cinzentos	65536
Conversão de escala	12 até 2400%, em incrementos de 1%
Velocidade de digitalização	Documento A4 para ficheiro PDF (200 ppp, cor, pdf apenas imagem): ~ 50 seg. Documento A4 para ficheiro PDF (300 ppp, cor, pdf texto pesquisável): ~ 30 seg. Documento A4 para ficheiro PDF (300 ppp, cor, pdf texto editável anexo e-mail): ~ 42 seg. 10 x 15 cm imagem para ficheiro (200 ppp, cor 24 bits, jpg): ~ 32 seg.
Capacidade do alimentador automático de documentos	De série, 50 folhas
Formato do documento	Mínimos: Plano, sem mínimo Máximo: 216 x 292 mm
Tamanho de suporte, ADF	A4, A5, personalizado
Peso do documento	Mínimos: 50 g/m ² ; Máximo: 120 g/m ²
Deteção de multi-alimentação	Sim, comprimento
Painel de controlo	5 botões no painel frontal (Cancelar, Copiar, Ligar, Digitalizar, Configurar), botões de navegação e selecção (seta p/cima, seta p/baixo, anterior, ok), teclado numérico 10 teclas para introdução PINO
Modos de entrada de digitalização	Digitalização do painel frontal para software HP Scanning; HP Document Copy; software de digitalizações utilizando o HP Scanning; aplicação de utilizador via controladores TWAIN, ISIS ou WIA
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, PDF pesquisável, JPG, BMP, TIFF, TIFF comprimido, TXT, HTML, RTF, FFX, PNG, PCX, GIF
Aperfeiçoamento de fotografias	Adaptive Lighting, Remoção Automática do Efeito de Olhos Vermelhos, Restauro de Imagem, Photo Brightening
Software incluído	Para Windows: Software HP Scan; controladores EMC ISIS/TWAIN; ScanSoft PaperPort*; I.R.I.S. Readiris Pro OCR*; NewSoft Presto! BizCard*; *Nota: Produto com 3 licenças de software de terceiros. Para adquirir licenças adicionais, visite http://www.nuance.com/paperportoffer/hp ; http://www.irislink.com/HP-users/pt ; http://www.newsoftinc.com/licensing/hp
Gestão de segurança	PINO de utilizador de segurança opcional de 4 dígitos
Compatibilidade com sistemas operativos	Pronto para Microsoft® Windows® 7. Para obter mais informações, visite o site http://www.hp.com/go/Windows7 . Algumas funções podem não estar disponíveis. Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP x64, Windows® 2000
Requisitos mínimos do sistema	Pronto para Microsoft® Windows® 7 (para obter mais informações, visite o site www.hp.com/go/windows7 . Algumas funções podem não estar disponíveis), Windows Vista®: processador a 1,3 GHz, 1 GB de RAM; Windows® XP Home, XP Professional: processador a 1,3 GHz, 512 MB de RAM; Windows® 2000: processador a 800 MHz, 256 MB de RAM; para todos os sistemas: 60 MB (apenas controladores EMC ISIS/TWAIN), 450 MB de espaço livre no disco rígido (500 MB adicionais e USB 2.0 Hi-Speed recomendados para uso acrescido do ADF), unidade de CD-ROM, monitor 800 x 600 SVGA, cor de 16 bits
Requisitos recomendados do sistema	Pronto para Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®: 2 GB RAM; Windows® XP Home; XP Professional; 2000: 1 GB RAM; para todos os sistemas: Processador de 2,4 GHz; 4 GB de espaço disponível em disco rígido; monitor SVGA de 800 x 600; cor de 16 bits; Porta Hi-Speed USB recomendada para uma utilização extensiva com ADF
Interface e conectividade	Standard: 1 Ethernet; 1 Hi-Speed USB 2.0
Peças substituíveis	Kit de substituição do rolo, panos de limpeza
Dimensões (l x p x a)	502 x 415 x 168 mm
Peso	6,7 kg; na caixa: 8,21 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura de funcionamento: 10 a 35° C; Temperatura de armazenamento: -40 até 60 °C Humidade de funcionamento: 15 a 80% HR; Humidade de armazenamento: 0 a 90% HR
Requisitos de energia	Voltagem de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%); consumo: 60 Watts no máximo
ENERGY STAR	Sim
Informações acerca da conformidade regulamentar/segurança	IEC 60950-1 Primeira Edição (2001); derivações nacionais; certificações voluntárias e obrigatórias associadas: China (CCC), Rússia (GOST), Taiwan (BSMI), México (NOM)
Compatibilidade electromagnética	Classe B; UE (Directiva CEM), EUA e Canadá (Normas FCC), Austrália e Nova Zelândia (ACMA), China (CCC), Coreia (MIC), Taiwan (BSMI), Rússia (GOST), África do Sul (I.C.A.S.A.)
Garantia	Garantia normal limitada de um ano para o hardware. A garantia e as opções de assistência variam consoante o produto, o país e a legislação local.

Informações para encomendas

L2703A	Scanner de Base Plana para Documentos em rede HP Scanjet N6350 cabo Hi-Speed USB 2.0; Cabo Ethernet; cabo de alimentação; CD-ROM(s) com software para Microsoft® Windows®; Manual de Introdução Impresso
---------------	--

Acessórios

L2701A	Kit de substituição de rolo alimentador ADF HP Scanjet N6310
C9943A	Pacote de panos de limpeza ADF HP

Serviço e Suporte

U4939E	HP Care Pack, Serviço de troca dia útil seguinte, 3 anos (excepto Turquia, EEM e Rússia)
UJ999E	HP Care Pack, Serviço de troca standard, 3 anos (apenas EEM e Rússia)
UH365E	HP Care Pack, Devolução ao armazém, 3 anos (apenas Turquia)
UH361E	HP Care Pack, Serviço de troca dia útil seguinte no local, 3 anos
UH360E	HP Care Pack, Serviço de troca dia útil seguinte no local, 2 anos (UH361E/UH360E não disponível em todos os países, verifique disponibilidade a nível de país)

Para obter uma lista completa de consumíveis e acessórios, consulte a página Web da HP em <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com>

