

HP LaserJet Pro CP1025-fargeskrivere



Legg til farger i høy kvalitet i dokumenter med en rimelig HP LaserJet med trådløs tilkobling og Ethernet-tilkobling.¹ HPs minste fargelaserskriver er også en av klodens mest energieffektive.² Vær produktiv når du er på farten, med HP ePrint.³



Hovedpunkter

- Oppløsning: ImageREt 2400 (opptil 600 x 600 dpi)
- Utskrift med opptil 4 spm i farger, opptil 16 spm i svart-hvitt
- Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 850
- 1 skuff maks. opptil 150 ark
- Vertsbasert
- HP ePrint, Apple AirPrint™, Trådløst direkte¹

Koble trådløst til rimelig fargeutskrift.¹

- Skriv ut fra hvor som helst på kontoret og del i et nettverk, med innebygd trådløst og Ethernet.¹
- Spar penger, spar plass: Denne rimelige HP LaserJet-skriveren er en av verdens minste fargelaserskriver.⁴
- Skriv ut dokumenter rimelig. Få samme pris per side for svart utskrift som på en HP LaserJet svart-hvitt-skriver.⁵
- Sikre profesjonelle og nøyaktige resultater med kraftig tekst og jevne farger med HP ImageREt 2400 og originale HP-kassetter med ColorSphere-toner.

Fortsett med jobben – enkel mobil utskrift og raskt oppsett.³

- Vær produktiv når du er på farten – skriv ut fra nesten hvor som helst med HP ePrint.³
- Skriv ut på en enkel måte fra mobile enheter – uten et nettverk – ved hjelp av Trådløst direkte-utskrift.⁶ Og med AirPrint™ kan du skrive ut trådløst fra iPad®, iPhone® og iPod touch®.⁷
- Installer og start utskrift raskt og enkelt.
- Gjør vedlikehold enkelt med originale HP-kassetter og en skriver som er laget for langvarig ytelse.

Reduser miljøpåvirkningen.

- Spar strøm med hu-HUrtigstartteknologi⁸, og spar enda mer med HPs teknologi for automatisk avslåing⁹.
- Ta vare på ressursene med HPs minste fargelaserskriver.
- Få gratis og enkel resirkulering – kassetter som returneres via HP Planet Partners resirkuleres på en ansvarlig måte.¹⁰
- Skriv ut bare det webinnholdet du trenger, pent og nøyaktig, med HP Smart Web Printing.¹¹

Lag og skriv ut eget markedsføringsmaterieill.

- Lag markedsføringsmaterieill og få idéer til utskriftsprosjekter fra HP Creative Studio for Business.
- Få allsidigheten du trenger til å lage mange forskjellige dokumenter: skriv ut på medier fra 7,6 x 12,7 cm til 21,5 x 35,5 cm.
- Oppnå flotte resultater: forhåndskonfigurerte snarveier optimaliserer resultat kvaliteten på de valgte mediene.

Instant-on
Technology

Wireless



Ethernet



Tekniske data

Funksjoner	Utskr.
Utskriftshastighet	Opptil 16 spm ISO svart (A4); Opptil 4 spm ISO farger (A4) første side ut: Så raskt som 15,5 sek Svart (A4); Så raskt som 27,5 sek Farge (A4) Målt ved hjelp av ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/printerclaims . Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurasjon, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.
Utskriftsoppløsning	Opptil 600 x 600 dpi Svart; Opptil 600 x 600 dpi Farge
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftsområde	Utskriftsmargen: Topp: 4,3 mm; Bunn: 4,3 mm; Venstre: 4,3 mm; Høyre: 4,3 mm
Utskriftspråk	Vertsbasert
Patron-/kassettnummer	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Månedlig kapasitet	Opptil 15 000 sider (A4); Anbefalt månedlig sidevolum: 200 til 850
Automatisk papirsensor	Nei
Skjerm	Ingen
Trådløst	CF346A: Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør CE918A: Ja, innebygd WiFi 802.11b/g/n
Tilkobling	Tilleggsutstyr: Kompatible HP Jetdirect-utskriftsservere: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A
Nettverksklar	CF346A: Tilleggsutstyr CE918A: Standard (innebygd Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Harddisk	Ingen
papirtyper	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong
papirformater	støttes A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 10 x 15 cm, postkort (enkle og doble JIS); konvolutter (DL, C5, B5); egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm
mediehåndtering	Papirkapasitet: Opptil 150 ark; Inntil 10 konvolutter Konvolutter Utskuffkapasitet: Opptil 50 ark, Inntil 10 konvolutter maksimum: Opptil 50 ark Dobbeltstidig utskrift: Manuelt (driverstøtte følger med)
Papirvekt	Støttes, via papirbane: 60 til 176 g/m ² (vanlig papir); opptil 220 g/m ² (glanset papir)
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista (32-bit/64-bit); Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server 2003 (32-bit) (SP3 eller høyere); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygg pakke), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram)
Minimum systemkrav	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) prosessor, 1 GB RAM (32-bit) eller 2 GB RAM (64-bit), 200 MB tilgjengelig harddiskplass, CD-/DVD-ROM-stasjon eller Internett, USB- eller nettverksport Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass; CD/DVD-ROM eller Internett; USB- eller nettverksport
Dobbeltstidig utskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)

Innhold i esken	CF346A: HP Color LaserJet Pro CP1025-skriver; HP LaserJet introduksjonstonerkassetter, svart, cyan, gul, magenta (forhåndsinstallert); Bildetrommel; CDR med programvare og elektronisk dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garanti- og driftsveiledning); strømledning CE918A: HP Color LaserJet Pro CP1025nw-skriver; HP LaserJet introduksjonstonerkassetter, svart, cyan, gul, magenta (forhåndsinstallert); Bildetrommel; CDR med programvare og elektronisk dokumentasjon; Dokumentasjon (installeringsveiledning, kundestøttebrosjyre, garanti- og driftsveiledning); strømledning; USB-kabel
Rekvisita	CE314A HP 126A LaserJet-bildetrommel 14000 sider (svart-hvitt) 7000 sider (farger) CE310A HP 126A svart original LaserJet-tonerkassett 1200 sider CE311A HP 126A cyan original LaserJet-tonerkassett 1000 sider CE312A HP 126A gul original LaserJet-tonerkassett 1000 sider CE313A HP 126A magenta original LaserJet-tonerkassett 1000 sider Hvis du vil ha informasjon om utskrifts- og fotokapasitet per patron, kan du se http://www.hp.com/go/page/yeild
Tilkobling	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver
Inkludert programvare	Windows: HP installering/avinstallering, HP Raster-utskriftsdriver, HP Verktøykasse, HP Hjelp og opplæringscenter; Mac: HP installering/avinstallering, HP Raster-utskriftsdriver, HP Utility
Skriverstyring	Windows: HP Toolbox FX (standardinstallasjon); SNP Alerts (minimumsinstallasjon); HP Web Jetadmin (nedlasting); Mac: HP Utility
Skrivermål (B x D x H)	399,6 x 402,1 x 251,5 mm; maksimum 399,6 x 461,1 x 251,5 mm (inkludert utstikkere, med innskuff og papirstopp trukket ut for konfigurasjon med Legal-størrelse)
Pakke mål (B x D x H)	498 x 298 x 387 mm
Skrivervekt	12,1 kg
Pakkevekt	13,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 32,5 °C, Fuktighet: 20 til 70 % RF
Datalagring	Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 95 % RF
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 6,2 B(A); Lydtrykk: 49 dB(A)
Strøm	krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) forbruk: 295 watt (utskrift), 8 watt (klar), 3,1 watt (hvile), < 1 watt (auto-av), 0,2 watt (av); Typisk strømforbruk (TEC): 0,925 kWh/uke Innebygd strømforsyning
sertifiseringer	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB 9254-2008, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenning som er påkrevd i enkelte land ENERGY STAR-kvalifisert: Ja
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Garanti	Ett års begrenset garanti, utskifting av produkt. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
service og support	UM137E HP Care Pack, utskiftingservice (standard ømløpstdid), 3 år UM133E HP Care Pack, utskiftingservice neste arbeidsdag, 3 år (UM137E: Østerrike, Baltikum, Belgia, Bulgaria, Tsjekia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Israel, Italia, Malta, Moldova, MEMA, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Russland, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia. UM133E: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekia, Tyskland, Ungarn, Østerrike.)

Fotnoter

¹ Innebygd trådløs og Ethernet-tilkobling er bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger.; ² Strømforbruk basert på konkurrerende TEC-måleresultater fra energystar.gov og eu-energystar.org for enkeltfunksjons fargelaserskrivere per juni 2010. TEC basert på sv-hv-sider i sv-hv-hastighet. De enkelte produktkonfigurasjonene og bruk vil påvirke strømforbruket.; ³ Krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle tilkoblede Internett- og e-post-aktiverede enheter. Utskriftstiden kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve en fastvareoppgradering. Du finner en liste over dokument- og bildetyper som støttes, på www.hp.com/go/eprintcenter. Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions for å finne flere løsninger. Bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw fargeskrivere.; ⁴ Basert på personlige fargeskrivere som definert av IDC og levert per juni 2010 som målt etter volum (WXDXH) basert på produsentens spesifikasjoner, eller som målt med funksjonell "A4"-størrelse.; ⁵ Sammenliknet med HP LaserJet Pro P1102/P1102W-skrivener (enkeltfunksjon) og HP LaserJet Pro M1132, M1136, M1212nf, M1214nf, M1217nfH MFP. Forutsetter at kunden skriver ut minst 30 prosent av det totale sideantallet i farger med innhold som tilsvarer ISO/IEC 19798-testpakken for farger (www.iso.org/jtc1/sc28) og en gjennomsnittlig jobbstørrelse på tre sider. Kapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer.; ⁶ Den mobile enheten må være aktivert for trådløs kommunikasjon. Skriveren må være HP ePrint-aktivert. Funksjonen kan kreve driver eller apper som er tilgjengelig for nedlasting fra www.hp.com/go/eprintcenter. Bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw fargeskrivere.; ⁷ Støtter iOS 4.2-enheter (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4. generasjons iPod touch) som støtter fleroppgavekjøring. Fungerer med HP ePrint-aktiverte skrivere og all-i-ett-enheter. AirPrint og iOS 4.2-enheter krever en trådløs 802.11-nettverkskobling til skriveren. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. AirPrint og AirPrint-logoen er varemærker for Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker for Apple Inc. som er registrert i USA og andre land. Bare tilgjengelig på HP LaserJet Pro CP1025nw fargeskrivere.; ⁸ Sammenliknet med tradisjonell fusersteknologi.; ⁹ HP-funksjonen Auto-av avhenger av skriveren og innstillingene. Sammenlikner strømforbruk for HP LaserJet-enheter med HP Auto-av-teknologi med de største konkurrerende modellene basert på markedsandel per september 2010. Strømforbruk basert på testing internt i HP i samsvar med ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-verdi funnet på energystar.gov/eu-energystar.org, med bruk av høyeste rapporterte TEC-verdi. Faktisk strømforbruk kan variere.; ¹⁰ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, eller returkonvolutter og innsamlingsesker, kan du besøke <http://www.hp.com/recycle>.; ¹¹ Bruk av denne funksjonen krever Microsoft Internet Explorer 6.0–8.0.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er fremsatt i de uttrykkelige garanti- og tjenestebestemmelsene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggs garanti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garanti- og tjenestebestemmelsene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

