



HP LaserJet Pro M1530 flerfunksjonsskrivere

Ideell for kontorbrukere på små og mellomstore kontorer som trenger å skrive ut tosidige dokumenter og skanne, kopiere og fakse fra en kostnadseffektiv nettverkstilkoblet MFP som også kan motta utskriftsjobber fra mobile enheter[1].



Gjør mer med en rask nettverkstilkoblet MFP og tosidig utskrift.

- Forbli produktiv: Skriv ut med opptil 25 spm i A4-format med første side ut så raskt som på 8,5 sekunder med Instant-on Technology[2].
- Del utskriftsressurser i et nettverk med innebygde 10/100 Ethernet-tilkobling.
- Bruk den automatiske dokumentmateren for 35 ark til å skrive ut tosidig eller til å kopiere eller fakse dokumenter med flere sider.
- Spar papir og tid: faks dokumenter direkte til og fra PC og skrivebordsprogrammer, og kontroller tilgangen til faksfunksjonene med tildelte PIN-koder.

Lag en rekke forretningsdokumenter i høy kvalitet og i flere størrelser.

- Skriv ut profesjonelle dokumenter med kraftig tekst og skarpe bilder ved å bruke originale HP LaserJet-tonerkassetter som gir fantastisk kvalitet hver gang du skriver ut.
- Få bedre utskriftskvalitet med HP FastRes 1200: gi liv til dokumentene med fine detaljer, heldekkende fyll og jevne overganger.
- Få variasjon i dokumentene: med 10-arks prioritert skuff og 250-arks papirskuff kan du bruke en rekke forskjellige mediestørrelser og -typer.

Skriv ut fra hvor som helst[1] og bruk intuitive funksjoner.

- Med HP ePrint[1] kan du skrive ut når og hvor du vil ved å bruke en mobiltelefon, en bærbar PC eller en annen mobil enhet.
- Forenkle utskriftsoppgaver med et intuitivt og brukervennlig kontrollpanel med LCD-skjerm. Bruk ID-kopiering til å lage en ensidig kopi av et tosidig ID-kort.
- Finn og kjøp tonerkassetter på en enkel måte med HP SureSupply[3], og installer dem uten problemer.
- Bruk innebygde HP-verktøy for enkel konfigurering, drift og vedlikehold av MFPen.



ECO HIGHLIGHTS

- Reduser strømforbruket med opptil 50 % med Instant-on-teknologi.[1]
- Spar opptil fire ganger så mye strøm med Instant-on Copy[2]
- Reduser rot og avfall - skann, lagre og del dokumenter digitalt.

ENERGY STAR®-kvalifisert

[1] Strømbesparelser basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on-teknologi sammenliknet med de beste konkurrerende modeller per mars 2009.
[4] Sammenliknet med fluorescerende rør vil Instant-on Copy med LED-teknologi redusere energiforbruket 4 ganger når virksom, og 1,4 gang ved kopiering.
Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. HPs tjenester for administrasjon av lagerressurser og gjenvinning gjør ansvarlig avhending enkelt.

www.hp.com/ecosolutions



[1] Kan kreve en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post, og krever en fastvareoppdatering. Mer informasjon på www.hp.com/go/ePrintCenter.

[2] Målt med ISO/IEC 24734, utelukker første sett med testdokumenter. Du finner mer informasjon på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Nøyaktig hastighet er avhengig av systemkonfigurering, programvare, driveren og dokumentets kompleksitet.

[3] Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Du finner mer informasjon på www.hp.com/learn/suresupply.



ColorSphere
HP TONERS



HP LaserJet Pro M1530 flerfunksjonsskrivere

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Standard skrivingspråk	HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi (1200 effektive dpi med HP FastRes 1200); Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi (1200 effektive dpi med HP FastRes 1200)
Utskriftsteknologioppløsning	HP REt, HP FastRes 1200
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4): Opptil 25 spm; Første side ut, svart: Så raskt som 8,5 sek
Antall blekkpatroner	1 (svart)
Skriver Smart-programvarefunksjoner	Tosidig utskrift; Støtte for HP universell utskriftsdriver og HP Web Jetadmin
Driftsytelse	Månedlig, A4: Opptil 8000 sider
Anbefalt månedlig sidevolum	500 til 2000
Utskriftsmargener	topp: 4 mm, venstre: 4 mm, høyre: 4 mm, bunn: 4 mm
Twain-versjon	Versjon 1.9
Fargeskanning	Ja
Skannetype	Glassplate, ADM
Skanneoppløsning	Forbedret: Opptil 19200 dpi; Maskinvarer: Opptil 1200 x 1200 dpi; Optisk: Opptil 1200 dpi
Skannehastighet	Opptil 15 spm; Svart (normal): Opptil 15 spm; ADM: Opptil 15 spm
Gråtonenivåer/Bitdybde	256; 24-bits
Filformat for skanning	JPEG, TIF, BMP, GIF, PDF, PNG
Inndatamodi for skanning	Skanne-, kopi- og faksknapper på frontpanelet, skanning via HP LaserJet Scan (Windows®), HP Director (Macintosh) eller TWAIN- eller WIA-kompatibel programvare.
Maksimal skannestørrelse	Planskanner: 216 x 297 mm
Kopieringsoppløsning	Svart (tekst og grafikk): Opptil 600 x 600 dpi; Farger (tekst og grafikk): Opptil 600 x 600 dpi (1200 effektive dpi med HP FastRes 1200)
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 25 kpm
Største antall eksemplarer	Opptil 99 kopier
Størrelsesendring kopimaskin	25 til 400 %
Faksoppløsning	Svart-hvitt, best modus: Opptil 300 x 300 dpi (halvtøner); Svart-hvitt, standardmodus: 203 x 98 dpi
Fakshastighet	3 sek. per side
faksfunksjoner	Faksminne (A4): Opptil 400 sider; Autom. faksreduksjon støttes: Ja; Automatisk gjenoppringning: Ja; Forsinket faksending: Ja; Gjenkjennelse av særskilte ringetoner støttes: Ja; Videresending av faks støttes: Ja; TAM-grensesnitt for fakstelefon støttes: Ja; Fakspolling støttes: Ja (bare mottak); Fakstelefonmodus støttes: Ja; Søppelblokkering støttes: Ja; Maksimalt antall kortnumre: Opptil 120 numre (119 gruppekortnumre); Støttet PC-grensesnitt: Ja; Ekstern gjenfinningsfunksjon støttes: Nei; Telefonhåndsett støttes: Nei
Modem	33,6 kbps
Standard tilkoplingsmuligheter	1 Hi-Speed USB 2.0-port; 1 10/100 Ethernet-nettverksport
Nettverksmuligheter	Nettverksklar: Standard (innebygd Ethernet)
Kontrollpanel	2-linjers LCD-tekstskjerm; Knapper (alfanumeriske, navigering); Kopiknapper (Start kopi, Forminsk/forstør, lysere/mørkere, Kopi-meny, Antall kopier); Faksknapper (Start faks, Telefonbok, Faks-meny, Repetisjon, Kortnummer); LED-indikatorlamper (Oppsett, Venstre, OK, Høyre, Tilbake, Avbryt)
Skjerm	2-linjers LCD-skjerm (tekst)
Maksimalt/standardminne	128 MB
Prosessortype/-hastighet	Freescaler Coldfire® V5X-prosessor; 500 MHz
Tilleggsutstyr for dupleksutskrift	Automatisk (standard)
Medietype og kapasitet, magasin 1	ADM: ark: 35; Skuff 1: ark: 250
Medietyper som støttes	Papir (tykt, brevhode, lett, vanlig, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), konvolutter, transparente, etiketter, postkort
Medievækt	Skuff 1: 60 til 163 g/m ²
Egendefinerte papirformater	Prioritert skuff: 76 x 127 til 216 x 356 mm; 250-arks skuff 2: 76 x 187 til 216 x 356 mm
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 35 ark
Utskriftshåndtering	250-arks papirskuff, 1-arks prioritert skuff, 35-arks automatisk dokumentmater (ADM); 100-arks utskuff Papirkapasitet: Opptil 250 ark, Inntil 10 konvolutter Utskuffkapasitet: Opptil 100 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 10 ark transparente
Strøm	Strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning Strømtilførsel: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9 A Strømforbruk: 445 watt aktiv, 0,2 watt av, (autom. avslåing) strømsparing, 4,7 watt ventemodus Typisk strømforbrukstall (TEC): 1 386 kWh/uke
Inkludert programvare	Windows®: HP installering/avinstallering, HP PCL 6-utskriftsdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Skann, HP Veiviser for faksoppsett, HP Send faks, HP Faks-utskriftsdriver, Readiris-programvare; Mac: HP installering/avinstallering, HP PS-driver, HP Skann, HP Setup Assistant, HP Faks-utskriftsdriver, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris-programvare

Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttet på: Windows® 7 32-bits- og 64-bits, Windows® Vista 32-bits og 64-bits, Microsoft® Windows® XP 32-bits (SP2 eller høyere); Installasjoner med bare driver støttet på: Microsoft® Windows® Server 2003 32-bits (SP3 eller høyere), Server 2008 32-bits og 64-bits; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (støttet med en forhåndsbygd pakke); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttet av automatisk installeringsprogram); HP/UX 11 og Solaris® 8/9
Minimum systemkrav	PC: Windows® 7, Windows Vista®: 1 GHz 32-bits (x86) eller 64-bits (x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 200 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Microsoft® Windows® XP (32-bits) Service Pack 2: Pentium® 233 MHz prosessor, 512 kB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 200 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettverksport; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4-, G5- eller Intel® Core-prosessor; 256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass; CD/DVD-ROM eller Internett; USB- eller nettverksport
Akustisk Driftsmiljø	Lydeffekt: 6,5 BA) Temperaturverdier ved drift: 15 til 32,5 °C Anbefalt temperatur ved drift: 17,5 til 25 °C Lagringstemperatur: 20 til 40 °C Fuktighetsområde når uvirksom: 10 til 90 % RF Fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 30 til 70 % RF
Produktsertifiseringer	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1 +A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land; Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1 (internasjonalt); EN 60950-1+A11 (EU); IEC 60825-1+A1+A2; GS-lisens (Europa); EN 60825-1+A1+A2 (Laser/LED-enhet i klasse 1); Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i de enkelte land; ENERGY STAR: Ja; Telecom: ES 203 Q21, R&TTE-direktiv 1999/5/EC (Annex II) med CE-merking (Europa); FCC Part 68; andre Telecom-godkjenninger slik det kreves i de enkelte land
Produktmål	b x d x h: 441 x 343 x 373 mm
Produktvekt	11,7 kg
Innhold i esken	CE538A: HP LaserJet M1536dnf MFP; HP LaserJet svart introduksjons-tonerkassett; kontrollpaneloverlegg; ADM-støtte; CDer som inneholder enhetsprogramvare og elektronisk brukerhåndbok; Komme i gang-veiledning; Kundestøttebrosjyre; strømkabel/-kabler; Telecom fakskabel
Garanti	Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser.
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Tilbeholder	Q6264A HP USB høyhastighetskabel (6 fot./1,8 m)
Rekvisita	CE278A HP LaserJet CE278A svart tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 2100 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. CHP110 HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm CHP210 HP skriverpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm CHP310 HP LaserJet-papir – 500 ark/A4/210 x 297 mm
Service- og støttealternativer	UH761E HP Care Pack, utskiftingservice (standard responstid), 3 år UH757E HP Care Pack, utskiftingservice neste virkedag, 3 år UH764E HP Care Pack, retur til depot-utskiftingservice, 3 år (UH761E: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia. UH757E: Østerrike, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, Tsjekkia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia. UH764E: Baltikum, Bulgaria, Tsjekkia, Dom Tom, EEM, Hellas, Ungarn, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polen, Romania, Sør-Afrika, Russland, Slovakia, Slovenia, Tyrkia)

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP LaserJet Pro M1530 flerfunksjonsskrivere

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Publisert i EMEA September 2010 4AA3-1031NOE