



HP LaserJet Pro M1217nfw multifunktionsprinter

Ideel til hjemmekontorer eller små kontorer, hvor man har brug for en kompakt HP LaserJet MFP til en overkommelig pris med alle funktioner til de daglige opgaver - print, kopiering, scanning, fax og trådløs tilslutning.



Få mere fra hånden med denne MFP til en overkommelig pris med alle funktioner.

- Slut den til et netværk, og arbejd overalt på kontoret via indbygget Ethernet og trådløs tilslutning².
- Fremstil kvalitetsdokumenter med skarp og klar tekst og skarpe billeder med originale HP-patroner.
- Send og modtag fax fra din pc vha 33,6 kbps fax.
- Print dokumenter med op til 18 sider/min. A4 Med Instant-on Technology går det hurtigt: Få første side på bare 8,5 sekunder.

Kom nemt og hurtigt i gang.

- Plug and print på bare 5 minutter: Med HP Smart Install¹ er du hurtigt i gang med at printe fra en pc eller Netbook – der skal ikke bruges en cd.
- Opsæt og brug printerens med det samme takket være det brugervenlige og intuitive kontrolpanel. Du kan nemt fremstille en 1-sidet kopi af et 2-sidet id-kort med 1d-kopi.
- Opret forbindelse direkte til computeren via Hi-speed USB 2.0-stikket.
- Vær sikker på at få driftssikkert print med en HP all-in-one printpatron. Den udskiftes nemt via HP SureSupply³.

Reducer indvirkningen på miljøet, og beskyt bundlinjen.

- Spar op til 50% på el-regningen med Instant-on Technology⁴, og spar op til fire gange strøm med Instant-on Copy⁵. Spar endnu flere penge med HP Auto-On/Auto-Off Technology, som registrerer printaktivitet og tænder og slukker automatisk⁶.
- Reducer spild: Præinstalleret patron mindsker brug af emballage. Det er nemt at returnere patroner via HP Planet Partners⁷.
- Få bedre resultater og mere for pengene med services, løsninger, software og support fra HP Total Care.
- Spar strøm med en ENERGY STAR®-mærket MFP.



ecoHIGHLIGHTS

- Spar strøm: HP Auto-On/Auto-Off Technology tænder printerens, når du skal bruge den, og slukker den, når ikke du bruger den.¹
- Reducer energiforbruget med en faktor 4 med Instant-on Copy².
- Få mindre rod og spild – scan, gem og del dokumenter digitalt.

ENERGY STAR®-mærket

¹ HP Auto-On og Auto-Off funktionerne er underlagt printerens og indstillinger.

² I forhold til lysrør reducerer Instant-on Copy med LED-teknologi energiforbruget med en faktor 4 i ledig tilstand og 1,4 ved kopiering.
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktivstyrings- og genbrugsservices gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP Smart-installation kan kun bruges i Windows.

² Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser.

³ Programfunktioner og tilgængelighed kan variere fra land til land. Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply.

⁴ Energibesparelser baseret på HP-test vha. ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on Technology i forhold til de bedste konkurrerende modeller pr. marts 2009.

⁵ I forhold til lysrør reducerer Instant-on Copy med LED-teknologi energiforbruget med en faktor 4 i ledig tilstand og 1,4 ved kopiering.

⁶ HP Auto-On og Auto-Off funktionerne er underlagt printerens og indstillinger.

⁷ HP-tonerpatroner kan returneres til genanvendelse i 49 lande og områder verden over, hvilket dækker 88% af målgruppen; se www.hp.com/recycle for yderligere oplysninger.





HP LaserJet Pro M1217nfw multifunktionsprinter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Standardprintersprog	Værtsbaseret
Printopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi (1200 effektiv dpi med HP FastRes 1200). Sort (normal): Op til 600 x 400 dpi (600 effektiv dpi med HP FastRes 600)
Oplosningsteknologi til udskrivning	FastRes 600, FastRes 1200
Printteknologi	Laser
Printhastighed	Sort (A4): Op til 18 sider/min.; Første side sort: På kun 8,5 sek. (fra Auto-sluk)
Antal printpatroner	1 (sort)
Printer Smart Software - egenskaber	CE844A: Smart Install; Forenklet kontrolpanel; Auto-on/Auto-off; Kompakt design; Trådløs tilslutning.
Normeret forbrug	Månedligt, A4: Op til 8.000 sider
Anbefalet antal sider pr. måned	250 til 2.000
udskriftsmarginer	top: 4 mm; venstre: 4 mm; bund: 4 mm; højre: 4 mm
Twain-version	Version 1,9
Farvescanning	Ja
Scanningstype	Flatbed, ADF
Scanningsopløsning	Forbedret: Op til 19200 dpi. Hardware: Op til 1200 x 1200 dpi. Optisk: Op til 1200 dpi
Scanningshastighed	10 x 15 cm farvefoto til fil: under 7 sek. ved scanning af et enkelt billede. Sort (normal): Op til 6 sider/min. Farve (normal): Op til 3 sider/min. ADF: Op til 7,4 sider/min (sort/hvid) og op til 3 sider/min i (farver)
Gråtoneskaleniveauer/Bitdybde	256, 24 bit
Scan-filformat	JPEG, TIF (komprimeret og ukomprimeret), PDF, GIF og BMP
Scan-inputmetoder	Scanning via HP LaserJet scanningsprogram eller TWAIN- eller WIA kompatibelt program.
Maksimal scanningsstørrelse	Flatbed: 216 x 297 mm
Kopiopløsning	Sort (tekst og grafik): op til 600 x 400 dpi. Farve (tekst og grafik): op til 600 x 400 dpi
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 18 kopier/min.
Maksimalt antal kopier	Op til 99 kopier
Størrelsesændring ved kopiering	25 til 400%
Kontrolpanel	CE844A: 16-tegns display med 2 linjer; menu- og navigeringsknapper (Opsætning/Enter, Venstre, Højre, Annuller); kopieringsknapper (knapper til antal, lysere/mørkere, Flere kopiindstillinger, Start kopi); Faxkontrolknapper (Ring op igen, Start fax); 3 LED-indikatorer (Bemærk, Klar, Toner lav); Trådløs-knap med blåt LED-lys.
Faxopløsning	Sort og hvid, bedst: Op til 300 x 300 dpi. Sort og hvid, standard: 203 x 98 dpi
Faxhastighed	33,6 kbps
faxfaciliteter	Faxhukommelse (A4): Op til 500 sider; Understøttelse af automatisk faxreduktion: Ja; Automatisk genopkald: Ja; Forsinket afsendelse af fax: Ja; Understøttelse af forskellige ringetoner: Ja; Understøttelse af faxvideresendelse: Ja; Understøttelse af fax/telefon/IAM grænseflade: Ja; Understøttelse af fax-polling: Ja; Fax/telefonstand understøttet: Ja; Understøttelse af afsending af reklamefax: Ja; Maksimalt antal kortnumre: Op til 100 numre; Understøttelse af pc-grænseflade: Ja; Understøttelse af fjernhenting: Ja; Understøttelse af telefonhåndsat: Nej
Modem	33,6 kbps
Standardtilslutningsmuligheder	Hi-Speed USB 2.0 port, 10/100Base-T Ethernet-netværksport, RJ-11 telefonstik, trådløst 802.11b/g/n
Netværksegenskaber	Netværksparat: Standard (indbygget Ethernet, WiFi 802.11b/g/n)
Kontrolpanel	16-tegns display med 2 linjer; menu- og navigeringsknapper (Opsætning/Enter, Venstre, Højre, Annuller); kopieringsknapper (knapper til antal, lysere/mørkere, Flere kopiindstillinger, Start kopi); Faxkontrolknapper (Ring op igen, Start fax); 3 LED-indikatorer (Bemærk, Klar, Toner lav); Trådløs-knap med blåt LED-lys
Outputformat	PDF; TIF; BMP; GIF; JPG
Digital afsending – standarddegenskaber	Scan til e-mail; scan til program; scan til fil (det hele kun fra pc)
Skærm	2-linjers lcd
Maksimum/standardhukommelse	64 MB
Processortype/hastighed	Marvell®-processor. 400 MHz
Duplexvalg	Manuel (med driversupport)
Medietype og kapacitet, bakke 1	ADF: Op til 35 ark. Bakke 1: Ark: 150; kuverter: 10
Understøttede medietyper	Papir (almindeligt, laser), kuverter, transparenter, labels, karton, postkort.
Medievægt	ADF: 60 til 90 g/m ² . Bakke 1: 60 til 163 g/m ² .
Brugerdefinerede medier	76 x 127 til 216 x 356 mm.
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 35 ark.
Printhåndtering	150-arks papirbakke, 100-arks udbakke til print med forsiden nedad Papirkapacitet: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter Kapacitet for udbakke: Op til 100 ark, Op til 10 kuverter, Op til 75 ark transparenter
Strøm	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning Energikrav: Indgangsspænding: 110 til 127 V AC (±10%), 60 Hz (±2 Hz), 220-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz). Strømforgbrug: 370 W (print), 245 W (kopiering eller scanning) aktiv, 0,2 W fra, 3,4 W (Auto-sluk) strømsparer, 4,8 W standby. TEC-nummer (Typical Electricity Consumption): 0,960 kilowatttimer/uge
Software inkluderet	Værtsbaserede printerdrivere, TWAIN, WIA, Scan til program, XPS-driver, Mac-driver, Send fax, Toolbox, funktion til trådløs konfiguration

Kompatible operativsystemer	Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; Linux (se http://www.hp.com)
Minimumskrav til system	PC: Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2008, Server 2003: 1 GHz processor, 1 GB RAM, 700 MB plads på harddisken, SVGA 800 x 600 med 16-bit farveskærm, Internet Explorer 5.5 eller senere, USB- eller Ethernet-port. Mac: Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel®-processorer; 1 GB RAM; 200 MB ledig plads på harddisken, cd-rom-drev; USB- eller netværksport,
Lydforhold	Lydintensitet: 6,3 B(A) Akustisk lydtryk: 50 dB(A)
Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 10 °C til 32,5 °C Anbefalet driftstemperatur: 10 °C til 32,5 °C Temperaturområde ved opbevaring: 0-35 °C Fugtighedsinterval ved opbevaring: 10 til 80% relativ fugtighed Luffugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed Anbefalet luffugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed
Produktcertificeringer	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1, EN 61000-3-2: 2006 (Harmonisk emission, Klasse A), EN 61000-3-3: 1995+A1+A2 (flimmeremission), EN 55024: 1998+A1+A2 immunitetsstandarder, som inkluderer overholdelse af følgende: EN 61000-4-2: 1995 (ESD-immunitet, ydelseskriterium B), EN 61000-4-3: 1996 (udstrålet immunitet, ydelseskriterium B), EN 61000-4-5: 1995 (strømstødsimmunitet, ydelseskriterium B), EN 61000-4-6: 1996 (ledningsbåret immunitet, ydelseskriterium A), EN 61000-4-11: 1994 (spændingsudsving, ydelseskriterium B & C). Sikkerheds-certificeringer: UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 og EN 60950-1: 2006+A11; 21 CFR 1040.10 og 1040.11 undtagen afvigelse ifølge Laser Notice No. 50 af 24. juni 2007; IEC 60825-1: 2007 og EN 60825-1: 2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt). ENERGY STAR: Ja. Standarder for trådløs telekommunikation: EN 301 489-1: V1.8.1/EN 301 489-17: V2.1.1; EN 300 328: V1.7.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247)/IC: RSS-210; samt alle nationale standarder på målmarkederne. Telekommunikation: FCC Part 68; IC CS-03; ES 203 021; TBR21; samt alle nationale standarder på målmarkederne
Produktmål	b x d x h: 435 x 365 x 306 mm Maksimum: 435 x 265 x 306 mm
Produktvægt	8,3 kg
Kassens indhold	CE844A: HP LaserJet Pro M1217nfw MFP; netledning(er); telefonledning(er); 150-arks papirbakke; udskriftsbakke; Sort HP LaserJet-startpatron (gennemsnitlig kapacitet 700 standardsider, angivet værdi i henhold til ISO/IEC 19752); Readiris PRO tekstgenkendelsessoftware; En eller flere cd'er med software og dokumentation; Installationsvejledning; supportfolder; Trykfejlsark; Discovery-ark; Ferrit med folder; Garantivejledning (hvor relevant); USB-kabel..
Garanti	1 års begrænset garanti. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og gældende lovkraft.
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Forbrugsvarer	CE285A HP LaserJet CE285A Black Print Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 1.600 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19752. CHP110 HP Kontorpapir, 500 ark/A4 (210 x 297 mm) CHP210 HP printerpapir 500 ark, A4, 210 x 297 mm CHP310 HP LaserJet-papir, 500 ark/A4 (210 x 297 mm)
Service- og supportløsninger	UH761E HP Care Pack, 3 års ombytning (standardekspeditionstid) UH757E HP Care Pack, 3 års ombytning næste hverdag UH764E HP Care Pack, 3 års service med returnering til lager.(UH764E: (UH764E: Kun de baltiske lande, Grækenland, Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn. UH761E/UH757E: Resten af Europa).

Med pålidelig support får du det bedste mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med eksperthjælp til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro M1217nfw multifunktionsprinter CE844A

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Alle mærkevarer og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Udgivet i EMEA Februar 2011 4AA3-2519DAE