



HP LaserJet Pro M1217nfw flerfunksjonsskriver

Ideell for brukere med hjemmekontor eller små kontorer som trenger en rimelig og kompakt HP LaserJet MFP med alle funksjoner til daglige kontorfunksjoner - utskrift, kopiering, skanning, faksing og trådløs tilkobling.



Vær mer effektiv med denne rimelige MFPen med alle funksjoner

- Del i et nettverk og arbeid fra hvor som helst på kontoret ved å bruke innebygd Ethernet- og trådløs tilkobling².
- Lag høykvalitetsdokumenter med kraftig, skarp tekst og skarpe bilder ved å bruke originale HP-tonerkassetter.
- Send og motta fakser fra PCen med 33,6 kbps faks.
- Skriv ut dokumenter ved opptil 18 spm A4. Med hurtigstartteknologi starter og fullfører utskriften raskt: få første side ut på bare 8,5 sekunder.

Kom opp og i gang raskt og enkelt.

- Koble til og skriv ut på så lite som fem minutter: HP Smart Install¹ gjør det enkelt å starte utskrift fra en PC eller Netbook – ingen CD nødvendig.
- Konfigurer og start utskrift raskt med et brukervennlig, intuitivt kontrollpanel. Med ID-kopi kan du enkelt lage en énsidig kopi av et tosidig identifikasjonskort.
- Koble MFPen direkte til en PC eller Netbook via den inkluderte Hi-Speed USB 2.0-porten.
- Sikre pålitelig utskrift med en HP alt-i-ett-tonerkassett. Bytt den enkelt ut via HP SureSupply³.

Spar miljøet og beskytt bunnlinjen.

- Oppnå opptil 50 % redusert strømforbruk med Instant-on-teknologi⁴, og spar opptil fire ganger så mye med Instant-on Copy⁵. Spar enda mer med HP Auto-On-/Auto-Off-teknologi, som registrerer utskriftsaktiviteten og slår automatisk på og av⁶.
- Reduser avfallsmengden: forhåndsinstallert kassett gir mindre emballasje. Resirkuler enkelt med HP Planet Partners⁷.
- Få større verdi og bedre resultater med tjenestene, løsningene og støtten fra HP Total Care.
- Spar strøm med en ENERGY STAR®-kvalifisert MFP.



ecohighlights

- Spar strøm: HPs teknologi for automatisk på- og avslåing slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør det¹.
- Spar opptil fire ganger så mye strøm med Instant-on Copy²
- Reduser rot og avfall - skann, lagre og del dokumenter digitalt.

ENERGY STAR®-kvalifisert

¹ HP-funksjonene for automatisk på- og avslåing avhenger av skriverinnstillingene.

² Sammenliknet med fluorescerende rør vil Instant-on Copy med LED-teknologi redusere energiforbruket 4 ganger når uavbrukt, og 1,4 gang ved kopiering. Lever maskinvare og utskriftsrekvisita til gjenvinning. HPs tjenester for administrasjon av lagerressurser og resirkulering gjør ansvarlig avhending enkelt.

www.hp.com/ecosolutions



¹ HP Smart Install kan brukes bare sammen med Windows.

² Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset på grunn av aktive VPN-tilkoblinger.

³ Programfunksjoner og tilgjengelighet kan variere fra land til land. Du finner mer informasjon på www.hp.com/learn/suresupply.

⁴ Strømbesparelser basert på HP-tester ved bruk av ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Energy Consumption) på HP LaserJet-produkter med Instant-on-teknologi sammenliknet med de beste konkurrerende modeller per mars 2009.

⁵ Sammenliknet med fluorescerende rør vil Instant-on Copy med LED-teknologi redusere energiforbruket 4 ganger når uavbrukt, og 1,4 gang ved kopiering.

⁶ HP-funksjonene for automatisk på- og avslåing avhenger av skriverinnstillingene.

⁷ HPs retur- og gjenvinningsprogram for tonerkassetter er tilgjengelig i 49 land og områder over hele verden, og dekker 88 % av det adresserbare markedet; se www.hp.com/recycle for mer informasjon.





HP LaserJet Pro M1217nfw flerfunksjonsskriver

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

| | |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funksjoner | Skriv ut, kopier, skann, faks |
| Standard skrivingspråk | Vertsbasert |
| Utskriftsoppløsning | Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi (1200 effektive dpi med HP FastRes 1200); Svart (normal): Opptil 600 x 400 dpi (600 effektive dpi med HP FastRes 600) |
| Utskriftsteknologioppløsning | FastRes 600, FastRes 1200 |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskriftshastighet | Svart (A4): Opptil 18 spm; Første side ut, svart: Så raskt som 8,5 sek (fra Auto-Off) |
| Antall blekkpatroner | 1 (svart) |
| Skriver Smart-programvarefunksjoner | CE844A: Smart Install; Forenklet kontrollpanel; Auto-on/Auto-off; Kompakt design; Trådløs tilkobling; |
| Driftsyklus | Månedlig, A4: Opptil 8000 sider |
| Anbefalt månedlig sidevolum | 250 til 2000 |
| Utskriftsmargener | topp: 4 mm; venstre: 4 mm; bunn: 4 mm; høyre: 4 mm |
| Twain-versjon | Versjon 1.9 |
| Fargeskanning | Ja |
| Skannetype | Glassplate, ADM |
| Skanneoppløsning | Forbedret: Opptil 19200 dpi; Maskinvarer: Opptil 1200 x 1200 dpi; Optisk: Opptil 1200 dpi |
| Skannehastighet | 10 x 15 cm fargefotografi til fil: mindre enn 7 sek ved én skanning; Svart (normal): Opptil 6 spm; Farge (normal): Opptil 3 spm; ADM: Opptil 7,4 spm (svart-hvitt), opptil 3 spm (farger) |
| Gråtonenivåer/Bitdybde | 256; 24-bits |
| Filformat for skanning | JPEG, TIF (komprimert og ukomprimert), PDF, GIF, BMP |
| Inndatamodi for skanning | Skanning via HP LaserJet-skanneprogram eller TWAIN- eller WIA-kompatibel programvare |
| Maksimal skannestørrelse | Planskanner: 216 x 297 mm |
| Kopieringsoppløsning | Svart (tekst og grafikk): Opptil 600 x 400 dpi; Farger (tekst og grafikk): Opptil 600 x 400 dpi |
| Kopieringshastighet | Svart (A4): Opptil 18 kpm |
| Største antall eksemplarer | Opptil 99 kopier |
| Størrelsesendring kopimaskin | 25 til 400 % |
| Kontrollpanel | CE844A: 2-linjers, 16-tegns skjerm; meny og navigeringsknapper (oppsett/Enter, venstre, høyre, avbryt); kopikontrollknapper (tallknapper, lysere/mørkere, flere kopiinstillinger, start kopiering); Faks-kontrollknapper (repeter, start faks); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar, lite toner); Trådløsknapp med blå LED-bakbelysning; |
| Faksoppløsning | Svart-hvitt, best modus: Opptil 300 x 300 dpi; Svart-hvitt, standardmodus: 203 x 98 dpi |
| Fakshastighet | 33,6 kbps |
| faksfunksjoner | Faksminne (A4): Opptil 500 sider; Autom. faksreduksjon støttes: Ja; Automatisk gjenopprining: Ja; Forsinket faksending: Ja; Gjenkjennelse av særskilte ringetoner støttes: Ja; Videresending av faks støttes: Ja; TAM-grensesnitt for fakstelefon støttes: Ja; Fakspolling støttes: Ja; Fakstelefonmodus støttes: Ja; Søppelblokkering støttes: Ja; Maksimalt antall kortnumre: Opptil 100 numre; Støttet PC-grensesnitt: Ja; Ekstern gjenfinningsfunksjon støttes: Ja; Telefonhåndsett støttes: Nei |
| Modem | 33,6 kbps |
| Standard tilkoplingsmuligheter | Hi-Speed USB 2.0-port, 10/100Base-T Ethernet-nettverksport, RJ-11-telefonport, trådløst 802.11b/g/n |
| Nettverksmuligheter | Nettverksklar: Standard (innebygd Ethernet, WiFi 802.11b/g/n) |
| Kontrollpanel | 2-linjers, 16-tegns skjerm; meny og navigeringsknapper (oppsett/Enter, venstre, høyre, avbryt); kopikontrollknapper (tallknapper, lysere/mørkere, flere kopiinstillinger, start kopiering); Faks-kontrollknapper (repeter, start faks); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar, lite toner); Trådløsknapp med blå LED-bakbelysning |
| Utdatformat | PDF; TIF; BMP; GIF; JPG |
| Standardfunksjoner for digital sending | Skann til e-post; skann til program; skann til fil (alle bare fra PC) |
| Skjerm | 2-linjers LCD |
| Maksimalt/standardminne | 64 MB |
| Prosessortype/-hastighet | Marvell®-prosessor; 400 MHz |
| Tilleggsutstyr for dupleksutskrift | Manuelt (driverstøtte følger med) |
| Medietyper og kapasitet, magasin 1 | ADM: Opptil 35 ark; Skuff 1: Ark: 150; konvolutter: 10 |
| Medietyper som støttes | Papir (vanlig, laser), konvolutter, transparenter, etiketter, kartong, postkort |
| Medievækt | ADM: 60 til 90 g/m ² ; Skuff 1: 60 til 163 g/m ² |
| Egendefinerte papirformater | 76 x 127 til 216 x 356 mm |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | Standard, 35 ark |
| Utskriftshåndtering | 150-arks papirskuff, 100-arks utbrett med side ned Papirkapasitet: Opptil 150 ark, Inntil 10 konvolutter Utskuffkapasitet: Opptil 100 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 75 ark transparenter |
| Strøm | Strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning Strømtillførsel: Inngangsspenning: 110 til 127 V vs (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Strømforbruk: 370 watt (utskrift), 245 watt (kopiering eller skanning) aktiv, 0,2 watt av, 3,4 watt (autom. avslåing) strømsparing, 4,8 watt ventemodus; Typisk strømforbrukstall (TEC): 0,960 kWh/uke |
| Inkludert programvare | Vertsbaserte utskriftsdrivere, TWAIN, WIA, Skann til program, XPS-driver, Mac-driver, Send faks, verktøykasse, verktøy for trådløs konfigurasjon |

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatible operativsystemer | Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Server 2003; Mac OS X v 10.4, v 10.5, v 10.6; Linux (se http://www.hp.com) |
| Minimum systemkrav | PC: Windows® 7; Windows Vista®; Microsoft® Windows® XP, Server 2008, Server 2003: 1 GHz prosessor, 1 GB minne, 700 MB ledig harddiskplass, SVGA-skjerm 800 x 600 med 16-bits farger, Internet Explorer 5.5 eller høyere, USB- eller Ethernet-port; Mac: Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6; PowerPC G3-, G4-, G5- eller Intel®-prosessorer; 1 GB minne; 200 MB ledig harddiskplass; CD-ROM-stasjon; USB- eller nettverksport |
| Akustisk | Lydeffekt: 6,3 B(A) Lydtrykk: 50 dB(A) |
| Driftsmiljø | Temperaturverdier ved drift: 10 til 32,5 °C Anbefalt temperatur ved drift: 10 til 32,5 °C Lagringstemperatur: 0 til 35 °C Fuktighetsområde når uvirksom: 10 til 80% RF Fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF |
| Produktsertifiseringer | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1, EN 61000-3-2: 2006 (Harmoniske utslipp, klasse A), EN 61000-3-3: 1995+A1+A2 (flimmerutslipp), EN 55024: 1998+A1+A2 immunitetsstandarder som inkluderer samsvar med følgende: EN 61000-4-2: 1995 (ESD immunitet, ytelseskriterium B), EN 61000-4-3: 1996 (utstrålt immunitet, ytelseskriterium A), EN 61000-4-4: 1995 (EFT immunitet, ytelseskriterium B), EN 61000-4-5: 1995 (spenningsimmunitet, ytelseskriterium B), EN 61000-4-6: 1996 (ledet immunitet, ytelseskriterium A), EN 61000-4-11: 1994 (spenningsvariasjoner, ytelseskriterium B og C); Sikkerhetsertifiseringer: UL 60950-1; IEC 60950-1: 2005 og EN 60950-1: 2006+A11; 21 CFR 1040.10 og 1040.11 med unntak av avvik i henhold til Lasermerknad nr. 50, datert 24. juni 2007; IEC 60825-1: 2007 og EN 60825-1: 2007 (Class 1 Laser/LED Product); ENERGY STAR: Ja; Trådløse telekommunikasjonsstandarder: EN 301 489-1: V1.8.1 / EN 301 489-17: V2.1.1; EN 300 328: V1.7.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247) / IC: RSS-210; og alle nasjonale standarder knyttet til målmarkeder. Telekommunikasjon: FCC Part 68; IC CS-03; ES 203 021; TBR21; og alle nasjonale standarder knyttet til målmarkeder |
| Produktmål | b x d x h: 435 x 265 x 306 mm Maksimum: 435 x 365 x 306 mm |
| Produktvekt | 8,3 kg |
| Innhold i esken | CE844A: HP LaserJet Pro M1217nfw MFP; strømkabel/-kabler; telefonledning(er); 150-arks papirskuff; utskuff; startkassett med svart toner til HP LaserJet (gjennomsnittlig kapasitet på 700 standardsider, oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752); Readiris PRO tekstgjenkjenningsprogram; CD(er) med programvare og dokumentasjon; Installasjonsveiledning; kundestøttebrosjyre; Feilark; Gjenkjenningsark; Ferritt med brosjyre; Garantiveiledning (der aktuelt); USB-kabel; |
| Garanti | Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser. |
| Opprinnelsesland | Produsert i Kina |
| Rekvisita | CE285A HP LaserJet CE285A svart tonerkassett Gjennomsnittlig antall sider per kassett er 1600 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19752. CHP110 HP kontorpapir, 500 ark/A4/210 x 297 mm CHP210 HP skriverpapir – 500 ark/A4/210 x 297 mm CHP310 HP LaserJet-papir – 500 ark/A4/210 x 297 mm |
| Service- og støttealternativer | UH761E HP Care Pack, utskiftingservice (standard responstid), 3 år UH757E HP Care Pack, utskiftingservice neste virkedag, 3 år UH764E HP Care Pack, retur til depot-service, 3 år. (UH764E: Bare Baltikum, Hellas, Polen, Tyrkia, EEM, Slovenia, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn. UH761E/UH757E: resten av Europa). |

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP LaserJet Pro M1217nfw flerfunksjonsskriver CE844A

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og -tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Publisert i EMEA Februar 2011 4AA3-2519NOE