



HP LaserJet Pro 100 color MFP M175

Ideel til hjemmekontorer og små virksomheder, hvor man ønsker en billig og kompakt farvelaser-MFP, trådløs tilslutning og Ethernet-tilslutning⁶, flere muligheder for mobil print samt egenskaber, der sparer strøm.



Gør indtryk med professionelle farver på HP's mindste farve-MFP.

- Print, scan og kopier flotte farvedokumenter med denne billige farvelaser-MFP.
- Få billed-, tekst- og grafikkopier i bedre kvalitet med den automatiske kopieringsoptimering.
- Print professionelle farver: HP ImageREt 2400 giver skarpe detaljer og ensartede farver. Brug originale HP-patroner med HP ColorSphere-toner, så dit marketingmateriale og dine forretningsdokumenter gør maksimalt indtryk.
- Print sort tekst til en lav pris – til samme pris pr. side som med en sort/hvid HP LaserJet-printer³.

Mobil print med HP ePrint¹, WiFi Direct², trådløs print⁴ samt nem og hurtig opsætning.

- Bevar produktiviteten på farten med HP ePrint¹, og print fra trådløse mobile enheder direkte til printeren².
- Det tager kun et par minutter at installere din MFP vha. HP Smart Install⁵, og du kan nemt printe og dele dine filer med indbygget trådløs tilslutning og Ethernet-tilslutning⁶.
- Du kan nemt fremstille 1-sidede kopier af 2-sidede id-kort vha. Id-kopiering. Scan direkte til en pc, send via e-mail mv.
- Tjek, at du benytter en original HP-patron, der giver den bedste kvalitet og pålidelighed, vha. HP Toner Cartridge Authentication⁷.

Få den alsidighed, du har brug for, med denne pålidelige MFP.

- Print på mange forskellige papirstørrelser fra 3,5 x 5" (8,9 x 12,7 cm) til 8,5 x 14" (21,6 x 35,6 cm).
- Få flotte print: print dokumenter, kuverter, karton, etiketter og billeder i professionel kvalitet. Forudoprettede genveje optimerer automatisk kvaliteten på basis af det valgte papir.
- Du kan nemt scanne til forskellige netværksmapper eller til e-mail-adresser vha. din pc.
- Brug 35-siders dokumentføderen til uovervåget kopiering og print af dokumenter med mange sider.


Reducer indvirkningen på miljøet, og spar ressourcer.

- Spar op til 50% strøm med en HP LaserJet med HP Auto-Off Technology⁸, som automatisk registrerer, om printeren benyttes og slukker den, når ikke den benyttes.
- Spar energi med Instant-on Technology og Instant-on Copy⁹.
- Gratis og nem genbrug - patroner, der returneres via HP Planet Partners, genbruges på en ansvarlig måde¹⁰.
- Der spares plads og emballage - i forhold til større produkter - med denne kompakte farvelaser-MFP.



¹ HP ePrint kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder, der kan benytte internet og e-mail. Printtiden kan variere. Fås kun på HP LaserJet Pro 100 color MFP. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på www.hp.com/go/eprintcenter. ² Fås fra September 2011. WiFi direkte print kræver en enhed, der kan benytte trådløs kommunikation, eller en mobilenhed og findes kun på HP LaserJet Pro 100 color MFP. Mobile enheder skal benytte trådløs kommunikation og være inden for rækkevidde af en trådløs printer. Kan kræve download af driver eller apps til mobilenheden på www.hp.com/go/eprintcenter. ³ Sammenlignet med HP LaserJet Pro / -printer (enkelt funktion) og HP LaserJet Pro MFP. Forudsat at mindst 30% af de printede sider er i farver og med indhold svarende til ISO/IEC 19798 farvestepakken (www.iso.org/jtc1/), samt at printjobbene i gennemsnit består af 3 sider. Ydelsen er fastsat ved brug af ISO/IEC-teststandarder. Det faktiske sideantal og omkostningerne kan variere en del afhængig af de printede billeder, antal farvesider og andre faktorer. ⁴ Indbygget trådløs findes kun på HP LaserJet Pro 100 color MFP. Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser. ⁵ HP Smart-installation kan kun bruges i Windows. ⁶ Indbygget Ethernet-netværk samt trådløs tilslutning og internettilslutning fås kun på HP LaserJet Pro 100 color MFP. ⁷ Kompatibelt med et udvalg af HP LaserJet-printere og -multifunktionsenheder. Læs mere på www.hp.com/go/learnaboutsupplies. ⁸ HP Auto-Off er underlagt printerindstillingerne. Sammenligner strømforbruget på HP LaserJet-printere med HP Auto-Off Technology med konkurrenternes topmodeller på basis af markedsandel pr. september 2010. Strømforbruget er baseret på HP's interne test vha. ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-værdi anført på energystar.gov/eu-energystar.org – den højeste TEC-værdi anvendes. Det faktiske strømforbrug kan variere. ⁹ Sammenlignet med produkter, der benytter traditionel indbrænding og CCFL-kopiering (Cold Cathode Fluorescent Lamp). ¹⁰ Programmet findes ikke i alle lande. HP's Planet Partners-program til returnering og genanvendelse af HP-printpatroner findes i øjeblikket i mere end 50 lande og områder over hele verden. Du kan læse mere på www.hp.com/recycle, hvor du også kan bestille konvolutter samt samlebokse.





HP LaserJet Pro 100 color MFP M175

TEKNIŠKE SPECIFIKATIONER

Funktioner	Print, kopiering, scanning
Printopløsning	Sort (bedst): Op til 600 x 600 dpi. Sort (normal): Op til 600 x 600 dpi
Oplosningsteknologi til udskrivning	HP Imageret 2400
Printteknologi	Laser
Printhastighed	Sort (A4): Op til 16 sider/min.; Første side sort: På kun 15,5 sek. Farve (A4): Op til 4 sider/min.; Tid for første side Farve: På kun 27,5 sek.
Antal printpatroner	4 (1 for hver af sort, cyan, magenta, gul)
Printer Smart Software - egenskaber	CE865A: HP ImageREt 2400 printkvalitet med HP PCL 6 og Postscript 3-emulering printerdrivere; Manuel duplex; N-up print, sætvis, vandmærker; Kan benytte mange forskellige størrelser og typer laserpapir, herunder laserfotopapir - mat, med svag glans eller højglans, mono transparenter, omslagspapir, karton, brochurepapir, etiketter, kuverter mv.. CE866A: Hvis du kan sende det med e-mail, kan det printes vha. HP ePrint; HP ePrint, Direkte print, AirPrint; HP ImageREt 2400 printkvalitet med HP PCL 6 og Postscript 3-emulering printerdrivere; Manuel duplex; N-up print, sætvis, vandmærker; Kan benytte mange forskellige størrelser og typer laserpapir, herunder laserfotopapir - mat, med svag glans eller højglans, mono transparenter, omslagspapir, karton, brochurepapir, etiketter, kuverter mv..
Normeret forbrug	Månedligt, A4: Op til 20,000 sider
Anbefalet antal sider pr. måned	250 til 950
Udskriftsmarginer	top: 4,3 mm; venstre: 4,3 mm; bund: 4,3 mm; højre: 4,3 mm
Twain-version	Version 1,9
Farvescanning	Ja
Scanningstype	Flatbed, ADF
Scanningsopløsning	Hardware: Op til 1200 x 1200 dpi. Optisk: Op til 1200 dpi
Scanningshastighed	Op til 10 billeder/min. (sort/hvid), op til 5,5 billeder/min. (farve)
Gråtoneskalaneveauer/Bitdybde	256. 30 bit
Scan-format	PDF, JPEG, TIFF, Bitmap, PNG
Scan-inputmetoder	HP Scanningsoftware, brugerprogram via TWAIN eller WIA
Maksimal scanningsstørrelse	Flatbed: 216 x 297 mm
Kopiopløsning	Sort (tekst og grafik): Op til 300 x 300 dpi. Farve (tekst og grafik): Op til 300 x 300 dpi
Kopihastighed	Sort (A4): Op til 16 kopier/min.; Farve (A4): Op til 4 kopier/min.
Maksimalt antal kopier	Op til 99 kopier
Størrelsesændring ved kopiering	Op til 400%
Kontrolpanel	CE865A: Sort/hvid LCD med 2 linjer à 16 tegn; 12 knapper (Annuller, venstre pil, højre pil, Vælg, Tilbage, Opsætning, Roter karrusel, Antal kopier, Lyser/mørkere, Kopieringsmenu, Sort kopi, Farve kopi); 2 LED-indikatorer (Bemærk, Klar). CE866A: Sort/hvid LCD med 2 linjer à 16 tegn; 13 knapper (Annuller, venstre pil, højre pil, Vælg, Tilbage, Opsætning, Roter karrusel, Antal kopier, Lyser/mørkere, Kopieringsmenu, Sort kopi, Farve kopi, Trådløst); 3 LED-indikatorer (Bemærk, Klar, Trådløst).
Standardtilslutningsmuligheder	CE865A: 1 Hi-Speed USB 2.0; CE866A: Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 Wireless 802.11b/g/n
Skærm	2linjes LCD (tekst)
Standardhukommelse	128 MB
Hukommelsesopgradering	Kan ikke udbygges
Processorhastighed	600 MHz
Duplexvalg	Manuel (med driversupport)
Medietype og kapacitet, bakke 1	ADF: Ark: 35, transparenter: 1. Bakke 1: Ark: 150; labels: 50; transparenter: 50; postkort: 50; kuverter: 10
Understøttede medietyper	Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), transparenter, etiketter, konvolutter, karton
Understøttede papirstørrelser	; ; ; (ISO, JIS); 10 x 15 cm; postkort (enkelt og dobbelt JIS); konvolutter (DL, ,); special: 76 x 127 til 216 x 356 mm
Understøttet gramvægt	60 til 176 g/m ² (almindeligt papir); op til 220 g/m ² (blankt papir); ADF: 60 til 90 g/m ² .
Brugerdefinerede medier	76 x 127 til 216 x 356 mm.
Automatiske dokumentfremførsers kapacitet	Standard, 35 ark.
Printhåndtering	150-arks papirbakke, 35-arks automatisk dokumentfremfører, 50-arks udbakke Papirkapacitet: Op til 150 ark, Op til 10 kuverter Kapacitet for udbakke: Op til 50 ark, Op til 10 kuverter, Op til 50 ark transparenter

Strøm	Strømforsyningstype: Indbygget strømforsyning Energikrav: Indgangsspænding: 220 til 240 V AC (±10 %), 50 Hz (±3 Hz) Strømforgbrug: 310 W aktiv, 0,2 W fra, 0,2 W (Auto-sluk) strømsparer, 5,6 W strømsparerstatus, 11 W standby TEC-nummer (Typical Electricity Consumption): 1,374 kilowattimer/uge
Software inkluderet	Windows: HP SmartInstall, HP installation/afinstallation, HP PCL 6-printerdriver, HP WIA-scanningsdriver, HP TWAIN-scanningsdriver, HP Scan, HP Device Toolbox - konfigurationsværktøj, Readiris-software; Mac: HP installation/afinstallation, HP PS-driver, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris-software
Kompatible operativsystemer	Den fulde softwarepakke kan installeres i: Windows 8, Windows 7 (32 bit og 64 bit), Windows Vista (32 bit og 64 bit), Windows XP (32 bit) (SP2 eller senere); Følgende understøtter kun installation af drivere: Windows Server 2003 (32 bit) (SP3 eller senere), Windows Server 2008 (32 bit og 64 bit); SmartInstall findes på alle understøttede Windows-operativsystemer; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linux: Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (understøttes med forudbygget pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (understøttes af den automatiske installation); HP-UX 11 og Solaris 8/9
Minimumskrav til system	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz 32 bit (x86) eller 64 bit (x64) processor, 1 GB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit), 500 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport; Windows XP (32 bit) (SP2): Pentium® 233 MHz-processor, 512 MB RAM (32 bit) eller 2 GB RAM (64 bit), 500 MB ledig harddiskplads, cd/dvd-rom eller internet, USB- eller netværksport. Mac: Mac OS X, . PowerPC, eller Intel® Core processor; 256 MB RAM; 300 MB ledig plads på harddisk; Cd/dvd-rom eller internet; USB- eller netværksport
Lydforhold	Lydintensitet: 6,2 B(A) Åkustisk lydtryk: 47 dB(A)
Driftsmiljø	Temperaturområde ved drift: 15 °C til 32,5 °C Anbefalet driftstemperatur: 20° C til 27° C Temperaturområde ved opbevaring: -20 til 40° C Fugtighedsinterval ved opbevaring: 10 til 95% relativ fugtighed Luftfugtighedsområde ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift: 20% til 70% relativ luftfugtighed
Produktcertificeringer	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 Class B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2008+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB 9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande; Sikkerheds-certificeringer: IEC 60950-1: 2005 (Internationalt); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; GS-licens (Europa); EN 60825-1: 2007 (Class 1 Laser/LED-enhed); Lavspændingsdirektivet 2006/95/EC med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser i henhold til krav i de enkelte lande.; ENERGY STAR: Ja;
Produktmål	b x d x h: 441 x 421 x 338 mm Maksimum: 441 x 480 x 441 mm (inklusive fremspring, når papirbakken er trukket ud til legal-format)
Produktvægt	16,2 kg
Kassens indhold	CE865A: HP LaserJet Pro M175a farve-MFP; HP LaserJet-startpatroner med sort, cyan, gul og magenta toner (~500 sider); Cd (med software og elektronisk dokumentation); CE866A: HP LaserJet Pro M175n farve-MFP; HP LaserJet-startpatroner med sort, cyan, gul og magenta toner (~500 sider); Cd (med software og elektronisk dokumentation); Installationsvejledning; netledning; USB-kabel.
Garanti	1 års begrænset garanti med produktombytning. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft.
Oprindelsesland	Fremstillet i Kina
Forbrugsvarer	CE310A HP 126A sort Original LaserJet-tonerpatron Gennemsnitlig kapacitet for den sorte patron er 1.200 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. CE311A HP 126A cyan Original LaserJet-tonerpatron Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 1000 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. CE312A HP 126A gul Original LaserJet-tonerpatron Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 1000 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. CE313A HP 126A magenta Original LaserJet-tonerpatron Gennemsnitlig kapacitet for cyan/gul/magenta patron, 1000 standardsider. Antal standardsider i overensstemmelse med ISO/IEC 19798. CE314A HP 126A LaserJet-billedromle 14.000 sider (sort) 7.000 sider (farve)
Service- og supportløsninger	UX453E HP 3 års serviceplan med ombytning for Color LaserJet MFP-printere UX435E HP 3 års serviceplan med ombytning næste hverdag for Color LaserJet MFP-printere UX439E HP 3 års serviceplan med returnering til lager for Color LaserJet MFP-printere. (UX453E: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Sverige, Tyskland, UK og Østtyskland; Samme som plus Tjekkiet, Grækenland, Ungarn, Polen og Slovakiet. : Kun De Baltiske lande, Bulgarien, Tjekkiet, Dom Tom, EEM, Cypern, Ungarn, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polen, Rumænien, Sydafrika, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Tyrkiet).

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP LaserJet Pro 100 color MFP M175

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Alle mærkeavnavne og produktavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel. Udgivet i EMEA November 2013 4AA3-2886DAE