



HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175

Ideell for brukere på hjemmekontorer eller i små bedrifter som ønsker en rimelig, kompakt fargelaser-MFP, trådløs og Ethernet-tilkobling⁶, mulighet for mobil utskrift og funksjoner som bidrar til å spare strøm.



Gjør inntrykk med farger i profesjonell kvalitet fra HPs minste farge-MFP.

- Skriv ut, skann og kopier fremragende fargedokumenter med denne rimelige fargelaser-MFPen.
- Forbedre enkelt kvaliteten på kopierte bilder, tekst og grafikk med automatisk kopiopptimalisering.
- Skriv ut farger i profesjonell kvalitet: HP ImageREt 2400 gir skarpe detaljer og konsistente farger. Bruk originale HP-kassetter med HP ColorSphere-toner for å maksimere virkningen av markedsførings- og forretningsdokumenter.
- Skriv ut tekst i svart-hvitt rimelig – til samme kostnad per som med en monokrom HP LaserJet-skriver⁵.



Mobil utskrift med HP ePrint¹, WiFi Direkteutskrift², trådløs utskrift⁴ og raskt og enkelt oppsett.

- Hold produktiviteten oppe når du er på farten, med HP ePrint¹, og skriv ut fra mobile enheter med trådløsfunksjonalitet direkte til skriveren².
- Installer MFPen på bare få minutter ved å bruke HP Smart Install³, og skriv ut og del enkelt med innebygd trådløs og Ethernet-tilkobling⁶.
- Produser enkelt enkeltstående kopier av tosidige ID-kort ved å bruke ID-kopiering. Skann direkte til en PC, e-post og mer.
- Kontroller at kassetten er en original HP-kassett for å sikre overlegen ytelse og pålitelighet, ved å bruke HP Toner Cartridge Authentication⁷.



Få allsidigheten du trenger med denne pålitelige MFPen.


- Skriv ut på en rekke papirstørrelser fra 3,5 x 5 tommer (8,9 x 12,7 cm) til 8,5 x 14 tommer (21,6 x 35,6 cm).
- Oppnå flotte resultater: Skriv ut daglige dokumenter, konvolutter, kort, etiketter og bilder med profesjonelt utseende. Forhånds konfigurerte snarveier optimaliserer automatisk utskriftskvaliteten på de valgte mediene.
- Du kan enkelt skanne til en rekke nettkartmapper, eller til en e-postadresse, ved å bruke PCen.
- Bruk dokumentmateren for 35 ark til uovervåket kopiering og utskrift av dokumenter med flere sider.

Reduser skadelig miljøpåvirkning og ta vare på ressurser.

- Oppnå opptil 50 % redusert strømforbruk ved å bruke en HP LaserJet med HPs teknologi for automatisk avslåing⁸, som automatisk oppdager skriveraktivitet og slår av skriveren når du ikke trenger den.
- Spar strøm med Instant-on-teknologi og Instant-on Copy⁹.
- Benytt deg av gratis, enkel resirkulering - kassetter som returneres via HP Planet Partners, resirkuleres på en ansvarlig måte¹⁰.
- Spar plass og reduser mengden emballasje sammenliknet med større produkter – bruk en kompakt fargelaser-MFP.

¹ HP ePrint krever en Internett-tilkobling til skriveren. Funksjonen virker med alle enheter som kan bruke Internett og e-post. Utskriftstid kan variere. Tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Du finner en liste over støttede dokument- og bildetyper på www.hp.com/go/eprintcenter. ² Tilgjengelig September 2011. WiFi Direkteutskrift krever en enhet med trådløsfunksjonalitet eller en mobil enhet, og er tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Mobil enhet må være aktivert for trådløs kommunikasjon og være innenfor skriverens dekningsområde. Funksjonen kan kreve nedlasting av driver eller apper til mobil enhet, tilgjengelig på www.hp.com/go/eprintcenter. ³ Sammenliknet med HP LaserJet Pro P1566/ P1606dn-skriver (enkeltfunksjon) og HP LaserJet Pro M1536dnf MFP. Forutsetter at kunden skriver ut minst 30 prosent av det totale sideantallet i farger med innhold som tilsvarer ISO/IEC 19798-testpakken for farger (www.iso.org/itc1/sc28) og en gjennomsnittlig jobbstørrelse på tre sider. Kapasitet er fastsatt i henhold til ISO/IEC-teststandarder. Faktisk kapasitet og faktiske kostnader kan variere betydelig avhengig av bildene som skrives ut, antall fargesider og andre faktorer. ⁴ Innebygd trådløs er tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet og kan være begrenset under aktive VPN-tilkoblinger. ⁵ HP Smart Install kan brukes bare sammen med Windows. ⁶ Innebygd Ethernet-nettverk og trådløs og Internett-tilkobling er tilgjengelig bare på HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175nw. ⁷ Kompatibelt med en rekke HP LaserJet-skriverer og MFPer. Se www.hp.com/go/learnaboutsupplies for mer informasjon. ⁸ HPs funksjon for automatisk avslåing avhenger av skriverinnstillingene. Sammenliknet strømforbruk for HP LaserJet-enheter med HP Auto-Off-teknologi med de største konkurrerende modellene basert på markedsandel per september 2010. Strømforbruk basert på testing internt i HP i samsvar med ENERGY STAR®-programmets TEC-metode (Typical Electricity Consumption) eller TEC-verdi funnet på energystar.gov/eu-energystar.org, med bruk av høyeste rapporterte TEC-verdi. Faktisk strømforbruk kan variere. ⁹ Sammenliknet med produkter som bruker tradisjonell fusing og CCFL-kopiering (Cold Cathode Fluorescent Lamp). ¹⁰ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av tonerkassetter fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner over hele verden gjennom HP Planet Partners-programmet. Hvis du ønsker mer informasjon, eller vil bestille returkonvolutter og innsamlingsesker, kan du besøke www.hp.com/recycle.





HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Opptil 600 x 600 dpi; Svart (normal): Opptil 600 x 600 dpi
Utskriftsteknologioppløsning	HP ImageREt 2400
Utskriftsteknologi	Laser
Utskriftshastighet	Svart (A4): Opptil 16 spm; Første side ut, svart: Så raskt som 15,5 sek Farge (A4): Opptil 4 spm; Første side ut i farger: Så raskt som 27,5 sek
Antall kassetter/patroner	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Skriver Smart-programvarefunksjoner	CE865A: HP ImageREt 2400-utskriftskvalitet med utskriftsdrivere for HP PCL 6 og Postscript-nivå 3-emulering; Manuell dupleks; N-opp-utskrift, sortering, vannmerker; Kan bruke en rekke laserpapirstørrelser og -typer, inkludert matt, mykt glanset og høyglanset laserfotopapir, transparenter for svart-hvitt, omslagspapir, kartong, brosjyrepapir, etiketter, konvolutter med mer; CE866A: Hvis du kan sende det som e-post, kan du skrive det ut, med HP ePrint; HP ePrint, Direkteutskrift, AirPrint; HP ImageREt 2400-utskriftskvalitet med utskriftsdrivere for HP PCL 6 og Postscript-nivå 3-emulering; Manuell dupleks; N-opp-utskrift, sortering, vannmerker; Kan bruke en rekke laserpapirstørrelser og -typer, inkludert matt, mykt glanset og høyglanset laserfotopapir, transparenter for svart-hvitt, omslagspapir, kartong, brosjyrepapir, etiketter, konvolutter med mer;
Driftsyklus	Månedlig, A4: Opptil 20,000 sider
Anbefalt månedlig sidevolum	250 til 950
Utskriftsmargen	topp: 4,3 mm; venstre: 4,3 mm; bunn: 4,3 mm; høyre: 4,3 mm
Twain-versjon	Versjon 1.9
Fargeskanning	Ja
Skannetype	Glassplate, ADM
Skanneoppløsning	Maskinvarer: Opptil 1200 x 1200 dpi; Optisk: Opptil 1200 dpi
Skannehastighet	Opptil 10 bpm (svart-hvitt), opptil 5,5 bpm (farger)
Grøntonenivåer/Bitdybde	256; 30-bits
Filformat for skanning	PDF, JPEG, TIFF, punktgrafikk, PNG
Inndatamodi for skanning	HP Skann-programvare, brukerprogram via TWAIN eller WIA
Maksimal skannestørrelse	Planskanner: 216 x 297 mm
Kopieringsoppløsning	Svart (tekst og grafikk): Opptil 300 x 300 dpi; Farger (tekst og grafikk): Opptil 300 x 300 dpi
Kopieringshastighet	Svart (A4): Opptil 16 kpm; Farge (A4): Opptil 4 kpm
Største antall eksemplarer	Opptil 99 kopier
Størrelsesendring kopimaskin	25 til 400 %
Kontrollpanel	CE865A: Monokrom LCD med 2 linjer, 16 tegn; 12 knapper (avbryt, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake, oppsett, rotasjonskarusell, antall kopier, lysere/mørkere, kopimeny, svart kopi, fargekopi); 2 LED-indikatorlamper (varsling, klar); CE866A: Monokrom LCD med 2 linjer, 16 tegn; 13 knapper (avbryt, pil venstre, pil høyre, velg, tilbake, oppsett, rotasjonskarusell, antall kopier, lysere/mørkere, kopimeny, svart kopi, fargekopi, trådløst); 3 LED-indikatorlamper (varsling, klar, trådløst);
Standard tilkoplingsmuligheter	CE865A: 1 Hi-Speed USB 2.0; CE866A: Hi-Speed USB 2.0; 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 trådløs 802.11b/g/n
Skjerm	2-linjers LCD (tekst)
Standardminne	128 MB
Minneoppgradering	Ikke utvidbar
Prosessrhastighet	600 MHz
Tilleggsstyr for dupleksutskrift	Manuelt (driverstøtte følger med)
Medietype og kapasitet, magasin 1	ADM: Ark: 35, transparenter: 1; Skuff 1: Ark: 150; etiketter: 50; transparenter: 50; postkort: 50; konvolutter: 10
Medietyper som støttes	Papir (brevpapir, brosjyre, farget, glanset, brevhode, foto, vanlig, fortrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt), transparenter, etiketter, konvolutter, kartong
Støttede papirstørrelser	A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 x 15 cm; postkort (JIS enkle og doble); konvolutter (DL, C5, B5); egendefinert: 76 x 127 til 216 x 356 mm
Støttet medievekt	60 til 176 g/m ² (vanlig papir); opptil 220 g/m ² (glanset papir); ADM: 60 til 90 g/m ²
Egendefinerte papirformater	76 x 127 til 216 x 356 mm
Kapasitet for automatisk dokumentmater	Standard, 35 ark
Utskriftshåndtering	150-arks innskuff, 35-arks automatisk dokumentmater, 50-arks utskuff Papirkapasitet: Opptil 150 ark, Inntil 10 konvolutter Utskuffkapasitet: Opptil 50 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 50 ark transparenter

Strøm	Strømforsyningstype: Innebygd strømforsyning Strømtilførsel: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) Strømforsbruk: 310 watt aktiv, 0,2 watt av, 0,2 watt (autom. avslåing) strømsparing, 5,6 watt strømsparing, 11 watt ventemodus Typisk strømforsbrukstall (TEC): 1,374 kWh/uke
Inkludert programvare	Windows: HP SmartInstall, HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PCL 6-skriverdriver, HP WIA-skannedriver, HP TWAIN-skannedriver, HP Skann, HP Device Toolbox konfigureringsverktøy, Readiris-programvare; Mac: HP installerings-/avinstalleringsprogram, HP PS-driver, HP Skann, HP Oppsettassistent, HP Fax-utskriftsdriver, HP Ink Widget, HP Utility, Readiris-programvare
Kompatible operativsystemer	Full programvareinstallering støttes på: Windows 8, Windows 7 (32-bits og 64-bits), Windows Vista (32-bits og 64-bits), Windows XP (32-bits) (SP2 eller høyere), Bare driverinstallering støttes på: Windows Server 2003 (32-bits) (SP3 eller høyere), Windows Server 2008 (32-bits og 64-bits); SmartInstall tilgjengelig for alle støttede Windows-operativsystemer; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (støttes med forhåndsbygd pakke), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (støttes av automatisk installeringsprogram); HP-UX 11 og Solaris 8/9
Minimum systemkrav	PC: Windows 8, Windows 7, Windows Vista: 1 GHz (32-bits) (x86) eller (64-bits) (x64) prosessor, 1 GB minne (32-bits) eller 2 GB minne (64-bits), 500 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internet, USB- eller nettkabel; Windows XP (32-bits) (SP2): Pentium® 233 MHz prosessor, 512 MB minne (32-bit) eller 2 GB minne (64-bit), 500 MB ledig harddiskplass, CD/DVD-ROM eller Internett, USB- eller nettkabel; Mac: Mac OS X v10.5.8, v10.6; PowerPC G4, G5 eller Intel® Core prosessor; 256 MB minne; 300 MB ledig harddiskplass; CD/DVD-ROM eller Internett; USB- eller nettkabel
Akustisk	Lydeffekt: 6,2 B(A) Lydrykk: 47 dB(A)
Driftsmiljø	Temperaturverdier ved drift: 15 til 32,5 °C Anbefalt temperatur ved drift: 20 til 27 °C Lagringstemperatur: -20 til 40 °C Fuktighetsområde når uvrksom: 10 til 95 % RF Fuktighetsverdier ved drift: 10 til 80% RF Anbefalte fuktighetsverdier ved drift: 20 til 70 % RF
Produktsertifiseringer	CISPR 22: 2005 +A1/EN 55022: 2006 +A1 klasse B, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2008+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, Issue 4, GB 9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som kreves i enkelte land; Sikkerhetsertifiseringer: IEC 60950-1: 2005 (internasjonal); EN 60950-1: 2006+A11 (EU); IEC 60825-1: 2007; GS-lisens (Europa); EN 60825-1: 2007 (laser/LED-enhet i klasse 1); Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC med CE-merking (Europa); andre sikkerhetsgodkjenninger som kreves i enkelte land; ENERGY STAR: Ja;
Produktmål	b x d x h: 441 x 421 x 338 mm Maksimum: 441 x 440 x 441 mm (inkludert utstikkende, med innskuff trukket ut for konfigurering med Legal-størrelse)
Produktvekt	16,2 kg
Innhold i esken	CE865A: HP LaserJet Pro M175a farge-MFP; HP LaserJet introduksjonstønerkassetter med svart, cyan, gul og magenta (~500 sider); CD (med programvare og elektronisk dokumentasjon); Installeringsveiledning; strømledning; CE866A: HP LaserJet Pro M175nw farge-MFP; HP LaserJet introduksjonstønerkassetter med svart, cyan, gul og magenta (~500 sider); CD (med programvare og elektronisk dokumentasjon); Installeringsveiledning; strømledning; USB-kabel;
Garanti	Ett års begrenset garanti, utskifting av produkt. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.
Opprinnelsesland	Produsert i Kina
Rekvisita	CE310A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, svart Gjennomsnittlig kontinuerlig svart kapasitet er 1200 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. CE311A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, cyan Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. CE312A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, gul Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. CE313A HP 126A original LaserJet-tonerkassett, magenta Gjennomsnittlig kontinuerlig cyan/gul/magenta kapasitet er 1000 standardsider. Oppgitt kapasitet er i henhold til ISO/IEC 19798. CE314A HP 126A LaserJet-bildetrommel 14000 sider (svart-hvitt) 7000 sider (farger)
Service- og støttealternativer	UX453E HP 3 års serviceplan med standardutskifting for Color LaserJet MFP-skriverer UX435E HP 3 års serviceplan med utskifting neste virkedag for Color LaserJet MFP-skriverer UX439E HP 3 års serviceplan med Retur til HP-støtte for Color LaserJet MFP-skriverer. (UX453E: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland, Østerrike. UX435E: samme som UX453E, pluss Tsjekia, Hellas, Ungarn, Polen, Slovakia. UX439E: Bare Baltikum, Bulgaria, Tsjekia, Dom-Tom, EEM, Kypros, Ungarn, Israel, Malta, MEMA, Moldova, Polen, Romania, Sør-Afrika, Russland, Slovakia, Slovenia, Tyrkia).

Du kan regne med pålitelig støtte for å lage et best mulig bilde. Vi kan hjelpe til å forbedre utskrifts- og bildebehandlingsmiljøet, beskytte tidligere IT-investeringer og styrke virksomheten – med kunnskapsrik kundestøtte som er rimelig, personlig og tilpasset ditt behov – via HP Care Pack-tjenester.

Besøk nettstedet vårt på <http://www.hp.com> for mer informasjon

HP LaserJet Pro 100 farge-MFP M175

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser. Alle merke- og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Opplysningene som fremkommer i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

Publisert i EMEA November 2013 4AA3:2886NOC