



# HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture-arbejdsstation

Ideel til arbejdsgrupper i styrede printmiljøer, hvor der scannes meget, og hvor man har brug for en delt løsning og ønsker at forbedre arbejdsgangene og dokumentstyringen med de fordele, der fås med en løsning med førende administration og sikkerhed.



## Få fælles produktivitetsløsninger med høj hastighed.

- Håndter nemt jobs direkte fra det 20,3 cm (8") store HP Easy Select-farvekontrolpanel med berøringsteknologi samt integreret tastatur.
- Scan dokumenter med hastigheder på op til 60 sider pr. min./120 billeder pr. minut<sup>1</sup>. Den automatiske dokumentfører til 100 ark kan håndtere dokumenter fra A6 op til 86,34 cm (34") lange enkelt- eller dobbeltsidede ark.
- Scan direkte til netværksmapper, FTP-sites, e-mail-adresser, USB-drev, Sharepoint™-site og netværksprinter.
- Udvid scanningsmulighederne, og integrer løsninger via hardwareintegrationslommen<sup>2</sup>.

## Få pålidelig scanning af store mængder.

- Få en scanner, der kan scanne op til 5.000 sider pr. dag, så alle dine scanningsbehov opfyldes.
- Konverter scanninger til redigerbar tekst med OCR, og gem scanninger i forskellige filtyper, herunder PDF, JPEG, TIFF, Microsoft Word™ mv.
- Vær sikker på at få alle sider med HP Precision Feed-teknologi, der skiller siderne, før de indføres, og automatisk justerer dem, hvis det er nødvendigt.
- Få mere læsbare billeder: Flerfarveudfald gør det nemmere at læse scanninger ved at eliminere specifikke farver.

## Udvid forretningen med nem administration via netværket.

- Styr dit billedbehandlingsmiljø proaktivt, og spar tid og penge: Integrer din scanner med markedsførende løsninger fra HP.
- Få nemmere deling med integreret webserver, og integrer nemt løsningen i eksisterende systemer vha. klassens bedste netværksløsning.
- Du kan nemt opdatere, styre og udvide mulighederne for enheder i netværket og således få mere ud af din investering.
- Opret standardarbejdsgange på tværs af enheder - eller tilpassede arbejdsgange - med HP Digital Sending Software (tilbehør)<sup>3</sup>.

## Beskyt følsomme data med de bedste sikkerhedsegenskaber.

- Beskyt følsomme data, der er gemt på enheden, med HP's krypterede high-performance sikre harddisk.
- Beskyt fortroligt materiale, og få mulighed for flere godkendelsesløsninger med HP Access Controls.
- Du kan nemt styre, hvem der må scanne, og hvor der kan gemmes filer med avancerede sikkerhedsegenskaber, herunder IPsec.
- Fremstil, scan og del følsomme forretningsdata sikkert via krypterede PDF-filer med adgangskode.

<sup>1</sup> Scanningshastigheder målt ved 200 dpi (sort/hvid, farve og gråtoner) med A4-papir i stående retning.

<sup>2</sup> Løsninger, der anvendes via hardwareintegrationslommen kan kræve yderligere anskaffelser.

<sup>3</sup> HP Digital Sending Software (HP DSS) er tilbehør og kan downloades. Ikke kompatibelt med alle versioner af HP DSS. Kontakt HP, eller læs mere på [www.hp.com/go/dss](http://www.hp.com/go/dss).





# HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture-arbejdsstation

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Scanning - teknologi	Charge Coupled Device (CCD) flatbed; CIS ADF (Contact Image Sensor)
Scanningstype	Flatbed, ADF. <b>Farvescanning:</b> Ja
Scanningsopløsning	<b>Hardware:</b> Op til 600 x 600 dpi <b>Optisk:</b> Op til 600 dpi <b>Forbedret:</b> Op til 600 dpi
Scan-inputmetoder	Fuld-SVGA kontrolpaneldisplay med HP Easy Select-brugergrenseflade
lyskilde (scanning)	Light Emitting Diode (LED)
Indstillinger for opløsnings-dpi	75; 100; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600
Gråtoneniveauer/bitdybde	256. <b>Bitdybde:</b> 24 bit
Registrering af indførsel af flere ark	Ja, ultralyd
Automatiske dokumentfremførers kapacitet	Standard, 100 ark.
Dupleks ADF-scanning	Ja
Papirstørrelse (ADF)	A4; A5; A6; specialstørrelser
Gramvægt (ADF)	49 til 120 g/m <sup>2</sup>
Standardtilslutningsmuligheder	10/100/1000 Ethernet; 1 Hi-Speed USB-vært (bagpå); 1 Hi-Speed USB-vært (walk-up); 1 hardwareintegrationslomme (HIP) Hi-Speed USB
Kontrolpanel	Fuld-SVGA-display med HP Easy Select-brugergrenseflade; Justering af skærmens lysstyrke; Indikatorer (Klar, Data, Bemærk); Knapper (Start, Annuller, Dvale, Nulstil) virtuelt tastatur; Hi-Speed USB-værtsport
Normeret forbrug (dagligt)	Op til 5.000 sider
Avancerede scannerfunktioner	HP Precision Feed-teknologi med ultralydsregistrering, der registrerer indførsel af flere sider; avancerede billedforbedringsegenskaber, f.eks. fjernelse af blanke sider, farveudfald, auto-retning, auto-beskæring, auto-opretning og auto-tærskel; understøtter lange sider; sort/hvide baggrund, der kan skiftes; hurtig indstilling af scanningsprofiler; send til: Mapper, FTP, e-mail, netværksfax, print, USB-flashdrev, Sharepoint, flere destinationer; krypteret harddisk som standard
Understøttede medietyper	Papir (almindeligt, inkjet, foto); konvolutter; etiketter; kort, kun flatbed (visitkort, sygesikring, prægede, plastik-id, kredit)
Scan-filformat	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (kun billeder, søgbare, high-compressed og AES-krypteret), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML
Software inkluderet	Integreret IRIS OCR-program, kompatibelt med HP Digital Sending Software 4.91.21 software (tilbehør)
Kompatible operativsystemer	Kræver ikke operativsystem
Minimumskrav til system	<b>PC:</b> Windows®-mappdeling, DFS, Novell® share; Windows®-klient til adgang til Embedded Web Server-sider.

Driftsmiljø	<b>Temperaturområde ved drift:</b> 10 til 35°C <b>Temperaturområde ved opbevaring:</b> -40 til 65°C <b>Anbefalet temperaturområde ved drift:</b> 10 til 35°C <b>Anbefalet luftfugtighedsområde ved drift:</b> 15 til 80%, RH (ikke-kondenserende) <b>Fugtighedsinterval ved opbevaring:</b> 15 til 70%, RH (ikke-kondenserende)
Sårem	<b>Såremforbrug:</b> Maks. 70 watt, 37 watt (klar), 24 watt (dvale), <1 watt (slukket/standby) <b>Energikrav:</b> Indgangsspænding: 100 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 2,6 A
Lydintensitet	4,0 B(A) (ledig); 7,1 B(A) (drift, ADF-scanning med A4-papir med standardindstillinger med 66 sider/min)
ENERGY STAR	Ja
Oplysninger om overholdelse af myndighedskrav/sikkerhed	IEC 60950-1: 2005 2ND EDITION; CSA/UL 60950-1, 2. udgave (2007); EN 60950-1: 2006; CE, GOST; CCC; BSMI; CSA; CSA nrl; CB-testcertifikat
Elektromagnetisk kompatibilitet	EMC-direktiv 2004/108/EC (Europa); CISPR 22 Ed. 5: 2005 +A1: 2005 +A2: 2006, Class A; EN 55022: 2006 +A1: 2007, Class A; Class A, med reference til ANSI 63.4-2003; EN 61000-3-2: 2006, Class A (harmonisk); EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 +A2: 2005 (flimmer); CISPR 24 Ed 1: 1997 +A1: 2001 +A2: 2002; EN 50024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003; CE
Produktmål	<b>b x d x h:</b> 520,7 x 533,4 x 308,1 mm. <b>Med emballage:</b> 630 x 601 x 428 mm
Produktvægt	20,18 kg. <b>Med emballage:</b> 23,50 kg
Kassens indhold	<b>L2717A</b> HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture Workstation (med integreret high performance sikker harddisk); Hardwareintegrationslomme, installationsvejledning, cd med dokumentation, universel strømforsyning, netledning
Garanti	1 års garanti med reparation på stedet næste hverdag, telefonisk support og websupport er inkluderet. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produktet, landet samt lokale lovgivningsmæssige krav.
Tilbehør	J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g trådløs printserver L2718A HP 100 ADF-vælseskiftningsæt L2710A HP ekstra tastatur T1936AA HP MFP Digital Sending Software 4.0
Service- og supportløsninger	<b>HZ666E</b> - HP 3 års hardware-support næste hverdag for Scanjet 8500fn1 <b>HZ668E</b> - HP 3 års hardware-support 4 timer 13x5 for Scanjet 8500fn1 <b>HZ673E</b> - HP 4 års hardware-support næste hverdag for Scanjet 8500fn1 <b>HZ674E</b> - HP 5 års hardware-support næste hverdag for Scanjet 8500fn1 <b>HZ675PE</b> - HP 1 års ekstra hardware-support næste hverdag for Scanjet 8500fn1 <b>HZ677PE</b> - HP 1 års ekstra hardware-support 4 timer 13x5 for Scanjet 8500fn1 <b>HZ678PE</b> - HP 2 års ekstra hardware-support næste hverdag for Scanjet 8500fn1

Med pålidelig support får du det bedst mulige billede. Vi kan hjælpe dig med at få mere ud af dit print- og billedbehandlingsmiljø, beskytte din it-investering og udvide din forretning - med ekspertsupport til en overkommelig pris, der skræddersys til dine behov via HP Care Pack Services.

Du kan læse mere på vores webside: <http://www.hp.com>

HP Scanjet Enterprise 8500 fn1 Document Capture-arbejdsstation L2717A

© Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri. Alle mærkevarer og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive firmaer. Med forbehold for ændringer uden varsel.

Udgivet i EMEA September 2011 4AA3-5781DAE

**ecoHIGHLIGHTS**

- Spar penge og energi: bruger under 1 watt, når slukket
- Designet med tanke på miljøet - fremstillet af 12% genbrugsplastik
- Pærer uden kviksvov

ENERGY STAR®-mærket  
Send hardware og printerforbrugsvarer til genbrug. HP's aktivstyrings- og genbrugsservices gør det nemt at bortskaffe udstyr ansvarligt.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)