



# HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475

Kurum içi pazarlama malzemeleri üretmek için yüksek kalitede renklere, ağ bağlantısına, çoklu fonksiyon özelliğine ve mobil yazdırma seçeneklerine ihtiyaç duyan küçük ve orta ölçekli işletme çalışma ekipleri için idealdir.



## Verimli ve ağ özellikli HP LaserJet MFP ile yazdırın, kopyalayın, tarayın ve faks gönderin.

- Otomatik iki taraflı yazdırma ile atık miktarınızı azaltın ve kağıt kullanımınızı kolayca kontrol altına alın.
- Dakikada en fazla 20 sayfa etkileyici baskı hızlarıyla verimliliği artırın ve zamandan tasarruf edin<sup>4</sup>.
- Kablosuz bağlantı ile MFP'yi iş yerinizde istediğiniz yere koyun<sup>2</sup>. Bir ağ üzerinde yazdırma işlemini paylaşmak için yerleşik 10/100 Ethernet kullanın ve bir flash sürücüden yazdırmak ve taranan öğeleri flash sürücüye kaydetmek için ön taraftaki USB bağlantı noktasını kullanın.
- MFP'yi sadece birkaç dakika içinde kurun ve hızlı bir şekilde yazdırmaya başlayın: HP Akıllı Yükleme ile CD'ye gerek yok<sup>3</sup>.

## Web bağlantılı verimlilik ve genişletilebilirlik deneyimini yaşayın.

- Web üzerinden bilgilere ulaşmak, bilgileri saklamak ve yazdırmak için iş uygulamalarını ve 8,9 cm (3,5 inç) renkli dokunmatik ekranı kullanın<sup>4</sup>.
- Basılı kopyaları hızlı ve kolay bir şekilde dijital dosyalara dönüştürün; bir USB sürücüye tarayın, e-posta ile veya ağ klasörüne gönderin<sup>5</sup>.
- HP ePrint ile hemen hemen her yerden yazdırın<sup>1</sup>. ePrint Kablosuz Doğrudan yazdırma<sup>6</sup> ile akıllı telefonunuzdan doğrudan yazdırma yapın ve AirPrint<sup>7</sup> ile iPad®, iPhone® ve iPod touch® aygıtınızdan kablosuz yazdırma işlemi yapın.
- HP Web Jetadmin ile bu MFP'yi proaktif olarak yönetin.

## Kurum içi oluşturduğunuz profesyonel renkli pazarlama malzemeleriyle etki yaratın.

- HP ImageREt 3600 ve Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarıyla canlı, ayrıntılı yazılar ve kalıcı pürüzsüz renkler elde edin.
- Kurum içi 8,9 x 12,7 cm (3,5 x 5 inç) ila 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 inç) ortam boyutlarında renkli pazarlama malzemeleri tasarlayın ve üretin. HP'den ipuçları ve şablonlar için [www.hp.com/create](http://www.hp.com/create) adresine gidin.
- Metinleri ekonomik şekilde yazdırın; siyah beyaz HP LaserJet MFP ile aynı sayfa başı maliyetini elde edin<sup>8</sup>.
- Sık yazdırma işlemleri için tasarlanmış yüksek kapasiteli siyah yazıcı kartuşları ile para tasarrufu sağlayın<sup>9</sup>.



## ecoHIGHLIGHTS

- Enerjiden tasarruf edin; HP Otomatik Kapanma Teknolojisi ihtiyaç duymadığınızda yazıcınızı kapatır<sup>1</sup>.
- Otomatik iki taraflı yazdırma ile kağıt kullanımını %50'ye varan oranda azaltın.
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın; HP EcoSMART Console ile enerji ve kağıt tüketiminizi düşürün.

### ENERGY STAR® belgesi

<sup>1</sup> HP Otomatik Kapanma özellikleri yazıcı ve ayarlarla bağlıdır.

Lütfen bilgi işlem donanımınız ve yazdırma sarf malzemelerinizi geri dönüşüm programlarına verin. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Yazıcının İnternet'e bağlı olması gerekir. Özellikle, herhangi bir İnternet ve e-posta özellikli aygıtla çalışır. Yazdırma süreleri değişiklik gösterebilir. Desteklenen belgeler ve görüntü türlerinin listesi için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>2</sup> Kablosuz performans fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır ve etkin VPN bağlantıları sırasında sınırlı olabilir. Kablosuz bağlantı sadece HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475dw ile kullanılabilir.

<sup>3</sup> HP Akıllı Yükleme yalnızca Windows ile çalışır.

<sup>4</sup> Kablosuz erişim noktası ve yazıcıya İnternet bağlantısı gerektirir. Hizmetler kayıt gerektirebilir. Kullanılabilirlik ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir ve ürün yazılımı yükseltilmesi gerektirir. Ayrıntılı bilgi için bkz. [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter).

<sup>5</sup> Ürün yazılımı yükseltilmesi gerekebilir.

<sup>6</sup> Mobil aygıtın kablosuz özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Yazıcının HP ePrint özelliği etkinleştirilmiş olmalıdır. Özellikle sürücü veya uygulamalar gerektirebilir, bunları [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter) adresinden indirebilirsiniz. Kablosuz doğrudan yazdırma özelliği sadece HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475dw'de mevcuttur.

<sup>7</sup> Çoklu görev uygulamasını destekleyen iOS 4.2 aygıtları (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS ile 3. ve 4. nesil iPod touch) destekler. HP ePrint özelliği etkinleştirilmiş yazıcı ve all-in-one ürünleri ile çalışır. AirPrint ve iOS 4.2 aygıtları için, yazıcının 802.11 kablosuz ağ bağlantısı olması gerekir. Kablosuz performans, fiziksel ortama ve erişim noktasından uzaklığa bağlıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple Inc. şirketinin ticari markalarıdır. iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

<sup>8</sup> HP LaserJet Pro M1536 ile karşılaştırılmıştır. Müşterinin toplam sayfaların en az %30'unu ISO/IEC 19798 renkli deneme sayfalarındaki renklerin benzerlerine sahip içerikleri ([www.iso.org/itc1/sc28](http://www.iso.org/itc1/sc28)) ve genel ortalama üç sayfa uzunluğunda iş yazdırdığı varsayılır. Baskı kapasitesi ISO/IEC test standartları kullanılarak belirlenmiştir. Gerçek değerler ve ücretler yazdırılan görüntülere, yazdırılan renkli sayfa sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak önemli ölçüde değişiklik gösterir.

<sup>9</sup> HP LaserJet 305X Siyah Toner Kartuşu ürüne dahil değildir, lütfen ayrı olarak satın alın.





# HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475

## TEKNİK ÖZELLİKLER

İşlevler	Yazdırma, fotokopi, tarama, faks
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript Level 3 emülasyonu
Baskı Çözünürlüğü	<b>Siyah (en iyi):</b> 600 x 600 dpi'ye kadar; <b>Siyah (normal):</b> 600 x 600 dpi'ye kadar
Yazdırma Teknolojisi Çözünürlüğü	HP ImageREtE 3600
Baskı teknolojisi	Lazer
Baskı Hızı	<b>Siyah (A4):</b> Dakikada 20 sayfaya kadar; <b>İlk sayfa çıkışı siyah:</b> 17 saniye kadar kısa bir sürede <b>Renkli (A4):</b> Dakikada 20 sayfaya kadar; <b>İlk sayfa çıkışı Renkli:</b> 17 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı kartuşu sayısı	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	<b>CEB63A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Akıllı Yükleme HP Otomatik Kapanma teknolojisi, Basitleştirilmiş kontrol paneli, Küçük tasarım, Net ve keskin Çince ve Hintçe yazı tipleri (sadece Çin ve Hindistan) <b>CEB64A:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, Kablosuz Doğrudan Yazdırma, Akıllı Yükleme, HP Otomatik Kapanma teknolojisi, Basitleştirilmiş kontrol paneli, Küçük tasarım, Net ve keskin Çince ve Hintçe yazı tipleri (sadece Çin ve Hindistan)
Baskı kapasitesi	<b>Ayda Bir,A4:</b> 40.000 sayfaya kadar
Önerilen aylık sayfa sayısı	1000 - 2500
yazdırma kenar boşlukları	üst: 4,2 mm; sol: 4,2 mm; alt: 4,2 mm; sağ: 4,2 mm
İkili sürüm	Sürüm 1.9
Renkli Tarama	Evet
Tarama türü	Masaüstü, ADF
Tarama Çözünürlüğü	<b>Donanım:</b> En fazla 1200 x 1200 dpi (tek renkli); En fazla 600 x 600 dpi (renkli); <b>Optik:</b> En fazla 1200 dpi (tek renkli); En fazla 600 dpi (renkli)
Tarama Hızı	<b>Siyah (normal):</b> Dakikada en fazla 11,5 görüntü; <b>Renkli (normal):</b> Dakikada en fazla 4,5 görüntü
Gri tonlama düzeyleri/Bit Derinliği	256; 24 bit
Tarama Dosya Formatı	PDF, aranabilir PDF, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF
Tarama Girdi Modları	PC'den: Solution Center Lite (Windows Vista®), Windows® XP) ya da Device Stage (Windows® 7); TWAIN uyumlu ya da WIA uyumlu yazılım
En Yüksek Tarama Boyutu	<b>Masaüstü:</b> 216 x 297 mm
Kopya Çözünürlüğü	<b>Siyah (metin ve grafikler):</b> 300 x 300 dpi'ye kadar; <b>Renkli (metin ve grafikler):</b> 300 x 300 dpi'ye kadar
Kopyalama Hızı	<b>Siyah (A4):</b> Dakikada 20 kopyaya kadar; <b>Renkli (A4):</b> Dakikada 20 kopyaya kadar
Maksimum kopya sayısı	99 kopyaya kadar
Kopyalayıcı Yeniden Boyutlandırma	%25-400
Kontrol Paneli	<b>CEB63A:</b> 8,89 cm sezişel dokunmatik CGD (Renkli Grafik Ekran); Düğmeler (Ana ekran, İptal, Yardım, Sağ/Sol Oklar, Geri); LED göstergeler (Hazır, Hata, Kablosuz); <b>CEB64A:</b> 8,89 cm sezişel dokunmatik CGD (Renkli Grafik Ekran); Düğmeler (Ana ekran, İptal, Yardım, Sağ/Sol Oklar, Geri); LED göstergeler (Hazır, Hata, Kablosuz);
Faks Çözünürlüğü	<b>Siyah beyaz, en iyi modu:</b> 300 x 300 dpi'ye kadar; <b>Siyah beyaz, standart modu:</b> 203 x 98 dpi
Faks Hızı	33,6 kbps
faks özellikleri	<b>Faks belleği (A4):</b> 250 sayfaya kadar; <b>Desteklenen otomatik faks azaltımı:</b> Evet; <b>Otomatik Yeniden arama:</b> Evet; <b>Geciktirilmiş Faks Gönderme:</b> Evet; <b>Ayrıdeditici zil tespiti desteği:</b> Evet; <b>Faks iletimi desteği:</b> Evet; <b>Faks seçim desteği:</b> Evet (yalnızca alma); <b>Faks telefonu modu desteği:</b> Evet; <b>Çöp engelleyici desteği:</b> Evet; <b>Hızlı arama numaralarının maksimum sayısı:</b> En fazla 120; <b>Desteklenen PC Arabirimi:</b> Evet, yalnızca PC faksı gönderme; <b>Desteklenen uzaktan alma yeteneği:</b> Yok; <b>Desteklenen telefon kulaklıkları mikrofona seti:</b> Yok
Modem	33,6 kbps
Standart Bağlanabilirlik	<b>CEB63A:</b> 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; 1 Ana bilgisayar USB bağlantı noktası (ön panel); 1 Hızlı Ethernet 10/100Base-TX ağ bağlantı noktası <b>CEB64A:</b> 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktası; 1 Ana bilgisayar USB bağlantı noktası (ön panel); 1 Hızlı Ethernet 10/100Base-TX ağ bağlantı noktası; 1 WiFi 802,11 b/g/n
Ağ Yetenekleri	<b>CEB63A:</b> Yerleşik 10/100 Hızlı Ethernet ile; <b>Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır:</b> Standart (yerleşik Hızlı Ethernet) <b>CEB64A:</b> Yerleşik 10/100 Hızlı Ethernet ile; Kablosuz 802,11 b/g/n; <b>Ağ Üzerinde Çalışmaya Hazır:</b> Standart (yerleşik Hızlı Ethernet; WiFi 802,11 b/g/n)
Ekran	8,89 cm dokunmatik CGD (Renkli Grafik Ekran)
Standart Bellek	192 MB
Bellek Yükseltme	Bir adet endüstri standardı DIMM yuvası ile 448 MB'ye yükseltilebilir
İşlemci hızı	600 MHz
İki Taraflı Baskı Seçenekleri	Otomatik (standart)
Ortam türü ve kapasite, tepsi 1	<b>ÖBB:</b> Yaprak: 50; <b>Tepsi 1:</b> Sayfa sayısı: 50; asetatlar: 50; zarflar: 10
Desteklenen ortam türleri	Kağıt (yazı, broşür, renkli, parlak, antelli, fotoğraf, düz, ön baskılı, önceden delinmiş, geri dönüştürülmüş, pürüzlü), kartpostal, asetatlar, etiketler, zarflar
Desteklenen ortam boyutları	<b>Tepsi 1, Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3:</b> A4, A5, A6, B5 (JIS), 10 x 15 cm, kartpostal (JIS tek, JIS çift), zarflar (ISO DL, ISO C5, ISO B5); Otomatik çift taraflı baskı birimi: A4, B5
Ortam ağırlığı	<b>ÖBB:</b> 60 - 90 g/m <sup>2</sup> ; <b>Tepsi 1:</b> 60 ila 176 g/m <sup>2</sup> (kartpostal ve HP Renkli Lazer fotoğraf kağıtlarında en fazla 220 g/m <sup>2</sup> )
Özel Baskı Ortamı Boyları	<b>Tepsi 1:</b> 76 x 127 ila 216 x 356 mm; <b>Tepsi 2, isteğe bağlı Tepsi 3:</b> 100 x 148 ila 216 x 356 mm
Otomatik Belge Besleyici Kapasitesi	Standart, 50 yaprak
Baskı işlemi	50 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi, 150 yapraklık çıktı kutusu <b>Girdi kapasitesi:</b> En fazla 550 yaprak (isteğe bağlı 250 yapraklık tepsi ile), 10 adede kadar zarf <b>Çıkış Kapasitesi:</b> En fazla 150 yaprak, 20 adede kadar zarf, En fazla 50 yaprak asetatlar
Güç	<b>Güç Kaynağı Tipi:</b> Dahili güç kaynağı <b>Güç İhtiyaçları:</b> Giriş voltajı: 110 - 127 VAC (+/- %10), 60 Hz (+/- 3 Hz); 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 3 Hz) <b>Güç Tüketimi:</b> 465 vat (yazdırma), 405 vat (kopyalama), 18 vat (hazır), 6,0 vat (uyku), 0,5 vat (el ile kapatma). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 1,880 kWh/Hafta
Yazılım Dahil	Windows®: HP Program Yükleme/Kaldırma, HP PCL 6 yazıcı sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü, HP Scan, HP Faks Kurulum Sihirbazı, HP Faks Gönderme, HP Faks Yazıcı Sürücüsü, Durum Alarmları, HP Güncelleştirme, DXP, ReadRis Yazılımı; Mac: HP Program Yükleme/Kaldırma, HP Postscript sürücüsü, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Faks Yazıcı Sürücüsü, HP Utility, HP Uyarıları, HP Ürün Yazılımı Güncelleştirici, ReadRis Yazılımı

Kutudakiler	<b>CEB63A:</b> HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475'din; Dört adet önceden kurulmuş HP LaserJet toner tanıtım kartuşu (baskı kapasitesi yaklaşık 1.400 sayfa); Kutuda bulunan belgeler (Donanım kurulum kılavuzu); Yazılım sürücülere ve belgelere içeren CD-ROM'lar; Güç kablosu; Telemek ikli taraflı yazdırma için Yerleşik Otomatik çift taraflı baskı birimi <b>CEB64A:</b> HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475'din; Dört adet önceden kurulmuş HP LaserJet toner tanıtım kartuşu (baskı kapasitesi yaklaşık 1.400 sayfa); Kutuda bulunan belgeler (Donanım kurulum kılavuzu); Yazılım sürücülere ve belgelere içeren CD-ROM'lar; Güç kablosu; Telemek faks kablosu; İki taraflı yazdırma için Yerleşik Otomatik çift taraflı baskı birimi; Yerleşik Kablosuz kartı; USB kablosu
Aksesuarlar	<b>CF106A</b> HP LaserJet 250 Yapraklık Kağıt Besleyici <b>CB423A</b> HP 256 MB DDR2 144 pin DIMM <b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
Sarf Malzemeleri	<b>CE410A</b> HP 305A LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 2200 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri. <b>CE410X</b> HP 305X LaserJet Siyah Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz Siyah Kartuş kapasitesi 4000 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri. <b>CE411A</b> HP 305A LaserJet Camgöbeği Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 2600 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri. <b>CE412A</b> HP 305A LaserJet Sarı Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 2600 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri. <b>CE413A</b> HP 305A LaserJet Macenta Toner Kartuşu Ortalama kesintisiz bileşik Camgöbeği/Sarı/Macenta Kartuş kapasitesi 2600 standart sayfadır. ISO/IEC 19798'ye göre beyan edilen kapasite değeri.
Uyumlu İşletim Sistemleri	Tam yazılım kurulumlarını destekleyen işletim sistemleri: Microsoft® Windows® 7 32-bit ve 64-bit, Windows Vista® 32-bit ve 64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 veya üzeri); Yalnızca sürüdüde gerçekleştirilen kurulumları destekleyen işletim sistemleri: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit ve 64-bit, Windows® Server 2003 32-bit (SP3 veya üzeri); Mac OS X v10.5, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (ön kurulum paketi ile desteklenir); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (otomatik yükleyici ile desteklenir); HP-UX 11 ve Solaris® 8/9
Asgari Sistem İhtiyaçları	<b>Bilgisayar:</b> Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit): 1 GHz 32 bit (x86) ya da 64 bit (x64) işlemci, 1 GB RAM (32 bit) ya da 2 GB RAM (64 bit), 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM ya da Internet, USB ya da Ağ bağlantı noktası; Windows® XP (32-bit) SP2: Pentium® 233 MHz işlemci, 512 MB RAM 400 MB boş sabit disk alanı, CD/DVD-ROM ya da Internet, USB ya da Ağ bağlantı noktası; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.5, v10.6; PowerPC G4, G5 ya da Intel® Core™ İşlemci; 500 MB sabit disk; CD-ROM/DVD-ROM ya da Internet; USB ya da Ağ bağlantı noktası
Akustik	<b>Akustik Güç Emisyonları:</b> 6,5 B(A) <b>Akustik Başınç Emisyonları:</b> 51 dB(A)
Çalıştırma koşulları	<b>Çalıştırma Isısı:</b> 15 - 30°C <b>Önerilen çalışma sıcaklığı:</b> 15 - 27°C <b>Depolama Isısı:</b> -20 - 40°C <b>Çalışmadığı Zamanki Nem Aralığı:</b> %10 ila 95 RH (yoğunlaşmasız) <b>Çalıştırma Nemi:</b> %10 - 80 göreceli nem (yoğunlaşmayan) <b>Önerilen Çalıştırma Nemi:</b> %20 - %70 göreceli nem (yoğunlaşmasız)
Ürün sertifikaları	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Sınıf B, EN 61000-3-2: 2006 +A1+A2, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, GB9254-2008, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları; <b>Güvenlik sertifikaları:</b> IEC 60950-1 (Uluslararası), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1, GS Lisansı (Avrupa), EN 60825-1 (Sınıf 1 Lazer/LED Aygıtı), CE İşareti ile Düşük Voltaj Direktifi 2006/95/EC (Avrupa); her ülke için gerekli olan diğer güvenlik onayları; <b>ENERGY STAR:CEB63A:</b> Evet; <b>CEB64A:</b> Evet;
Ürün boyutları	<b>e x d x y:</b> 420 x 483 x 500 mm <b>En yüksek:</b> 420 x 693 x 500 mm
Ürün ağırlığı	29,5 kg
Garanti	1 yıllık sınırlı garanti. Garanti ve destek seçenekleri, ürüne, ülkeye ve yerel yasal gereklere bağlı olarak farklılık gösterir.
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Servis ve Destek Seçenekleri	<b>U1H64E</b> - HP 3 yıl Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M475 Çok İşlevli Yazıcı Donanımı Desteği <b>U1H66E</b> - HP 3 yıl 4 saat 13x5 Renkli LaserJet M475 Çok İşlevli Yazıcı Donanımı Desteği <b>U1H74PE</b> - HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M475 Çok İşlevli Yazıcı Donanımı Desteği <b>U1H73PE</b> - HP 1 yıl Sonraki Garanti 4 Saat 13x5 Renkli LaserJet M475 Çok İşlevli Yazıcı Donanımı Desteği (U1H66E ve U1H73PE: "4h"/Ülkeye göre kullanılabilirliği kontrol edin)

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve görüntüleme ortamınızı zenginleştirirken, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla bilgi için, <http://www.hp.com adresine bakın>

## HP LaserJet Pro 400 renkli MFP M475

© Telif Hakkı 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz. Tüm marka ve ürün isimleri, ilgili şirketlerin markaları veya tescilli markalarıdır. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır Ocak 2012 4AA3-8546TRE