

Echipament MFP HP LaserJet Pro 400 M425



Acest echipament MFP conectat la rețea crește productivitatea. Partajați resursele cu rețeaua wireless² și imprimați practic de oriunde cu HP ePrint³. Îmbunătățiți fluxul de lucru datorită accesului la aplicații pentru afaceri. Economisiți timp prin scanarea și copierea automată față-verso.



Aspecte importante

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală și fax
- Imprimare/copiere cu până la 33 ppm
- RAM de 256 MB, procesor de 800 MHz
- 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 USB gazdă, 1 direct prin USB
- Până la 1200 x 1200 dpi (cu HP FastRes 1200)

Creșteți productivitatea – chiar și în timpul deplasării.

- Scanați documente direct către e-mail sau către un folder de rețea. Economisiți timp și obțineți rapid rezultate: având scannerul cu cap dublu înseamnă că două pagini față-verso sunt scanate concomitent.
- Imprimați până la 33 ppmA4 și obțineți prima pagină în numai opt secunde.
- Imprimați practic de oriunde cu HP ePrint³. Trimiteți fișiere de pe un telefon inteligent direct la imprimantă utilizând imprimarea HP wireless direct^{1,2}.
- Configurați și partajați oriunde în birou cu conectivitatea wireless^{2,4}. Configurați rapid rețeaua^{2,5}.

Produceți de fiecare dată documente de înaltă calitate.

- Imprimați documente de calitate profesională cu text bine conturat și imagini clare, utilizând cartușe de toner HP LaserJet originale.
- Îmbunătățiți performanțele cu fiabilitatea de încredere HP. Realizați mai multe cu capacitatea de intrare pentru hârtie, de maxim 800 de coli (cu tava opțională de 500 de coli).
- Economisiți timp cu cartușele de toner HP LaserJet originale care sunt fiabile și dispun de un design all-in-one pentru instalare simplă.
- Imprimați mai convenabil utilizând un cartuș opțional de toner HP LaserJet original, negru, de mare capacitate⁶.

Gestionați simplu lucrările de imprimare și accesați aplicații pentru afaceri.

- Utilizați aplicații pentru afaceri și un ecran senzitiv color de 8,89 cm (3,5 inch) pentru a accesa și imprima de pe web sau pentru a scana către site-uri de stocare online⁷.
- Gestionați fluxul de lucru cu caracteristici intuitive direct de pe imprimantă: utilizați portul USB cu accesare simplă pentru a imprima de pe – și pentru a salva scanările pe – o unitate flash.
- Controlați simplu mediul de imprimare și economisiți timp IT și reduceți costurile – HP Web Jetadmin vă ajută să monitorizați echipamentul și să creșteți timpul de funcționare.

Reduceți impactul asupra mediului.

- Reduceți utilizarea hârtiei cu până la 50% prin imprimarea față-verso automată.
- Economisiți energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie⁹.
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners¹⁰.
- Dimensiunea compactă a acestui echipament MFP este concepută pentru a utiliza mai puțin spațiu și pentru a genera mai puține deșeuri de la ambalaje.

Specificații tehnice

Funcții	Imprimare, copiere, scanare, fax, direct prin USB
Viteză de imprimare	Până la 33 ppm ISO alb-negru (A4); Până la 15 ipm duplex negru (A4) Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.hp.com/go/printerclaims . Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. prima pagină imprimată: În numai 8 s Negru (A4)
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi Negru
Tehnologie de imprimare	Laser
Zonă de imprimare	Marginile imprimării: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 4 mm; Dreapta: 4 mm; Suprafață maximă de imprimare: 203 x 345 mm
Limbaje de imprimare	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare directă PDF (v 1.7)
Număr cartușe de imprimare	1 (negru)
Capabilitate de imprimare mobilă	CF286A: HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, aplicații pentru afaceri; CF288A: HP ePrint, imprimare Wireless Direct, Apple AirPrint™, certificat Mopria, aplicații pentru afaceri
Ciclu lunar de funcționare	Până la 50.000 pagini (A4); Volum de pagini lunar recomandat: 750 – 3000 de pagini
Detector automat de hârtie	Nu
Viteză procesor	800 MHz
Ecran	Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afiașaj grafic color) de 8,89 cm
Wireless	CF286A: Nu; CF288A: Da, rețea WiFi 802.11 b/g/n încorporată, imprimare Wireless direct
Pregătit pentru folosire în rețea	CF286A: Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată); CF288A: Standard (interfețe Ethernet și wireless 802.11 b/g/n încorporate)
Memorie	Standard: 256 MB
Tipuri suport	Hârtie (simplă, mod ecologic, ușoară, grea, bond, color, hârtie cu amestec, preimprimată, microfotografie, reciclabilă, aspră); plicuri; etichete; foi transparente, carton
dimensiuni suport	acceptat A4; A5; A6; B5 (JIS); personalizat: CF286A: tava multifuncțională: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2 și tava opțională de 500 de coli: de la 105 x 148 la 216 x 356 mm; CF288A: tava multifuncțională: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2 și tava opțională de 500 de coli: de la 105 x 148 la 216 x 356 mm
manipulare suport	Capacitate de intrare: Până la 300 de coli Capacitate de ieșire: Până la 150 de coli, Până la 10 plicuri maxim: Până la 150 de coli Imprimare duplex: Automat (standard)
Greutate hârtie	Acceptată, după calea de rulare a hârtiei: Tava 1: 60 – 163 g/m ² (prin calea directă de introducere pentru suporturi speciale); tava 2, tava 3 opțională de 500 de coli: 60 – 120 g/m ² ; duplexor automat: 60 – 120 g/m ²
Multitasking acceptat	Da
Capacitatea alimentatorului automat de documente	Standard, 50 coli
Setarea copiilor	Contrast (mai deschis/măi închis); rezoluție calitate copiere (text, mixt, imagine, fotografie, selectare automată); calitate cionă (oprit/oprit); mai multe pagini (oprit/oprit); micșorare/mărire de la 25 până la 400%; colonație exemplare; număr de exemplare; copiere pe o singură față sau față-verso; selectare tavă; dimensiune hârtie; tip hârtie; restabilire valori implicite; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi; ; Redimensionarea copiilor: 25 la 400%
Specificațiile scannerului	Tip scanner: Suport plat, ADF pentru 50 de coli; Moduri de intrare scanare: Butoane de scanare, copiere sau fax pe panoul de control frontal, de la PC: Solution Center Lite (Windows Vista®, Windows® XP) sau Device Stage (Windows® 7); software compatibil TWAIN sau WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9; Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Da, ADF duplex cu o singură trecere; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 1200 dpi (color și monocrom, de pe suportul plat); până la 300 dpi (color și monocrom, din ADF)
Format fișier scanat	PDF, PDF în care se pot face căutări, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (scanarea către dispozitivul USB și scanarea de la panoul frontal către un folder de rețea acceptă numai JPG și PDF)
Viteză de scanare	Până la 20 ppm (alb-negru), până la 9 ppm (color)
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	30 biți/ 256
Suprafață scanabilă	dimensiune minimă suport: 48,8 x 48,8 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 297 mm; Zonă scanabilă (din ADF): dimensiune minimă suport: 102 x 127 mm; dimensiune maximă suport: 216 x 381 mm ADF
transmitere digitală	Standard: Scanare direct către e-mail; scanare către folder de rețea; scanare către cloud
Fax	Da, 33,6 kbps
Specificații fax	Memorie fax: Până la 300 de pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanțe de gri); apelare rapidă: Până la 120 de numere (119 grupuri de apeluri); Difuzare, număr maxim de locații: 119

Ce se găsește în cutie	CF286A: HP LaserJet M425dn MFP; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și Ghidul utilizatorului în format electronic; cabluri de alimentare; cabluri telefonice; CF288A: HP LaserJet M425dw MFP; cabluri de alimentare; cartuș de toner HP 80A LaserJet negru (aproximativ 2700 de pagini); ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență; CD-uri care conțin software pentru dispozitiv și Ghidul utilizatorului în format electronic; cabluri telefonice; cablu USB;
accesorii	CF406A Tavă/alimentator 500 coli pentru HP LaserJet
Consumabile	CF280A Cartuș de toner LaserJet original HP 80A Negru 2.700 pagini CF280X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 80X Negru 6.900 pagini Capacitate de imprimare declarată în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală variază substanțial în funcție de imagine imprimată și de alți factori. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Software inclus	Windows®: HP Installer/Uninstaller, driver de imprimare HP PCL 6, driver de scanare HP WIA, driver de scanare HP TWAIN, HP Scan, expert configurare fax HP, HP Send Fax, driver de imprimare fax HP; Mac: HP Installer/Uninstaller, driver HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, driver de imprimare fax HP, HP Ink Widget, HP Utility, configurare scanare către e-mail/folder
Gestiunea imprimantei	Windows®: HP Device ToolBox (instalare implicită), alerte SNP (instalare minimă în rețea), HP Web Jetadmin (descărcare); Mac: HP Utility
Sisteme de operare compatibile	Instalări complete de software acceptate pe: Windows 8, Windows 7 (32 biți și 64 biți), Windows Vista (32 biți și 64 biți), Windows XP (32 biți) (SP2 sau superior); instalări exclusive de drivere acceptate pe: Windows Server 2008 (32 biți și 64 biți), Windows Server 2003 (32 biți) (SP3 sau superior); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linux: 9.4, 9.5, Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0, OpenSUSE: 11.3, 11.4, Fedora: 14, 15, Ubuntu: 10.04, 10.10, 11.04, Debian: 5.0, 6.0 și HPUX11i
Cerinte minime de sistem	Windows: Windows 8, Windows 7 (32 biți/64 biți), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz (32 biți) (x86) sau (64 biți) (x64), 1 GB RAM (32 biți) sau 2 GB RAM (64 biți), 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Windows XP (32 biți) (SP2); procesor Pentium® de 233 MHz, 512 MB RAM, 400 MB de spațiu disponibil pe hard disk, CD/DVD-ROM sau Internet, port USB sau de rețea; Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Procesor PowerPC G4, G5 sau Intel® Core™; hard disk de 500 MB; CD-ROM/DVD-ROM sau Internet; USB sau rețea
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	CF286A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maxim 439,9 x 633,4 x 660 mm (tava multifuncțională și capul batant extins; tava 2 extinsă la dimensiunea Legal; alimentatorul ADF complet deschis) CF288A: 439,9 x 382,7 x 423,5 mm; maxim 439,9 x 633,4 x 660 mm (tava multifuncțională și capul batant extins; tava 2 extinsă la dimensiunea Legal; alimentatorul ADF complet deschis)
Dimensiuni pachet (L x l x h)	597 x 497 x 490 mm
Greutate imprimantă	CF286A: 15,1 kg; CF288A: 15,1 kg
Greutate pachet	19,6 kg
Mediu de funcționare	Temperatură: de la 15 la 32,5°C, Umiditate: 30 – 70% RH
Stocare	Temperatură: de la -20 la 40°C, Umiditate: 10 – 90% RH
Acustică	Emitii de putere acustică: 6,4 B(A); Emitii de presiune acustică: 51 db (A)
putere	cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) consum: 600 W (Imprimare), 420 W (copiere), 10,5 W (pregătit), 9,5 W (repaus), 0,1 W (oprit). Consum tipic de energie (TEC): 2,67 kWh/săptămână Sursă alimentare încorporată Sursă de alimentare
certificări	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 - Clasa B; EN 61000-3-2: 2006+A1+A2; EN 61000-3-3: 2008; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Titlul 47 CFR, Partea 15 Clasa B /ICES-003, Vers. 4; GB9254-2008, GB17625.1-2003 Certificat ENERGY STAR: Da
Țara de origine	Produce în China
Garantie	Garantie de un an. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale. Vizitați site-ul nostru web: http://www.hp.com/uk/en/campaign/printer-repairs/printer-service.html
serviciu și asistență	USX82E - asistență hardware de a doua zi lucrătoare pentru MFP HP LaserJet M425, 3 ani USX83E - service HP, următoarea zi lucrătoare, cu înlocuire, pentru MFP LaserJet M425, 3 ani USX84E - service HP cu returnare pentru MFP LaserJet M425, 3 ani US245PE - asistență hardware, post garanție, următoarea zi lucrătoare pentru MFP HP LaserJet M425 US246PE - service HP post-garanție, următoarea zi lucrătoare, cu înlocuire, pentru MFP LaserJet M425, 1 an US247PE - service HP post-garanție, cu returnare pentru MFP LaserJet M425 (USX83E/US246PE, 1 an; Verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune USX84E/US247PE: numai în Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu, țările mediteraneene și Africa)

Note de subsol

¹ Caracteristica este disponibilă pe toate imprimantele. Dispozitivul mobil trebuie să fie activat wireless. Imprimanta trebuie să fie activată HP ePrint. Caracteristica poate să necesite un driver sau aplicații, care sunt disponibile pentru descărcare la www.hp.com/go/eprintcenter. ² Imprimarea HP wireless direct, aplicația HP Auto Wireless Connect și conectivitatea wireless încorporată sunt disponibile numai la echipamentul HP LaserJet Pro 400 MFP M425dw.; ³ Necesită o conexiune la Internet pentru imprimantă. Caracteristica funcționează cu orice dispozitiv conectat cu capabilitate de Internet și de e-mail. Necesită înregistrarea contului pentru servicii Web HP. Durata de imprimare pot varia. Pentru o listă a tipurilor de documente și de imagini acceptate, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter. Iar pentru soluții suplimentare, vizitați www.hp.com/go/mobile-printing-solutions. ⁴ Performanța wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces și poate să fie limitată în timpul conexiunii VPN active. ⁵ Este posibil ca aplicația HP Auto Wireless Connect să nu fie disponibilă pentru toate configurațiile de sistem. Performanța comunicației wireless depinde de mediul fizic și de distanța până la punctul de acces. Pentru informații despre compatibilitate, vizitați www.hp.com/go/autowirelessconnect. ⁶ Cartușul de toner HP 80X LaserJet negru nu este inclus; se achiziționează separat. ⁷ Necesită un punct de acces wireless și o conexiune de Internet către imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri și necesită un upgrade de firmware. Pentru detalii, vizitați www.hp.com/go/eprintcenter. ⁸ Capabilitățile tehnologiei HP Auto-On/Off depind de imprimantă și de setări. ¹⁰ Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din întreaga lume prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații sau pentru a solicita plicuri și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cele prezentate în imagini. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca fiind o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

